

PR100 Firmware 升级指南

PR100 升级

1) 将以下三个文件通过复制到 SD 卡（可通过读卡器和电脑相连）的**根目录**下：

bootloader_MR_V1_11_0001.bin
osimage_MR_V1_11_0001.bin
updater_MR_V1_11_0001.bin

2) 将 PR100 置于关机状态，插入 SD 卡

3) 连接电源适配器（否则不能对 PR100 进行 Firmware 升级！）

4) 同时按住[LOCK]和[8]键不放，按下电源开关键，开启 PR100

5) 在 PR100 启动的同时保持[LOCK]和[8]键按下状态 5 秒左右

6) 按照 PR100 的屏幕显示进行操作：

- 按下[Enter]确认升级，过程持续约 3~4 分钟

在 Firmware 升级期间，不能关闭 PR100!

- 3~4 分钟后出现关机提示后，按下电源开关键

7) 升级 firmware 后的第一次开启，需要按下[LOCK]和[F6]键并保持 5 秒左右。这项操作会根据升级后的设置对 PR100 的文件系统进行格式化（整个格式化过程大约 3~4 分钟）

PR100 选件激活

现在 PR100 已经成功升级，但还需要对相关的选件（如已选购）进行激活：

按下“CONF”- “General”，在“Options”下选中相应的选件（此时状态显示为 “Not installed” ），并按下 “ENTER” 。输入准备好的 10 位数字激活码，并再次按下 “ENTER” 。此时选件的状态由 “Not installed” 变为 “Installed” ，即为安装成功。