

产品说明书

—安卓版 Homecloud

中维世纪科技有限公司 400-630-7888 www.jovision.com 非常感谢您购买我公司的产品,如您有任何疑问或需求请随时联系我们。

本说明书适用于安卓版Homecloud软件系统。

我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本说明书的内容,并将定期改进及更新本说 明书中描述的软件产品,更新的内容将会在本说明书的新版本中说明,恕不另行通知。

本说明书中内容仅为用户提供指导作用,不保证与实物完全一致,请以实物为准。

目录

1.	产品概证	龙	4
	1.1. 产	^立 品简介	4
	1.2. 产		4
	1.3 . 这	云行环境	4
	1.	.3.1. 硬件设备	4
	1.	.3.2. 软件环境	5
2.	产品安装	接	5
3.	系统功能	能介绍	5
	3.1. 물	登录	5
	3.2. 👔	主册帐号	8
	3.3. 扌	戈回密码	8
	3.4. ざ	及备管理1	0
	3.	.4.1. 添加设备1	0
	3.	.4.2. 编辑设备1	2
	3.	.4.3. 删除设备1	2
	3.5. 🕅	网络设置1	3
	3.6 . 译	连接模式1	4
	3.7 . 疗	安全防护设置1	4
	3.	.7.1. 开启安全防护1	4
	3.	.7.2. 设置防护时间1	5
	3.8. 耆	查看健康生活1	6
	3.9 . 코	录像管理1	7
	3.	.9.1. 开启/停止录像1	7
	3.	.9.2. 远程录像回放1	8
	3.10.	抓拍图像1	9
	3.11.	开启/关闭音频监听1	9
	3.12.	开启/停止语音对讲1	9
	3.13.	云台控制	0
	3.14.	演示点	0
	3.15.	更多功能	1
	3.	.15.1. 更改帐户密码	2
	3.	.15.2. 媒体功能	5
	3.	.15.3. 摇一摇配置设备	6
	3.	.15.4. 场景图片	9
	3.	.15.5. 报警设置	0

1.产品概述

1.1.产品简介

中维安卓版 Homecloud 客户端是中维公司最新研发的一款基于安卓手机操作系统的软件,是所有家庭安防产品的远程监控客户端。它不仅融合了中维公司优秀的云视通网传技术、高效的音视频编解码技术和独特的图像显示技术,而且具有友好而清新的用户界面,既能使该软件很好的展现高清流畅的画面,而且操作快捷、简单,是顺应信息时代需要的监控产品。

1.2. 产品特点

- 1. 帐户管理:设置自动登录、修改密码、设置手势密码及其更改手势密码;
- 2. 设备管理: 添加设备、编辑设备、删除设备;
- 3. 网络管理:有线连接模式、无线连接模式、无线网络配置;
- 4. 高级设置:开启安全防护、设置出行模式、设置 baby 模式、TF 卡存储等实用功能;
- 5. 连接模式:云视通连接、IP连接;
- 6. 录像管理:开启录像、远程录像回放、标准 mp4 录像格式;
- 7. 音频管理: 音频监听、语音对讲;
- 8. 云台控制:调整视角、自动巡航;
- 特色功能: 摇一摇加设备、场景图片、报警、新品展示、多屏互动、演示点、抓拍等功能。

1.3. 运行环境

1.3.1. 硬件设备

- 1. 支持安卓操作系统的手机1个;
- 2. 家庭安防产品使用环境需具备家庭无线路由器,并能实时访问互联网;
- 3. 手机耳麦1副,使用性能好的手机耳麦进行语音对讲,能实现完美语音交流。

第4页共31页

1.3.2. 软件环境

软件完美兼容安卓手机系统 2.3 以上版本。

2. 产品安装

下载并安装 Homecloud 监控软件,即可实现随时随地监控家里的一切状况,其中可通 过以下三种方式进行下载:

- 1. 登录中维世纪官方网站(www.jovision.com)进行下载;
- 2. 通过安卓市场搜索并下载;
- 3. 通过手机扫描以下二维码获得手机监控软件的下载。



3. 系统功能介绍

3.1.登录

1. 触摸手机界面中Homecloud程序的快捷方式图标,则系统打开引导界面,通过3个引导 画面能使用户简单了解本系统的作用,其图如下所示:



第5页共31页

 触摸如上图所示界面中的"新用户"按钮,则系统打开体验系统的提示界面,其图如下 所示:



注: 触摸"老用户"按钮,则直接打开系统登录界面,并输入正确的用户名和密码后,触摸 "登录"按钮,即可打开系统主界面,其图如下所示:

IM			•		II				•
中国电位	≝⊙⊘₽	*	14:50		中国电信 …	•⊘• ≣	戈的视频	* :: 1	:⊡14:51 :⊟
ľΕ	lor	neclo	ud						
				,					
	8 用户名								
	▲ 密 码								
	_	_							
		登录							
	注册	找回密码							
	1	访客登录							
			- MAR		▶ 我的视频	(1) 消息	③ 生活	()) 視頻管理	更多

3. 按照如上图所示界面中的信息提示,摇一摇手机,即可进行配置WIFI的操作界面,其 图如下所示:



第6页共31页

4. 触摸如上图所示界面中的"下一步"按钮,即打开快速配置操作界面,其图如下所示:



注: 触摸选中如上图所示界面中的"有线网络配置"单选按钮,并触摸"下一步"按钮,即 打开设备的网络设置界面,其图如下所示,待设置完成有线网络配置后,则系统打开快速配 置界面,可配置其它的设备。

Π			•	וה	T	0		וח	T	•
#⊞#	电信 ••• (② ∅ ∅ 网络设置	★ 14:43	∃电信 ··· ⊘ ⊘	自动获取	★ 14:44 保存	I 1	•⊞€≝ ··· ● (● ● 手动输入	★ 14:44 保存
		有线连接			有线连接		L 1		有线连接	
	o e	动获取	٥	IP地址	192.168.0.200			IP地址	192.168.0.99	
	• =	15h46 λ		子网掩码	255.255.255.0			子网掩码	255.255.255.0	
Ľ		-42 (01 / K		默认网关	0.0.0.0			默认网关	0.0.0.0	
				域名服务器	202.102.128.6	в		域名服务器	202.102.128.6	8
				网卡地址	12:12:7b:22:a0	:bc		网卡地址	12:12:7b:22:a0	:bc
				设备号	A230273678			设备号	A230273678	
				设备状态	在线			设备状态	在线	
	_	~		_	~			_	~	

5. 待配置成功设备的WIFI后,触摸"完成配置"按钮,则系统打开注册界面,待输入注 册信息后,触摸"完成"按钮即可进入系统主界面,其图如下所示:

		III	T	•	וח	·	T	•
	14:31 C	中国电信 … ⊘ 🍏	注册	📚 🐂 🔲 14:14	中国电位	o Ø ø	あんたうのよう	* :::: 14:51
一 注而		~	注加			4	2011/12/201	.=
用户名		B88168						
		恭喜,用户名已;	被您收入囊中。					
密码								
确认密码				- b				
		342408456	5@aa.com					
邮箱	_							P
✓ 阅读并同意用户协议		♥ 国际开问息#	1)=1010x					
完成			宗叔					
		L L						
					Þ	٩	Ø {	» ···
		_	~		找的税:	9 消息 -	- 生活 - 視線	管理 更多
							1	

第7页共31页

注: 登录方式可选择帐号登录, 也可选择本地登录, 或称访客登录。二者差别如下所述:

- 1) 访客登录可在纯局域网中使用,而帐号登录的不能用于纯局域网。
- 2) 帐号登录后的本地数据都会存放在服务器上,而访客登录后的不存放在服务器上。
- 3) 帐号登录后可操作系统的所有功能,而访客登录后系统部分功能不可操作。

3.2. 注册帐号

触摸登录界面中的"注册"按钮,系统打开注册界面,并输入注册信息后,触摸"完成"按钮,则可打开系统主界面,其图如下所示:

中国电信 ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •	中回电信 ● ● ● 10:42 ← 注册	中国电信 ■ ◆ ● ← 注册	+Ⅲ电值
	手机号/用户名	A88168	
Homecloud	密码	恭喜,用户名已被您收入囊中。 ••••••	
0 mbg	确认密码		
	邮箱	342408456@qq.com	
7 3	✓ 简读并同意用户协议 完成	✓ 间读并同意用户协议	
豆 求			
2 访客登录			▶ ④ ④ ⊕ ···
	e & =		

3.3. 找回密码

功能说明:可通过验证用户信息重置密码,以达到找回密码的效果。

操作步骤:

 触摸登录界面中的"找回密码"按钮,则系统打开找回密码界面,并输入要找回密码对 应的帐号及验证码,其图如下所示:

	← 找回密码
	找回中维帐号密码 ·用户名 A88168
Homecloud	请項与这类要求因的领导
凡 用户名	下一步
≙ 慾 玛	
登录	
注 册 找如把码	
L 访客登录	
458	
≡ ☆ 5	₹ \$ 5

第8页共31页

 触摸如上图所示界面中的"下一步"按钮,则系统打开要输入找回密码所对应的邮箱界 面,输入密码邮箱信息,并触摸"下一步"按钮,系统可将重置的密码链接信息发送到 您的邮箱,其图如下所示:



 登录验证信息时所用的邮箱,查收接收的新邮件,并单击密码重置链接,即可打开修改 密码的界面,其图如下所示:

	□Ⅰ 中国电信 ● ★ ② QQ銀箱	○ そ □ 11:50 Q 搜索	同I 中国电信 40 MOII 報件	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	您好,Jane		中维帐号(找回密码) jovenoreply 201 辛盛的田白:	
GQ密码: 	し し し し し 文件央 文件央 同读	□ 记事本 夏 () () () () () () () () ()	您好!您在2014/03/27 要 请占击下面的转接 http://a.jlyu.ml/resetpa 94dc7a66fc216a75dc8 1f&sid=jymcu35ftfbt4c	19:42提交了找回密码请 後改率码 ass?step=3&uniqid=2395 8fc36699b53340e9a308 rvu3h6ment25
登录 企业印码 Copyright 6: 2014 Tensori Inc. Al Inights reserved.	中转站 页卡	推荐订阅	(如果您无法点击此链打 地址栏后访问) 该链接有效期为2小时,	發,请将它复制到浏览器 并且点击一次后失效!
	设置 热门应用 生日 "宝健"快过生日了		发送	
		™ ≜		

 在打开的重置密码界面中输入新的密码,并触摸"确定"按钮即可完成找回密码的所有 操作,其图如下所示:



3.4. 设备管理

3.4.1. 添加设备

功能说明:可手动添加并连接 IPC 设备。

操作步骤:

 触摸"视频管理"界面右上角的"加号"图标,则系统打开添加设备界面,并输入正确 的设备云视通号及其连接用户名和密码,其图如下所示:

ni ≠¤\$\$6 @ # ?%## @10.45						4		•	10:46		F #E		9				4	(e 11	• •):46
视频管理 +	\leftarrow			添加	设备				5		÷	-		į	添加	设备				5
	코친	间通号				s	2668	061	1		2	云视;	通号				S	2668	0611	
		高级	ß			f	呆存					用户:	名						abo	
										Î		密利	码							
													返回	1			1	呆存		
	@?#		123	3	à	6		We	b			@?#		123	3		-		Web	
	1 2	3	4	5	6	7	8	9	0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	! @) #	\$	%	^	&	٠	()		1	@	#	\$	%	^	&	*	()
		=	-	•	:	;	?	~	1		•		=	-	•		;	?	~	1
上 ① ② ③ •••• 我的視頻 消息 生活 視頻當理 更多	<u>ي</u> ه	<u></u>	,		_			U			返		1	,						×
e 🖒 5				2	7			¢				=			ć	4			ŋ	

触摸如上图所示界面中的"保存"按钮,待搜索并添加成功后,则可显示添加设备的信息,其图如下所示:



 触摸"我的视频"界面中需播放的设备信息,则可打开该设备的视频监控画面,其图如 下所示:



注: 1. 在"我的视频"界面(左边图)中,按住屏幕并向下滑动,则可完成检查设备状态的操作,即检测设备是否在线。

2. 触摸"我的视频"界面右上角的图标 🔚 , 可切换设备信息的视图模式, 其图如下所示:



第 11 页 共 31 页

3.4.2. 编辑设备

功能说明:可编辑已添加的设备及其通道信息。

操作步骤:触摸"视频管理"界面中任意一个要编辑的设备信息,则系统打开该视频修改界面,其图如下所示,待修改完成后,触摸"保存"按钮,即可完成编辑设备的操作。

		mi T °	
中国电信 ◎ ● ◎ 管:::: ● 09:26 初版管理 +	中国电信 ♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	中国电信 ♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	中国电信 ♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
共有1个设备	S26679741	S26679741	共有1个设备
HD IPC > 安全防护 OFF	昵称 HD IPC	昵称 HD IPC 001	HD IPC 001 > 安全防护 OFF
國分級 💭 法转载式 🏠 高级设置	用户名 abc ··· ·	用尸名 abc 密码 ····	重动动脉 🄅 加熱發展 💭 重动动网 💭
	删除设备 保存	制除设备 保存	
我的视频 消息 生活 视频管理 更多			我的视频 消息 生活 视频管理 更多
€ ☆ ≡	= ☆ ⊅	c ☆ ≡	e ☆ ⊅

3.4.3. 删除设备

功能说明:删除设备列表中已添加的设备。

操作步骤:触摸"视频管理"界面中任意一个要删除的设备信息,系统打开其视频修改界面,并触摸"删除设备"按钮,则系统打开确认删除界面,触摸"确认"按钮即可完成删除设备的操作,其图如下所示:



第 12 页 共 31 页

3.5. 网络设置

功能说明:可对已添加的所有设备进行网络配置。

操作步骤:

 触摸"视频管理"界面中任意一个设备的"网络设置"功能,待连接成功后,即可打开 该设备的网络设置界面,其图如下所示:

וח	•	I	T	٠
中回电信 □ ● 视频管	*∷□11:02 理 +	中国电信	网络设置	
共有4个设备		有	线连接	无线连接
HD IF	PC > 防护 ON O	•	自动获取	0
🛃 网络设置 🖵 连接	模式 🔅 高级设置		手动输入	0
373 安全部	1 > 防护 ON O			
📑 网络设置 🛁 连接	根式 🔅 高级设置			
HD IF 安全限	PC1 > 防护 ON			
 我的視頻 消息 生活 	视频管理 更多			
	£			

 触摸如上图所示的网络设置界面中的自动获取或手动输入功能,则可打开其对应功能的 操作界面,其图如下所示:



 触摸网络设置界面中的"无线连接"功能,则可打开其操作界面,选择所需的无线网络 名称并输入正确的密码,触摸"保存"按钮,即可完成配置无线网络的操作,其图如下 所示:

		•
•	<u>■电信 ■</u> ← 网络设	
	有线连接	无线连接
	无线网络名称	
	密码	
	选取网络	
	test-2G	\$ 0
	360-ZSB3FE	∻ 0
	IPC-H-S23327772	\$ 0
	IPC-H-A364616888	হ 🧿
	23#433	چ 📀
	IPC-H-A231925779	\$ 0

3.6. 连接模式

功能说明:可对已添加的所有设备进行连接方式的设置操作。

操作步骤: 触摸"视频管理"界面中任意一个设备的"连接模式"功能,则可打开该设备的 连接模式操作界面,系统默认的连接模式为"云视通连接",触摸"IP连接"单选按钮即可 打开 IP 连接的操作界面,其图如下所示:

			•
中国电信 🖬 🐡 🐑 👘 🖬 👘 11:02	中国电信 400	○ 2::::□11:13	😤 🖫 🔲 11:14
视频管理 🕇	← 连接模式	\leftarrow	连接模式
共有4个设备	 IP连接 S 云 	视通连接	Ø IP连接 ● 云视通连接
HD IPC > 安全防护 ON ()	云视通号 S26679741	IP 地址	192.168.0.17
🕞 Alfana 🕞 anamat 🔅 Alfalia	用户名 abc	端口	9101
	密码	用户名	š abc
3731 > 安全防护 ON	保存	密码	
📑 网络设置 🛄 违接模式 🏠 高级设置			保存
HD IPC1 > 安全防护 ON			
▶ ★ 秋的現類 消息 生活 祝娘留理 更多			
≡ ☆ ⊅		5 ≡	

注: 若选用 IP 连接方式时, 需在如上所示的第三个图中, 输入设备的 IP 地址和端口号信息。

3.7. 安全防护设置

3.7.1. 开启安全防护

功能说明:可开启已添加设备的安全防护功能,如设置防护时间、出行模式、baby 模式等。 操作步骤:触摸"视频管理"界面中任意一个设备的"高级设置"功能,则可打开该设备的

第 14 页 共 31 页

安全防护操作界面,并触摸勾选"安全防护"复选框按钮,即可开启该设备的安全防护功能, 其图如下所示:

		•		•		
中国电信 📾 🗢 🐩 🧰 11:14	中国电信 📁	♥ 11:14	中国电信 📹	* 5::: 🗖 11:14	中国电信 450	🗢 🐩 🚍 11:14
视频管理 🕇	安全防护		安全防护		初	频管理 +
共有4个设备	エンドエロナニャーコンドもあらない	100 BL BL BL BL	エンドエロナエモのコンリキンドンのない	N-10 58-10 EX (6)	共有4个设备	
济南 >	开关打开吗,于机可以按收设备 片及文字,还可以打开更多的打 全随时掌握。	01版 查代 频、 四 极警策略,让安	开关打开时,于机可以接收设备 片及文字,还可以打开更多的排 全随时掌握.	时报音优殊、 (a) 报警策略,让安		济南
安全防护 OFF	TF卡存储		防护时间段	全天		安全防护 0N
🖼 网络设置 🖵 连接模式 🛟 高级设置	开关打开时,如果设备有TF卡÷ 机端会收到报警视频(建议给设	会自动录像,手 备按上TF卡)	您可以选择一个合适的时间段系 报警尽在掌握。	来接收报警,让	🛃 网络设置 🛄	连接模式 🔅 高级设置
	型号	H400	出行模式			
济南 > 安全防护 ON ON	软件版本	V1.1.0.323_U	开关打开时,安全管家会在9:0 汇报家中的情况,让您出行无情	0和18:00为您 优.		济南 > 安全防护 ON
📑 网络设置 🌄 连接模式 🏠 高级设置	一键升级		Baby模式		📑 📑 🖓	连接模式 🔆 高级设置
			开关打开时,温度管家会时刻相 变化,向您及时推送温湿度的排	检测周围的环境 报警信息.		
济南展会 > 安全防护 ON			TF卡存储			济南展会 > 安全防护 ON ()
▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			开关打开时,如果设备有TF卡; 机端会收到报警视频(建议给设	会自动录像,手 备按上TF卡)	▶ ● ○ 我的视频 消息	資 資 ••• 生活 視频管理 更多
e 🛆 5		e		£		<u>م</u> ه

注:

- 1. 直接触摸视频管理界面中的"安全防护"按钮为 0N 状态,即可一键开启该设备的安全 防护功能。
- 2. 开启"安全防护"功能后,方可收到报警消息。

3.7.2. 设置防护时间

功能说明:用于设置设备的安全防护时间,便于及时接收设备的报警信息,及时掌握监控点的情况。

操作步骤:触摸"安全防护"界面中的"防护时间段"功能,则可打开设置防护时间段的界面,触摸选择合适的时间段,并触摸"完成"按钮,即可完成设置设备的安全防护时间,其 图如下所示:



第 15 页 共 31 页

3.8. 查看健康生活

功能说明:通过设备不仅可以随时随地查看其监控视频,而且还可传递其所在环境的温湿度 数据信息,以便及时调控,并可将最佳的温湿度信息分享给好友等。

操作步骤:

 触摸"视频播放"界面中的"生活"功能,打开设备所在环境的温湿度信息,并触摸任 意一个设备信息,即可打开其温湿度的详细标识界面,其图如下所示:



 触摸温湿度标识界面中的"评比"功能,可打开系统给设备所在环境的评分界面,并可 将该评分界结果保存到相册,或分享给好友,其图如下所示:



 触摸温湿度标识界面中的"生活帮"功能,可打开系统发送的有关生活信息,其图如下 所示:



3.9. 录像管理

3.9.1. 开启/停止录像

功能说明:可对视频监控区中的图像进行录像或停止录像。

操作步骤:触摸系统主界面中设备的任意一个通道,待系统成功连接并显示设备的监控画面 后,触摸视频播放界面底部的"录像"按钮,则系统开始本地录像,且该按钮的图标和文字 呈现蓝色,若再次触摸"录像"按钮后,则系统停止本地录像,且该按钮的图标和文字呈现 灰色,其图如下所示:



注: 当触摸"录像"功能后,则系统将该录像文件存储在:文件管理→HomeVIDIO文件夹中。

3.9.2. 远程录像回放

功能说明:可远程播放连接远程设备本地端的录像文件。

注: 使用该功能时,设备不仅要支持本地存储,而且本地的存储卡上已有录像文件,否则不 能进行远程录像回放操作。

操作步骤:

 触摸"我的视频"功能,在我的视频界面触摸选择任意一个在线的设备信息,即可打开 其视频监控画面,在视频播放界面中触摸"远程回放"功能,则打开该设备的"远程回 放"界面,其图如下所示:



 触摸远程回放界面中已搜索到的任意一个录像文件信息,即可打开其录像回放界面,其 图如下所示:



第 18 页 共 31 页

3.10. 抓拍图像

功能说明:可抓拍视频监控过程中的图像画面,并按预定路径保存。

操作步骤:触摸视频播放界面底部的"抓拍"按钮,则系统对当前视频进行抓拍图像,并将 抓拍的图片存储在:文件管理→HomeCapture1mg文件夹中。

3.11. 开启/关闭音频监听

功能说明:可监听支持音频输入的家庭安防设备端的声音。

操作步骤:触摸视频播放界面中的"音频监听"按钮,则系统开启手机端的音频监听功能,可在手机端听到家庭安防产品端的声音信息,且该按钮的图标呈现橙色,若再次触摸"音频监听"按钮,则系统关闭音频监听功能,手机端将不会听到家庭安防产品端的声音信息,且 该按钮的图标呈现蓝色,其图如下所示:



3.12. 开启/停止语音对讲

功能说明:可与支持音频的家庭安防产品实现双向语音交流。

操作步骤:触摸视频播放界面底部的"对讲"按钮,则系统开启手机端的语音对讲功能,不 仅可在手机端听到 IPC 设备端的声音信息,而且在手机端的讲话也会在 IPC 设备端被听到, 且该按钮的图标和文字呈现蓝色,若再次触摸"对讲"按钮后,则系统停止语音对讲,且该 按钮的图标和文字呈现灰色,其图如下所示:



3.13. 云台控制

功能说明:可控制支持云台的 IPC 设备的视角、变倍、变焦及巡航功能。

操作步骤:触摸视频播放界面中的"云台控制"按钮,则系统打开云台控制界面,其图如下 所示,其中四个方向的按钮可控制云台的视角;方向键中间的按钮是自动巡航按钮,可开启 /关闭云台的自动巡航功能;通过触摸变倍或变焦的两个按钮可控制云台镜头或焦距的远近。



3.14. 演示点

功能说明:可随时随地体验手机监控的远程连接效果。

操作步骤:触摸登录界面右下角的"演示点"功能,则系统打开分布在地理地图上的演示点, 触摸任意一个演示点即可查看其远程连接效果,体验远程连接等功能。

第 20 页 共 31 页



3.15. 更多功能

功能说明:可查看或操作本系统的更多功能,如场景图片、报警、摇一摇加设备等功能。 操作步骤:触摸系统主界面中的"更多"功能按钮,则系统可打开更多功能设置界面,其图 如下所示:



注: 若是访客登录的用户,则更多功能界面中的"帐户"功能不可用,"功能设置"下的"场 景图片"和"报警"子功能不可用。

详细	功	能	列	表
----	---	---	---	---

功能名称	功能说明
帐户	可查看当前登录帐号的信息,及更改其密码与设置手势密码 等操作。
媒体	可查看当前系统中的所有抓拍图像、录像及温湿度评比结果 图。

第 21 页 共 31 页

功能设置	可设置 2G/3G 网络提醒、摇一摇加设备、场景图片及报警四 大功能。
检查更新	可检查当前手机监控系统是否为最新版本,若不是最新版本时系统可提示用户,待用户确认更后可自动更新系统。
新品展示	可查看中维世纪近期的新产品信息。
多屏互动	可通过电视查看系统录像与抓拍的图片等多屏互动操作。
关于	可查看当前系统的版本号信息。
-	可通过当前手机上已安装的邮箱客户端给中维公司的手机
	技术人员发送手机监控系统的相关反馈信息。
"注销"按钮	用于注销当前登录的用户。

3.15.1. 更改帐户密码

3.15.1.1. 更改密码

功能说明:用于修改当前帐户的密码。

操作步骤:

触摸"更多"功能界面中"帐户"功能,即可打开修改该帐户密码的界面,其图如下所示:

	25-11 - 10-54		• *** ! — 10
更多		← 账户	
♀ 账户	>	A88168	
🖙 媒体	>	自动登录	~
♀ 功能设置	>	关闭目动登录功能时,会同时 能	「关闭手势密码:
④ 检查更新	>	修改密码	2
🖾 新品展示	>	手势密码	
🗊 多屏互动	>	开启手势密码时,会同时开启	自动登录功能
① 关于	>		
💷 意见与反馈	>		
數的視頻 消息 生活	祝颜管理 更多		
	Ð	≡ ☆	

注:如上图所示界面中的"自动登录"功能为系统具有自动记忆密码的功能,只要登录过一次,且不是注销退出系统,则每次打开系统后,系统都是自动登录,无需输入帐户及其密码。

触摸如上图所示界面中的"修改密码"功能,即可打开输入密码的界面,并输入新旧密码,其图如下所示:

← A88168	← A88168
旧密码	
新密码	
确认新密码	
完成	完成
≡ <u>6</u> 5	e 🛆 🗏

触摸如上图所示界面中的"完成"按钮,即可完成修改当前帐户的密码操作,且系统返回到登录界面,使用刚修改的新密码登录系统即可,其图如下所示:

□ #@e&⊘ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
・ 外 A88168 皇 密 码	AB8168
登录 注册 找回意码 皇 访客主承	登录 注册 找回志码 皇 切东登录
	C → 1

3.15.1.2. 设置手势密码

功能说明:用于设置当前帐号的手势密码或更改手势密码。

操作步骤:

 触摸"更多"功能界面中"帐户"功能,即可打开修改该帐户密码的界面,并触摸选中 该界面中的"手势密码"复选框按钮,则系统打开输入密码的界面,其图如下所示:

	•	ה	•		
■■暗 🖬 🛎 更多	8 !! () 10:54		26.+1 (C) 10:54		≂ ?:::: — 10:5
り 账户		A88168		A88168	
囸 媒体	>	自动登录		自动登录	✓
》功能设置	>	关闭自动登录功能时,会能	同时关闭手势密码功	关闭自动登录功能时,	会同时关闭手势密码功
检查更新	>	修改密码	>	账户:A88168	>
新品展示	>	手势密码		登录密码	
多屏互动	>	并后于势 皆妈时,会同时	并启目初豆菜切能	确认	取消
关于	>				
意见与反馈	>				
▶ 🚱 🕝 約視頻 消息 生活 视	 () () () () () () () () () () ()				
	÷	= ^	5	=	

2. 待输入完当前帐户的密码后,则系统打开绘制解锁图案的界面,其图如下所示:



 待连续两次绘制同样的图案后,即可完成设置手势密码的操作,且系统返回到修改密码 的界面,其图如下所示:



第 24 页 共 31 页

注:若开启手势密码的登录方式,则在不注销系统的前提下每次登录系统时需用已设置的手 势密码登录。

3.15.2. 媒体功能

功能说明:通过媒体功能可查看系统的抓拍图片、录像文件及室内温湿度评比结果等其它文件。

操作步骤:

1. 触摸"更多"功能界面中"媒体"功能,即可打开媒体界面,其图如下所示:



2. 触摸媒体界面中的"图像"或"视频"或"其它",即可打开其相应界面,其图如下所示:



3.15.3. 摇一摇配置设备

功能说明:通过摇一摇手机即可搜索并配置中维家庭安防产品。

操作步骤:

 触摸更多功能界面中"功能设置"功能,在打开的功能设置界面中触摸选中"摇一摇配 置设备"复选框按钮,并触摸信息提示界面中的"打开"按钮,则该复选框按钮被勾选, 触摸"返回"按钮,并返回到"视频管理"界面,其图如下所示:

			•
中國电信 📞 🗣 🗰 💎 🏪 👘 👘 👘 💷 11:40 更多	+=====信 ♥ ♥ ➡ ♥ ♥ ♥ ♥ ■ =======================	中国电信 ◆ ● ● ◆ ## @ 11:40 中国电信 ◆ ● ● ◆ ## @ 代頻管理	■ 11:40 +
으 账户 >	2G/3G网络提醒	2G/3G网络提醒	
區 媒体 >	3G模式下查看视频,系统会自动发出提醒,为 您节省流量。	3G模式下查看视频,系统会自动发出提醒,为 您节省流量。	
✿ 功能设置 >	摇一摇配置设备	摇一摇配置设备	
④ 检查更新 >	摇一摇加设备仅支持家用安防产品, 打开该功能可在视频管理界面摇晃手	播一種加设备仪支持家用安防产品,打开该功 能可在视频管理界面摇晃手机配置家用安防产 品。	
◎ 新品展示 >	机配直永用安防产品。	场景图片	
③ 多屏互动 >	10开 」 原史步 : 作力背景图:关闭开关,系统将数认显示一张背景图。	打开开关,童看设备时,系统会把设备的图片 作为胃素思:关闭开关,系统将默认显示一张胃 紧阻。	
② 关于 >	报警	报警	
■ 意见与反馈 >	, 打开开关,手机将收到设备的报警信息;关闭 开关,手机将收不到报警信息。	打开开关,手机将收到设备的报警信息;关闭 开关,手机将收不到报警信息。	
▶ ③ ⑦ ◎ ↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		▶ ● ● ● 我的夜频 雨息 生活 現期管理	•••• 更多
	€ & Ξ		Б

 摇一摇手机,当手机发出"咔嚓嚓"的声音时,即为搜索到设备,并打开是否配置设备 的信息提示界面,其图如下所示:



3. 触摸如上图所示界面中的"确认"按钮,则系统打开引导配置设备无线网络的提示界面, 其图如下所示:



 触摸如上图所示界面中的"开始"按钮后,再触摸已搜索到且需配置的设备信息,即可 打开选择网络配置的界面,其图如下所示:

	•	III	T	•
中国电信 🗞 🌯 🛤	କ ଅଧ୍ୟ 💷 11:41	中国电信 •••	.	😤 號 🗃 🗃 11:45
← 快速i	記置	\leftarrow	快速配置	
		IPC-H-	A230164761	\$
	5	IPC-H-	S26680537	\$ }
		网络设	E ⁰²⁷³⁶⁷⁸	(C)
	Tri	无线网	网络配置	
NG H	<u>a</u> fi	有线网	网络配置	۲
	- E		下一步	
IPC-H-S26679110	\$ >		225255727	
IPC-H-S26680373	\$			
		IPC-H-	S26679889	<u>ج</u> ې
= ~	c 4	=		

 触摸选中如上图所示界面中的"无线网络配置"单选按钮,及"下一步"按钮,则系统 打开快速配置无线网络的界面,其图如下所示:

	•		
^{国电信} 、 ■ ← 快速配置	奈 ***** @ 11:46 配置	中国电信 🔐 🗃	© ":::"⊡11 €3
无线网络名称		Fei	
密码			
选取网络		选取网络	
Fei	Ŷ	Fei	÷
IPC-H-S26679110	Ŷ	IPC-H-A230273678	ć
IPC-H-S26680537	Ŷ	IPC-H-A230283235	÷
IPC-H-A228139613	Ś	kanq.com.cn	Ś
23#999	ę	23#433	Ś
IPC-H-A230273678	ŝ	Jovision_Exhibit	÷
IPC-H-S26680611	ŝ	D-Link_DIR_616	Ś
IPC-H-A230283235	Ŷ	IPC-H-A231925779	Ś
	£	= ☆	

第 27 页 共 31 页

 触摸如上图所示界面中的"配置"按钮,则系统开始按设置的信息配置该设备,当配置 完成后,打开配置成功的信息提示界面,触摸并触摸"完成配置"按钮,则系统打开确 认添加设备的提示界面,其图如下所示:



7. 触摸如上图所示界面中的"确定"按钮,则系统打开添加设备界面,其图如下所示:

וח	1	•
	添加设备	ବି 🔛 🖾 11:47
云视通号		S26679889
高级		保存
		£

8. 确认如上图所示界面中添加设备的云视通号正确,并触摸"高级"按钮,输入正确的网 络用户名及其密码,其图如下所示:

	וח	T	•
•		添加设备	≂ 骗 🖾 11:48
L	云视通号		S26679889
Ľ	用户名		admin
	密码		
	返回		保存
	=	\triangle	ŋ

9. 触摸如上图所示界面中的"保存"按钮,即可完成配置设备并添加设备的操作,其图如下所示:



3.15.4. 场景图片

功能说明:可保留每个通道连接时的最后一帧画面,以方便用户记忆并选择相关监控视频。

操作步骤:触摸选中更多功能界面中"功能设置"功能,在打开的功能设置界面中可看到"场 景图片"后的复选框按钮为被勾选状态,即说明本系统默认开启场景图片功能,在添加完成 设备后,即可在"我的视频"界面中看到添加设备信息后保留其最后一帧的图像画面,其图 如下所示:

	•		•	וח	T	•
中国电信 🖬 🗃 更多	31 11 (10:54	中国电信 □ ← 功能设置	িল ^{35.11}	中国电信 ••• 🛋	⑦	t:: : := :=
♀ 账户	>	2G/3G网络提醒			济南	>
區 媒体	>	3G模式下查看视频,系统会自动 您节省流量。	动发出提醒,为		● 在线 ??	WIFI
◎ 功能设置	>	摇一摇加设备			济南	>
赴查更新	>	据一摇加设备仅支持家用安防产 能可在视频管理界面摇晃手机看 品。	产品,打开该功 尼置家用安防产		● 在线 奈	WiFi
◎ 新品展示	>	场景图片			济南展会	>
☑ 多屏互动	>	打开开关,查看设备时,系统会 一帧图片作为背景图;关闭开关 一心考虑网	会把设备的最后 ,系统将默认显		 在线 	WiFi
② 关于	>	报警			0611 IPC4	>
■ 意见与反馈	>	打开开关,手机将收到设备的打开关,设备将收不到报警信息。	段警信息;关闭		* Mitz ÷	WIPI
	(i)	The second second second second second			⁶ ⑦ 錼	•••
	●		5	我的视频 消息	· 生活 视频管理	± ±\$

注: 开启场景图片后,用户登录时会慢一些,如果使用的是 3G 网络,建议将场景图片功能关闭。

3.15.5. 报警设置

功能说明:可开启接收报警功能,并查看其详细的报警信息。

操作步骤:

 触摸选中更多功能界面中"功能设置"功能,在打开的功能设置界面中可看到"报警" 后的复选框按钮为被勾选状态,即说明本系统默认开启报警推送功能,其图如下所示:

国生活 日本 日本 日本 <th< th=""><th>וח</th><th></th><th>•</th><th>וח</th><th></th></th<>	וח		•	וח	
L 账户 L 账户 C/3G网络提醒 Sight > G 媒体 Sight > G 媒体 Sight > G 就称 G 就称 G 就称 G 就新品展示 S 多屏互动 G 就品展示 S 多屏互动 C 关于 S 意見与反馈 C 美子 S 表示 C 表示 C 表示 S 表示 C 表示 S 表示 C 表示 S 表示	886 8 🔿	更多	10:54	中国电信 ■ 番 ← 功能	중 ?:: :" ■ 设置
□ 媒体 >> □ 功能设置 >> ④ 功能设置 >> ④ 功能设置 >> ④ 格置更新 >> ⑤ 新品展示 >> ⑤ 新品展示 >> ③ 埃子 >> ⑦ 关于 >> ⑤ 意见与反馈 >> 印金 ● ① 大子 >> ③ 原こ ● 丁子开关、重用空気 ● 丁子开关、重用空気 ● 小品 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	요 账户		>	2G/3G网络提醒	
○ 功能设置 > □ 松倉更新 > □ 新品展示 > □ 新品展示 > □ 第品局展示 > □ 第品展示 > □ 第品展示 > □ 支子 > □ 支子 > □ 意见与反馈 > □ 加 ○ ① 大子 > □ 意见与反馈 > □ 介濃、 ○ □ 金 ○ ○ ○ <	🔄 媒体		>	3G模式下查看视频,系 您节省流量。	统会自动发出提醒,
④ 检查更新 > ● 检查更新 > ② 新品展示 > ③ 新品展示 > ③ 多屏互动 > ⑦ 关于 > ⑤ 意见与反馈 > 17开天、星電设备时、系统会把设备的报告点: 大 17开天、手机将变到设备的报告点: 大 17开天、手机将变到设备的报告点: 大 17开天、「車利用型」 ● 17开天、「登場現④不到」 ● 17日、「 ● 117日、「 ● 117日、 ●	♀ 功能设置		>	摇一摇加设备	
 図 新品展示 >> >> 5房互动 >> >> (① 关于 >> (② 意见与反馈 >> (③ 点、 (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○	🕾 检查更新		>	摇一摇加设备仅支持家 能可在视频管理界面摇: 品。	用安防产品,打开该 晃手机配置家用安防
 ② 多屏互动 > ⑦ 失于 > ② 意见与反馈 > ● (図) 小田(田)(本)) ● (図) 小田(田)(本)) ● (図) 小田(田)(本)) ● (図) 小田(田)(x) ● (図) 小田(H)(x) ●	② 新品展示		>	场景图片	
 ⑦ 关于 → ⑦ 意见与反馈 → Ⅰ ⑦ 愈 见与反馈 → Ⅰ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ □ □ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ □ □ ○ ⑦ ⑦ □ □ ○ ⑦ ◎ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	🗊 多屏互动		>	打开开关,查看设备时 一帧图片作为背景图;关 示一张背景图。	,系统会把设备的最 闭开关,系统将默认
 ■ 意见与反馈 >	 美于 		>	报警	
▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	国 意见与反馈		>	打开开关,手机将收到	设备的报警信息;关
2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				//天,反留待收个到报:	
	110税频 消息	生活 視频管理	更多		

触摸主界面中的"消息"功能,即可打开报警信息的消息信息界面,触摸需查看的信息
 图片,即可看打报警图片,其图如下所示:



 触摸报警信息界面中的"查看报警视频"按钮,即可打开选择播放该视频的播放器界面, 待选择合适的播放器后,即可播放该报警视频,其图如下所示:



注: 目前,接收主控设备端报警信息的设备仅限中维家庭安防设备,其它设备尚未支持。