

# Dell Edge Gateway 3002 规格

计算机型号: Dell Edge Gateway 3002  
管制型号: N03G  
管制类型: N03G001



# 注、小心和警告

 注：“注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

 警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

2017 - 11

Rev. A03

# 目录

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>1 尺寸和重量</b>    | <b>5</b>  |
| 产品                | 5         |
| 包装                | 5         |
| 安装尺寸              | 5         |
| VESA 安装尺寸         | 6         |
| <b>2 环境和操作条件</b>  | <b>7</b>  |
| 环境条件              | 7         |
| 操作条件              | 7         |
| <b>3 功率</b>       | <b>9</b>  |
| 电源                | 9         |
| 点火                | 10        |
| 3 V CMOS 币形电池     | 11        |
| <b>4 操作系统</b>     | <b>12</b> |
| <b>5 处理器</b>      | <b>13</b> |
| <b>6 内存</b>       | <b>14</b> |
| <b>7 存储时</b>      | <b>15</b> |
| <b>8 外部端口和连接器</b> | <b>16</b> |
| <b>9 通信</b>       | <b>17</b> |
| 无线 LAN            | 17        |
| 无线 WAN            | 17        |
| DW5515 规格         | 17        |
| DW5815 规格         | 18        |
| DW5818 规格         | 18        |
| DW5819 规格         | 18        |
| WWAN 提供商和选项       | 19        |
| 全球导航卫星系统 (GNSS)   | 19        |
| 蓝牙                | 20        |
| CANbus            | 20        |
| <b>10 安全性</b>     | <b>21</b> |
| <b>11 环境合规性</b>   | <b>22</b> |
| <b>12 软件</b>      | <b>23</b> |



13 服务和支持..... 24

14 联系 Dell..... 25



# 尺寸和重量

## 产品

表. 1: 产品

|    |                  |
|----|------------------|
| 高度 | 125 毫米 (4.92 英寸) |
| 宽度 | 125 毫米 (4.92 英寸) |
| 厚度 | 51 毫米 (2 英寸)     |
| 重量 | 1 千克 (2.20 磅)    |
| 卷  | 0.80 升           |

## 包装

 注: 包装重量包含 Edge Gateway 和四个天线的总重量。

表. 2: 包装

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 高度            | 262 毫米 (10.32 英寸) |
| 宽度            | 139 毫米 (5.47 英寸)  |
| 厚度            | 241 毫米 (9.49 英寸)  |
| 发运重量 (包括包装材料) | 1.71 千克 (3.77 磅)  |

## 安装尺寸

 注: 安装尺寸包括 Edge Gateway 以及各种安装选项的尺寸。

 注: 每个安装选项单独销售。

表. 3: 安装尺寸

|    | 标准安装                   | 快速安装                   | 快速安装和电缆<br>控制条          | DIN 安装              | 垂直安装                   | 标准安装和电缆<br>控制条          |
|----|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 重量 | 1.23 千克<br>(2.71 磅)    | 1.26 千克<br>(2.78 磅)    | 1.55 千克<br>(3.42 磅)     | 1.02 千克<br>(2.25 磅) | 1.10 千克<br>(2.42 磅)    | 1.53 千克<br>(3.37 磅)     |
| 高度 | 169.20 毫米<br>(6.66 英寸) | 169.20 毫米<br>(6.66 英寸) | 222.30 毫米<br>(8.75 英寸)  | 125 毫米<br>(4.92 英寸) | 125 毫米<br>(4.92 英寸)    | 222.30 毫米<br>(8.75 英寸)  |
| 宽度 | 167.20 毫米<br>(6.58 英寸) | 167.20 毫米<br>(6.58 英寸) | 273.30 毫米<br>(10.76 英寸) | 125 毫米<br>(4.92 英寸) | 143.50 毫米<br>(5.65 英寸) | 273.30 毫米<br>(10.76 英寸) |



|    | 标准安装                  | 快速安装                  | 快速安装和电缆<br>控制条        | DIN 安装                | 垂直安装                  | 标准安装和电缆<br>控制条        |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 厚度 | 61.90 毫米<br>(2.44 英寸) | 64.60 毫米<br>(2.54 英寸) | 64.60 毫米<br>(2.54 英寸) | 59.20 毫米<br>(2.33 英寸) | 55.50 毫米<br>(2.18 英寸) | 61.90 毫米<br>(2.44 英寸) |

## VESA 安装尺寸

Edge Gateway 可安装在标准 VESA 安装架。

**表. 4: VESA 安装尺寸**

|    |                 |
|----|-----------------|
| 高度 | 75 毫米 (2.95 英寸) |
| 宽度 | 75 毫米 (2.95 英寸) |

# 环境和操作条件

## 环境条件

表. 5: 环境条件

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ingress 保护等级 | IP50      |
| 水和灰尘侵入       | IEC 60529 |

 小心: 在没有阳光直接照射的区域安装 Edge Gateway。

 注: Edge Gateway 经历并符合根据 Mil-Std-810G 方法 509.5 流程 1 执行的盐雾测试。

 注: 对于室外和恶劣环境, 请将 Edge Gateway 安装在外部机柜 (单独销售) 中。

## 操作条件

表. 6: 操作条件

### 最大振动

可运行

- 0.0002 G<sup>2</sup>/Hz 时为 5 Hz
- 0.0002 G<sup>2</sup>/Hz 时为 350 Hz

 注: 运行值基于 0.26 Grms 配置。针对所有操作方向测试了这些值, 并且用 IO 仪表按测试方向每两分钟检索一次。

 注: Edge Gateway 上的所有螺钉均内嵌 Nylock 封条, 以抵抗振动和松动。

Non-operational

- 0.003 G<sup>2</sup>/Hz 时为 10 Hz
- 0.01 G<sup>2</sup>/Hz 时为 20 Hz
- 0.01 G<sup>2</sup>/Hz 时为 250 Hz

 注: 非运行值基于 1.54 Grms 配置文件。这些值针对所有非运行方向经过了测试并且每个测试方向每六十分钟使用 IO 仪表检测一次。

长寿命振动

0.79 Grms

 注: 这些值针对所有运行方向经过了测试并且每个测试方向每五个小时使用 IO 仪表检测一次。

### 最大撞击

可运行

半正弦波撞击

所有操作方向; 40 G ± 5% 时脉冲持续时间为 2 msec ± 10% (相当于 51 厘米/秒 [20 英寸/秒])

非操作

半正弦波撞击

在全部六个面进行了测试；160 G ± 5%，脉冲宽度为 2 msec ± 10%（相当于 127 厘米/秒 [50 英寸/秒]）

## 最大海拔高度

操作（最大值，未增压） - 15.20 米至 5,000 米（- 50 英尺至 16,404 英尺）

 注: 最高温度比海平面海拔高度降低 1°C/305 米（1000 英尺）。

非操作（最大值，未增压） - 15.20 米至 10,668 米（- 50 英尺至 35,000 英尺）

## 操作环境

温度范围（系统）

- 运行时
  - 带有 0.7 m/s 通风：-30°C 至 75°C（- 22°F 至 167°F）
  - 不带通风：-30°C 至 70°C（- 22°F 至 158°F）
- 非运行时 - 每小时最大温度梯度为 15°C (59°F):
  - 带有 0.7 m/s 通风：-40°C 至 85°C（-40°F 至 185°F）
  - 不带通风：-40°C 至 85°C（-40°F 至 185°F）

 **警告:** Edge Gateway 的最高操作温度为 70°C (158°F)。在机柜内操作 Edge Gateway 时，请勿超过此最高温度。Edge Gateway 电子设备、其他电子设备的内部加热，以及机柜内部缺乏通风可能会导致 Edge Gateway 的操作温度高于外部环境温度。连续操作 Edge Gateway 的温度范围高于 70°C (158°F) 时，可能会增加故障率并缩短产品使用寿命。当放置在机柜内时，确保 Edge Gateway 的最高操作温度为 70°C (158°F) 或更低。

温度范围（配有部件）

- 操作（SD 卡）：- 40°C 至 85°C（- 40°F 至 185°F）
- 操作（eMMC）：- 40°C 至 85°C（- 40°F 至 185°F）

最大相对湿度（非冷凝）

- 运行时：10% 至 90% - 最大温度变化梯度为每小时 15°C (59°F)
- 非运行时：5% 到 95% - 最大温度变化梯度为每小时 20°C (68°F)

污染度

2

 注: 环境温度基于可用的通风环境、系统安装和特定的工作负荷假定条件。

 注: 建议在 Edge Gateway 周围留出 63.50 毫米（2.50 英寸）空间，保证空气充分流通。

 注: 最高操作温度可能各不相同，具体取决于通风、系统安装、软件应用程序等因素。

 注: 暴露在外的基座表面中心的温度不得超过 82°C (179.6°F)。

 注: 为了在安装后实现最佳散热，请确保根据随附说明文件中的指示安装 Edge Gateway。

# 功率

## 电源

Edge Gateway 支持以下与 2.5 kV 相隔离的电源：

- 直流
- 以太网供电 (PoE)

 **小心：更换电源前，请关闭 Edge Gateway。**

 **注：**对于海洋应用，输入电压限制为 12-48 VDC。对于轨道应用，电缆长度不得超过 30 米。

 **注：**您可连接 DC-IN 或 PoE。

 **注：**对于 USB 3.0 端口，USB 电源限制为 0.6 A/3 W，对于 USB 2.0 端口，限制为 0.4 A/2 W。

表. 7: 功耗

| 功耗（适用于直流电源和 PoE 电源） |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大电源消耗              | 12.9 W                                                                                                                               |
| 系统空闲                | 4.2 W                                                                                                                                |
|                     |  <b>注：</b> 操作系统处于活动状态，但没有应用程序正在运行。                |
| 处理器满负荷              | 8.1 W                                                                                                                                |
|                     |  <b>注：</b> 操作系统处于活动状态，处理器利用率达到 100% 并处理 2D/3D 负载。 |
| 系统满负荷               | 12.9 W                                                                                                                               |
|                     |  <b>注：</b> 操作系统处于活动状态，处理器利用率达到 100% 并同时访问 I/O 设备。 |

表. 8: DC 参数

| DC 参数                  |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持的输入电压                | 12/24 V 汽车电源系统（12 V ~ 57 V 宽直流输入，符合 ISO 7637-2 和 SAE J1113）。                                                   |
|                        |  <b>注：</b> 支持低至 6 V 的汽车冷启动。 |
| 适用于海洋环境的额定直流输入         | 12-48 VDC                                                                                                      |
| 最大输入电流                 | 12 V 时 1.08 A/57 V 时 0.23 A                                                                                    |
| 最低 DC 电源要求             | 13 W                                                                                                           |
| Power management（电源管理） | 通过可选的点火输入，管理系统电源、待机和休眠。                                                                                        |
| 支持的唤醒事件                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 警报（实时时钟）</li> </ul>                                                   |

## DC 参数

|      |                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>WLAN 和 LAN（仅限 Windows OS）</li><li>USB</li><li>点火和直接点火 (DI)</li></ul>                                                                              |
| 电源保护 | 系统电源保护。例如，通过可选的点火输入保护汽车电池。<br> <b>注：</b> 每当汽车点火关闭以防止耗尽汽车电池时，可通过点火输入提供的一个选项来关闭设备或使其进入低电耗模式（具体情况取决于 OS）。 |
| 电源建议 | 17 W（20% 降额）<br> <b>注：</b> 在高环境温度下考虑电压降额。                                                              |

表. 9: PoE 参数

## PoE 参数

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兼容性     | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE 802.3af<br> <b>注：</b> 符合 IEEE 802.3af 标准的 <b>Alternative A</b> 供电方式的要求，最大功率为 15.4 W，通过现有的以太网基础架构提供 48 V 电力。不需要任何修改。<br> <b>注：</b> 提供标准 IEEE 802.3 以太网接口，以支持 100BASE-TX 和 10BASE-T 应用程序（802.3、802.3u、802.3ab 和 802.3x）9014 字节巨型帧。 |
| 端口数量    | 一个快速以太网介质访问控制 (MAC) 端口和一个物理层 (PHY) 端口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 速度      | 10/100 Mbps（支持 LAN 唤醒和 WLAN 唤醒）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 连接器     | 8 针 RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 保护      | 在 LAN 端口和 ESD IEC61000-4-2 ±30 KV 上内置 2.25 KV 隔离保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 电源输入    | 根据 IEEE 802.3af-2003（标准）的 Alternative A 供电方式的要求，最小功率为 12.95 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 支持的输入电压 | 48 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 支持的输入电流 | 0.27 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 点火

表. 10: 点火参数

| 参数                   | 最小电压 | 最大电压  | 默认   |
|----------------------|------|-------|------|
| 高电平输入电压 ( $V_{IH}$ ) | 9 V  | 32 V  | 12 V |
| 低电平输入电压 ( $V_{IL}$ ) | 0 V  | 1.2 V | 0 V  |

## 3 V CMOS 币形电池

表. 11: 币形电池

| RTC 币形电池（锂离子） |                       |
|---------------|-----------------------|
| 类型            | BR-2032               |
| 制造商           | Panasonic Corporation |
| 标称电压          | 3 V                   |
| 标称容量          | 200 mAh               |

 注: Dell 建议您在操作之前先检查或更换币形电池。此外, 如果系统已中断电源超过两年, 也请检查或更换币形电池。

# 操作系统

Edge Gateway 支持以下操作系统：

- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016
- Ubuntu Core 16



**注: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016 仅在具有 32 GB eMMC 的 Edge Gateway 型号上受支持。**

# 处理器

表. 12: 处理器

| 配置                | 处理器                  | 缓存           | 核心数量 |
|-------------------|----------------------|--------------|------|
| Edge Gateway 3002 | Intel Atom 处理器 E3805 | 1 MB L2 高速缓存 | 2    |

# 内存

表. 13: 内存类型

|        |       |
|--------|-------|
| 类型     | DDR3L |
| 内存通道   | 单幅    |
| 最小内存   | 2 GB  |
| 最大系统内存 | 2 GB  |



# 存储时

表. 14: 存储规范

| 存储类型  | 容量支持                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 微型 SD | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB</li><li>• 32 GB</li><li>• 64 GB</li><li>• 128 GB</li></ul> |
| eMMC  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB</li><li>• 32 GB</li></ul>                                  |

 注: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016 仅在具有 32 GB eMMC 的 Edge Gateway 型号上受支持。

## 外部端口和连接器

 注: 有关端口和连接器位置的更多信息, 请参阅《Edge Gateway 安装与操作手册》。

表. 15: Edge Gateway 上的端口和连接器

| 端口                      | Edge Gateway 3002 |
|-------------------------|-------------------|
| RS-232/RS-485/RS-422 端口 | 0                 |
| 音频线路输出                  | 0                 |
| 音频线路输入                  | 0                 |
| 以太网端口一 (含 PoE)          | 1                 |
| 以太网端口二 (不含 PoE)         | 1                 |
| WLAN 或蓝牙天线连接器           | 1                 |
| GPS 天线连接器               | 1                 |
| 移动宽带天线连接器 (3G)          | 1                 |
| 移动宽带天线连接器 (4G LTE)      | 1                 |
| ZigBee 天线连接器            | 1                 |
| 外部机柜机箱防盗开关连接器 (可选)      | 1                 |
| DisplayPort             | 0                 |
| GPIO                    | 0                 |
| USB 3.0                 | 1                 |
| USB 2.0                 | 1                 |
| CANbus                  | 1                 |

 注: 无线天线连接器 (  ) 和 GPS 天线 (  ) 相同。

# 通信

## 无线 LAN

表. 16: 无线 LAN 规格

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| WLAN 支持的标准        | 802.11b、802.11g 或 802.11n               |
| 802.11b 支持的数据传输速率 | 54、48、36、24、18、12、9 和 6 Mbps            |
| 802.11g 支持的数据传输速率 | 54、48、36、24、18、12、11、9、6、5.5、2 和 1 Mbps |
| 802.11n 支持的数据传输速率 | MCS0 至 MCS7 包含和不包含短 GI。                 |
| Encryption（加密）    | WEP 64 位和 128 位、TKIP、AES-CCMP 128 位     |

## 无线 WAN

表. 17: 无线 WAN 规格

| 插卡                 | 地区                 |
|--------------------|--------------------|
| DW5515 — 3G        | 世界其他国家/地区          |
| DW5815 — 4G LTE    | AT&T 和 Verizon（北美） |
| DW5818 — LTE、HSPA+ | EMEA               |
| DW5819 — LTE、HSPA+ | 亚太地区               |

## DW5515 规格

表. 18: DW5515 卡规格

|           |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络        | HSPA+/WCMDA                                                                                                               |
| 频带        | <ul style="list-style-type: none"> <li>HSPA+/WCMDA 频带：1、2、5、6、8、19</li> <li>EDGE/GPRS 频率：850、900、1800、1900 MHz</li> </ul> |
| 速度 — 下行链路 | < 21 Mbps                                                                                                                 |
| 速度 — 上行链路 | < 5.76 Mbps                                                                                                               |
| 回退网络      | EDGE/GPRS                                                                                                                 |
| 回退速度      | <ul style="list-style-type: none"> <li>下行链路：&lt; 236.8 Kbps</li> <li>上行链路：&lt; 118.4 Kbps</li> </ul>                      |
| SIM       | 全部                                                                                                                        |



## DW5815 规格

表. 19: DW5815 卡规格

|           |                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络        | LTE/HSPA+                                                                                           |
| 频带        | <ul style="list-style-type: none"><li>• LTE 频带: 2、4、5、13、17</li><li>• HSPA+/WCDMA 频带: 2、5</li></ul> |
| 速度 — 下行链路 | < 150 Mbps                                                                                          |
| 速度 — 上行链路 | < 50 Mbps                                                                                           |
| 回退网络      | HSPA+/WCDMA                                                                                         |
| 回退速度      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 下行链路: &lt; 42 Mbps</li><li>• 上行链路: &lt; 5.76 Mbps</li></ul> |
| SIM       | AT&T 和 Verizon                                                                                      |

## DW5818 规格

表. 20: DW5818 卡规格

|           |                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络        | LTE/HSPA+                                                                                                                                                    |
| 频带        | <ul style="list-style-type: none"><li>• LTE FDD 频带 1、2、3、4、5、7、8、12、13、20、25、26、29、30</li><li>• LTE TDD 频带 41</li><li>• HSPA+/WCDMA 频带 1、2、3、4、5、8</li></ul> |
| 速度 — 下行链路 | <ul style="list-style-type: none"><li>• LTE FDD &lt; 300 Mbps — Cat6</li><li>• LTE TDD &lt; 222 Mbps — Cat6</li></ul>                                        |
| 速度 — 上行链路 | <ul style="list-style-type: none"><li>• LTE FDD &lt; 50 Mbps — Cat 6</li><li>• LTE TDD &lt; 26 Mbps — Cat 6</li></ul>                                        |
| 回退网络      | HSPA+/WCDMA                                                                                                                                                  |
| 回退速度      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 下行链路: &lt; 42 Mbps</li><li>• 上行链路: &lt; 5.76 Mbps</li></ul>                                                          |
| SIM       | 全部                                                                                                                                                           |

## DW5819 规格

表. 21: DW5819 卡规格

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络        | LTE/HSPA+                                                                                                                                                 |
| 频带        | <ul style="list-style-type: none"><li>• LTE FDD 频带 1、3、5、7、8、18、19、21、28</li><li>• LTE TDD 频带 38、39、40、41</li><li>• HSPA+/WCDMA 频带 1、5、6、8、9、19</li></ul> |
| 速度 — 下行链路 | <ul style="list-style-type: none"><li>• LTE FDD &lt; 300 Mbps — Cat6</li><li>• LTE TDD &lt; 222 Mbps — Cat6</li></ul>                                     |

速度 — 上行链路

- LTE FDD < 50 Mbps — Cat 6
- LTE TDD < 26 Mbps — Cat 6

回退网络

HSPA+/WCDMA

回退速度

- 下行链路: < 42 Mbps
- 上行链路: < 5.76 Mbps

SIM

全部

## WWAN 提供商和选项

 注: 根据可用的网络覆盖, Edge Gateway 将选择最优化的配置并自动在 LTE 和 3G 网络之间切换。从 Edge Gateway 和 WWAN 提供商之间的网络信令信息获得的测量值将决定切换过程。

表. 22: Edge Gateway 3000 系列的 WWAN 提供商和选项

| WWAN 卡                                       | 提供商                    | 2G 频带                                     | 3G 频带                          | LTE 频带                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DW5515<br>Sierra Wireless AirPrime<br>HL8548 | HSPA+<br>(世界其他国家或地区)   | EDGE/GPRS 频率:<br>850、900、1800、1900<br>MHz | HSPA B1、B2、B5、<br>B6、B8、B19    | 不支持                                                                        |
| DW5815<br>Sierra Wireless AirPrime<br>HL7588 | AT&T LTE<br>(仅限美国和加拿大) | 不适用                                       | B5 (850)、B2 (1900)             | B17 (700)、B13 (700)、<br>B5 (850)、B4 (1700)、<br>B2 (1900)                   |
|                                              | Verizon LTE<br>(仅限美国)  | 不适用                                       | B5 (850)、B2 (1900)             | B17 (700)、B13 (700)、<br>B5 (850)、B4 (1700)、<br>B2 (1900)                   |
| DW5818<br>Sierra 无线 AirPrime<br>MC7455       | LTE/HSPA+/WCDMA<br>网络  | 不适用                                       | HSPA+/WCDMA 频带<br>1、2、3、4、5、8  | LTE FDD 频带 1、2、<br>3、4、5、7、8、12、<br>13、20、25、26、29、<br>30<br>LTE TDD 频带 41 |
| DW5819<br>Sierra 无线 AirPrime<br>MC7430       | LTE/HSPA+/WCDMA<br>网络  | 不适用                                       | HSPA+/WCDMA 频带<br>1、5、6、8、9、19 | LTE FDD 频带 1、3、<br>5、7、8、18、19、21、<br>28<br>LTE TDD 频带 38、39、<br>40、41     |

## 全球导航卫星系统 (GNSS)

表. 23: GNSS 规格

| Edge Gateway 中的 GNSS 芯片 | 支持的 GNSS 系统                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| u-blox UBX-M8030        | 最多同时接收三个 GNSS 系统的信号: GPS (全球定位系统) / 支持北斗的 Galileo 或 GLONASS。 |



表. 24: 支持的 GNSS 星座

| GNSS 星座 | 详情                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS     | 接收和跟踪 1575.42 Mhz 的 GPS L1 C/A 信号。                                                                                              |
| GLONASS | 接收和跟踪 1602 MHz + $k \times 562.5$ kHz 的 GLONASS L1 信号，其中 $k$ 是卫星的频率信道编号 ( $k = -7, \dots, 5, 6$ )。<br>GLONASS 卫星系统是一种 GPS 替代系统。 |
| 北斗      | 接收和跟踪 1561.098 MHz 的 BeiDou B1I 信号。能够接收和跟踪北斗信号以及其他星座的信号，从而扩大覆盖范围、增强可靠性和提高精度。北斗目前的服务范围仅覆盖中国，计划 2020 年实现全球覆盖。                     |
| Galileo | 接收和跟踪 GPS L1 频段的 Galileo E1-B/C 中频信号。GPS 和 Galileo 信号可使用北斗或 GLONASS 信号处理，从而扩大覆盖范围、增强可靠性和提高精度。                                   |

## 蓝牙

表. 25: 蓝牙规格

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 蓝牙支持的标准         | 双模式 Bluetooth 4.0 BLE |
| 传统蓝牙            | 版本 2.1+EDR            |
| 蓝牙支持的数据传输速率     | 高达 3 Mbps             |
| 蓝牙低功耗           | 是                     |
| Encryption (加密) | 128 位                 |

## CANbus

表. 26: CANbus 规格

|    |          |                                                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------|
| 总则 | 总线类型/卡接口 | USB                                                      |
|    | 连接器      | 3 针端子块 Molex 39532 - 6503                                |
|    | 功耗       | 3.3 V 时 162 mA (控制器)，5 V 时 70 mA 以及 3.3 V 时 5.6 mA (收发器) |
| 通信 | CAN 控制器  | Atmel ATSAME70N19A-CNT                                   |
|    | CAN 收发器  | NXP TJA1052i                                             |
|    | 协议       | CAN2.0 A/B/FD                                            |
|    | 速度       | 最高 1 Mbps (CAN 2.0)、2 Mbps (CAN-FD)                      |
| 保护 | 信号支持     | CAN_H、CAN_L、GND                                          |
|    | 电流隔离     | 2.5 KV                                                   |
|    | ESD      | 收发器 IEC-61000-4-2 $\pm 8$ KV                             |

# 安全性

表. 27: 安全规格

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 版本         | 仅限 2.0                                        |
| 制造商和模块部件号  | Nuvoton NPCT654JBAYX                          |
| 外部机柜机箱防盗开关 | 在机箱被打开时，外部机柜机箱防盗开关会向网关发出入侵者电子信号，触发外部机柜机箱防盗事件。 |

 注: 根据国家/地区法规，TPM 系统板可能不可用。



# 环境合规性

表. 28: 环境合规性

|           |   |
|-----------|---|
| 无 BFR/PVC | 否 |
|-----------|---|



# 软件

Edge Gateway 3000 系列支持以下软件：

- Dell Command | Configure (DCC)
- Dell Command | Monitor (DCM)
- Dell Command | Powershell (DCPP) — 仅适用于 Windows
- Edge Device Management (EDM)
- 支持帮助（包含 Dell Data Vault (DDV)）



## 服务和支持

表. 29: 服务和支持

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一年基本硬件保修和邮寄送修服务。          | 包含 |
| 基本延长最多五年邮寄送修服务。           | 可用 |
| ProSupport 延长最多五年的高级交换服务。 | 可用 |

 注: 如需一份我们所提供的保证或有线保修, 请写信至: “Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682”。更多信息, 请访问 [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)。

## 联系 Dell

有关销售、技术支持或客户服务问题，请联系 Dell：

1. 转至 [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)。
2. 在页面底部的下拉列表中确认您所在的国家或地区。
3. 根据您的需求选择相应的服务或支持链接，或选择对您方便的 Dell 联系的方式。

Dell 提供了几种在线以及基于电话的支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的地区不可用。



**注：**如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。