

Coolpad D21 简介

非常感谢您选择使用 Coolpad D21 智能手机！

本手机是一部双模双待并具有商务协同功能的智能手机！

该话机除支持基本的语音通话、短信等功能之外，还有如下特色功能：

无线上网，酣畅高速

通过 CDMA 1X，网上冲浪，无所不通。

商务协同，功能强大

便捷的日程、手写输入功能使您在商务运作中如虎添翼！

通讯娱乐，浑然一体

照相机、播放器可使您在工作之余充分放松！

创意无限，沟通无限，精彩无限。就让这本手册引导您徜徉于一个无限精彩的沟通空间！

注意事项:

1. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。
2. 请注意保存出厂时 Micro SD 卡中的数据。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
3. 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
4. 本款说明书适用于 Coolpad D21 智能手机，如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。

版次：2009年3月

服务热线： 0755-83300198

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机之前请先仔细阅读以下信息。为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

保养与维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

使用手机、充电器及附件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 把手机及其所有配件和附件放在儿童接触不到的地方。
- 切勿让手机及其附件接触到液体或置于潮湿环境。
- 切勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 切勿将手机置于火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- 切勿给手机涂色上漆。
- 切勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 切勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内

存储的信息可能会受手机的影响。

- 切勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如汽车仪表盘上、窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 切勿尝试拆卸手机，不得擅自修理手机及配件。
- 切勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 只能使用微湿或防静电的布擦拭手机。切勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。切勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，请注意保管，勿让手机受到撞击或强力挤压。勿让手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

➤ 加油

进入加油站或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所手机在使用时会产生轻微火花或发出的电波，可能会引起爆炸或火灾。

➤ 易燃易爆区

进入易燃易爆区或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所手机在使用时会产生轻微火花或发出的电波可能会引起爆炸或火灾。

► 飞机

在飞机上时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

► 医院

进入医院时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，更有甚者会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

► 个人医疗装置

手机可能影响心脏起搏器及其它植入装置的工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：放入您胸前的口袋中。使用手机时，将手机放在与起搏器相对的耳部。应将手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm，如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。请与您的心脏病专家联系，了解详情。对于其它医疗装置，请与其制造商咨询详情。

► 驾驶中

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款中规定可以使用“免提”通话装置时，建议您仅使用适用于您手机的车内“免提”装置。否则在拨打电话或接听来电时，应离开车道并停车。

► 儿童安全说明

切勿让儿童玩弄手机或其附件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或附件。手机或其附件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。

➤ 废电池

当电池废弃后不能作为普通城市垃圾处理。正确处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

➤ 原装配件的使用

充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为减少电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少 12 小时的充电，但不要超过 24 小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

目录

使用之前.....	1
基本操作.....	4
快速拨号.....	6
拨号盘.....	6
通话记录.....	7
信息.....	9
编辑信息.....	9
信息管理.....	10
联系人.....	11
分组操作.....	12
基本操作.....	13
联系人与分组.....	14

在联系人中拨打电话	15
快速定位	15
联系人的复制	15
协同信息	16
设置	16
日程	16
记事本	18
闹钟	19
PC连接	19
PC备份	19
U盘	19
掌中宽带	19
SD卡备份	21
文件浏览	21

酷派播放.....	22
照相机.....	22
录音.....	22
铃声宝库.....	23
数码图册.....	23
游戏.....	23
酷派俱乐部.....	23
情景模式.....	23
防盗.....	24
工具和参考资料.....	24
设置.....	25
电话设置.....	25

上网设置	27
本机设置	27
来电卫士	28
附录一 双卡选择	29
附录二 技术数据	30
附录三 配件清单	32
附录四 有害有毒物质或元素声明	33
附录五 电信业务操作指南	34
附录六 全国网络服务通讯录	36

使用之前



按 键	应 用	作 用
G 网拨号键	待机	短按，进入号码百事通
	功能界面	短按，进入通话记录
	拨号盘或通话记录	拨出电话
C 网拨号键	待机或功能界面	短按，进入通话记录
	拨号盘或通话记录	拨出电话
返回键	待机	切换到功能界面
	各个应用	退出应用程序当前窗口
	编辑状态	删除字符
挂机键	通话时	挂断电话
	各个应用	切换至待机界面
音量键	来电时	关闭振铃
	通话时	调节通话音量
	酷派播放	调节本机音量
电源键	在正常亮屏使用的状态下短按，进入手机休眠（节电状态）。在手机休眠状态下短按唤醒手机。	

话机卡

您的话机可以在没有话机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过话机卡才能完成。您所拥有的这部手机是一部双模双待手机，您可同时放入两张卡。

手机后盖的拆取：

1. 话机正面朝下；
2. 将机体上方的后盖卡扣按下，从后盖上方将后盖扳起即可拆下后盖。

手机后盖的安装：

1. 话机正面朝下；
2. 将后盖下方和侧面的卡扣与手机的扣位对齐，按下使上方的卡扣扣紧，即可将后盖安装上。

电池的安装：

1. 将电池顶部的插头插入电池舱顶部的插槽中；
2. 按下电池，使电池底部扣紧。

电池的拆取：

1. 将电池底部向上扳起；

2. 将电池的顶部从插槽中取出即可取出电池。

注意：更换或拆取电池前一定要关机！

安装话机卡的步骤：

1. 取下后盖和电池；
2. 将话机卡按照提示，芯片面向下对准切口推入卡槽中即可；
3. 将后盖和电池安装好。

注意：请注意保管话机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

电池的充电

1. 将充电器插口与手机插孔对齐，插入手机充电器插孔中；
2. 将充电器另一端插头插入电源插座；
3. 充电结束后，将插头拔出，并从电源插座上拔下充电器。

提示：

1. 您所拥有的此款手机可以监控并显示有关电池的信息，点击状态栏中的电池图标可显示电池电量信息。

2. 手机开机正在充电时，状态栏中会显示充电中的图标；关机充电时手机屏幕会显示充电中。
3. 当电池电量低时，系统会弹出关闭通信功能的报警提示；如果电池电量太低时，手机将会自动关机，请给电池充电。

私密模式

本话机支持两种使用模式：正常模式及私密模式。在私密模式下，用户可将手机中某些信息设为私密，有些模块还可对文件夹进行私密设置，设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色显示。在私密模式下待机，唤醒后自动切换到正常模式。

私密设置

1. 在任何界面（全屏手写关闭）使用手写笔由屏幕最上方快速持续划至最下方；
2. 在弹出框中选择当前模式为私密模式；

3. 输入正确的私密密码后点击确定即可进入私密模式（初始密码为空，点击确定进入）；
4. 点击【密码设置】可进行修改私密密码的操作。

注意：设为私密模式的文件，只能在私密模式下显示和浏览。

基本操作

开关机

1. 在开机状态下，长按电源键会弹出“关闭系统”弹出框，您可根据需要选择“关闭手机”或“停用(启用)通信功能”。
2. 手机处于关机状态时，长按电源键开机。并出现选择开机模式弹出框，根据您的需要选择模式进入开机主界面。
3. 电源键也可作为休眠/激活键，在手机想使您的话机待机短按电源键，再短按电源键即可激活您的话机。

4. “#”键可做为锁键/解锁键，长按“#”键可锁定键盘，再次长按“#”激活您的话机键盘。

输入法介绍

本话机的输入法窗口支持手写输入以及软键盘输入两种方式。点击需要输入的区域会自动弹出输入法窗口，选择相应的输入法进行输入。

• 手写输入

在屏幕区写入任意字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符（中文、英文、数字、标点符号等），点击选择字符后在候选词区将提示相应的联想词。如果在候选字区没有您需要的字符，可翻页查找；也可在候选词区点击翻页查找联想词。手写输入法在各种需要文字输入的功能中均可以使用。

• 拼音输入

在编辑状态下，点击“拼音”，使用拼音输入法只需点击相应的拼音字母即可输入拼音，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，

通过前/后翻页键在候选字区中翻页查找所选字符，即可将其放到输入区中的光标位置。

• 英文和数字的输入

在编辑状态下，点击“英文”，使用英文字母输入键盘，直接点按显示区的字母，即可完成英文字母的输入，通过显示屏上的“右箭头”键可以进行英文字母大小写的转换。点击“数字”，激活数字输入键盘，直接点按显示区的数字，即可完成数字的输入。

• 符号的输入

在编辑状态下，点击“符号”，用笔直接点击符号表中的符号输入符号。点按上下箭头图标选择更多的符号。

物理键盘输入

在使用手写输入法和手机软键盘的同时，可以使用物理键盘配合您的操作。点击“#”键切换不同的输入法。返回键可以实现逐位删除字符的操作。

快速拨号

“快速拨号”提供给您快捷方便的电话拨打功能。“快速拨号”可存储多条快速拨打记录，并且可以方便地浏览查询及管理。

新建一条快拨

1. 在快拨界面中，点击任意空白条目；
2. 输入相关信息并点击【保存】。

从联系人导入快拨

1. 在新建快拨界面点击【联系人】进入“联系人”页面；
2. 选择您想建立快拨的号码，点击【保存】保存信息，点击【联系人】重新选择。

编辑、删除快拨

1. 在快拨界面中长按要编辑或删除的快拨条目；
2. 在弹出菜单中选择“删除”来删除记录（如果记录是从联系人中导入，则删除快拨记录不影响联系人中的记录）；选择“编辑”来编辑此记录。

其他操作

长按快拨条目从弹出的菜单中可以对该快拨条目进行发送短信、归属地查询、加入联系人和加入来电卫士的操作。

点按标题栏，在下拉菜单中可以进行密码保护设置，转到拨号盘、通话记录或联系人等操作。

拨号盘

拨打电话

此处只介绍由拨号盘拨打电话的方式，其他方法请参考相关章节。接听、拨打和挂断电话可通过物理按键方便实现。具体用法参看手机外观及各部位介绍。

从拨号盘拨打电话的方法：

1. 在号码输入框输入号码，点击 CDMA 拨出或 GSM 拨出；
2. 如果要拨出开机后最近一次的号码，直接在拨号盘中点击 C 重拨或 G 重拨，再点 CDMA

拨出或 GSM 拨出即可。连续按两次 C 网或 G 网的物理拨号键也可实现本功能。

3. 输入号码后可点击“IP”以 IP 方式拨出电话。IP 号码的设置请参见“电话设置”。

通话过程中的功能

在通话界面，选择“拨号盘”按钮，将切换到拨号盘应用。选择“保持”，通话双方互相听不到对方的声音。选择“静音”，在通话时，您能听见对方的声音而对方听不到您的声音。

三方通话

本话机支持三方通话，在通话过程中通过通话窗口中的按钮功能可实现三方通话。在呼叫等待时进行切换与保持。此项目取决于网络系统，具体所支持内容请咨询服务提供商。

双待通话

当手机两个网络都启动时，其中一网络正在通话，这时另一网络如有电话进来，则会在主通话窗口中打开第二个窗口，手机画

面上显示新的呼叫者的信息，此时您可接听此新的电话。

提示：同卡接听第二路电话时，原第一路通话会自动保持（需开通呼叫等待）；异卡接听第二路电话时则原第一路通话会被挂断。

接听电话

一般情况下有来电时，只需点击来电显示窗口的【接听】即可；如果您设置了“自动应答”功能（在电话设置中），则在来电后，系统会自动接通。

通话记录

浏览通话记录

点击标题栏的下拉按钮可弹出下拉菜单，选择相应选项可分别查看全部通话记录和不同网的已拨、已接、未接、拒接等电话记录；窗口左下方的数字分别表示当前记录条数/总记录数。

通话记录中的操作

1. 双击某通话记录，进入通话记录详细信息窗口；
2. 点击号码会弹出协同菜单，可进行相应的操作。
3. 点击【拨出】即可拨打当前通话记录的号码；点击【删除】删除当前通话记录。

查找通话记录

1. 在标题栏菜单中选择“通话记录\查找”，进入查找窗口；
2. 设置查找类别，输入查找内容，可以设置不同的日期范围，点击【确定】查出您所需要的信息。

删除通话记录

1. 清空全部通话记录：点击标题栏选择“通话记录\清空”，可以清空当前所有通话记录；
2. 清空已拨电话：进入已拨电话页面，点击标题栏菜单选择“通话记录\清空”，可以清空所有已拨电话；

3. 清空已接电话、未接电话、拒接电话和新来电的操作方法同上；
4. 删除：在通话记录列表中或浏览通话记录详情的窗口中，选中某一条记录，点击【删除】按钮。选择标题栏菜单中的“通话记录\批量删除”，在批量删除页面选择要删除记录，点击【删除】。

查看通话时长

在通话记录主页面，选择“通话记录\通话时长”，可查看 C 网和 G 网的通话总时长和其他通话项的时间。

提示：通话时长以运营商为准，手机提供的记录仅供参考。

密码保护

使用此功能可以有效保护您的通话记录信息。在通话记录的主窗口中，点击标题栏菜单的“通话记录\密码保护”，进入密码保护设置窗口来设置。

提示：此密码为资料保护密码，其具体操作请见本机设置中的“资料保护”设置。

信息

- 收件箱：在默认情况下，接收到的新信息将自动存入收件箱中。
- C 网卡/G 网卡：保存在 C 网卡/G 网卡里的相关信息。
- 发件箱：保存发送未成功的信息。
- 已发送：保存已经成功发送的信息。
- 草稿箱：保存尚未发送的信息。
- 废件箱：保存删除的信息。
- 小区广播：是一种基于手机短信息的增值服务。
- 语音信箱：对于 CDMA/GSM 网络，当话机超出接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，话机处于可接通状态时，短信中心会即时通知您收听已记录的语音留言。
- 通知箱：在未收到彩信时，彩信通知将自动存储的通知箱中。

提示：1. 文件夹后面的数字表示此文件夹内的信息数目，括号中为未读信息数。

2. 小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。

编辑信息

编辑短信

在信息中点击【写信息】按钮，在弹出菜单中选择“短信编辑”，页面进入短信编辑视图，用户点击编辑框直接进行短信编辑：

1. 在输入栏中直接输入电话号码或点击【收件人】由联系人中选择收件人；
2. 输入内容：在内容栏中输入您想发送的短信内容，窗口的上方会显示当前输入内容的长度以及可输入的字符总长度；
3. 选择“选项\插入短语”，进入常用短语界面，选择您想插入的短语；
4. 点击【发送 G/C】发送刚编写的短信，此短信将会被自动保存到发件箱中，发送成功后，自动保存到已发送文件夹

中；点击【保存】默认保存此短信到草稿箱中。

编辑彩信

在信息中点击【写信息】按钮，在弹出的菜单中选择“彩信编辑”，页面进入彩信编辑视图。点击“选项”下拉按钮，在弹出的菜单中可以进行插入短语、设置播放时间、显示抄送和隐藏抄送等操作。

提示：本话机不支持 G 网彩信。

信息管理

自定义文件夹

您可以根据个人喜好创建自定义文件夹。在每个文件夹中您还可以按手机号码设置保存规则，将其相关信息（只包括新到信息和已成功发送的信息）保存到此文件夹中。

• 新建自定义文件夹

在信息主窗口中点击菜单选择“信息\文件夹”，进入“文件夹”界面，点击【新建】；

1. 输入您想建立的文件夹名称；

2. 过滤规则设置：在横线上直接输入手机号码或点击【联系人】从联系人中添加号码；

• 清空自定义文件夹

在“文件夹”主界面中，点击【清空】，系统会弹出提示窗口，选择【是】则清空当前焦点所在的文件夹。

• 删除自定义文件夹

在“文件夹”主界面中，点击【删除】可删除自定义文件夹。

阅读短信息

双击打开某文件夹，文件夹信息页面列出了该文件夹内所有信息。如有未读信息，状态栏会显示未读信息图标，直接点击此图标即可看到所有未读信息。

1. 点击文件夹，可查看此文件夹内的信息，点击某信息进入详细阅读界面。
2. 可对某信息进行删除、转发、回复的操作；点击【写信息】进入编辑信息界面。
3. 长按所选中短信息，在弹出的下拉菜单

中选择相应的选项可进行相应操作。

4. 在信息详情窗口中长按信息内容，根据弹出菜单的选择可进行相应操作。

常用短语

对常用短语的操作方法如下：

1. 在信息主页面，点击标题栏“信息\常用短语”进入常用短语窗口；
2. 点击【删除】，删除所选中的常用短语；
3. 点击【新建】，进入“新建短语”页面，根据屏幕提示完成新建操作；
4. 选中一条短语，点击【编辑】进入编辑页面，可根据自己的喜好修改所选中的短语。

短信设置

在信息主界面点击菜单中的“信息\短信设置”，进入设置界面。根据屏幕提示进行相应设置，点击【保存】，或者点击【默认设置】恢复到系统默认设置。

提示：对于短信中心号码、语音信箱号码的信息请咨询您的网络服务提供商。

彩信设置

在信息主界面点击菜单中的“信息\彩信设置”，进入设置界面。点击各设置项进行设置，根据屏幕提示进行相应设置。点击【默认设置】恢复到系统默认设置。

信息查找

本功能为您提供了快速查找信息的服务。您可以根据信息收件人/发送人的姓名或者号码、日期范围等信息进行搜索。输入的内容越详细，搜索的结果就越精确。

联系人

联系人是用来存储联系人名片的工具，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息、设置个性化铃声，您还可以直接进行各种通讯操作。

手机卡电话簿中可以储存的条数根据网络服务提供商手机卡的容量而定。

【新建】：新增话机联系人、手机卡联系人及分组

【拨出】：拨出选定的号码

点击标题栏“联系人”，在弹出菜单中可选择导入 VCARD、查询、删除、批量删除、分组、资料互换、内存信息、设置和备份操作选项；点击标题栏“全部”下拉按钮可选择联系人范围，对操作进行范围限定。

分组操作

在本话机中，您可以将联系人条目分组储存，方便您的查看、查询。

新增分组

1. 在联系人主页面中点击**【新建】**，在弹出的菜单中选择“分组”，进入编辑分组窗口，输入组名、备注后保存。
2. 在联系人主页面的标题栏中点击“联系人\分组”进入分组窗口，点击“新增”或“分组列表\新建”进入新增分组窗口，编辑后保存。

查看分组

在联系人主页面，点击“全部”下拉按

钮，在下拉列表中点击您想查看的分组，此时属于这个分组的联系人条目会全部显示在下方的联系人列表中。

编辑分组

1. 在联系人主页面点击标题栏的“联系人\分组”，选择“分组列表”，查看目前所有分组；
2. 点击**【编辑】**进入编辑分组页面，即可进行分组的编辑。

删除分组

1. 在联系人主页面中选中某分组；选择标题栏中的“联系人\删除”将所选中分组删除。
2. 在联系人主页面，点击标题栏“联系人\批量删除”，并在下拉列表中选择“分组列表”，选中一个或多个分组即可批量删除选定的分组；
3. 在联系人主界面，在标题栏菜单中选择“联系人\分组”，选择“分组列表”，进入分组列表页面，选择要删除的分

组，点击【删除】按钮即可。

提示：删除分组操作只会删除您自定义的组，组内的联系人记录不会被删除，而是被自动保存到“未分组”中。

基本操作

在本话机中，您既可将联系人添加到话机中，也可将其添加至手机卡中。

新增话机联系人

1. 在联系人主页面，点击下方的【新建】，选择弹出的菜单中的“话机联系人”，进入新建联系人页面；
2. 输入您需要记录的信息，然后点击【保存】，手机会保存信息并回到上级视图。
3. 在新建联系人页面，包括以下选项：
 - 分组：点击【分组】选择一个或多个事先已经建好的组，则您添加的联系人将属于这些组，如果缺省，则将其保存至“未分组”中；

- 铃声：点击【铃声】按钮，为该联系人来电时选择个性化铃声；
- 查看详情：点击【查看详情】可编辑相关联系人的详细信息；
- 备注：点击备注图标进入联系人备注的编辑界面。

新增手机卡联系人

1. 在主页面点击【新建】，在弹出菜单中选择卡类型，进入新建联系人界面；
2. 输入姓名与号码后，点击【保存】，即可将联系人保存在对应的手机卡中。

删除联系人

在联系人主页面中，点击标题栏“联系人\删除”或选择“批量删除”进入批量删除窗口，勾选要删除的联系人后点击【删除】即可；在“全部”下拉列表中可以选择不联系人的范围。

查看、编辑联系人

在联系人主页面中双击某联系人进入联系人详细信息页面，查看、编辑联系人信息：

1. 点击下方的左右箭头，可以查看上一条、下一条联系人信息；
2. 点击【编辑】进入编辑页面，具体操作请参考“新增联系人”；
3. 点击查找按钮可进入联系人的查找界面，具体操作请参考“查找联系人”；
4. 点击备注按钮，即可查看联系人备注；
5. 在标题栏的弹出菜单中可选择进行编辑联系人、导出为 VCARD 等操作；
6. 单击页面内的电话号码，弹出 IP 拨出、发送短信、归属地查询等快捷方式；长按电话号码则弹出编辑快捷方式，可进行撤销、复制、剪切、粘贴、删除和全选操作。

查找联系人

在主页面点击标题栏“联系人\查询”，或点击下拉按钮，在下拉列表中选择“查询”。

1. 您可以根据不同的条件进行查询：姓名和名称、电话号码、公司名称或所有文本内容；

2. 在弹出的菜单中选择一种您需要的查询条件，输入关键字后点击【确定】，则页面会显示符合添加的联系人信息。

联系人与分组

本话机支持在联系人中建立多个分组，每个分组可包含多个联系人，而每个联系人也可同时属于多个分组。

向分组中加入联系人

1. 在主界面中点击“联系人\分组”，选择“加入”，进入加入分组窗口，默认显示“未分组”中的联系人条目；
2. 在“未分组”的下拉列表中，可选择联系人范围；
3. 选定一个或多个需加入分组的联系人，点击【加入】，从弹出的窗口中选择新组，即可将选定的联系人加入新组中。

将联系人从分组中除去

1. 在主界面中点击“联系人\分组”，选择“除名”，进入“分组除名”窗口；

2. 在下拉列表中，可选择联系人范围；
3. 选定一个或多个待被除名的联系人，再点击【除名】，即可将选定的联系人从当前的分组中除去。

更改联系人分组信息

在联系人信息编辑界面，点击【分组】为联系人重新设定分组。

在联系人中拨打电话

1. 在联系人主页面选中某联系人，点击【拨出】，选择要使用的话机卡进行拨出。如果手机中只有一张手机卡，点击【拨出】，则默认此卡拨出。
2. 双击某联系人进入其详细资料页面，点击要拨打的电话号码，在弹出的下拉菜单中选择一种拨打方式拨出电话。

快速定位

本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速查找到特定联系人。您只需在快速定位盘中的字母列表中点击与联

系人名称相对应的字母，就可以迅速地定位到联系人。

联系人的复制

将手机卡中的联系人信息复制到话机

1. 在联系人主页面，选择标题栏的“联系人\资料互换”，选择“话机卡联系人导入手机”；
2. 选择一个或几个联系人，点击【确定】，即可逐条或批量地将所选手机卡联系人导入话机；点击【全选】选中所有联系人，【全清】清除所有选择；
3. 系统会自动为您建立一个“卡分组”，并将您手机卡上导入的信息自动存入该组中。

将话机中的联系人信息复制到手机卡

1. 在主界面中选择标题栏的“联系人\资料互换”，选择“手机联系人导入话机卡”；
2. 点击“话机”下拉按钮，在下拉列表中选择联系人范围；

3. 在联系人列表中勾选一个或多个联系人，点击【确定】，即可逐条或批量地将话机中联系人导入对应手机卡中；点击【全选】选中所有联系人，【全清】清除所有选择。

协同信息

在联系人详细信息页面，您可以查看与该联系人相关的一些协同信息，如通话记录、短信记录、日程安排等。点击页面内“安排事项”下拉列表，选中其中某一选项，您可以查看与所选择联系人相关的一些协同信息，直接点击某一记录就可以浏览其详细内容并执行相关操作。

设置

使用此功能可以设置进入联系人主页面时是否打开快速定位输入法、是否需要密码。在联系人主窗口中，选择标题栏的“联系人\设置”，进入功能项设置窗口来设置。

日程

日程功能可帮助您安排并计划要做的事情，可在事项到期时及时发出提醒，并可通过短信息的方式通知相关人员。

不同的视图

月视图

月视图可查看所选择月份的日程安排。在月视图中点击某日期，如当日有日程安排，则会出现弹出框显示当日的安排。

在月视图中双击某日期可进入此日期的日视图。

周视图

点击周视图按钮进入周视图，周视图显示了一周的日程安排，此视图中间的竖条表示当前时间有日程安排，竖条的长度表示所安排事项持续时间的长短。

点击竖条打开此日程，点击空白区域则新增此时间段的日程安排。

日视图

点击日视图按钮进入日视图，日视图列出了某日的所有日程。在这里，您不但可看出当天所有安排事项，还可看到所安排事项的时间范围、主题、是否提醒的信息。

全视图

点击全视图按钮进入全视图，全视图的默认界面显示当前日期的所有安排事项，点击可查看事项详细内容。点击标题栏“日程”，在下拉菜单中您可以进行批量删除、检视设置（四种视图检视）等操作，您还可以通过下拉按钮来查看选定范围的日程。

创建日程

1. 在任一种视图界面点击【新建】，在日视图或周视图中，用手写笔点击或框选要创建日程的时间段。
2. 在增加日程安排界面中，有各事项栏和提醒、人员、地点、内容等选项；
3. 在各事项栏中填写对应的事项信息；
4. 选择“提醒”来设置是否需要提醒及通

知，详见“创建有通知功能的日程”；

5. 选择“重复”指定此事项是否重复发生，点击【保存】即可保存此日程设置。

创建有通知功能的日程

本话机提供对所创建日程以短信息方式发送通知的功能。

1. 在新建日程界面点击【提醒】后进入设置提醒界面，进行提醒设置。
2. 如果需要提醒日程安排，请选择提醒状态为开。
3. 可以设置提醒的时间及提醒时的铃声。
4. 选择提醒时发送通知，并选择通知方式为自动或手动发送短信。
5. 输入要通知人的联系方式和内容，点击【确定】即可。

管理日程

新建文件夹

在任一视图中点击标题栏“全部”，在下拉菜单中选择“文件夹…”进入文件夹窗

口，可以进行文件夹的新增、编辑和删除操作。对日程进行归类管理。

修改日程

在视图中双击日程条目，将其打开，修改相应项后点击【保存】即可完成修改。

删除日程

1. 打开某一日程后，在浏览窗口中点击【删除】，会出现确认删除提示框，点击【确定】即可删除日程。
2. 在任一视图窗口中，选中某日程，点击【删除】，会出现确认删除提示框，点击【确定】即可删除日程。
3. 在全视图窗口中，点击标题栏的菜单“日程\批量删除”，可以对日程进行批量删除。

查询日程

在全视图界面中点击下拉按钮，您可以选择不同的类别和时间查出特定的日程安排。您也可以在全部下拉按钮中选择查找，

进入日程查找窗口，可以根据关键字和时间段进行综合查找。

记事本

本话机支持在记事本中建立多个自定义分类，您可将自己的备忘按照类别来存放。

点击标题栏“全部\文件夹”进入文件夹窗口，您可进行新建、修改、删除等操作。

新建记事

在记事本主界面，点击【新建】进入新建页面，输入相应内容，保存即可。

记事本管理

点击某记录进入浏览窗口，在浏览窗口中点击【修改】，编辑内容后，点【保存】即可保存修改后的内容。

在主界面中选中某记录点击【删除】或选择标题栏菜单中的“记事本\批量删除”执行记录的批量删除。

搜索记事本

在主界面选择标题栏“记事本\查找”进入搜索窗口。输入要查找的内容后点击【确定】即可按照输入的条件对记事本进行搜索。

闹钟

本话机支持同时设置 3 个闹钟。

PC 连接

PC 备份

本话机为您提供了信息数据的备份及恢复功能，您可将话机和计算机的同步程序建立通信连接，并实现话机信息和 PC 信息之间的同步。在进行备份前，请先关闭通讯功能。

本话机通过 USB 线缆方式进行数据同步，因此在同步之前请用数据线将手机和 PC 相连接。第一次连接时，PC 端弹出发现新硬件，并弹出新硬件安装向导，根据提示进行驱动的安装。

进行同步前需要先到网站下载安装

Coolpad Suite 安装包，根据提示完成注册、登录并用数据线使手机和 PC 建立通信连接，然后根据提示进行备份、恢复等操作。

提示：具体的同步操作请参见 “Coolpad Suite” 同步软件 F1 帮助文档。

U 盘

实现将话机的外部扩展卡当数据 U 盘使用的功能。

提示：机体中已经放入扩展卡，并使用数据线正确连接手机和 PC。

掌中宽带

本话机为您提供了 PC 的外接无线 Modem 的功能，您可以在 PC 上使用数据连线通过本话机拨号上网。使用时请确定手机中有 CDMA 话机卡并且网络可用。

安装 USB 驱动：

1. 用专用数据线连接话机和 PC；

2. PC 会弹出发现新硬件并弹出“找到新硬件向导”对话框,根据提示安装 USB 驱动,系统会自动安装调制解调器。

查看并设置调制解调器:

打开 PC 端的控制面板,选择“电话和调制解调器选项”,再选择“调制解调器”,可以看到已安装了“Qualcomm USB Modem 3197”,点击【属性】,在“调制解调”标签下将最大端口速度设置为“115200”。点击【确定】完成设置。

添加拨号连接:

1. PC 上双击“网上邻居”,在“网络任务”中点击“查看网络连接”,然后点击“创建一个新的连接”,会出现“新建连接向导”,点击【下一步(N)】;
2. 选择“连接到 Internet”,在弹出界面中点击【下一步(N)】选择“手动设置我的连接”,点击【下一步(N)】;
3. 选择“拨号连接”,点击【下一步(N)】;

4. 在“ISP 名称”中输入您想建连接的名字,如“手机连接”,点击【下一步(N)】;
5. 在电话号码中填写要拨号的号码、用户名和密码,点击【下一步(N)】;
6. 创建新连接完成,点击【完成】。

提示: C 网拨号上网的号码为: #777, 用户名为: ctnet@mycdma.cn 或 ctwap@mycdma.cn, 密码为: vnet.mobi, 如有疑问请咨询网络运营商。

拨号上网:

1. 点击“PC 连接\掌中宽带”进入掌中宽带应用,在主界面点击“连接网络”;
2. 右击 PC 上的“网上邻居”图标选择“属性”,弹出“网络连接”窗口,在窗口中双击上面新建的拨号连接图标(以 ISP 名标识)弹出“连接”窗口,输入用户名、密码(如果步骤三中已经设置,则将显示默认值)后点击“拨号”;
3. 当手机中宽带界面显示“数据业务激活”,PC 中“网络连接”窗口中该拨

号连接的状态显示为“已连接上”时，您就可以通过本手机进行拨号上网了。

SD 卡备份

本话机为您提供了数据的备份及恢复功能。

提示：备份前请先插入 SD 卡。

在备份主界面中选择“备份\设置”：

启用提醒备份功能：选中此项后会在每周五的 16 点 17 分询问用户是否备份数据。

启用资料保护密码：选中此项，用户进入此程序需要输入资料保护密码。

备份

将手机中的联系人、短信等多项数据备份到扩展卡，具体操作如下：

1. 在备份主页面中点击【备份】。
2. 输入备份的主题。
3. 如点击【全部备份】，则系统开始进行全部数据项的备份。备份的过程中，在备份日志中可以看到正在备份的项和

备份成功与否。点击【自定义备份】可自由选择自己要备份的数据项。在列表中勾选要备份的项点击【备份】即可。

恢复

将您已备份的数据恢复到手机中。具体操作方法如下：

1. 在备份主界面中的列表中选择要恢复的备份项，点击【恢复】进入数据恢复窗口。
2. 在列表中勾选要恢复的项，数据恢复的项，依赖您以前备份的选项。点击【恢复】，即可开始恢复。在恢复日志窗口，您可以看到已经恢复的数据项。

文件浏览

通过文件浏览功能，您可查看扩展卡中的内容。您可根据窗口中的选项或标题栏下拉菜单中的选项来管理窗口中的内容。

酷派播放

播放器为您提供了多媒体影音播放功能，支持音频和视频播放，对于 MP3、AAC、QCP、MMF 等格式的文件均能流畅播放，也可以播放视频（视频画面最大为 176x144，每秒不超过 15 帧）。

在播放文件的过程会显示文件播放的进度、时间，您可以根据窗口中的选项做相应的操作。

播放列表的使用

点击标题栏“播放器\播放列表”，可以查看本地目录及播放列表，进行播放列表的管理。点击【信息】查看文件属性。

播放选项

点击标题栏“播放器\播放选项”，对播放模式及音效进行设置。

照相机

本话机照相机支持全屏照相。

点击“设置”按钮进入照相机设置页面，可对照相机的各项值进行设置，包括分辨率、特效、相框、拍照模式、参数设置和恢复默认值等。

拍照

设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，按下手机侧面的【照相键】或五向键中键完成拍照。拍好的照片自动存入 SD 卡的对应文件夹中。

点击“浏览”可进入数码图册查看拍摄的照片，点击【删除】删除选中的照片。您也可以在“文件浏览”或“数码图册”中对照片进行管理。

使用技巧：在使用本功能前请先插入 SD 卡。

录音

本功能选项为您提供强大的录音功能。您可以录制文件，对录音文件进行回放、删除等操作。在标题栏下拉菜单中还可对录音

文件进行刷新、查看属性等操作，可以设置录音文件格式。

使用技巧：在使用本功能前请先插入 SD 卡。

铃声宝库

本功能为您提供了音乐的存储和试听功能。您可根据窗口中的选项来管理音乐文件。

数码图册

数码图册具有管理、浏览图片的功能并支持与照相机等模块的交互。您可以利用本功能查看和管理不同目录下的图片文件，您可以对目录下的文件进行删除、幻灯播放、查看和发送等操作。

选中图片点击【查看】，进入图像浏览界面。可以进行全屏查看、查看上一张/下一张、删除操作。

游戏

本话机提供了多款精致的游戏，使您工作之余充分放松。

酷派俱乐部

酷派俱乐部是我们为您提供售后服务的窗口。包括服务支持、会员注册和故障反馈。

情景模式

本话机提供用户对应用场景进行设置，并可快速切换不同情景模式，应用不同使用环境：可设置六种模式的区别如下：

情景模式	功能	声音
标准模式	所有功能均可使用	标准音量
会议模式	所有功能均可使用	自动静音，只开启振动
户外模式	所有功能均可使用	加强声音，铃声+振动

安静模式	所有功能均可使用	音量相对标准模式要小
飞行模式	关闭通讯功能，只具备 PDA 功能	标准音量
VIP 模式	来电卫士红名单有效	标准音量，默认铃声

提示：以上模式下的声音均为系统默认设置，您也可以按照自己的需要及喜好来设定。

模式切换：您可以在托盘上选择情景模式图标，选择您要使用的模式，【确定】生效。

默认模式：开机后超时，系统自动进入主界面时，默认为上一次关机前的模式。

防盗

手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被盗取，从而引起重大损失的一种防护措施。

启用防盗

用户首次进入防盗，可以开启防盗功能。如果已经启用防盗，用户进入时，需要输入

防盗密码。启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确进入防盗模式。

防盗设置

开启防盗功能后需要设置防盗参数，点击【设置】认真填写防盗设置中的选项。

设置“接收短信的手机号码”：当开机连续 3 次输入错误的防盗密码后，话机就会给这些设置的号码发送手机被盗信息（即“被盗时发送短信内容”），此时使用这些号码的手机就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。

在防盗设置界面中，点击标题栏“防盗\帮助”，在功能说明中可以看到详细的功能说明和防盗指令。

工具和参考资料

本话机为您提供了多种常用工具和常用资料，方便您的工作和生活。

设置

电话设置

使用本功能可以根据需要进行相应项的电话设置，还可使用网络服务，如您需使用这些网络服务，请与您的服务提供商联系确认是否有这些服务，并开通或订购这些服务。

自动应答：选中“自动应答”可实现自动应答功能。若不使用此功能，请取消选中此项。

默认选网：双待启动时直接读出卡槽1中的卡，且优先选择卡中的CDMA网络。

记忆启网：选中“记忆启网”项，手机会记忆当前手机的网络状态及主卡设置，下次开机的时候可记忆启网。

任意键可接听来电：选中该勾选项后，当有来电时，点按任意键均可接听来电。

显示来电归属地：选中此选项后，对于话机通讯录中没有存储的记录，在通话界面中将会显示记录的号码归属地。

卡1号码和卡2号码：点击卡1/卡2号码可记录话机卡的信息。

IP 号码

本话机可以让您预先设定好 IP 电话号码，这样您每次只需在长按电话号码后在弹出菜单中选择“IP 拨出”，或在拨号盘中输入了电话号码后点击【IP】键，系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上您所设置的 IP 号码，而不用您每次都手工输入。

点按【IP 号码】按钮进入 IP 号码设置界面。在 IP 号码后的输入框中输入您要使用的 IP 电话号码，选择【确定】保存，【取消】不保存此 IP 号码退出。

提示：此功能需要网络支持，具体的 IP 号码请咨询您的网络服务提供商。

安全设置

话机卡 PIN 码是在您购买话机卡时由网络服务商提供给您，您可以自主选择是否使用。如您想使用开机 PIN 码，则需要进行如下设置：

在安全设置窗口中,勾选“使用保密锁”,会弹出输入PIN码的窗口,输入从网络服务提供商处获得的PIN码,点击【确认】即可。

如果您输入了正确的PIN码,系统会提示成功信息。在启用开机PIN码功能后,只有输入了正确PIN码才能注册到网络,才能实现接打电话、收发短信等通讯方面的功能。

提示:如果您想取消设置的PIN码,只需勾选“禁用保密锁”即可。在执行取消操作时,手机也会提示您输入开机PIN码,只有输入正确的开机PIN码才能执行取消操作。

更改话机卡密码:在安全设置窗口中可以修改PIN码。

注意:PIN码三次输入错误,手机卡将被锁定,输入PUK码才可解锁,详细情况请咨询网络服务提供商。

来电转移

本功能可实现按相关设置进行电话转移。

注意:此项服务需要您先打电话向您的网络服务提供商申请后,才能在话机上设置。具体服务内容请咨询网络服务提供商。

转移服务的设置操作如下:

点击各项转移服务按钮,进入相关项的设置界面,输入您的目的号码后点击【启动服务】开启此项服务;成功开启服务后,系统就会按您的相关设置将电话转移到目的号码上。点击【关闭服务】按钮,来取消相应的某一项转移服务。

主叫隐藏

本话机为您提供了主叫隐藏功能。点击【主叫隐藏】进入主叫隐藏界面,系统会自动从网络获取并显示出相关服务状态,您也可以根据自己的需要改变服务状态。

注意:此功能仅适用于GSM网络,用户应先和运营商确定是否有这种服务。如果运营商未开通服务而用户在手机上设置了主叫隐藏,将导致手机无法拨出电话,只能接电话的现

象。在手机上关闭主叫隐藏或选择网络默认或重启手机后,手机即可恢复正常。

网络设置

点击【网络设置】进入网络设置界面,根据屏幕提示进行相关操作。

注意:此功能仅适用于 GSM 网络; 具体服务内容请咨询网络服务提供商。

呼叫等待

您可设置呼叫等待,即如果您在和某人 A 在通话过程中接收到第三方 B 的来电,此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电,处理完 B 的事情后,再和 A 继续刚才未完的通话。

提示:在 CDMA 网设置中,选择呼叫等待时系统会自动拨号去确认此项服务的状态,请根据电话中的语音提示完成相应操作。具体服务内容请咨询网络服务提供商。

加号转换

用户可以使用本功能对拨号盘中输入的加号进行转换,用户可以自主设置加号转义,

在拨号盘中输入加号拨出后,加号可自动转换为设置内容。

上网设置

使用本功能选项,可以建立多种网络拨号连接。进入本功能,点击【新建】,填写相应上网参数即可完成上网设置。用户可以对自己新建的网络连接进行删除和修改操作。具体拨号参数请咨询网络运营商。默认上网连接的各个参数在出厂时已预设好,一般无需人工更改。

本机设置

使用本功能,用户可以根据需要自主设定手机的参数。

屏幕校准

使用本功能选项可以对手写笔的定位进行校正,具体校正操作请按屏幕的提示进行。

日期/时间

使用本功能选项,可以更改手机显示的日期、时间、时区。用户可以设置两组时间。

背光设置

设置话机的背光时间和背光亮度。

本机信息

使用本功能选项，可设定本机信息，查看 ESN 号、软硬件版本和系统版本。

开机密码

为了保护您手机里资料的安全，可以为手机设置开机密码，默认初始密码为空。

注意：请牢记您设置的所有密码，若遗忘将无法恢复，从而会导致话机资料的丢失！

输入面板

使用本功能选项，可以对手写输入的笔迹类型、笔迹颜色、笔迹宽度等项进行设置。

系统信息

使用本功能选项，可以查看手机系统信息，包括常规、设备名和版权信息。

资料保护

当您不愿意手机中的资料信息被别人随意查看时，您可以通过设定资料保护密码来

限制查看权限。点击【设置密码】进行添加或修改密码操作。资料保护的初始密码为空。

定时开关机

启用或取消定时开、关机功能，并设置定时开、关机的时间。

来电卫士

如果您不想接听某些电话号码的来电或接收短信息，可将这些号码加入黑名单。在所有情景模式下，可以对黑名单中的号码在某个时间段的来电及短信进行网络策略设置，黑名单以外的号码来电为正常响铃。如果您只想在某个时间段接听某些电话号码的来电或接收短信息，可将这些号码加入红名单。在 VIP 模式下，红名单以外的电话号码来电为静音。红名单在 VIP 模式下有效。本功能中默认红名单和黑名单两个组。

短信规则：点击【短信规则】进入短信规则列表，设置短信息接收的过滤规则。

添加组号码

在红/黑名单下点击【新增】进入添加联系人页面，输入电话号码，点击【确定】。用户也可以点击【联系人】从联系人中导入号码。在其他应用中点击电话号码，在弹出的菜单中选择“加入红/黑名单”，也可将号码加入到相应的名单中。

附录一 双卡选择

利用 Coolpad D21 双模双待手机，您不但可享受双卡带来的方便，也可同时享受 CDMA 网络的高速度和服务。

进入双卡选择功能，选择设置主卡（在默认情况下，是以主卡进行其他应用），点击【确定】就可以选择网络。

附录二 技术数据

基本规格		
尺 寸	116.3 mm×50.4 mm×17 mm	
重 量	约 142g	
样 式	直板式	
天 线	内置	
话机卡	双小型插入卡	
网络模式	CDMA+GSM	
存储器	64MByte NOR FLASH MEMORY+16MByte RAM	
内置摄像头	130 万像素摄像头	
接 口	USB 接口	
屏幕参数		
类 型	TFT	
尺 寸	2.2 英寸	
分辨率	220×176	
主要支持的功能（以实际为主）		
输入注	语言	中文

	输入方式	手写（包括全屏手写）+ 键盘
日程安排	最大支持数目	600 条
图片（图像查看器）	支持格式	JPEG、PNG、BMP
	传输方式	通过数据同步等多种方式进行文件共享
信息	信息最大存储数目	600 条
	信息载体	CDMA/GSM
配件情况		
电 池	电池名称	聚合物锂离子充电电池
	额定容量	2000mAh
	标称电压	3.7V

附录三 配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	7	手写笔（其一已插入主机体）	2
2	电池	1	8	屏幕保护贴（已贴）	1
3	旅行充电器	1	9	用户使用说明书	1
4	充电数据线	1	10	随机光盘	1
5	立体声耳机	1	11	保修卡	1
6	Micro SD 卡（1G）	1	12	合格证	1

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

附录四 有害有毒物质或元素声明

根据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定和要求，宇龙公司对其所生产及销售的手机中有毒有害物质，按部件分类，声明如下。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳与按键组件	X	X	X	X	X	X
手写笔	○	X	○	X	○	○
PCB 板及附件*	X	X	X	X	X	X
LCD 组件	○	X	○	X	○	○
数据线	○	X	X	X	○	○
座充与旅充	X	X	X	X	X	X
耳机	○	○	○	X	X	X
电池	○	X	X	○	X	X
摄像头	X	X	X	X	X	X
其他	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件，如电容、电阻、集成电路、连接器等。

根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的环保使用期限。

附录五 电信业务操作指南

互联星空

点击互联星空图标，进入电信门户主页，享受电信提供的各种服务。

天翼

点击图标进入天翼主界面，享受中国电信为您提供提供各种服务。

号码百事通

在天翼中点击号码百事通，话机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户。

爱音乐

点击爱音乐图标，话机会直接拨出预置的语音服务号码，为您提供音乐服务。

手机下载

点击手机下载图标，会启动应用软件管理器。用户可以根据自己对应用软件进行管理。可以搜索选择适合本机或需要的软件进行购买下载。

UIM 卡应用

进入 UIM 卡应用后，手机会读取 UIM 卡中的增值业务，进入 UTK 功能表。UTK 是网络运营商推出的增值业务，需要 UIM 卡的支持。利用 CDMA 短消息业务，支持多种应用。选择您感兴趣的项，根据屏幕的提示进行操作，就可以定制您需要的业务了。

互联星空

互联星空是一项无线上网服务，以 WAP 进行网络拨号。您只需一键点击就可以轻松访问网络，享用随时随地无线上网服务，体验高科技给您带来的极大乐趣与方便！

号码百事通

号码百事通中包括生活搜索、地图服务、订机票、订酒店、订餐馆、通信助理、总机服务、会员空间和拨号码百事通。点击号码百事通图标进入，用户可根据自己的需要选择不同的服务。

客户服务

点击进入电信客户服务，其中包括客服热线、掌上营业厅、通信助理、业务查询退订和手机服务指南。

附录六 全国网络服务通讯录

行政地市	网点名称	营业地址	联系电话	
			区号	酷派服务热线
哈尔滨	哈尔滨市南岗区通全球通讯商行	哈尔滨市南岗区阿什河街 8 号	0451	53675277
哈尔滨	联通华盛通信技术有限公司黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区红军街 15 号联通大厦营业厅 2 楼	0451	13136643801-802
哈尔滨	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨南岗区果戈里大街 330 号	0451	87650143
鸡西	中国联通鸡西分公司售后服务维修中心	黑龙江省鸡西市鸡冠区园林路 4 号楼	0453	13089564186
齐齐哈尔	齐齐哈尔市南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙沙区龙门街 20 号	0452	2416111
佳木斯	佳木斯世嘉手机维修商店	佳木斯市长安路 695 号	0454	8683577
鹤岗	鹤岗市坤宇通讯器材有限公司	黑龙江鹤岗市工农区电信路网通大厦 2 楼小灵通售后	0468	3455717
双鸭山	双鸭山市宏江通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街广播电视局一楼	0469	4244234
大庆	大庆市萨尔图区雨智手机店	黑龙江大庆市萨尔图区会站大街 55 号	0459	6316999
七台河	七台河市桃山区嘉信手机售后服务中心	黑龙江七台河市山湖路 41 号	0453	13069854046
牡丹江	牡丹江市海波通讯	牡丹江市太平路 101 号	0453	13329431555
黑河	黑河市怡亨通讯器材行	黑龙江黑河市兴安街 207 号	0456	8282777
伊春	伊春市伊春区伊加伊电子维修中心	伊春市普新街门市房 5 号	0458	13329384599
绥化	绥化市捷讯通信科技有限公司	黑龙江绥化市北林区北二东路建工局西侧	0455	8263888
长春	长春市兴华通信设备有限责任公司	长春市同志街 600 号	0431	88986710
长春	吉林省吉讯通信服务有限公司	长江路经济开发区 E 栋 7 单元 722	0431	82710111
长春	吉林省恒达通信有限公司	吉林省长春市西安大路 6 号安华通信商城 4 楼 S003	0431	88981152
吉林	吉林市天威通讯器材经销有限公司	吉林省吉林市光华路 7 号综合楼 7-23 号	0432	2498101
松原	前郭县前郭镇永嘉通讯	吉林省松源市源江路邮局对面永嘉通讯	0438	6162333
延边	延边长虹通讯器材有限公司	延吉市光明街 51 号	0433	2915959
四平	四平市铁西区朗讯电子科技发展中心	吉林省四平市公园北街七道街交汇处东南侧	0434	3228511
通化	通化市山城通讯器材商场	吉林省通化市新华大街 628 号	0435	3258066

辽源	辽源市联迅电脑服务中心	吉林省辽源市联通公司营业大厅	0437	13351561001
辽源	辽源市恒达通信器材有限公司	辽源龙山区西宁街道办事处西宁大路 109 号	0437	3272000
白山	白山市八道江区风云通讯店	白山市八道江区器材商城	0439	3256767
白城	白城市嘉诚通讯手机维修中心	白城市明仁南街 16 号	0436	3230777、 2973916
沈阳	联通华盛通信技术有限公司辽宁分公司	辽宁沈阳市和平区中山路 225 号(总部)	024	13130293121
沈阳	沈阳天众通讯设备有限公司	沈阳市沈河区小北街 128 号	024	88531366
大连	大连市邮联通讯电子交易中心	大连市中山区青泥街 40 号中大苏宁电器二楼	0411	82691559、 82691589
大连	华盛辽宁服务中心大连服务站	大连市西岗区奥林匹克电子城地下一层联通营业厅	0411	13304286158
大连	大连广联通讯器材有限公司	辽宁大连市沙河口区解放广场西安路永平街 227 号	0411	84607766
锦州	锦州市龙兴电子产品有限公司	锦州市古塔区广西街 17-3 号	0416	2186583
营口	营口华声通信器材有限公司	辽宁省营口市站前区渤海大街东 2 号	0417	2833788
鞍山	华盛辽宁服务中心鞍山服务站	鞍山市铁东区前进路 58 号联通公司营业厅	0412	13364125112
鞍山	鞍山市铁东区新峰通讯行	辽宁鞍山市铁东区五一路 53 号	0412	2232633
抚顺	华盛辽宁服务中心抚顺服务站	抚顺市新抚区中央大街正大营业厅	0413	13358790259
抚顺	抚顺市新抚光大通讯器材维修服务中心	抚顺市新抚区东七路九号	0413	8228848
本溪	华盛辽宁服务中心本溪服务站	本溪市平山区市府路 4 号	0414	13372881001
丹东	华盛辽宁服务中心丹东服务站	丹东市振兴区六纬路 98 号中国联通公司二楼	0415	13130544215
阜新	华盛辽宁服务中心阜新服务站	阜新市解放大街华园商厦二楼西南角联通售后	0418	13304182112
阜新	阜新博麒电信商务有限责任公司	阜新市海州区解放大街 39 号	0418	3319488
辽阳	华盛辽宁服务中心辽阳服务站	辽宁省辽阳市卫国路 2 号	0419	13304191424
盘锦	华盛辽宁服务中心盘锦服务站	盘锦市兴隆台区泰山路 153 号兴隆通讯超市内 CDMA 售后	0427	2826111
盘锦	盘锦迅通商贸有限公司	盘锦市兴隆台区泰山路	0427	2833177
铁岭	华盛辽宁服务中心铁岭服务站	铁岭市银州区惠源小区 11 号 1 号楼	0410	13342351424
朝阳	华盛辽宁服务中心朝阳服务站	朝阳市双塔区朝阳大街三段 5-13 号	0421	13130804199
葫芦岛	华盛辽宁服务中心葫芦岛服务站	葫芦岛市连山区兴工大街 68 号	0429	13358841001
本溪	本溪市天众通讯设备服务中心	本溪市平山市府路 18 号	0414	2829000

沈阳	沈阳市宏润通讯器材有限公司	沈阳市沈河区小北关街 80 号	24	88517551
北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 265 号二层	010	84018104
北京	北京众弘新世纪商贸有限公司	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 106 室	010	66017866
北京	北京世纪天朗科技发展有限公司	北京市海淀区西三环中路国宜通讯广场三层 2 号	010	63941955
北京	中国联通有限公司北京分公司	北京市西城区西直门南大街甲 19 号车公庄营业厅 203 室	010	68316189
北京	北京中联和音通讯网络技术有限公司(北京 城管专用, 不对外开放)	北京市西城区德胜门外大街 11 号美江大厦 322 室	010	85863278— 8010
北京	北京易立华科技有限公司	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信西掌心服务	010	62304688
北京	北京博海宇通商贸有限公司	北京市朝外大街乙 12 号昆泰国际中心 2 号底商二层	010	58797299 58797599
北京	北京四联锐博电子技术服务有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北区 312 室	010	68944543
石家庄	联通华盛通信技术有限公司石家庄分公司	石家庄市中山西路 108 号二楼	0311	13010149466
石家庄	石家庄容大志远商贸有限公司	石家庄市桥东区四中路 57 号	0311	85379757
石家庄	石家庄市东源通讯器材维修中心	石家庄市范西路 88 号方舟物业二楼 210 室	0311	86680616
石家庄	河北恒信移动商务股份有限公司	石家庄市东大街 9 号凯旋金悦大酒店一楼南侧	0311	86130088(966 966)
秦皇岛	秦皇岛华银商贸有限公司	秦皇岛民族南路 81 号	0335	7926555
邢台	联通华盛通信技术有限公司邢台分公司	邢台市中兴东大街亿德隆广场 5-6 联通华盛手机旗舰店二楼	0319	13010185813
邢台	石家庄讯通移动电话维修服务有限公司邢台 维修站	邢台市中兴西大街 86 号	0319	2059288
唐山	河北恒信移动商务有限公司唐山分公司	唐山市裕华道祥福里 802 楼	0315	2036782
唐山	联通华盛通信技术有限公司唐山分公司	河北唐山市新华西道 121 号	0315	13010181847
唐山	唐山华耀通讯器材有限公司	河北省唐山市路北区裕华道祥富里 802 楼底商 9 号	0315	2161886
张家口	河北恒信移动商务股份有限公司张家口维修 中心	张家口市桥东区宣化路 44 号北方饭店底商中国移动 售后服务中心	0313	2066555
邯郸	邯郸市信立通信设备有限公司	邯郸市滏河北大街 54 号(滏河大街与展览路交叉口西	0310	3158886

		北角)中国电信溢河北大街营业厅		
邯郸	邯郸市恒科移动电话维修服务有限公司	河北省邯郸市光明北大街 25 号恒信光明旗舰店二楼	0310	3108919
邯郸	联通华盛通信技术有限公司邯郸分公司	邯郸市陵园路 115 号	0310	3188855
承德	承德通联通讯设备有限公司	承德市长安小区 15 号楼 104 底商	0314	2020088
承德	恒信承德移动电话售后服务中心	承德市火神庙丽正门大街中国移动电话售后服务中心	0314	2681733
保定	保定市通联通讯技术有限公司	河北省保定市裕华西路 584 号(保定宾馆对面)	0312	7910200
保定	恒信移动服务中心	天鹅西路 8 号, 移动公司西配楼一楼	0312	3131161
保定	联通华盛通信技术有限公司保定分公司	保定市朝阳南大街 66 号南侧	0312	13010140924
衡水	联通华盛通信技术有限公司衡水分公司	衡水市榕花街 409 号	0318	13010147642
衡水	河北移动商务股份有限公司衡水通讯产品维修服务中心	榕花街 68 号(与新华路交叉口)	0318	2072007
廊坊	廊坊恒信通讯终端设备维护有限公司	廊坊市金光道 10 号	0316	2025941
廊坊	联通华盛通信技术有限公司廊坊分公司	河北省廊坊市爱民东道尚都金贸大厦 42 甲-2 号联通华盛精品店二楼	0316	13343067000
沧州	沧州市运西杨师傅手机维修部	河北沧州市西环中街新闻大厦一楼	0317	2104975
沧州	沧州市移动电话售后服务中心	沧州市浮阳大道新闻大厦一楼	0317	2029092
沧州	沧州市天一商贸有限公司	沧州市清池大道 4 号	0317	3015777
秦皇岛	联通华盛通信技术有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛海阳路 1 号	0335	5301234
邢台	邢台市华业远通电讯技术有限公司	邢台市桥东区中兴东大街 155 号	0319	3862189
郑州市	中国联合网络通信有限公司郑州分公司	河南省郑州市郑花路 68 号联通联通营业厅	0371	15537181001
郑州市	洛阳市思域通讯服务有限公司	郑州紫荆山路 69 号文成商务三楼 307	0371	66305669
洛阳市	洛阳市思域通讯服务有限公司洛阳分支点	洛阳市东州王城广场胜天手机卖场 2 楼	0379	13323791001
开封市	中国联通有限公司郑州分公司开封服务站	开封市学院门联通营业厅二楼	0378	13333781001
平顶山	中国联通有限公司郑州分公司平顶山服务站	开源路中段百货商厦一楼联通支援//平岭山鹤林鹏手机卖场联通支援	0375	13303751001
平顶山	平顶山市新华区开源吉通讯商行	平顶山市中兴路北段金三角商务中心 8 楼 805 室	0375	7296662
焦作市	中国联通有限公司郑州分公司焦作服务站	焦作市新华街五官医院对面联通营业厅	0391	13343911001
焦作市	焦作讯捷电子电器维修站	焦作市解放中路 23 号	0391	2907219

鹤壁市	中国联通有限公司郑州分公司鹤壁服务站	鹤壁市开发区淇河路打柴口村向北 30 米	0392	13323921001
鹤壁市	新乡新峰星电讯有限公司鹤壁维修中心	鹤壁市春雷路 30 号联通公司对面(三星服务中心)	0392	2101152
新乡市	中国联通有限公司郑州分公司新乡服务站	新乡市平原路联通支援	0373	13343734087
新乡市	新乡市三联科技有限公司	河南省新乡市平原路 193 号	0373	3052869
濮阳市	中国联通有限公司郑州分公司濮阳服务站	河南省濮阳市胜利路公安局对面联通大世界联通支援	0393	13343931001
濮阳市	濮阳市华讯通讯技术有限公司	河南省濮阳市胜利西路 18 号	0393	4410728
许昌市	中国联通有限公司郑州分公司许昌服务站	许昌市七一路移动通信城联通支援营业厅(许昌大酒店对面)	0374	13323741001
许昌市	许昌魏都敬宇通讯器材维修部	河南省许昌市七一路移动通讯城 B51 号	0374	2622559
漯河市	中国联通有限公司郑州分公司漯河服务站	漯河市五一路联通营业厅二楼联通支援	0395	13323671001
漯河市	漯河市开明通讯器材有限公司	河南省漯河市人民西路中国网通对面	0395	2196777
三门峡	中国联通有限公司郑州分公司三门峡服务站	三门峡崤山路联通营业大厅联通支援	0398	13343981001
三门峡	三门峡三鑫通讯器材维修部	三门峡市建设路水工厂西路 200 米	0398	2823916、 13087073258
南阳市	中国联通有限公司郑州分公司南阳服务站	南阳市建设路五交化大厦联通营业厅三楼	0377	13333621001
南阳市	南阳市车站路信联通讯维修部	河南省南阳市车站北路 58 号工贸宾馆一楼 06 号	0377	63061001
商丘市	中国联通有限公司郑州分公司商丘服务站	商丘市凯旋中路 658 号联通营业厅	0370	13333701001
商丘市	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南省商丘市民主中路金地广场 3 号	0370	2282867
信阳市	信阳市浉河区神鸽通信部	信阳市浉河区北京大街与申碑路交叉口中神鸽通信部	0376	6260986
信阳市	中国联通有限公司郑州分公司信阳服务站	信阳市申城大道汇源三号楼联通支援	0376	13323761001、 13183364440
周口	周口越众通讯	周口市中州商贸城女人街物业楼下	0394	8668659
驻马店	中国联通有限公司郑州分公司驻马店服务站	中华路与文明路交叉口	0396	13353871001
驻马店	驻马店市驿城区大梁通讯器材门市部	驻马店市乐山路与中华路交叉口西 20 米路南	0396	3310888
济源市	中国联通有限公司郑州分公司济源服务站	济源市宣华街百货大楼向南 100 米路西中国联通营业厅	0391	13303916442
呼和浩特	内蒙古太极网络科技有限公司	呼和浩特市新城区中山东路诚信数码大厦 11 楼	0471	6261270
呼和浩特	内蒙古蓝海实业有限公司	呼和浩特市中山东路 7 号诚信数码大厦一层(蓝海电	0471	6915888

		讯)		
呼和浩特	呼和浩特市金摩天商贸有限公司	呼和浩特市鄂尔多斯大街7号(原仕奇集团对面)酷派客服中心	0471	6805455
呼伦贝尔	联通华盛通信技术有限公司呼伦贝尔分公司	呼伦贝尔市海拉尔区中央大街14号联通公司	0470	8804555
巴彦淖尔	联通华盛通信技术有限公司巴彦淖尔分公司	巴彦淖尔市临河区解放西街联通大楼	0478	13150994677
阿拉善盟	阿左旗新浩特启明代办点	内蒙阿左旗联通公司一楼大厅	0483	13327034777、 13354835477
太原	山西铭兰科技有限公司	山西省太原市迎泽大街228号红三角通讯广场三层	0351	4121125、 8855977
长治	长治市贝尔电讯有限公司	山西省长治市紫金东路77号	0355	2032122
大同	大同市城区茂达通讯器材维修部	大同市城区新建南路和平里3号	0352	2034928
临汾	临汾市尧都区煜顺通讯器材经销部	临汾市平阳中街8号	0357	2011778
太原	山西博海易联通信科技有限公司	山西省太原市新建南路联通25号	0351	4122266
运城	运城市盐湖区北城长远通讯行	运城市工农西街一号	0359	8655344
晋城	晋城市高远信息产业有限公司	晋城市凤台西街18号	0356	3052244
太原	联通华盛通信技术有限公司山西分公司	山西太原双塔西街162号安业商务南楼210室	0351	13383411001
大同	大同市蜂星通信设备有限责任公司	大同市东风里五号楼3号门面联通营业厅	0352	2053222
运城	中国电子器材总公司山西分公司运城网点	运城市解放北路235号联通手机广场二楼	0359	8655344
朔州	朔州市朔城区日升昌通讯器材经销部	朔城区开发南路渤海湾宾馆南	0349	13363494999
朔州	阳泉市吉安通讯器材商贸有限公司	阳泉市北大街8号	0353	2398816
吕梁	吕梁嘉通通讯营销部	吕梁市建设北街128号		13133247047
晋中	晋中市百信达科贸有限公司	晋中市榆次区北山路东	0354	3032221
天津	天津市宜通通讯器材维修有限公司	天津市和平区荣安大街新文化花园新秀丽底商118号	022	27317725
天津	天津市塘沽区金通天地电子器材经营部	天津市塘沽区东大街335号爱来无忧电子城	022	25868548
天津	天津市海讯通讯器材经营部	天津市静海海县邮政局	022	81353820
天津	友格(天津)通讯科技有限公司	天津市南开区长江道47号(天荣公寓底商)	022	27375825
天津	天津市蜂星讯通网络科技有限公司	天津市和平区南京路235号河川大厦A座5A	022	27778715
合肥	合肥天达通通讯器材维修有限公司	合肥市宿州路6号国轩大厦1603室	0551	2659969
合肥	联通华盛通信技术有限公司安徽分公司	合肥市徽州大道203号2楼	0551	13339192525

芜湖	芜湖市海盛手机售后维修部	芜湖市北京西路 31 号	0553	3811330
芜湖	联通华盛通信技术有限公司芜湖分公司	芜湖市中和路阳光商厦门面房 5 号	0553	3816637
蚌埠	蚌埠长城通信科技有限责任公司	蚌埠市中荣街 147 号	0552	2056256
蚌埠	蚌埠市新亚通信商行	蚌埠市中山街 138 号	0552	2078949
淮南	淮南市宇捷通讯科贸有限公司	淮南市田区朝阳西路盛元宾馆西 30 米三星专营店	0554	6650078
马鞍山	联通华盛通信技术有限公司马鞍山分公司	马鞍山市雨山中路 33 号	0555	13305559456
马鞍山	马鞍山市共展通讯器材有限公司	马鞍山市花山区大北庄 20 幢 107 号	0555	2347611
淮北	淮北市立博通讯器材店	淮北市建安中路 106 号	0561	5211212
铜陵	联通华盛通信技术有限公司铜陵分公司	铜陵市淮河路 133 号联通大厦七楼	0562	13305629786
铜陵	铜陵市时代通讯器材经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼 1-2 号	0562	2838885
铜陵	铜陵市惠众通讯设备经营部	铜陵市长江中路 47 号电信世界 2 楼	0562	2839639
安庆	联通华盛通信技术有限公司安庆分公司	安庆市湖心北路 77 号联通大楼	0556	5570597
安庆	安庆市仲天数码技术有限公司	安庆市龙山路 151 号	0556	5577706
黄山	黄山市屯溪天诚通讯器材经营部	安徽黄山市屯溪区宇龙商贸城 15 栋 1 楼 106 室	0559	2538161
巢湖	联通华盛通信技术有限公司巢湖分公司	巢湖市向阳路 198 号	0565	13305654163
滁州	滁州阳光电讯维修中心	滁州市天长西路 51 号	0550	3022633
阜阳	联通华盛通信技术有限公司阜阳分公司	阜阳市颍泉区颍河西路 88 号	0558	13305589114
阜阳	阜阳市昌隆通讯器材经营部	阜阳市胜利北路教育局家属楼下	0558	2264777
宿州	宿州市远东通讯器材有限公司	宿州市胜利路 367 号	0557	3059130
六安	联通华盛通信技术有限公司六安分公司	六安市梅山中路 45 号	0564	3321505、 3337505
亳州	亳州市同方通讯	安徽亳州市药都大厦二楼 227 室	0558	5558286
池州	池州家盛电子技术服务中心	池州市长江中路恒基文化街商业街 A 栋 202 室	0566	2044441
宣城	联通华盛通信技术有限公司宣城分公司	宣城市昭亭北路	0563	13335634041
宣城	宣城市恒新电子器材经营部	宣城市鳌峰中路 74-2 号	0563	3017999
南京	南京卡西特蒙贸易有限责任公司	南京市汉中路 6 号国药大厦 8 楼 818 室(管家桥内)	025	82039403
苏州	苏州光波通信有限公司	江苏苏州市人民路 1774 号	0512	67701533
盐城	盐城市亭湖区城中联宇通讯经营部	盐城市解放北路浣沧商业街 10 号 2 楼	0515	8160122、 13382611166

镇江	镇江宏润通信服务有限公司	江苏镇江市中山东路 189 号诚和大厦一楼联通中山东路营业厅	0511	13004367778
泰州	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	泰州市东进路 193 号	0523	86238130
扬州	扬州市广陵区讯展手机维修中心	扬州四望亭路 51 号摩尔曼尼 401	0514	87336589
南通	南通艺丰通信设备维修有限公司	南通市环城南路 88 号电信大楼 3 楼	0513	85530789
无锡	无锡市北塘区八步通讯经营部	无锡市健康路 3 号电信市场 69 号柜	0510	82739930
常州	常州市铁通手机广场有限公司	常州市延陵东路 865 号手机城二楼	0519	88168079
苏州	苏州万信通讯器材有限责任公司	苏州大井巷 29-6 号	0512	61887686、 65111499
苏州	苏州市金阊区佳敏通讯器材维修部	苏州市石路上塘街 64 号	0512	65580922
徐州	徐州市万信通讯器材有限公司	江苏省徐州市大马路 198 号	0516	83610000
淮安	淮安市清河区恒铭通讯器材销售中心	淮安市承德北路 81-6 号	0517	83903882
连云港	连云港迅捷通讯器材销售有限公司	江苏省连云港市新浦区海连东路 6 号	0518	85812233
常州	常州宏鹏通信器材维修中心	常州市延陵西路 200 号中国电信二楼	0519	83333000
南京	上海捷鹏通讯设备有限公司南京分公司	南京市龙蟠中路 84 号	025	84829698
扬州	扬州信发科技有限公司	扬州市文昌西路 139 号	514	87877000
徐州	徐州市康卓特科技有限公司	徐州市马市街 115 号	516	85208592
镇江	镇江市润灵通讯器材服务有限公司	镇江市电力路 26 号	0511	852722211、 85289870
宿迁	宿迁市科讯商贸有限公司	宿迁市太湖路南侧华泰御花园 N33 号	0527	84359929
济南	济南明联通讯设备有限公司	济南泉城路万达购物广场一楼 11-C 栋	0531	82800006
济南	联通华盛通信技术有限公司济南分公司	济南市经十东路 176 号	0531	80963248
青岛	青岛麒龙科技发展有限公司	青岛市市南区宁夏路 249 号	0532	82090532、 83690932
烟台	烟台市芝罘峰星通讯器材服务部	烟台市文化宫西街 52 号	0535	6252885
潍坊	潍坊恒信通讯器材维修服务有限公司	潍坊市四平路电子街 11 号 261041	0536	8234999
淄博	淄博鑫联通信科技有限公司张店维修服务分公司	山东淄博市张店区共青团东路 7 号	0533	2158717
枣庄	济南中岩通信器材有限公司枣庄分公司	枣庄市解放北路 103 号	0632	5118161

日照	日照恒远通信器材维修服务中心	日照市正阳路 54 号	0633	8233019
济宁	济南新宇航科技发展有限公司济宁分公司	山东济宁市任城路 37 号	0537	2402777
威海	威海市环翠区快速通信服务中心	威海市新威海 40 号	0631	5230900
滨州	滨州市滨城区中科电讯技术服务中心	滨州市黄河四路 526 号中信科技广场 E4	0543	13371309000、 3999165
青岛	联通华盛通信技术有限公司青岛分公司	青岛市市南区延安三路 117 号乙	0532	13386481001
淄博	联通华盛通信技术有限公司淄博分公司	淄博市张店区金晶大道 171 号	0533	3160666-5855
枣庄	联通华盛通信技术有限公司枣庄分公司	山东省枣庄市市中区青檀中路 122 号	0632	3301866
东营	东营鑫联商贸有限公司	山东省东营市西三路 21 号	0546	8797158
东营	联通华盛通信技术有限公司东营分公司	山东省东营市东营区西三路 17 号(油田设计院招待所)沿街商品房三楼东营电信手机售后维修中心	0546	7774721
烟台	联通华盛通信技术有限公司烟台分公司	烟台市南大街 106 号联通华盛手机卖场	0535	6678098
潍坊	联通华盛通信技术有限公司潍坊分公司	山东潍坊市奎文区四平路 87 号	0536	8278250
威海	联通华盛通信技术有限公司威海分公司	山东威海市环翠区光明路 33 号 2 楼	0631	5225059
济宁	联通华盛通信技术有限公司济宁分公司	济宁市中区建设路 2 号声远舞台一楼	0537	13325174349
泰安	联通华盛通信技术有限公司泰安分公司	泰安市龙潭路 15 号泰安电信公司	0538	13375380133
泰安	泰安市鲁科通讯器材有限公司	泰安市东岳大街 12-5 号	0538	8290378
日照	联通华盛通信技术有限公司日照分公司	日照市北京路中段 201 联通大厦二楼	0633	15314001401
莱芜	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	山东莱芜市文化南路金莱广场 C60 商铺	0634	6229797
莱芜	联通华盛通信技术有限公司莱芜分公司	文化南路 005 号	0634	5609098
临沂	临沂市石佳手机维修部	临沂市兰田步行街华人街二楼 23 号	0539	8212766
德州	联通华盛通信技术有限公司德州分公司	德州市东风东路 10 号	0534	2104455
聊城	联通华盛通信技术有限公司聊城分公司	山东省聊城市花园北路 2 号电信营业厅北临	0635	2114798、 2114792
聊城	济南新宇航科技发展有限公司聊城分公司	聊城市柳园路 72 号(新华书店出版局楼下)	0635	8217655
滨州	联通华盛通信技术有限公司滨州分公司	山东省滨州市黄河五路 488 号审计局联通华盛	0543	13386491001
菏泽	联通华盛通信技术有限公司菏泽分公司	菏泽市青年路 9 号双汇商贸二楼 电信手机维修中心	0530	15315609090
菏泽	菏泽市百事通通讯器材有限公司	菏泽市青年路 1066 号	0530	3965288
德州	德州市德城区信通通信终端销售维修中心	德州市德城区湖滨中大道 89 号	0534	2104455

上海	上海永策商贸有限公司	上海市长宁区长宁路 691 号	021	52378668
上海	上海捷鹏通讯设备有限公司	浦东东方路 573 弄 9 号	021	58882517
上海	上海磐荟通信设备有限公司	上海市四川北路 1761 号三楼	021	56968620
上海	中联手机维修服务社	上海市宝山区水产路 511 号	021	56576099
杭州	杭州科泰通信技术服务有限公司	浙江杭州市潮王路 294 号	0571	88390315
杭州	杭州凯瑞通讯有限公司	浙江省杭州市建国北路 15 号	0571	87047595、 87293671
杭州	杭州川海通信科技有限公司	西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 B 幢 2 楼 13-16 室	0571	56763624
宁波	杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司	浙江宁波市彩虹北路 1 号联通百丈营业厅 1 楼	0574	13003790345
宁波	宁波市海曙兆维通讯器材商行	宁波市中山东路 181 号中农信用国际大厦 1907 室	0574	27721570、 27721571
温州	杭州科泰通信技术服务有限公司温州分公司	浙江温州车站大道大诚商厦联通营业厅二层 202 号	0577	13004701933
温州	温州电脑市场兆晶通讯设备商行	温州人民路中侨大楼一楼 C 栋 110-4	0577	88853168
嘉兴	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江嘉兴建国路中兴广场三号楼三楼	0573	15305730573
嘉兴	嘉兴市南湖区城东凯锐手机维修部	嘉兴市建国路中兴广场 3 号楼二楼	0573	82050906
湖州	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	浙江湖州富城商厦步行街 36-42 号	0572	13157274501
湖州	杭州科泰通信技术服务有限公司湖州分公司	湖州市江南工贸大街 273 号	0572	2679909
绍兴	杭州科泰通信技术服务有限公司绍兴分公司	浙江绍兴市越城区县前街 18 号 2 楼	0575	13004601047
绍兴	绍兴市天丰数码通讯技术有限公司	绍兴市东街四马路 9 号	0575	85114877
金华	杭州科泰通信技术服务有限公司金华分公司	金华市人民西路 128 号	0579	82341735
金华	金华市苏宁通讯设备有限公司	金华市八一北街 196 号(人民广场正西面豪客来旁)	0579	2122699
衢州	中国联通有限公司衢州分公司	浙江衢州市长竿街 22 号	0570	13004681941
舟山	中国联通有限公司舟山分公司	浙江舟山市定海区人民北路 151 号	0580	13004291400
台州	杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	浙江台州市路桥区商西路 122 号	0576	82453052
台州	台州市路桥区宁峰通信技术有限公司	台州市路桥区商西路 100(5-9)号	0576	82454998
丽水	杭州科泰通信技术服务有限公司丽水分公司	浙江省丽水市大洋路 489 号联通二楼维修部	0578	13004691133
杭州	浙江省邮电器材公司技术服务中心	杭州市河东路 215 号	0571	88064420
福州	福州星源通讯技术有限公司	福州五一中路 199 号文艺大厦一层	0591	83345969 83305916

厦门	厦门长通电讯器材有限公司	福建厦门市禾祥西路4号鸿升大厦一楼	0592	2397828
南平	南平市中讯通信器材服务有限公司	南平市解放路106号	0599	8608881
福州	厦门畅联电子有限公司福州分公司	福州市东街63号省联通大厦一楼	0591	38872173
厦门	厦门畅联电子有限公司	厦门市湖里区海天路102-4号联通营业厅	0592	3352087
厦门	厦门畅联电子有限公司厦门分公司	厦门市湖里区海天路102号之4湖里联通营业厅	0592	3352087
厦门	福建中邮普泰移动通信设备有限公司	厦门思明区软件园望海路45#501、601单元	0592	不对外营业
厦门	福建中邮普泰移动通信设备有限公司厦门分公司	厦门江头西路7号之4.5店面	0592	5599088、 5551366
福州	福建中邮普泰移动通信设备有限公司福州分公司	福州市五一北路101号省纺织工贸大厦一层	0591	87110821、 87523352、 8752611
泉州	福建中邮普泰移动通信设备有限公司泉州分公司	泉州市丰泽区刺桐路泉州移动圣湖营业大楼一层	0595	22168811
莆田	福建中邮普泰移动通信设备有限公司莆田分公司	福建莆田市荔城区西社小区东梅路68-70店面	0594	2394188、 13950758915
漳州	福建中邮普泰移动通信设备有限公司漳州分公司	漳州市芗城区元兴南路银苑花园20-12店面		13960163933
宁德	福建中邮普泰移动通信设备有限公司宁德分公司	宁德市蕉城区城东路鸿盛商城A幢一层110店面	0593	2090566、 2878256
三明	福建中邮普泰移动通信设备有限公司三明分公司	三明市列西五四新村8幢一层	0598	8293635、 13507551917
南平	福建中邮普泰移动通信设备有限公司南平分公司	福建省南平市八一路2号新世纪大厦A栋17号店面	0599	8612315、 8610111
龙岩	福建中邮普泰移动通信设备有限公司龙岩分公司	龙岩市新罗区九一北路127号移动营业厅二楼	0597	2105155
莆田	厦门畅联电子有限公司莆田分公司	莆田市荔城区镇海街道821中街231号	0594	10109868、 13110554396
三明	厦门畅联电子有限公司三明分公司	三明市东新四路中国银行一楼联通营业厅	0598	13338243869、 5168721

泉州	厦门畅联电子有限公司泉州分公司	泉州市丰泽区刺桐北路瑞祥西苑联通一楼	0595	10109868、 13067041878
泉州	石狮市泛华电讯贸易有限公司	石狮市九二路侨乡商业城一楼大厅	0595	22179875
漳州	厦门畅联电子有限公司漳州分公司	漳州市元光南路东方苑联通营业厅一楼	0596	10109868、 13178346465
南平	厦门畅联电子有限公司南平分公司	南平市梅山联通营业厅	0599	10109868、 13328382681
龙岩	厦门畅联电子有限公司龙岩分公司	龙岩市解放南路中国联通大楼一楼营业厅背后终端 通讯维修中心	0597	10109868、 13178157076
龙岩	龙岩市万通电讯科技有限公司	福建省龙岩市人民医院 8 号楼一层 4-5 号店(龙洲大 酒店斜对面)	0597	2285665
宁德	厦门畅联电子有限公司宁德分公司	宁德市环城路(闽东日报社斜对面)联通营业厅二厅	0593	10109868、 2366908
宁德	宁德市蕉城区蕉南黎明通讯器材配件店	宁德市蕉南宁德商厦 B 幢 133-135 号	593	2893111
广州	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司	广东广州市黄埔大道西 259 号 103(洗村大厦对面)	020	87589417
广州	广州百司达通讯科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西路 123 号首层	020	85593908、 85598119
广州	广州泽讯通信设备有限公司	广州市番禺区市桥街光明南路 163 号置业华逸大厦首 层东铺	020	84817199、 84817399
江门	江门市新联通通信售后服务有限公司	广东省江门市东华路 88 号	0750	3168868
韶关	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司韶关分公 司	韶关市风采路 100 号政法大厦首层 3 号铺	0751	8891444
佛山	广州百司达通讯科技有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区亲仁路 22 号十七座首层 P1 号	0757	82621062
肇庆	广东省肇庆市盛峰通信器材有限公司	广东肇庆市文明路文轩居九栋首层第六卡	0758	2285558、 6183080
湛江	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司湛江分公 司	广东省湛江市霞山区人民大道南 25 号一楼 1、2 间	0759	2210866
中山	中山市奥通信息产业有限公司	中山市石岐区银通街 9 号	0760	8228228
清远	中国联通有限公司清远分公司	广东清远市清城区新城连江路碧翠园 114-118 卡	0763	13085721468

清远	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司清远分公司	广东省清远市曙光二路四座 8 号首层北边	0763	3829411
云浮	云浮自由易电信有限公司	云浮市兴云西路 3 号	0766	8838111
珠海	珠海市思博通信设备有限公司	广东省珠海市香洲区香洲梅华东路 188 号 11 栋 1 单元 705 房	0756	3208181
阳江	阳江市域通电讯电器有限公司	广东省阳江市石湾南路 71 号	0662	2168809
佛山	佛山通成达网络服务有限公司	佛山市南海区桂城南三路 14 号	0757	86398822
佛山	佛山市顺德区森源通讯有限公司	佛山市顺德区大良仁寿星 6—10 座附凤街 2 号铺	0757	2297888、 13716361111
湛江	湛江市炜龙数据通信有限公司	湛江市霞山区海昌路 5 号电信海昌服务厅	0759	2636436
南宁	广西新乾宇通讯科技有限公司	广西省南宁新民路 24—12 号	0771	2616718
南宁	联通华盛通信技术有限公司广西分公司	南宁市民主路 35 号南宁联通民主路营业厅	0771	13377131001
柳州	柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司	柳州市解放南路金鱼巷 43 号	0772	2838973
桂林	广西新乾宇通讯科技有限公司桂林分公司	广西省桂林市中山中路 24 号杉湖大酒店一楼	0773	13737730193
梧州	联通华盛通信技术有限公司广西分公司梧州服务站	梧州市大南路 34 号中国联通营业厅内	0774	13307747782
北海	联通华盛通信技术有限公司广西分公司北海服务站	北海市北海大道联通新时空大厦首层营业厅内	0779	13324796909
北海	广西新乾宇通讯科技有限公司北海分公司	广西省北海市北海时代广场西门	0779	3086050
钦州	联通华盛通信技术有限公司广西分公司钦州服务站	钦州市钦州湾大道 23 号中国联通营业厅内	0777	13387777778
玉林	联通华盛通信技术有限公司广西分公司玉林服务站	玉林市人民东路 838 号中国联通永昌营业厅	0775	13321650444
玉林	广西新乾宇通讯科技有限公司玉林分公司	广西省玉林市人民中路 737 号对安大厦一楼	0775	13877573666
百色	联通华盛通信技术有限公司广西分公司百色服务站	百色市右江区向阳路 20 号丰泰酒店旁中国联通百色营业厅	0776	13397861001
百色	广西新乾宇通讯科技有限公司百色分公司	广西省百色市星兴路星兴通讯广场一楼	0776	2839758
百色	百色鸿程通讯设备有限公司	百色市中山二路 12 号	0776	2850068
河池	中国联通华盛通信技术有限公司河池分公司	广西河池市新建路 48 号—8 联通营业厅	0778	13317780047、

				2599515
海口市	中国联通有限公司海南分公司	海南海口市海府 38 号银都大厦二楼联通支援中心	0898	13322004133、 13006044130
海口市	海南宏邦通信工程有限公司	海南省海口市西沙路 28 号侨企大厦 104 号	0898	66660099
三亚市	三亚联通营业厅	三亚市解放二路 1 号联通营业厅	0898	13322014746、 13086074130
儋州市	儋州联通营业厅	儋州市解放北路 123 号	0898	13322014745
武汉	联通华盛通信技术有限公司湖北分公司	武汉市江岸区大智路 3 号联通华盛旗舰店二楼(过江隧道入口、吉庆街芳芳菜馆旁)	027	13317145968、 13339984532
武汉	武汉鑫霞光通讯器材有限公司	武汉市武昌区中南路 80 号中南大厦 10 楼 1010 室	027	87814810
武汉	武汉市斯克尔通信设备服务有限公司	武汉中山大道 707 号三楼数码港酷派维修中心	027	82843911
荆门	荆门市东宝区天旭通讯器材经营部	荆门市长宁大道 16 号	0724	2336226、 13385245131
大冶	大冶市科联通讯器材经营部	大冶市城关大冶大道 44 号	0714	8731018
武汉	湖北飞鸿电讯科技有限公司	武汉市武昌区中南路 10 号鹏程时代 3 层 2 号	027	59627166
黄石	大冶市科联通讯器材经营部	大冶市大冶大道 44 号	0714	8731018
襄樊	襄樊联通售后服务中心	襄樊市前进路九隆广场联通营业厅二楼	0710	15329715734
襄樊	襄樊市樊城精英电讯经营部	襄樊市樊城长虹路特 88 号中国电信大楼一楼	0710	3211376
襄樊	襄樊市仕豪通讯发展有限公司	襄樊市长虹路 148 号	0710	3226696
十堰	十堰新时空终端售后服务中心	十堰市邮电街军招卖场	0719	13367198456
荆州	中国联通有限公司荆州分公司中心营业厅	荆州市沙市区塔桥路 68 号	0716	13310584222
宜昌	宜昌市名红手机维修服务部	宜昌市东山大道 120 号合美通讯广场	0717	6448618
荆门	中国联通荆门终端维修中心	荆门市长宁大道 17 号	0724	13377998522
荆门	荆门盛大通讯器材有限公司	荆门市长宁大道 16 号	0724	2336226
鄂州	鄂州凤凰联通终端维修中心	鄂州市武昌大道 215 号	0711	3211258
孝感	孝感联通公司售后维修服务中心	湖北孝感市长征路 265 号	0712	13339842852
孝感	孝感市传名通讯有限责任公司	孝感市园北路 50 号环亚美容院旁边	0712	2821387
黄冈	黄冈联通手机终端维修中心	黄冈市黄州区东门路 71 号	0713	15327720090
咸宁	中国联通咸宁分公司 CDMA 手机维修中心	咸宁温泉淦河大道 2 号	0715	13339871001

随州	随州市 CDMA 手机维修中心	随州市解放路 128 号	0722	13367292019
随州	随州市曾都区精英通讯维修部	随州市解放路曾都电影院东侧 9 号门	0722	3229944
恩施	中国联通恩施分公司 CDMA 售后维修中心	恩施市舞阳大街 9 号	0718	13337491001
仙桃	仙桃联通 CDMA 售后服务中心	仙桃市沔阳大道 26 号	0728	13035356210
潜江	潜江市镜宇通信经营部	湖北省潜江市园林办事处图林南路	0728	6951558
咸宁	中科电信终端销售维修中心	湖北省咸宁市温泉路 37 号电信大楼	0715	8251444
武汉	武汉电信实业有限责任公司	武汉市洪山区珞瑜路 216 号	027	87836315
长沙	长沙市芙蓉区蓝捷通讯器材经营部	湖南省长沙市宝南街华侨通讯城 1 号	0731	4411442
长沙	湖南裕丰通讯有限公司	长沙市五一大道 337 号	0731	4436333
长沙	长沙市雨花区汉鼎通讯维修部	长沙市韶山北路 417 号	0731	5561559
株洲	株洲市芦淞区万众通讯行	株洲市建设南路徐家步行街对面	0733	2216251
湘潭	湘潭市雨湖区河西中国联通营业厅	湘潭市建设北路电信局门口	0732	8227882
邵阳	邵阳市赵氏通讯	邵阳市五一南路 49 号	0739	5221608
常德	常德市武陵区华城通讯器材经营部	常德市武陵区朗州南路盐业公司 10 号门面	0736	7222665
郴州	郴州市创佳通讯有限公司	湖南省郴州市人民东路华盛手机城 B 栋 9 号	0735	8887272、 7498022
怀化	怀化恒讯通讯器材有限公司	湖南省怀化市新街 9 号	0745	2239101
娄底	娄底市力天阳光科技有限公司	湖南省娄底市清泉街湘中电脑城 15 号, 娄底移动旁边	0738	8314668
岳阳	岳阳市开发区国宁通讯	岳阳市站前西路 82 号门面	0730	13203011397
南昌	中国联通有限公司南昌分公司	江西南昌市八一大道 214 号联通营业厅二楼	0791	13007249665
南昌	南昌踏浪技术服务有限公司	江西省南昌市广场东路 188 号	0791	6217989
景德镇	中国联合通信有限公司景德镇分公司	景德镇市莲社北路 176 号	0798	13184511027
萍乡	萍乡电信终端维护部	萍乡市跃进中路 216 号	0799	6889028
九江	联合通讯经营店	江西九江市交通路 22 号	0792	8139889
新余	新余广电手机专业维修中心	江西新余市抱石大道 20 号	0790	13307906615
宜春	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山中路 622 号	0795	3578881
抚州	抚州市华兴通信设备有限公司	江西省抚州市赣东大道 761 号	0794	13907949589
上饶	上饶市方旗舰通讯技术开发中心	江西上饶市步行街中山购物广场 301~303 号	0793	8228777
南昌	南昌市旗航实业有限公司	江西省南昌市孺子路 37 号抚州大饭店 9 楼 908 室	791	6250007

抚州	抚州市旗舰通讯技术开发中心	抚州市青云峰路 5~6 号(青云派出所斜对面)	794	13807949731
赣州	赣州市旗舰通讯技术开发中心	赣州市环城路 16-7 号	797	13766356555
九江	九江市九天通信技术有限公司	九江市浔阳区交通路 12 号	0792	8138855
惠州	惠州市万星科技有限公司	惠州市下埔大道 15 号新银广场二栋一楼	0752	2111000
深圳	深圳市天音科技发展有限公司第一分公司	深圳市华强北赛格科技园 2 栋西 4 楼 423 室	0755	83763170
深圳	深圳市天音科技发展有限公司南山分公司	深圳市南山区南山大道愉康大厦首层	0755	26573011
深圳	深圳市天音科技发展有限公司新闻分公司	深圳市福田区深南中路 2 号新闻大厦首层	0755	82091959
深圳	深圳市天音科技发展有限公司布吉分公司	深圳市龙岗区布吉镇乐民路 36 号	0755	28277656
深圳	深圳市天音科技发展有限公司龙华分公司	深圳市宝安区龙华镇金龙华广场首层后排 A5 号(移动营业厅后面)	0755	28063158
深圳	深圳市天音科技发展有限公司宝安分公司	深圳市宝安区建安一路 25 区 3 栋 A120A	0755	27858423
深圳	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市福田区华强北路康乐大厦六楼 653	0755	88862155
深圳	深圳市天音科技发展有限公司(总公司)	深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步工业厂房 405 栋第三层	0755	13600161860
潮州	潮州市荣通科技有限公司	潮州市枫春路电信枫春营业厅隔壁	0768	2270888
银川	联通华盛通信技术有限公司宁夏分公司	宁夏自治区银川市湖滨西街 131 号	0951	7869525
银川	银川市天和普泰商贸有限公司	宁夏自治区银川市中山北街 50 号(雪花大酒店向北 100 米)	0951	6027921
石嘴山	联通华盛通信技术有限公司宁夏公司石嘴山服务站	石嘴山市大武口区贺兰山南路 81 号联通营业厅旁	0952	13014215222
吴忠	联通华盛通信技术有限公司宁夏公司吴忠市服务站	吴忠市利通区裕民东街 308 号联通营业厅旁	0953	13014220055
固原	联通华盛通信技术有限公司宁夏公司固原市服务站	固原市开发区兴源路联通公司联通售后中心	0954	13007947623
中卫	联通华盛通信技术有限公司宁夏公司中卫市服务站	中卫市向阳步行街一号联通中卫 2 楼 202 室	0955	13239554164
西宁	西宁零点手机维修有限公司	西宁市城中区西大街 1 号	0971	8234999
西宁	联通华盛通信技术有限公司青海分公司	西宁市黄河路 142 号	0971	13327654301
西宁	西宁吉力通讯维修有限公司	青海省西宁市西大街 6 街	0971	8211111

海东	鑫艺通讯	海东平安镇平安大道电信局一楼	0972	13369724572
海南	鑫艺通讯	海南海州共和县恰卜恰镇团结南路 40 号	0974	13369744576
海西	海西州德令哈市双联通讯	德令哈市莲湖路 15 号	0977	8225216
格尔木	格尔木三创电子科技技术有限公司	青海省格尔木市八一路红伟商场一楼	0979	7238732
西安	西安市品诚手机维修部	西安市尚林路北长巷四号楼 30102 室西安微电子手机维修中心	029	87269979
西安	西安中邮普泰移动通信设备有限公司维修部	西安市新城区西新街 3 号	029	86691113-8002
铜川	中国联合通信有限公司铜川分公司	陕西省铜川市新区正阳路 12 号	0919	2187130
铜川	铜川市恒远综合商行	铜川市红旗街 62 号	0919	2181600
宝鸡	中国联通有限公司宝鸡分公司	陕西宝鸡市经二路 146 号维德科技大楼二楼联通公司手机维修中心	0917	15591738060
宝鸡	宝鸡市讯科通信设备有限公司	宝鸡市经二路 161 号保险大厦一楼	0917	3208886
咸阳	中国联通有限公司咸阳分公司	陕西咸阳人民西路 49 号	029	13020711236
渭南	中国联合通信有限公司渭南分公司	陕西省渭南市朝阳路与三贤路什字	0913	13093984067
渭南	临渭区友和通讯器材经营部	渭南市智能大厦南邻小巷 100 米	0913	15319102008
延安	中国联通有限公司延安分公司	延安市东关百姓家园一楼东侧联通维修中心	0911	13119212400
延安	延安国讯商贸有限公司	陕西省延安市中心街凤凰山革命旧址门前一楼	0911	2124000
汉中	汉中博通商贸有限公司	陕西省汉中人民路	0916	2245707
汉中	中国联通有限公司汉中分公司	汉中市人民路中段金江联通营业厅	0916	13093924386
榆林	榆林市榆阳区华信通商贸有限公司	榆林市新建南路贾盘石下巷 3 号	0912	3288891
安康	中国联通有限公司安康分公司	陕西省安康市大桥南路 52 号联通手机维修中心	0915	13186289744
安康	安康市汉滨新博通讯	安康市汉滨区大桥路 51 号	0915	3206180
商洛	中国联通有限公司商洛分公司	商洛市中心广场	0914	8089904
商洛	商州区捷迅通信	商洛市北新街天元皇家庄馆楼下	0914	2856090
西安	陕西省浩达科技有限公司	西安市新城区新民街 25 号	029	87287350
延安	延安市通远通讯器材有限责任公司	陕西省延安市凤凰宾馆一楼	0911	2124898
咸阳	咸阳恒升电子有限公司	陕西咸阳人民中路银泰广场 3B-28	029	33285980
安康	安康市汉滨区瑞成通讯	安康市汉滨区兴安中路 45 号(瑞成通讯)	0915	3207176

乌鲁木齐	天翼电信终端有限公司新疆分公司	乌鲁木齐市黄河路 168 号新疆联通六号楼	0991	13325565442
乌鲁木齐	乌鲁木齐众和伟业通讯有限公司	新疆乌鲁木齐山西庙巷 122 号	0991	2823588
乌鲁木齐	乌鲁木齐市联亿电子有限公司	乌市中山路 98 号	0991	2822285
克拉玛依	联通华盛新疆分公司克拉玛依办事处	克拉玛依市准噶尔路 63-7 号中国联通	0990	13369909135
吐鲁番	联通华盛新疆分公司吐鲁番办事处	新疆吐鲁番市文化路 668 号中国联通	0995	13319958234
哈密	联通华盛新疆分公司哈密办事处	新疆哈密市中山北路 28 号联通营业厅	0902	13319020094
哈密	哈密市北川商贸有限公司	哈密市中山北路 117 号二楼	0902	2238855
阿克苏	联通华盛新疆阿克苏办事处	新疆阿克苏市中国联通	0997	13369879595
阿克苏	阿克苏众友通讯设备有限责任公司	新疆阿克苏北大街 1 号新世纪购物中心 B 座二楼 7 号厅	0997	6832495
喀什	联通华盛新疆分公司喀什办事处	新疆喀什市中国联通环疆营业厅	0998	13309983123
库尔勒	联通华盛新疆分公司巴州办事处	新疆库尔勒市团结北路 28 号中国联通营业厅	0996	13399767431
阿泰勒	联通华盛新疆分公司阿勒泰办事处	阿勒泰市解放路 19 号中国联通营业厅	0906	13319061364
博乐	联通华盛新疆分公司博州办事处	博乐市顾里木图路 62 号联通公司一楼	0909	13319090404
伊犁	伊宁市汧江通讯	新疆伊宁市解放路大世界信手机城-1 楼	0999	8097468
伊犁	联通华盛新疆分公司伊犁办事处	伊宁市解放路 192 号工会大厦 1 楼中国联通	0999	13325694042
塔城	联通华盛新疆分公司塔城办事处	新疆塔城市新华路中国联通中心营业厅	0901	13319756226
昌吉	联通华盛新疆分公司昌吉办事处	新疆昌吉延安北路 195 号中国联通营业厅	0994	13319943093
石河子	联通华盛新疆分公司石河子办事处	新疆石河子北四路 22 小区 167 号中国联通百货大楼营业厅	0993	13309934101
奎屯	联通华盛新疆分公司奎屯办事处	奎屯市南街 45 号中国联通	0992	13309927250
奎屯	奎屯北方伟业通讯器材服务中心	奎屯三洋广场负一层通讯市场	0992	3244556
乌鲁木齐	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司营销服务分公司	乌鲁木齐市中山路 158 号电信商场二楼电信终端维修中心	0991	2836354、 2810579
贵阳	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路 91 号万国大厦二楼	0851	5833852
六盘水	益铭维修部	贵州六盘水市水西路 11 号	0858	8223379
遵义	中国联合通信有限公司遵义分公司	贵州省遵义市碧云路 68 号中国联通遵义分公司售后服务中心	0852	193-13035534 126
遵义	遵义市瑞通商务有限公司	遵义市红花岗区碧云路 1 号	0852	8719000、

				8718925
安顺	安顺市西秀区治武 668 通信	安顺市新大十字建行大楼后面	0853	3340659
铜仁	联通华盛通信技术有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市新交通大楼联通公司一楼	0856	13158365836
兴义	中国联合通信有限公司黔西南分公司	贵州兴义市盘江路 87 号	0859	13385591011
兴义	兴义市阿浪通讯经营部	贵州省兴义市幸福路机械厂门面(金月亮超市旁)	0859	3222077
毕节	毕节市鸿鹄通信手机维修部	毕节市清华路地区房开公司底层 3 号门面	0857	7110267
凯里	联通华盛通信技术有限公司凯里分公司	贵州省凯里市北京东路 1 号电信营业厅	0855	13329652913
都匀	都匀佰泰通讯有限公司	都匀市文峰路 1 号门面	0854	8247007
成都	成都百立通科贸有限公司	成都市太升南路 222 号赛格广场三楼 A 区 302	028	86753348
成都	成都量通电子有限公司	成都市提督街 58 号锦阳数码通信城三楼酷派售后服务 中心(太升南路文化宫对面)	028	86622702
成都	成都川泰奥特通讯技术有限公司	成都市提督街 67 号	028	86789988-876 9
成都	成都新亚通讯技术维修服务有限公司	成都市提督街 58 号锦阳商厦二楼	028	82910301
成都	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街 54 号	028	86621220
攀枝花	攀枝花市黑马商贸有限责任公司	四川省攀枝花市东区炳草岗东方巴黎 29 号	0812	3359595 3348528
德阳	德阳金力科技有限公司	德阳市区泰山北路一段 22 号	0838	2305158
绵阳	四川省精联通信器材有限公司	四川绵阳市富乐路 15 号精联通信维修部	0816	6800387
内江	内江前沿通讯有限公司服务部	四川内江市小东街 2 号	0832	13330701683
乐山	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	四川乐山市人民南路 338 号	0833	2983056
宜宾	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	宜宾市自强里 17 号	0831	5160365
达州	宏基通信器材商行	四川省达州市大西街金帝阳光 8 号门市	0818	2137939
广元	广元信通通讯有限责任公司	四川省广元市小西街 60 号	0839	5101005
雅安	雅安秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫路 38 号	0835	2239881
广安	广安移信通科技维修有限公司	广安市广宁南路 1 号	0826	2335600
广元	广元市城区四喜通讯营业部	广元市小西街 6 号	0839	5101005
南充	成都市远纬通讯器材有限责任公司南充分公司	南充市合众街 13 号	0817	2228783

拉萨	联通华盛通信技术有限公司西藏分公司	西藏拉萨北京中路农行大厦联通华盛技术服务中心	0891	13322503739
昆明	成都市中邮高讯科技发展有限公司昆明分公司	昆明市北京路 447 号新和汇通讯商场二楼	0871	3144557
曲靖	曲靖市麒麟区恒祥经营部	曲靖市麒麟区军分区综合楼二楼 218 号	0874	3123512
红河	中国联合通信有限公司红河分公司	云南省个旧市金湖东路 129 号	0873	2222386
红河	个旧市永发通信设备维修部	个旧市金辉商住楼 3 幢 1 单元 302 号	0873	2131196
文山	文山县飞翔通信器材商行	文山县东风路七花大厦南楼 46 号	0876	2140686
楚雄	楚雄市鹿城天和手机维修服务部	楚雄市鹿城东路 133 号	0878	6118263
德宏	潞西市芒市联友通讯器材商行	潞西市芒市目瑙纵歌路 19 号(原为民路)	0692	8880222
大理	大理市永发通信设备维修部	大理市苍山路现代通信城旁	0872	2127088
玉溪	红塔区苏达波导手机维修店	玉溪市上村街中段波导客服中心	0877	8895113
保山	隆阳区惠成通讯器材经营部	云南保山市上巷街 1 号	0877	2121211
保山市	隆阳区龙讯通讯器材经营部	保山市隆阳区下街街(枫林广场二楼)	0875	8989099
景洪市	吉信通讯器材经营部	云南景洪市北路 2 号	0691	2124501
楚雄	楚雄市鹿城恒讯手机店	楚雄市龙泉路州宾馆右侧 96 号	0878	3116908
重庆	重庆鹏凯科技有限公司	重庆市歇台子科园六路西侧 6 号	023	68721023-806
重庆	重庆市巴南区灵韵通讯器材经营部	重庆市巴南区李家沱正街 183 号	023	62851288
重庆	重庆市鼎达通讯设备有限公司	重庆市九龙坡区渝洲路 156 号	023	13594241358
重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市渝中区邹容路 139 号银座广场二楼(地址一)	023	63107059
重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市江北区建新北路 25 号泰新 E 世界一层 133 号(地址二)	024	89891208
重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市沙坪坝区华宇广场锦阳数码城(地址三)	025	65411936
重庆	重庆华高威科技有限责任公司	重庆市万州区太白路 145 号	023	58150108
重庆	重庆傲伟通信技术有限公司	重庆市九龙坡区科园四路 162 号联通营业厅	023	89086912
中山	中山市天讯达资讯科技有限公司	中山市石岐区城市花园莲兴路 4 号 6 卡	0760	88132622
成都	四川中网通信发展有限责任公司	成都市太升南路 51 号	028	86615613
惠州	惠州誉讯通信服务有限公司	惠州市下角东路 3 号	0752	2358958
东莞	东莞市莞城广太手机维修服务部	东莞市东城大道 123 号聚福豪苑 30 号铺	0769	22302086
兰州	兰州兴吉力商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路华亭街 2 号	0931	8885599、

				8722869
嘉峪关	嘉峪关新手机至尊手机城	嘉峪关市新华南路 18 号	0937	6991066
白银	白银市白银区众信通讯器材经销部	白银市白银区人民路新华书店一楼	0943	8252096
武威	武威市凉州区万讯达手机维修部	武威市北大街	0935	5961110
张掖	张掖市恒远通信设备有限责任公司	张掖市甘州区西大街自由巷中段	0936	8259911
庆阳	庆阳市大力通讯电子有限公司	甘肃省庆阳市西峰区南大街 14 号	0934	8216366
定西	定西市安定区还好通讯店	定西市中华路市委旁	0932	8227199
十堰	十堰市宏旭通讯器材经营部	十堰市邮电街 14 号	0719	8656859
茂名	茂名华茂通讯设备维修服务部	茂名市光华北路 16 号电信		13326568335
舟山	定海解放诚信通讯器材维修部	舟山市定海人民南路 10 号电信终端维修中心	0580	2020009
鄂尔多斯	联通华盛通信技术有限公司鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市东胜区鄂东街 16 号	0477	13337072151
吕梁	吕梁嘉通通讯营销部	吕梁市建设北街 128 号		13133247047
晋中	晋中市百信达科贸有限公司	晋中市榆次区北山路东	0354	3032221
天津	天津市峰星讯通网络科技有限公司	天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 5A	022	27778715
镇江	镇江市润灵通讯器材服务有限公司	镇江市电力路 26 号	0511	852722211、 85289870
宿迁	宿迁市科讯商贸有限公司	宿迁市太湖路南侧华泰御花园 N33 号	0527	84359929
菏泽	菏泽市百事通通讯器材有限公司	菏泽市青年路 1066 号	0530	3965288
德州	德州市德城区信通通信终端销售维修中心	德州市德城区湖滨中大道 89 号	0534	2682367
杭州	浙江省邮电器材公司技术服务中心	杭州市河东路 215 号	0571	88064420
珠海	珠海市思博通信设备有限公司	广东省珠海市香洲区香洲梅华东路 188 号 11 栋 1 单元 705 房	0756	3208181
阳江	阳江市域通电讯电器有限公司	广东省阳江市石湾南路 71 号	0662	2168809
佛山	佛山通成达网络服务有限公司	佛山市南海区桂城南三路 14 号	0757	86398822
佛山	佛山市顺德区森源通讯有限公司	佛山市顺德区大良仁寿星 6-10 座附凤街 2 号铺	0757	2297888、 13716361111
湛江	湛江市炜龙数据通信有限公司	湛江市霞山区海昌路 5 号电信海昌服务厅	0759	2636436
武汉	武汉电信实业有限责任公司	武汉市洪山区珞瑜路 216 号	027	87836315
乌鲁木齐	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司营	乌鲁木齐市中山路 158 号电信商场二楼电信终端维修	0991	2836354、

	销服务分公司	中心		2810579
广安	广安移信通科技维修有限公司	广安市广宁南路 1 号	0826	2335600
广元	广元市城区四喜通讯营业部	广元市小西街 6 号	0839	5101005
南充	成都市远纬通讯器材有限责任公司南充分公司	南充市合众街 13 号	0817	2228783
保山市	隆阳区龙讯通信器材经营部	保山市隆阳区下巷街(枫林广场二楼)	0875	8989099
景洪市	吉信通讯器材经营部	云南景洪市北路 2 号	0691	2124501
中山	中山市天讯达资讯科技有限公司	中山市石岐区城市花园莲兴路 4 号 6 卡	0760	88132622
成都	四川中网通信发展有限责任公司	成都市太升南路 51 号	028	86615613
惠州	惠州誉讯通信服务有限公司	惠州市下角东路 3 号	0752	2358958
东莞	东莞市莞城广太手机维修服务部	东莞市东城大道 123 号聚福豪苑 30 号铺	0769	22302086

提示：如果没有查到当地网点信息或信息有误请致电 0755-83300198 进行核实。