## 请按图示连接电源和网线




**物品清单：** 路由器主机 *1，电源适配器 *1，网线 *1，快速入门手册/合保修卡 *1

## 指示灯




| 一键易联指示灯 | | |
|---|---|---|
| 绿色 | 闪烁 | 一键易联配对中 |
| | 常亮 | 配对成功+信号正常 |
| 橙色 | 常亮 | 配对成功+信号较差 |
| 红色 | 常亮 | 连接断开 |

| 系统指示灯 | | |
|---|---|---|
| 蓝色 | 常亮 | 路由器启动完成并正常工作 |
| | 闪烁 | 恢复出厂设置过程中 |

## 设置上网

### 场景一：单台路由器设置上网

连接好网线并接通电源后，路由器约2-3分钟时间启动完成，请等待系统指示灯变成常亮并放出Wi-Fi信号(默认为@Ruijie-sXXXX)

请参照以下步骤

（XXXX连接路由器背面铭牌上的mac地址后四位）

① 手机连接路由器放出的默认信号“@Ruijie-sXXXX”,连接成功后自动跳转配置页面，如果未跳转请使用浏览器访问：“ruiyi.cn”或“192.168.110.1”。

② 路由器会**自动检测**上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

③ **设置 Wi-Fi 和密码**，配置生效需要 2-3 分钟，随后就可以在手机 Wi-Fi 列表重找到您设置的 Wi-Fi 名称,尽情上网。

### 场景二：一键易联（扩展第二台）

① 第二台路由器拿到第一台附近，接上电源

系统指示灯开始闪烁，耐心等待2-3分钟，等到进入常亮状态，路由器完成启动（如果路由器被设置过，请先恢复出厂设置）。

② 轻按一下第一台路由器“一键易联”键

确保两台路由器距离不超过2米，轻按一下第一台路由器上面的“一键易联”键，第一台一键易联指示灯出现绿灯慢闪进行搜索，第二台绿灯慢闪进行配对，约2分钟后，两台一键易联指示灯停止闪烁，变成绿色常亮，配对完成。

第二台一键易联键按与不按留下影响配对效果

③ 请将第二台路由器放置在需要Wi-Fi覆盖的位置，重新接通电源即可

接通电源后（无需插网线），请等待3-5分钟当一键易联指示灯变成常亮，两台组网成功，Wi-Fi名称和密码合并成同一个，便可以正常上网，登录“ruiyi.cn”或“192.168.110.1”就可以查看两台路由器的连接情况。

如果网过有可连通的网口，请按下图连线（即插即用）推荐有线连接传输更稳定。




- 合理选择路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁阻碍物过多。
- 多台无线组网会出现网速严重衰减现象，最多可实现3台（1+4）模式。

## 设备信息

微信查看上网报告，孩子上网防沉迷。
扫码绑定小程序，体验更多管理功能。

Q.C. Passed
合 格 证

## 产品保修卡

| | |
|---|---|
| 产品型号 | RG-EW1800GX PRO |
| 购买日期 | |
| 经销商 | |
| 经销商盖章 | |

## 产品外观

## 售后政策

① 保修期界定

1.有效保修凭证：

1)产品保修卡：必须包含产品型号、购买日期、经销商名称及盖章等，所有内容清晰完整，无修改痕迹；

2)有效购机发票：带有税务印章的正规商业销售发票；

3)合法购销合同/包装/经销建议型的合法购销合同、产品包装物中另行规定的保修条款有效，客户需主动出示。

2.保修期开始查询：

1)购买时包含有效信息的保修卡上标注的日期；

2)可正式的购机发票日期；

3)无法提供以上1)/2)有效保修凭证，则保修截止于该产品条形码所属设备的出厂日期1年后；

4)合法购销合同标明的保修期限。

除产品条形码缺失保修法外，当多个保修凭证同时有效时，将按照最有利于客户利益的凭证进行。

② 标准保修及保修拓展条款内容包括:

1.硬件：主机（含模块）一年保换。在产品使用说明书规定环境及状态下，排除其他相关设备及网络故障导致出现的产品缺陷或功能异常，可判定为硬件故障；

2.软件：一年保换。保证软件基本符合公开发布的软件功能标准；

3.保修扩展条款：

1）免费提供可供客户自行升级的升级文件；

2）承诺保修期内可为客户选修或费修，7日内快速处理；

3）7天无休可获取400-100-0078远程技术支持；

4）附件：产品随机附件、资料、知连接线、电源线、光盘、软盘、说明书等均不在保修范围之列。

本条款最终解释权归锐捷网络股份有限公司所有

远程技术服务中心
400-100-0078
睿易官网：http://www.ruijenry.com
睿易交流论坛：http://bbs.ruijenry.com
锐捷官网：https://www.ruje.com.cn

扫码获取帮助

## 有害物质含量表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溶聚苯（PBB） | 多溶二苯醚（PBDE） |
| 印刷电路板组件及元件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷电路板外设（不包括子组件） | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线缆和线缆组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料和聚合物部分 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注1：以销售日期为准，此表显示在我们产品部件中编码序列注明有有害物质，根据型号不同，可能不是全有以上部件组件，请以实际情况进行为准。

注2：除非产品上有特标记，所有的部件/品及其组件“环保使用期限”均由此显示：
在符号表示，此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

## 常见问题

① 如何管理锐捷路由器

推荐用微信扫设备上的二维码，使用小程序“易点点”来管理路由器，随时随地可以查看网络、连接情况，开启儿童上网守护、防蹭网设置、修改 Wi-Fi 名称和密码等,也可使用 web 管理地址：“ruiyi.cn”或“192.168.110.1”

② 忘记路由器后台管理密码怎么办

可能管理密码和Wi-Fi密码相同，建议尝试；如果依然不行，请恢复出厂设置。

③ 如何将路由器恢复出厂设置

将路由器通电，等待2-3分钟启动完成，使用针状物按下路由器背后Reset复位键3秒以上，系统指示灯快速闪烁后松开，等待路由器系统指示灯常亮后，重新放出“@Ruijie-sXXXX”WiFi信号，即完成恢复出厂设置。

④ 3台及以上路由器如何“配对”

一键易联可同时实现3台以上路由器配对：当完成第一台路由器设置后，只需将所有要配对的路由器放置在2米内，轻按第一台的一键易联键，最多同时实现3台（1+4）的配对。

Ruijie | 睿易 Reyee

# RG-EW1800GX PRO
# Wi-Fi6路由器快速入门

为了您更好地使用锐捷睿易产品,安装使用前请先阅读手册并保存备用