JSQAZ021

SAMSUNG 4300 计数器安装方法

- 用十字螺丝刀卸下齿轮端侧盖的两个固定 螺丝,再用一字螺丝刀撬开碳粉口卡夹, 卸下侧盖;
- 接着用十字螺丝刀卸下顶盖的六个固定螺
 丝,一字螺丝刀撬开把手两侧的固定卡夹, 取下顶盖;

回装中取出,插入插槽。

3. 取出旧的计数芯片;

4. 将新计数

给粉盘

三星 SCX-4300 一体机芯片驱动操作说明

北京莱盛高新技术有限公司—中国首家激光打印机配件,耗材专业供应商 技术支持热线:800-810-1832400-610-1832 www.laser-inc.com.cn 产品使用说明----- 计数器安装图解

(注意:在安装芯片驱动前,打印机的主板没有做过任何改动,包括模块)

三星 4300 粉用完后,显示墨粉用尽,无法打印,红灯亮。机器被锁定!安装 4300 光盘驱动时,如果电脑的操作系统为最新的 Windows Vista,是不可以直接运行打 开的,我们发现如果是 Windows Vista 在打开方式上与其他的 Windows XP 和 Windows 2000 等是不一样,如果你的操作系统为:Windows Vista 在点击电脑光 驱时,按右键,不要直接选择"打开',而是选择以"管理员的方式打开',同时如果 电脑有杀毒软件,请先关闭杀毒软件!就可安装 4300 驱动了



首先将打印机连上电脑,然后启动打印机,等预热完毕后,电脑应该能检测出 打印机的状态,最后运行软件,具体如下:

- 打印机必须是已经装好购买打印机时机器本身原配的打印机驱动, 打印机驱动程序要设为默认。首次安装打印机驱动后先重启电脑。
- 2. 要保证打印机与电脑连接正常,并且能检测到打印机的存在状态。
- 3. 将带 M 芯片的兼容硒鼓放入机器。
- 开始启动打印机,让打印机预热好,并且确保电脑上只有一台打印
 机。安装 4300 兼容硒鼓驱动前,尽可能把电脑上其他使用 USB 串
 口的设备暂时移除。
- 5 开始安装 4300 兼容硒鼓驱动! 输入密码 4300



[®]北京莱盛高新技术有限公司 Beijing Laser Hi-Technology Co.,Ltd.

产品使用说明----- 计数器安装图解

JSQAZ021



8 点击: 开始



产品使用说明----- 计数器安装图解

JSQAZ021



产品使用说明----- 计数器安装图解



10 打印机重新启动预热后,需要人工操作一下打印机面极。 请按住打印机 (Menu) 菜单键,找到 10. Maintenance (维护)进

行清除所有设置,操作面板上依次选择: 菜单(Menu)->10. Maintenance(维护)-->Clear Settings(清除设置)--> All Settings(所有设置)-->OK(确定)

11 操作后打印机灯会闪几下,然后恢复正常的绿色,电脑墨粉状态

条满格,完成驱动!

备注: 如果芯片驱动后仍显示粉末不足的解决办法:

按菜单 MENU 键到 8. report system data 确定。打印一份系统资料

连续按菜单键到 8.1 Cheport) 再按确定打印一份系统报告。查看第二条横线下的内容: Enonware Version: 1.13 fix (方法见附表)



Seijing Laser Hi-Technology Co.,Ltd.

产品使用说明----- 计数器安装图解

System Data List

Options	Item	Status	
Paper Setting			-
Paper Type	[Plain Paper/Transparency]	Plain Paper	
Tray Paper	[LTR/A4/LGL]	LTR	
Manual Feed	[LTR/A4]	LTR	
Copy Setup	IT Labe / Manual / Daula		
Default Original Type	[Text/Text / Photo /Photo]	Text	
Default Reduce/Enlarge	[Original/A4->LTR]	100%	
Default Number Of Copy	[1-99]	1	
Timeout	[15/30/60/180/Off]	30 Sec	
Machine Setup		1200202020	
Language	[English/FRANCAIS]	English	
USB Mode	[5/10/15/50/45/60/011] [Fast/Slow]	Fact	
Toner Save	(1400,0104)	rube	
Toner Save	[On/Off]	Off	112
Firmware Version	: 1.13fix		
Engine Version	: V1.01.25		· · ·
Emulation Version	: QPDL 1.40 11-14-2005		
Platen Scan Page Counts	: 0		
Toner Remaining	: 0%		
CRU Prints	: 929 Pages		
Supplier	: SAMSUNG(INIT)		
上画亚小 Firmware v 注意如果没用出现":	fix"则表示服改无效,安	装不准确,	请重新安装驱动。
备注:			
1. 为防止人体静电对计数器	造成的毁坏,安装前请用手摸接地	金属两秒钟;	
2. 为防止计数器寿命提前到	期,请在粉盒里加入足够量的碳粉;	;	
3. 加完粉后, 请务必转动显	影辊的驱动齿轮,使显影辊均匀带	上一层碳粉;	
4. 在更换鼓体计数器时,请	务必将鼓体内的废粉清理干净。		
X			