女王和百规信忌	2
合规性	2
关于 SMART Response™	3
包装箱里有什么?	3
安装答题器电池	4
环境考虑因素和计算机配置要求	4
环境考虑因素	4
计算机配置要求	4
SMART Response 软件安装	5
接收器安装和连接	6
与 SMART Notebook 软件集成的 SMART Response 工具	7
SMART Response 使用方法	7
问题类型	g
有关详细信息	10
联系 SMART Technologies	10
· + * * *	10

99-01069-20 A0



安全和合规信息

⚠ 警告

不遵循 SMART 产品随附的安装说明可能会导致人身伤害或产品损坏。

/ 小心

请勿打开接收器或答题器自行修理。所有维修服务请交给 SMART 授权维修人员完成。

合规性

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作应符合以下两个条件:

- 本设备不得导致产生干扰,以及
- 本设备必须能够抗干扰 (包括可能导致所不希望的运行情况的干扰)。

对本设备和任何更改或修改若未经 SMART Technologies ULC 的明确批准,可能导致用户操作本设备的权利失效。

注意 注意

本设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 类数字设备的限制规定。这些限制旨在提供合理的保护,防止安装在住宅环境时造成有害干扰。

本设备会产生、使用并可发出无线射频能量,如果不按说明安装和使用,可能对无线电通信造成有害干扰。但是,并不能保证在特定安装中不会产生此类干扰。如果本设备确实对收音机或电视机接收造成有害干扰(通过关闭和打开本设备即可测出),则建议用户采取下列一项或多项措施来消除干扰:

- 重新定位或移动接收器或答题器。
- 增大本产品与其他设备之间的距离。
- 将受影响的设备连接到不同于接收器计算机所连电路的电源插座。
- 请咨询 SMART 销售代表或经验丰富的收音机/电视机技术人员以寻求帮助。

关于 SMART Response™

SMART Response 交互式投票系统是一种评估工具,可让教师通过提问了解学生能否跟得上进度。

本指南说明如何安装 SMART Response 软件以及如何把接收器连接到计算机上。然后就可以在 SMART Notebook 软件中创建问题、开始授课,把学生的答题器连接到班级,以便他们能够回答问题。

详情请参阅 SMART Response 软件 DVD 或 SMART 网站上的 SMART Response PE 用户指南或 SMART Response XE 用户指南。安装了 SMART Response 软件后,您还可以查询联机 "帮助"系统,了解有关 SMART Response 软件功能方面的信息。

包装箱里有什么?

包装箱里包括以下物品:

- 一个携带包,里面装有:
 - 24 或 32 个答题器 (SMART Response PE),或
 - 24、32 或 40 个答题器 (SMART Response XE)
- 48或64粒AA电池(SMART Response PE),或 96或126粒AAA电池(SMART Response XE)*
- 一个接收器
- 一个 Phillips® 1 号螺丝刀
- · 一张软件 DVD, 里面包括:
 - SMART Response 交互式投票软件
 - SMART Notebook® 协作式学习软件
 - SMART 产品驱动程序
 - 用户文档
- 本 SMART Response PE/XE 快速入门指南
- * SMART 为所购买的答题器准备了足够的电池。


如果您少了一件物品,请联系您的授权 SMART 经销商。您可以单独购买 SMART Response 接收器,也可以单独购买答题器,或购买五个一包的答题器。详情请联系 SMART 授权经销商。



安装答题器电池

- 使用随附的螺丝刀,取下答题 器背后的螺丝钉,然后取下 盖子。
- 2. 插入随附的电池。
- 3. 把盖子和螺丝钉安装回原位。

环境考虑因素和计 算机配置要求



环境考虑因素

SMART Response 部件的工作温度范围为 5° C 至 35° C (41° F 至 95° F)。此外,本产品的储存温度范围为 -40° C 至 50° C(40° F 至 120° F)。

SMART Response 部件可在高达 80% 的相对湿度下 (不结露)工作。

计算机配置要求

Windows® 操作系统

- Pentium® III 750 MHz 或更快的处理器
- 512 MB 内存 (推荐使用 1 GB)
- 最小安装需要 800 MB 可用硬盘空间(包括图库集在内的完全安装需要 2.15 GB 可用硬盘空间)
- Windows XP 或 Windows Vista® 或 Windows 7 操作系统
- Internet Explorer® Internet 浏览器 6.0 或更高版本
- Adobe® Flash® Player 10 或更高版本
- Adobe Reader® 8.0 或更高版本
- Microsoft® DirectX® 应用程序编程接口 8.1 或更高版本 (SMART 视频播放器需要的)

Mac OS X 操作系统软件

- 1 GHz Power PC® G4 或 G5 处理器或英特尔处理器 (通用二进制)
- 1GB 内存
- 最小安装需要800 MB可用硬盘空间(包括图库集在内的完全安装需要2GB可用 硬盘空间)
- Mac OS X 10.5.8 或 10.6.x 操作系统软件
- Safari 应用程序 3.0.4 或更高版本
- Adobe Flash Player 10 或更高版本

計 注意 S

- 1 MB = 1024² 字节, 1 GB = 1024³ 字节。
- SMART Response PE 软件只能在 32 位操作系统上运行。
- 无法在使用英特尔安腾处理器的 Windows 计算机上使用 SMART Response 软件。

SMART Response 软件安装

可在 Windows 或 Mac 计算机上安装 SMART Response 软件。

在 Windows 计算机上安装 SMART Response 软件

- 在计算机的驱动器中插入 SMART Response 软件 DVD。
 如果 SMART Response 安装向导未出现,请浏览并双-击 DVD 上的 CDBrowser.exe 文件。
- 2. 单击**安装 SMART Response 软件**启动向导,然后按照屏幕说明操作。

在 Mac 计算机上安装 SMART Response 软件

- 在计算机的驱动器中插入 SMART Response 软件 DVD。
- 2. 双击 SMART Response DVD 图标。
- 3. 双击 CDBrowser 图标。
- 4. 单击 SMART Response 软件,单击继续,然后按照屏幕-说明操作。

接收器安装和连接

接收器能够使学生的答题器与教师的计算机进行无线通信。

选择安装接收器的位置,要求在尽可能高的位置,并且可以轻松覆盖学生的答题器。若为永久性安装,请使用 USB 延长器,将接收器安装在墙上高处。为了尽可能减少来自其他射频设备的干扰,请将接收器安装在远离其他无线产品(例如, 2.4 GHz 路由器和无绳电话)的地方。

接收器连接


将接收器的固定式 USB 电缆连接到计算机上的可用 USB 接口。接收器上的 "准备好" 灯亮,表明接收器正在通电。

连接好接收器后, SMART Response 软件会自动激活。

一 重要信息

- 如果气球消息表示 Windows 正在尝试在微软网站上查找驱动程序,请停止搜索。如果 Windows 在计算机上没有找到驱动程序,说明您没有安装 SMART Response 软件。请安装此软件。
- 您必须在安装后 30 天内激活 SMART Response 软件,才能使之生效。
- 如果激活不成功,请参考软件 DVD 上的 <u>SMART Response PE 用户指南</u>或 <u>SMART Response XE 用户指南</u>中的程序,找到许可证代码,然后激活此软件。

与 SMART Notebook 软件集成的 SMART Response 工具



SMART Response 将以下工具集成在 SMART Notebook 软件界面中:

- Response 菜单项
- SMART Response 选项卡
- 插入问题按钮
- 开始评估按钮

SMART Response 使用方法

在使用之前,确定 SMART Response 软件已安装在计算机上,并且接收器已连接。

使用"插入问题"向导创建问题

此时出现空白的 SMART Notebook 页。

- 2. 单击工具栏上的**插入问题** , 然后单击**向导**按钮。 此时出现*插入问题*对话框,显示不同问题类型。
- 3. 选择其中一个选项,然后单击下一步。

- 4. 在文本框中键入问题,然后单击下一步。
- 5. 选择正确答案或**意见**选项,然后单击**完成**。
- 6. 如要将问题另存为 .notebook 文件,请选择**文件 > 另存为**,浏览到一个文件夹,键 入文件名,然后单击**保存**。

开始授课

- 1. 在 Windows 通知区域或 Mac 菜单栏中单击 SMART Response 图标 🗐 ,然后选择打开 Notebook 软件。
- 2. 选择 Response > 开始授课 > 匿名模式。 您现在可以要求学生连接到班级。

使用 SMART Response PE 将答题器连接到班级

- 1. 按下答题器的电源按钮一秒钟。
- 2. 按**向下**按钮以选择**查找班级**,然后按**输入**按钮。 答题器会扫描班级,
- 按**向上**和**向下**按钮以选择正确的班级,然后按**输入**按钮。
 将会出现一条正在连接消息。

学生连接好后, 您可以开始提问。

使用 SMART Response XE 将答题器连接到班级

- 1. 按下答题器的电源按钮一秒钟。
- 2. 使用软键加入上一个班级。

或

使用软键查找班级, 然后选择班级。

将会出现一条正在连接消息。

学生连接好后, 您可以开始提问。

提问

- 单击工具栏上的**开始评估** 问题编号出现在答题器屏幕上,而且*选项卡*在问题页旁边打开。
- 2. 要求学生们使用答题器回答问题。

所有学生回答完问题后,单击停止评估 6
 结果将显示在选项卡中。

问题类型

与 SMART Response 软件一起使用 SMART Notebook 软件,您可以提出六种类型的问题,可以单独提问,也可以作为问题集提出 (如果将标题页包括在内)。您还可以在任何问题类型中添加笔记,在打印提问结果时可以显示出来。

问题类型	描述
是或否	学生使用绿色的 是 或红色的 否 按钮来回答问题。您也可以选择 意见 选项来接受任一答案。
对或错	学生使用 对 或 错 按钮来回答问题。您也可以选择 意见 选项来接 受任一答案。
单项选择	学生使用 A 至 J 中的一个按钮来回答问题。在问题的 2 至 10 个答案中选择。您也可以选择 意见 选项来接受任何答案。
多种答案	学生使用 A 至 J 按钮来选择问题的正确答案组合。在问题的 2 至 10 个答案中选择。您也可以选择 意见 选项来接受任何答案组合。
文本答案	学生键入问题的答案。您可以选择 意见 选项来接受任何答案。 文本问题长度限制为 20 个字符,意见问题长度限制为 140 个字符。

数字、分数、小数学生使用数字按钮,通过整数、分数或小数等数字答案来回答(SMART Response PE)问题。您也可以选择**意见**选项来接受任何答案。

数 字、分 数、表 达 式 学生使用数学符号和数值来回答问题。您也可以选择**意见**选项 (SMART Response XE) 来接受任何答案。

有关详细信息

有关 SMART Response 产品的更多安全警告及信息,请参阅 <u>SMART Response PE 用户指南</u>或 <u>SMART Response XE 用户指南</u> DVD。您还可以查询 SMART Response PE 联机 "帮助"系统,了解有关 SMART Response 软件功能方面的信息。

联系 SMART Technologies

访问 SMART 支持网站 smarttech.com/support 以检查软件更新,包括 SMART Notebook 软件和 SMART Response 软件的更新。您会找到安装和用户指南、如何使用以及疑难解答文章、 SMART 产品的解决方案以及您的问题的答案。您还可以通过 SMART 支持网站联系技术支持。

技术支持

如果您在使用 SMART 产品时遇到困难,请在联系 SMART 技术支持之前,联系您所在地的经销商。当地经销商可以及时解决大多数问题。要查找您所在地的经销商,请访问 smarttech.com/where。

在线 <u>www.smarttech.com/contactsupport</u>

电话 +1.403.228.5940 或

免费电话: 1.866.518.6791 (美国/加拿大) (美国山地时间周一至周五,早5点至晚6点)

电子邮件 <u>support@smarttech.com</u>

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport 支持电话 +1.403.228.5940,免费电话 1.866.518.6791 (美国 / 加拿大)



© 2007 - 2010SMART Technologies ULC. 保留所有权利。SMART Response、SMART Notebook、SMART 徽标和 smarttech 都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家 / 地区的商标或注册商标。 Microsoft、Windows、Windows Vista、 Internet Explorer 和 DirectX 都是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的注册商标或商标。 Mac. Mac OS 和 Safari 是 Apple Inc. 在美国和其它国家的商标。Adobe、Reader 和 Flash 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。Intel、Pentium 和 Itanium 是 Intel Corporation 或其子公司在美国和其它国家的商标或注册商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。专利号:US6320597、US6326954、US6741267、US7151533、US7499033 和 CA2252302。其他专利正在申请中。内容如有变动,恕不另行通知。12/2010.