

一、产品特征

- ◆采用开关电源，适用电压范围宽、效率高、发热少、安全可靠。
- ◆无信号静音，及无信号 10 分钟关机（即进入先机状态）。
- ◆配备视频、音频输入输出及射频输出接口。
- ◆机外型设置，款式新颖，体积小，重量轻，外形美观大方，方便实用。
- ◆具有选台器关机时，电视机断电功能插座（部分地区供应的产品无此功能）。
- ◆中/英文菜单画面（中/英文切换，菜单形式显示），所有需要调节的参数通过遥控以菜单的形式进行调节，并可遥控开/关机。
- ◆千年生肖日历，可显示 1990 年 1 月-2099 年 12 月的日历及生肖。
- ◆可接收存储 256 个频道电视节目，适应未来有线电视联网及宽频网的需要。
- ◆时钟功能，本机不断电只遥控关机情况下，在电视屏幕右上角有一电子钟并可定时开/关机、提醒、转频道。
- ◆童锁功能设置，可将不适宜观看的节目频道加密锁定。
- ◆多地区的多种快速选台功能。
- ◆频率锁相（PLL）全增补高频道。

二、包装内容

- ◆QS8818 全智能数码选台器
- ◆遥控器
- ◆射频线（部分地区供应的产品无功能）
- ◆使用说明书

三、技术规格

- ◆接收频率范围：45MHz---870MHz
- ◆接收频道：D1-57, Z1-Z38（全增补）
- ◆预调节目记忆量：256 个
- ◆视频输出：1Vp - p
音频输出：---6db
- ◆射频输出：85db 75 Ω
- ◆电视制式：PAL 在此 PAL 1
- ◆电压范围：AC110V~AC240V
- ◆整机功耗<10W

四、后面板图示及连试妆方法与说明

安装示意图：见（下图）

1. 将外线接天线或闭路天线插入本机“天线输入端”。
2. 将电视机天线输入接口与本机的“射频输出端”相连，如电视机有视频、音频输入端子，亦可将它与本机的“视频输出和音频输出”对应相接（注：此时电视机为接收 AV 状态）两种方法随便选择。
3. 如果想收看 DVD、VCD、录像机等视频输出节目、在本机“AV”状态下，将外接视频、音频同本机视频、音频输入端接口相连，再由本机射频输出或视频、音频输出到电视机即可。
4. 将电视机电源线直接接入本机的“AC220V”插口，打开电视机电源开关，这时电视将受本机遥控器控制，本机关闭时电视机也会同时关机，这样省去了再去关电视机和拔电源插头的麻烦。
5. 将本机的电源插头接入交流 220V 市电电源，此时本机批示绿灯亮（如

红灯亮，应按遥控器上或面板上“POWER”键或“节目+”“节目-”键），则本机进入准备调节状态。

