

128MB~4GB JetFlash™

中文使用手册

P/N: TS128M~4GJF120

(Version 1.1)



产品介绍	1
包装	1
产品特色	1
系统需求	2
安装驱动程序	2
在 Windows 98SE(第二版)下安装驱动程序	2
在 Windows Me、2000 及 XP 下安装驱动程序	4
在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序	4
在 Linux Kernel 2.4.2 或之后的版本下安装驱动程序	4
删除 Win98 驱动程序	4
如何安全地删除 JetFlash	5
在 Windows 98SE (第二版)下删除 JetFlash	5
在 Windows Me、2000 及 XP 下删除 JetFlash	5
在 Mac OS 下删除 JetFlash	6
在 Linux OS 下删除 JetFlash	6
开机功能	6
执行开机功能的系统需求	7
在 Windows 98SE (第二版)及 Me 下激活开机功能	7
格式化工具介绍	8
建立一个磁盘分割区	9
建立两个磁盘分割区	. 11
加密功能	. 15
在 Windows 98SE(第二版)、Me、2000 及 XP 下激活加密功能	. 15
如何使用加密的 JetFlash	. 18
修改密码	. 19
当您忘记密码	. 19
计算机锁功能	. 20
如何使用计算机锁功能	. 20
订购信息	. 22
质保条款	. 23

目录

产品介绍

感谢您选购创见资讯所生产制造的JetFlash™。本产品能让您更方便且快速地在个人计算机与 笔记本电脑间,存取及传输大量资料。由于本产品提供较传统储存装置更高的容量、及更快的 传输速率,其功能将可用来取代软盘或硬盘。此外它的超强可移植性及资料保存能力,搭配令 人惊艳的流线外观,绝对会带给您截然不同的全新感受。

包装

本产品的包装盒内应该含有下列物品:

- JetFlash
- 驱动程序光盘
- 快速安装说明

产品特色

- 符合 USB2.0 接口规格。
- 支持产品热插拔,即插即用。
- 无需安装任何驱动程序(只有在 Windows 98 第二版下使用需要安装驱动程序光盘内 所附的驱动程序)。
- 由 USB 端口直接供电,无需外加任何电源即可运作。
- 加密功能:提供 JetFlash 密码保护。
- 开机功能:将 JetFlash 制作成启动盘。
- 计算机锁功能:利用 JetFlash 将计算机上锁,防止他人使用。
- LED 指示灯:显示 JetFlash 的数据传输状况。

系统需求

具备一个可正常使用的USB 连接端口的台式机或笔记本电脑,并具备下列其中之一的操作系统:

- Windows[®] 98SE
- Windows[®] Me
- Windows[®] 2000
- Windows[®] XP
- Mac[™] OS 9.0 或之后的版本
- Linux[™] Kernel 2.4.2 或之后的版本

安装驱动程序

在 Windows 98SE (第二版)下安装驱动程序

将驱动程序光盘放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启),系统会自动执行安装程序。
 接着按下 Win98 Driver 以进行驱动程序的安装。



2. 选择**安装或升级驱动程序**,按下**开始**继续。

🛃 JetFlash Win98 驅動程定	安裝及移除工具	X
	這個程式將為您安裝或移除JetFlash驅動程式。 建議您先開閉裝置管理員、新增硬體精靈等程式或對話 後進行;並且開閉從您的裝置上開層的交件、執行的程 等。 諸先選擇"安裝或升級驅動程式"或"卸載和移除驅動 式"然後按"開始"來開始安裝或卸載;或者按"離開 來結束這個程式。	盒式 程,
	選擇 安裝 / 卸載 ④ 安裝或升級驅動程式 ④ 卸載和移除驅動程式	
	離開	

3. 安装或升级驱动程序完成后,按下确定。



4. 请将您的 JetFlash 插入计算机的 USB 连接端口,系统会自动检测到这个装置,并在我的 电脑中显示一个新的可移动磁盘,此即您的 JetFlash。

🛄 我的電腦					_ 🗆 🗵
」 檔案(E) 編輯(E) 檢視(V)	移至(<u>G</u>) 我的	的最愛(<u>A</u>) 許	김明(<u>H</u>)		<u>.</u>
	メ 自動	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	の一次原制除	一 ゴ か おうえん 内容 検視	-
網址① 🛄 我的電腦					•
9 我的電腦	上 3.5 磁片 (A.:)	(C:)	(D:)	油取式磁碟 (F:)	(E)
諸選擇圖示來檢視它的 說明。	した 印表機	です。 控制台	Land Contract of the second s	」 安排的工作	上 ア 機 就 網路
				的電腦	11.

在 Windows Me、2000 及 XP 下安装驱动程序

不需要安装任何驱动程序,Windows Me、2000及 XP 已经内建支持 JetFlash 的驱动程序。您 只要将 JetFlash 插入计算机的 USB 端口,系统便会自动检测到这个装置,并在**我的电脑**中显 示一个新的**卸除式磁盘**。

在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序

不需要安装任何驱动程序,只需将 JetFlash 插入计算机的 USB 端口,系统便会自动检测到这 个装置。此时一个新的磁盘图标会自动出现在**桌面**上。

在 Linux Kernel 2.4.2 或之后的版本下安装驱动程序

无需安装驱动程序,只要将 JetFlash 插入 USB 端口并执行 mount 指令即可。

- 范例: 1. 为 JetFlash 建立一个目录 *mkdir /mnt/JetFlash*
 - 加载 JetFlash 到该目录 mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/JetFlash

删除 Win98 驱动程序

将驱动程序光盘放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启),系统会自动执行安装程序。
 接着按下 Win98 Driver 以进行驱动程序的安装。



2. 选择**卸载和删除驱动程序**。按下**开始**继续。

JetFlash Win98 驅動程:	式安裝及移除工具	
	這個程式將爲您安裝或移除JetFlash驅動程式。	
	建議您先關閉裝置管理員、新增硬體精靈等程 後進行;並且關閉從您的裝置上開啓的文件、 等。	式或對話盒 執行的程式
	諸先選擇"安裝或升級驅動程式"或"卸載和 式"然後按"開始"來開始安裝或卸載;或者 來結束這個程式。	移除驅動程 按"離開"
P	_ 選擇 安裝/卸載	1
	○ 安裝或升級驅動程式	
	 卸載和移除驅動程式 	
	開始	離閉

3. **卸载和删除驱动程序**完成后,按下**确定**。

JetFlash W	in98 驅動程式安裝及移除工具	×
٩	移除完成。	
	確定	

如何安全地删除 JetFlash

在 Windows 98SE (第二版)下删除 JetFlash

当没有资料在进行传输时,直接将 JetFlash 从您的系统上拔除即可。

在 Windows Me、2000 及 XP 下删除 JetFlash

1. 点击系统列上的 🕹 图标。



2. 出现**安全地删除硬件**选单,请点击它。



- 3. 请按照屏幕上的指示完成删除步骤。
- 4. 出现可以放心删除硬件信息,表示您可将 JetFlash 从您的系统上拔除。



在 Mac OS 下删除 JetFlash

将 JetFlash 的相对应磁盘驱动器图标拖曳到回收站,再将 JetFlash 从 USB 端口上拔除。

在 Linux OS 下删除 JetFlash

执行 umount 指令, 卸载 JetFlash。 范例: umount /mnt/JetFlash

▲ 警告: 在删除 JetFlash 前,请确认 LED 指示灯不是处于闪烁状态。在 LED 指示灯闪 烁的状态下删除 JetFlash,可能会使文档或 JetFlash 受到不可预期的损坏。

开机功能

在 Windows 98SE (第二版)、Me 操作系统下,只要依序完成下列步骤,JetFlash 即可当成 MS-DOS 开机磁盘使用,并如同 MS-DOS 开机般执行 MS-DOS 的应用程序。JetFlash 可以 USB-ZIP 或 USB-HDD 模式来开机,但 JetFlash 无法用来制作 Windows 的救援磁盘,也不能 将激活 Windows 的开机文档放到 JetFlash 上来开机。以 JetFlash 开机后,系统会进入 MS-DOS 命令窗口下。如欲进入 Windows,则必须由硬盘或先前所建立的救援磁盘,来激活 Windows 操作系统。

执行开机功能的系统需求

- 主机板必须要支持 USB-ZIP 或 USB-HDD 装置,并且在 BIOS 的开机选项中设定为 First Boot Device。
- Windows 98SE (第二版)、Me 需安装于 C 磁盘。
- 需关闭防毒软件。
- ◆ 开机功能不支持在 Mac 及 Linux 操作系统下使用。
- ✤ 要使用开机功能,您必须系统管理员的身分登入 Windows。

在 Windows 98SE (第二版)及 Me 下激活开机功能

您必须执行驱动程序光盘中的mFormat Utility程序,方能激活此项功能。这个程序将会对 JetFlash 作格式化,并删除所有的资料。为避免资料丢失,请先将资料做备份。驱动程序光盘 放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启),系统会自动执行程序。接着按下mFormat Utility。



接下来会出现 mFormat Utility 主窗口,按格式化继续。



格式化工具介绍



格式化方式

- **快速:** 检查 Flash 上每个记忆区的好坏,若有坏的记忆区,会记录下来,并进行格式化工作。
- **全面:** 对 Flash 上的记忆区块做写入、读出、比较资料的动作,以检查是否有隐藏性的 损坏记忆区。若有坏的记忆区,会记录下来,并进行 DOS 格式化工作。

仅设定装置: 分割 JetFlash,并建立密码保护及开机信息。

◆ 执行保密功能下,无法选择以仅设定装置来格式化。

ᡗ 警告: 在执行这项程序的过程中,JetFlash 内的所有资料都将被删除!

设定选项

拖曳磁盘容量调整滚动条,可以调整JetFlash 的磁盘分割区容量大小。您可以由调整磁盘容量,来制作一个或两个磁盘分割区。设定选项将会随着设定容量之不同,而自行改变。

制作 USB-ZIP 启动盘

当磁盘分割区#1 的容量被设定为大于 2MB 时,可勾选此选项,将 JetFlash 制作成能以 USB-ZIP 模式开机的磁盘。在格式化的过程中,格式化工具程序会将开机文件拷贝到 JetFlash 中,并设定开机信息。

制作 USB-HDD 启动盘: (只有 Windows 98 第二版支持此功能)

当磁盘分割区#1 的容量被设定为大于 2MB 时,可勾选此选项,将 JetFlash 制作成能以 USB-HDD 模式开机的磁盘。在格式化的过程中,格式化工具程序会将开机文件拷贝到 JetFlash 中,并设定开机信息。

激活密码保护功能:

在格式化时,可勾选此选项来设定密码。如果你格式化成两个磁盘分割区,磁盘分割区#1 为公共磁盘,而磁盘分割区#2 将会受到密码保护。

建立一个磁盘分割区

拖曳磁盘容量调整滚动条到底,将JetFlash 的全部容量设定成**磁盘分割区#1。JetFlash** 便能 被设定成如下表所示的USB-ZIP或USB-HDD开机模式。

选项	配置	BIOS
1	制作 USB-ZIP 启动盘	USB-ZIP
2	制作 USB-HDD 启动盘	USB-HDD

选项1:制作USB-ZIP 启动盘

a. 选择**格式化方式**(快速、全面或仅设定装置),勾选制作 USB-ZIP 启动盘,并按开始 进行下一步骤。

👄 格式化工具	
JetFlash TS1GJF2A (I:) 978.0 MB 開始	
格式化方式 ・ ・ 快速 ・ 全面 ・ 全面 ・ 僅設定装置	→ 激覽資料夾 ? × 請提供含有Win98, WinME或XP開機檔的目錄 A \
設定選項 移動下面的捲軸來分割您的行動碟 分割1:	□ ① 桌面 ● ③ 我的文件 ● ● 我的文件 ● ● 我的電腦 ● ● ② 35 軟碟機 (A.) ● ● ● Documents and Settings ● ● ○ OfficeScan NT ● ● Program Files ● ● ● WINNT ● ● 新增磁碟區 (D:) ● ● 米碟機 (E:)
	確定 取消

- b. 完成格式化之后,需重新插入 JetFlash 来激活设定。请重新激活您的计算机,并在开 机过程中按 Delete 键(或其它正确的按键组合)进入 Setup (CMOS Setup Utility)窗口, 进行 BIOS 设定。
- c. 进入 Advanced BIOS Features 选单,将 First Boot Device 设定为 USB-ZIP,然后 选择 Save & Exit Setup。当屏幕出现 SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? 窗口时,键 入Y 并按 Enter 离开。
- d. 您的系统已可以由 JetFlash 开机。在开机的过程中, JetFlash 将被指定为 A 磁盘(屏 幕上显示 A: \>)。如果您的计算机上安装有软盘,则软盘会被指定为 B 磁盘。
- e. 您可以在**可移动磁盘**中看到开机文件。请不要删除或移除这些文档,否则 JetFlash 将 无法被用来开机。

选项 2: 制作 USB-HDD 启动盘(只有 Windows 98 第二版支持此功能)

a. 选择**格式化方式**(快速、全面或仅设定装置),勾选制作 USB-HDD 启动盘,并按开 始进行下一步骤。

1 10.51	ISIGJEZA (F.) 5/0.0 MB	17534
- N H			
各式化	方式——		
• [天ì	<u>*</u>		-
「 全口	卸		
○ 僅言	设定裝置		
没定選	項		
多動下	面的捲軸來	分割您的行動碟	
I	分割1:	□ 製作USB-ZIP開機碟	
	978 MP	▼製作USB-HDD開機碟	
	J SIG MB	▶ 啓動密碼保護功能	
		 HEVELOUTING VIEL 	
	分割 2:		
		▶ 感動変硬保護功能	
	J - MD		

- b. 完成格式化之后,需重新插入 JetFlash 来激活设定。请重新激活您的计算机,并在开 机过程中按 Delete 键(或其它正确的按键组合)进入 Setup (CMOS Setup Utility)窗口, 进行 BIOS 设定。
- c. 进入 Advanced BIOS Features 选单,将 First Boot Device 设定为 USB-HDD,然 后选择 Save & Exit Setup。当屏幕出现 SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? 窗口时, 键入 Y 并按 Enter 离开。
- d. 您的系统已可以由 JetFlash 开机。在开机的过程中, JetFlash 将被指定为 C 磁盘(屏 幕上显示 C: \>)。如果您的计算机上安装有硬盘,则硬盘会被指定为 D 磁盘。
- e. 您可以在**可移动磁盘**中看到开机文件。请不要删除或移除这些文档,否则 JetFlash 将 无法被用来开机。
- ✤ 在此模式下,无法设定激活密码保护功能。

建立两个磁盘分割区

根据您的需求,拖曳磁盘容量调整滚动条来调整磁盘分割区#1 的容量。磁盘分割区#2的容量 将随着磁盘分割区#1 容量的不同而自行改变。JetFlash 可设定成USB-ZIP 或USB-HDD开机 模式。

选项	磁盘分割区#1 容量	磁盘分割区#1 配置	磁盘分割区 #2 配置	BIOS
1	大于 2MB	制作 USB-ZIP 开机碟	不选择	USB-ZIP
2	大于 2MB	制作 USB-HDD 开机碟	不选择	USB-HDD

- ✤ Windows 2000 无法辨识到第二个磁盘分割区。您必须先到微软公司的网站,下载 Win2000 Service Pack 3。完成安装之后,Windows 2000 就可以辨识到第二个磁盘分割 区了。
- ◆ Mac OS 必须在 10.1.5 或以后的版本,才可以辨识到两个磁盘分割区。
- ◆ 即使您已制作了两个磁盘分割区,由 JetFlash 开机之后,在 MS-DOS 提示号下,亦只 能看到磁盘分割区#1。
- ◆ 在勾选激活密码保护功能,并进行格式化之后,磁盘分割区#1 为公共磁盘,而磁盘分割
 区#2 将会受到密码保护。

选项1:制作USB-ZIP 启动盘

a. 选择**格式化方式**(快速、全面或仅设定装置),勾选**制作 USB-ZIP 启动盘**,并按**开始** 进行下一步骤。

格式化工具	×	
JetFlash TS1GJF2A (I:) 978.0 MB 開始 開始		
格式化方式 ・ ・ 快速 ・ ・ 全面 ・ ・ 僅設定裝置 ・	」 瀏覽資料夾 諸提供含有Win98, WinME或XP開機檔的目錄	<u>? ×</u>
設定選項 移動下面的捲軸來分割您的行動碟 分割1: 又製作USB-ZIP開機碟 628 MB 與作USB-HDD開機碟 628 MB 與的密碼保護功能 分割2: 350 MB 啓動密碼保護功能		

- b. 完成格式化之后,需重新插入 JetFlash 来激活设定。请重新激活您的计算机,并在开 机过程中按 Delete 键(或其它正确的按键组合)进入 Setup (CMOS Setup Utility)窗口, 进行 BIOS 设定。
- c. 进入 Advanced BIOS Features 选单,将 First Boot Device 设定为 USB-ZIP,然 后选择 Save & Exit Setup。当屏幕出现 SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? 窗口时, 键入 Y 并按 Enter 离开。
- d. 您的系统己可以由 JetFlash 开机。在开机的过程中, JetFlash 将被指定为 A 磁盘(屏 幕上显示 A: \>)。如果您的计算机上安装有软盘,则软盘会被指定为 B 磁盘。
- e. 您可以在**可移动磁盘**中看到开机文件。请不要删除或移除这些文档,否则 JetFlash 将 无法被用来开机。

选项 2: 制作 USB-HDD 开机碟(只有 Windows 98 第二版支持此功能)

a. 选择**格式化方式**(快速、全面或仅设定装置),勾选制作 **USB-HDD** 启动盘,并按**开 始**进行下一步骤。

140101140			2-3-
快速			
全面			. 🌼
僅設定勢	置		
定選項			
3動下面的	捲軸來分害	您的行動碟	
分割	1: r	製作USB-ZIP開樹	镰
57	🖥 мв 🔽	製作USB-HDD開	選碟
· ·		各動密碼保護功能	É
	2.		
┯┛ 分割			

- b. 完成格式化之后,需重新插入 JetFlash 来激活设定。请重新激活您的计算机,并在开机过程中按 Delete 键(或其它正确的按键组合)进入 Setup (CMOS Setup Utility)窗口,进行 BIOS 设定。
- c. 进入 Advanced BIOS Features 选单,将 First Boot Device 设定为 USB-HDD,然 后选择 Save & Exit Setup。当屏幕出现 SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? 窗口时, 键入 Y 并按 Enter 离开。
- d. 您的系统已可以由 JetFlash 开机。在开机的过程中, JetFlash 将被指定为 C 磁盘(屏 幕上显示 C: \>)。如果您的计算机上安装有硬盘,则硬盘会被指定为 D 磁盘。
- e. 您可以在可移动磁盘中看到开机文件。请不要删除或移除这些文档,否则 JetFlash 将 无法被用来开机。

加密功能

◆ Mac 和Linux 操作系统并不支持加密功能。

在 Windows 98SE (第二版)、Me、2000 及 XP 下激活加密功能

建立一个磁盘分割区

 您必须执行驱动程序光盘中的 mFormat Utility 程序,方能激活此项功能。这个程序将会 对 JetFlash 作格式化,并删除所有的资料。为避免资料丢失,请先将资料做备份。驱动 程序光盘放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启),系统会自动执行程序。接着按下格 式化。



2. 选择格式化方式(快速、全面或仅设定装置),勾选激活密码保护功能。

格式化工具		×	
JetFlash TS1GJF2A (I:) 975.1 MB	開始		
	關閉		
格式化方式	-		
● 快速			
○ 全面	(
○ 僅設定裝置			
設定選項			
移動下面的捲軸來分割您的行動碟		100	
分割1: □ 製作IISB-ZIP閉機碟	設定初始密	碼	
		春輸 入/	您想要的初始密碼
	密碼		****
分割 2:	確認密制	E	****
□ 0 MB □ 啓動密碼保護功能			Places enter the hint ham!!
	密碼提加	7	Lieuse enner me umn hereis
		確定	取消

3. 设定初始密码的窗口将会出现,并要求你输入密码。输入您想设定的密码及密码提示,并 按确定进行下一步骤。

密碼	*okokokoko
確認密碼	
密碼提示	Please enter the hint here!!

- 4. 出现格式化工具窗口,按下开始。
- 5. 确定已经做好 JetFlash 的资料备份后,按确定继续或按取消离开。

格式化工	具		×
	所有的資料 是否繼續?	與設定都會被開	删除!
C	確定	取消	

6. 按确定之后, JetFlash 加密功能就被激活了。



建立两个磁盘分割区

 选择格式化方式(快速、全面或仅设定装置),并根据您的需求,拖曳磁盘容量调整滚动 条来调整磁盘分割区#1 的容量。磁盘分割区#2 的容量将随着磁盘分割区#1 容量的不同而 自行改变。在磁盘分割区#2 勾选激活密码保护功能。

格式化工具	×	
etFlash TS1GJF2A (I:) 975.1 MB	開始	
格式化方式 • 快速 • 全面 • 僅設定裝置		
設定選項 移動下面的捲軸來分割您的行動碟 分割 1: □ 製作USB-ZIP開機碟 「678 MB □ 製作USB-HDD開機碟	設定初始密碼	想要的初始密碼
□ 啓動密碼保護功能 分割 2: 300 MB ☑ 啓動密碼保護功能	密碼 確認密碼 密碼提示	******** ********* Please input the hint here!!

2. 设定初始密码的窗口将会出现,并要求你输入密码。输入您想设定的密码及密码提示,并按 确定进行下一步骤。

密碼	yoyololololo
確認密碼	xoxoxoxox >
密碼提示	Please enter the hint here!!

- 3. 出现格式化工具窗口,按下开始。
- 4. 完成格式化后,您必须重新插拔 JetFlash 来激活设定,您可以在 mFormat Utility 里发现 两个磁盘区。



如何使用加密的 JetFlash

1. 插入 JetFlash 并执行 mFormat Utility 程序,按密码登入。



- 2. 输入正确的密码,来存取保密磁盘中的数据。
- 3. 当您使用完毕时,您必须安全删除 JetFlash 来保护资料(请执行下列步骤)。
- 4. 点击系统列上的 5 图标。



5. 出现**安全地删除硬件**选单,请点击它。



- 6. 请按照屏幕上的指示完成删除步骤。
- 7. 出现可以放心删除硬件信息,表示您可将 JetFlash 从您的系统上拔除。



修改密码

1. 插入 JetFlash,执行 mFormat Utility 程序并选择密码登入。出现密码登入窗口。

▶ 密碼登入	
密碼:	
	確定
密碼提示:	取消
	變更密碼 >>

2. 选择**修改密码>>**

♥變更密碼	
密碼:	
2	確定
新密碼:	
	41/8
確認新密碼:	
密碼提示:	

- 3. 输入密码、新密码、确认新密码及密码提示。
- 4. 按**确定**完成密码变更。

当您忘记密码

当您忘记密码时,您可以使用密码提示来回想。如果您使用密码提示还是无法回想起密码,您 所能做的就是执行**格式化工具**程序,将JetFlash 重新格式化,并设定新的密码。如果您之前已 有在JetFlash上建立磁盘分割,你仍然可以在格式化JetFlash前将储存在公共磁盘区的数据备 份。

! 警告: 在执行这项程序的过程中, JetFlash 内的所有资料都将被删除!

计算机锁功能

- 计算机锁功能可以让您的计算机进入上锁状态,防止您的计算机被其它人使用。您必须使用同一支 JetFlash 才能解除计算机上锁状态。
- ◆ 计算机锁功能不支持在 Mac 及 Linux 操作系统下使用。
- ◆ 要使用计算机锁功能,您必须以系统管理员(Administrator)的帐号登入 Windows 操作 系统。

如何使用计算机锁功能

- 1. 将驱动程序光盘放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启),把 JetFlash 插入计算机的 USB 端口中并选择 mFormat Utility 选项。
- 2. 出现 mFormat Utility 窗口,选择计算机锁。



3. 出现计算机锁设定窗口,并选择保护时间。

保護時間	U.5 hour	
举某铅定	0.5 hour	
H H H L L	2 hours	
● 交字	4 hours	
	8 hours	
○ 圖片	12 hours	6
	72 hours	
	· 播放速度]]] 秒	

4. 选择**屏幕设定**(文字模式或图片模式)来保护您的计算机被其他人使用。

保護時間	0.5 hour
螢幕設定	
● 文字	您的電腦已上鎖
○圖片	G
	播放速度 1 🗾 秒

		選擇圖片目錄	×
		建議圖片解析度:800x600以上	
電腦鎖設定			-
保護時間	0.5 hour	□ ④ 谷 我的文件	
螢幕設定一	- 22	3.5 軟碟機 (A:)	
C 文字	您的電腦已上鎖		
⊙ 圖片	C:\Temp		
	播放速度 1 1 秒	田·□ WINNT 田·□ 新增磁碟區 (D:)	-1
	啓用 停用		1

5. 按下**启用**键来激活**计算机锁**功能。

产品规格

- 尺寸: 75mm x 25mm x 11mm (迷你型)
- 重量: 15 克(迷你型)
- 资料保存: **10**年以上
- 写入次数: > 100,000 次
 - 读: 10.0 MB/sec (Max.)
- 数据传输速率:
 写: 8.0 MB/sec (Max.)
- 安全认证: CE, FCC, BSMI

订购信息

<u>外观</u>	<u>容量</u>	产品编号
Amber,小型	128MB	TS128MJF120
Orange,小型	256MB	TS256MJF120
Red ,小型	512MB	TS512MJF120
Blue,小型	1GB	TS1GJF120
Light Blue,小型	2GB	TS2GJF120
Turquoise,小型	4GB	TS4GJF120

质保条款

「更优越、更深远」是创见对于顾客服务的自我期许,创见一向要求自己必须超越产业一般 标准以取得领先地位,这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持,更是我们的承诺。

创见资讯(以下简称创见)保证所有产品皆经过完整测试,以避免原物料及加工过程中的一切缺失,并符合所公布的规格。若您的 JetFlash 在质保期间内,在正常环境使用下,因不良的加工或原物料而导致故障,创见将负起维修或更换同级产品的责任,而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

质保期间: 创见JetFlash质保期限, 是自购买之日起算, 为期二年, 并请于要求质保时提出购买日期证明文件, 创见于检视产品后, 决定给予维修或换货服务, 创见并保留更换同级产品的权利。

限制条款:本质保将不适用于因意外、人为破坏、不当使用或安装、自行变更零件、天然灾 害或电源问题所造成的损坏。针对硬件内任何资料,本公司仅负责维修与检测,而不提供资 料救援与备份的服务,并对于送修过程中因任何的因素而造成资料的遗失,恕不负责。创见 产品必须搭配符合工业标准的其它设备来使用。创见对于因其它厂商的设备所引起的损坏, 将不负质保的义务。对于任何伴随的间接、附带的损坏,利润、商业投资及商誉的损失,或 因资料遗失所造成的损害,以及搭配本产品的其它公司设备的损坏或故障,创见亦不负赔偿 的义务。受相关法律的约束,本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。

声明:本条款最终解释权归创见公司所有,如有变动恕不另行通知。如出现此产品的其他质保承诺与上述质保条款不符,以此质保条款为准。

线上注册: 创见为了提供客户更好的售后服务, 建议您在选购本公司的产品三十日内, 于网 上注册相关的资料, 创见感谢您的支持与选购。

线上注册网址<u>http://www.transcendchina.com/TsClub/index.asp</u>



创见信息股份有限公司

www.transcendchina.com

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc. *All logos and marks are trademarks of their respective companies.