


电流传感器 BLYK-S6A系列

用于测量直、交流及脉冲电流，原、副边之间高度绝缘。

$I_{PN}=100...1000A$



电 参 数

		BLYK100-S6A		BLYK300-S6A		BLYK800-S6A		
		BLYK200-S6A		BLYK500-S6A		BLYK1000-S6A		
I_{PN}	原边额定电流	100	200	300	500	800	1000	A
I_p	原边电流测量范围(峰值)	200	400	600	1000	1600	2000	A
V_{SN}	副边额定电压				4			V
V_c	电源电压				$\pm 12...15(\pm 5\%)$			V
I_c	电流消耗				25			mA
V_d	绝缘测试交流电压有效值	50 Hz, 1 分钟			2.5			kV

特 性

- 应用霍尔效应的开
- 母排安装或盘式安装
- 符合UL 94-V0标准的绝缘外壳

优 势

- 最佳的性能/价格比
- 耗电省
- 对开式结构安装简便
- 原边与副边之间高度绝缘
- 穿孔方式,无插入损耗

精度 - 动态性能参数

x	精度		$\pm 2 \times I_{pn}$	%
e_L	线性度		± 1	%
V_o	失调电压		± 40	mV
e_n	重复误差		± 0.5	%
V_{or}	温度漂移	失调电压	$< \pm 10^{-3} /$	V_{SN}
t_r	反应时间		< 20	μs
di/dt	di/dt跟随精度		50	A/ μs
f	频带宽度		DC .. 500	Hz

应 用

- 通讯电源
- 不间断电源UPS
- 斩波器
- 电化学


一 般 参 数

T_A	工作环境温度	-10.. + 70	
T_S	贮存环境温度	- 25 .. + 85	
m	重量	150	g
R_L	负载电阻	$\geq 10K$	Ω

选 项

- DC 4~20mA 输出
- DC $12 \pm 8mA$ 输出
- +24V或+48V电源输入

BLYK-S6A系 列 外 形 尺 寸 (单位:mm, 1 mm = 0.0394 英寸)



机 械 参 数

- 常规误差 ± 1 mm
- 原边穿孔 Ø 42mm
- 副边连接 MOLEX 5045-4
- 安装 2孔Ø5，孔间距离 20 × 90mm
- 调整 电位器1：增益
- 调整 电位器2：失调

注 意

- 当原边电流沿传感器箭头方向流动时, 在输出端M获得同相电压
- 原边母排温度不得超过100°C
- 原边母排充满孔径时, 可获得最佳动态特性
- 原边额定电流值 I_{PN} 及副边额定电压 V_{SN} 可由用户指定生产