

BTH-820 藍芽立體聲耳機

BTA-809 藍芽立體聲傳送器

BTH-820 藍芽立體聲耳機，讓您享受如 CD 般的立體聲音質。如果在聽音樂時有來電，只要按下任一鍵即可接聽，並暫停音樂播放，當您掛掉電話即可回復享受剛才的音樂。

BTA-809 藍芽立體聲傳送器，可使您的音樂裝置擁有傳送無線藍芽訊號的能力。可傳送非常清晰的數位音樂到相容的藍芽聲音接收器，傳送範圍達 10 公尺。只要將 BTA-809 插入 iPod Docking connector 內，BTA-809 就會將聲音以無線藍芽訊號方式送出。您就可以用藍芽耳機來接收並聆聽音樂。

特色

BTH-820		BTA-809
- 輕量化與薄形之設計。 - 享受音樂時可按任一按鍵接電話。 - 在 Headset 模式時可調整音量大小與拒接來電。 - 享受音樂時可接受來電並且在掛電話後自動播放音樂。 - 內建上鎖鍵和麥克風。 - 待機時間長達 110 小時。		- 立體聲傳送器。 - 隨插即用。 - 支援 A2DP，能提供高品質清晰不間斷的立體聲音。 - 相容於 IPOD Photo, Video, nano 等介面。 - 將高品質音樂轉換成無線傳送。 - 傑出的效能、讓您享受純正數位如 CD 般的優越立體音質。 - 支援 AVRCP。 - 快速簡易的單鍵操作。 - 待機時間長達 80 小時。
A2DP+AVRCP Profile	A2DP Profile	
可控制視窗媒體播放器的播放、暫停、停止、下一首、上一首。 已知支援裝置： Globalsat: BTA-806/BTA-804A	可控制 BTH-820 之音量大小及播放/靜音。	
相容藍芽 1.1/1.2/2.0 版本。		
空曠空間傳輸範圍 10 公尺。		
可充電式鋰聚合物電池。		
電池低電壓偵測指示，充電 LED 指示。		

規格

Model Name	BTH-820	BTA-809
Product Description	Bluetooth Stereo Headset	Bluetooth stereo Audio Gateway
Color	Blue / Orange	White
Certification	FCC, CE, BQB	FCC, CE ,BQB ,DGT ,IC
Bluetooth Version	Bluetooth v1.2 Specification	Bluetooth v2.0 Specification
RF Output Power	Class 2	
Frequency	Band 2.4GHz ~ 2.4835GHz unlicensed ISM band	
Spread Spectrum	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)	
Operating Range	10 meters (32 feet)	
Sensitivity	-80dBm @0.1%BER	
Bluetooth Profile	Headset,Handsfree,A2DP,AVRCP	A2DP,AVRCP
Stereo Audio Specification	CD-Quality, 44.1, 48KHz 16-bit Stereo Audio Codec	
Standby Time	Up to 110 hours	Up to 80 hours
Play Time	Up to 6 hours	Up to 7 hours
Charging Time	Up to 3 hours	Up to 3 hours
Talking Time	Up to 6 hours	--
Audio input	藍芽訊號	IPOD Docking connect
Audio Output	3.5 mm 耳機孔	藍芽訊號
LED indicator	2 LEDs : (藍 / 紅)	
Battery	可充電式鋰聚合物電池	
Operation Temperature	-10 ~ 55 °C	
Storage Temperature	-20 ~ 60 °C	
Humidity	10% ~ 90% non-condensing	
Dimensions	63.5x28.5x18.5mm(L x W x T), 含背夾	61.8x24.5x15mm(L x W x T)
Weight	19 g	21.5g
Microphone	隱藏式麥克風 (為避免雜音干擾，通話時請將麥克風靠近您的嘴巴 30 公分以內。)	--

BTH-820

按鍵	來電時	通話中	經由 BTA-806 播放音樂(AVRCP, A2DP profile).	經由 BTA-809 播放音樂(AVRCP, A2DP profile).
▶	接聽來電	轉到手機	播放 / 暫停	播放 / 暫停
	拒接來電,	掛電話	停止	斷線
+	接聽來電	音量增加	音量增加	音量增加
-	接聽來電	音量減少	音量減少	音量減少
▶▶	接聽來電	無	下一首	下一首
◀◀	接聽來電	無	上一首	上一首
HOLD	按鍵鎖	按鍵鎖	按鍵鎖	按鍵鎖
備注 1	--	為避免雜音干擾，通話時請將麥克風靠近您的嘴巴 30 公分以內。	在使用 Microsoft Window Media Player，能支援遙控功能 (AVRCP)。	支援遙控功能 (AVRCP)。
備注 2	● BTH-820 與使用 <i>IVT BlueSoleil 1.6.2</i> 或更新版本、<i>TOSHIBA 3.03.10</i> 或更新版本的藍芽 dongle 搭配，則可支援 A2DP, AVRCP, HEADSET profiles。 ● BTH-820 與使用 <i>BROADCOM, WIDCOMM 4.0.1.700</i> 或更新版本的藍芽 dongle 搭配，則可支援 A2DP, AVRCP profiles。			

模式	BTH-820, BTA-809
待機模式	藍燈閃一下
連線中	藍燈閃二下
傳輸模式	藍燈閃四下
配對	紅藍燈雙閃
電池電力不足	紅燈亮起

	BTH-820, BTA-809
開機：	按住電源按鍵約 2 秒，藍燈亮即代表開機。
關機：	按住電源按鍵約 2 秒，紅燈亮即代表關機。
配對：	關機狀態下，按住電源按鍵約 6 秒，雙色 LED 燈互閃，即可搜尋其他裝置以進行配對。
充電：	將充電線一端插入 BTH-820 或 BTA-809 的 USB 插孔，另一端連接 PC 的 USB 插座或接上充電器，即可充電，充電時紅燈會亮著，充完即熄滅，此外，充電時 BTH-820 會自動關機，您無法在充電的時候使用它。BTA-809 充電時能繼續使用。

配對操作步驟

配對	BTH-820 與 BTA-809	BTA-809 與其他藍芽耳機	BTH-820 與藍芽手機	BTH-820 與電腦
	請分別將 BTH-820 與 BTA-809 之電源開關按住六秒鐘以上，使其雙色 LED 燈閃爍進入配對狀態。這兩個裝置即自動開始搜尋配對，配對成功後，會變成 LED 燈每兩秒閃四次。	請將 BTA-809 與您的藍芽耳機設成配對狀態，這兩個裝置即自動開始搜尋配對，配對成功後，會變成 LED 燈每兩秒閃四次。	請將 BTH-820 設成配對狀態。此時，請進入手機藍芽選單，選「搜尋裝置」，當手機尋找到 BTH-820，選擇配對，配對密碼為 0000 ，配對成功時，紅燈不再閃爍，只剩藍燈閃爍，接著從手機上連線至 BTH-820。	請將 BTH-820 設成配對狀態。然後在電腦裡安裝藍芽軟體，例如 IVT 的 BlueSoleil 1.6.2 版本、Windcomm...等，進入軟體後選「搜尋裝置」，然後在軟體找到 BTH-820 時，輸入配對密碼 0000 。配對完成後，請與 BTH-820 連線，連線成功，則所有電腦音樂可從 BTH-820 聽到。
配對密碼	--	--	0000	0000

注意事項：

- 支援 AVRCP 規範，您可以利用 BTH-820 上的按鍵來控制 iPod。可控制的項目如下：

iPod mode	可使用的項目	注意
Music 音樂	播放 / 暫停、音量增加、音量減少、下一首、上一首。	您必需先在 iPod 上選擇任一個「播放列表」，然後按下播放鍵，然後才能使用 BTH-820 上的按鍵來控制 iPod。 如果您沒有按下 iPod 上的播放鍵，而是按下 BTH-820 上的播放鍵，則會播放前一次的「播放列表」。
Photos 照片	播放 / 暫停、下一張、上一張。	您必需先在 iPod 上選取「照片」/「照片圖庫」，然後按下播放鍵，然後才能使用 BTH-820 上的按鍵來控制 iPod。
Videos 視訊	播放 / 暫停、音量增加、音量減少。	您必需先在 iPod 上選取「視訊」，選取任一影片檔，然後按下播放鍵，然後才能使用 BTH-820 上的按鍵來控制 iPod。

故障排除

- 確認是否電力充足。
- 確認是否為開機狀態。
- 確認是否配對過。
- 確認所有裝置的距離是否在 10 公尺內。
- 確認音量是否適中。
- 確認音源有確實輸入。
- 重新配對。
- **無法與手機連線**：如果 BTH-820 無法與手機連線，請將手機內的藍芽裝置刪除並重新開機後，與手機再重新配對。
- **無法開機**：請執行 Reset。將 BTH-820 接通電源後再拔掉，即可完成 RESET 動作。BTA-809 則需從下方 Reset 孔進行 Reset。

Copyright

© 2005 Globalsat Technology Corporation. All rights reserved

The trademarks mentioned in this document are legally registered to their respective companies.

FCC Notices

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure requirements:

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

DGT Certification of Taiwan

根據交通部低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。