

## 音樂播放器 + 擴大機

# SNEAKY MUSIC DS



### 主要功能

- 可播放儲存在硬碟或網路附加儲存設備(NAS)的音樂。
- 可播放最高可達24位元/192kHz原始取樣率的FLAC、ALAC、WAV、AIFF和MP3音頻格式。
- 存取SHOUTcast網際網路廣播電台。
- On-board(直接)音量控制和功率擴大(20W)。
- 與PC和UMPC(小筆電)相容的Linn GUI(圖形使用者介面)軟體。
- 可供音頻與控制使用的標準乙太輸入。
- 與UPnP™媒體伺服器 and UPnP™影音1.0控制點相容。
- 可以水平或垂直擺放。

· 種類	網路音樂播放機	線性輸出	優於-120dB
· 尺寸	(高)44.5mmx (寬)345mmx (深)274mm (可以水平或垂直擺放)	· 聲道平衡 · 聲道分離 線性輸出 揚聲器輸出	優於+/- 0.2dB 優於-120dB 優於-100dB
· 重量	2.7公斤	· 增益範圍	-80dB至+20dB
· 主電壓 (自動調整)	100-120 V ac(±10%) 50-60Hz 200-240 V ac(±10%) 50-60Hz	· 增益解析	1dB
· 保險絲	250V, T1.6A(使用者無法更換)	· 統一(unity)增益音量	0dB=音量80
· 電源消耗 待機 操作 最大連續	10W 14W 120W	· 動態範圍	120dB
· 支援檔案種類	FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MP3	· 阻尼因素	67
· 音頻取樣率	7.35k, 8k, 11.025k, 12k, 14.7k, 16k, 22.05k, 24k, 29.4k, 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k	· 削波訊號電平	415mV rms(0 dBFS, +16.6dB增益, 音量79)
· Word depths	16-24位元	· 諧波失真	在10W 1kHz時< 0.03%
· 乙太網路介面	100Base-T RJ45	· 負載寬容	無限制地穩定至所有揚聲器負載
· 控制通訊協定	與UPnP™媒體伺服器、UPnP™ AV 1.0控制點相容	· 頻率響應	
· 近程控制	RS232 x 2 RJ11 可遙控(未附遙控器)	-前級 -功率	2.5Hz-170kHz(-3dB) 2.5Hz-48kHz(-3dB)
· 接頭種類 光學數位輸出 同軸數位輸出 線性輸出 揚聲器輸出	TOSLINK RCA phono RCA phono 反轉安全4mmBFA插槽	· 揚聲器輸出電壓	15V峰值
		· 揚聲器輸出功率	20W至4W

# SneakyMusic DS

音樂播放器 + 擴大機



## 高 / 效 / 動 / 力



Sneaky Music DS結合了網路音樂播放機的方便性，與Linn的經驗、專門知識和承諾，以重現高品質的音樂。

Sneaky Music DS將在標準乙太網路流通的數位資料轉換成高品質類比音頻。具有On-board(直接)音量控制和功率擴大功能，增添Sneaky DS到你的家庭網路並連接至揚聲器，可以從網路音樂播放機享受最優質音樂的重現。

Sneaky Music DS支援目前坊間最高品質和最廣泛使用的音頻格式(FLAC、ALAC、WAV、AIFF和

MP3)，並播放所有高品質的音頻取樣率和原有的位元深度。Sneaky Music DS擁有定製設計和向上取樣的引擎，能降低雜訊和訊號失真，確保您的音樂檔案得到最佳的重現。

和你所下載的音樂和CD一樣，您也可以聆聽來自世界各地SHOUTcast Internet廣播電台巨大的收集。

您可以使用任何與UPnP 影音1.0相容的第三者裝置控制你的Sneaky Music DS，使您可以選擇任何你喜歡的手持式無線裝置。您甚至可以

快速和輕鬆地添加Sneaky DS到現有Linn Knekt或第三者製造的多房間系統。

Sneaky Music DS使用標準開放式介面供音頻和控制使用，並可以透過軟體升級來更新。