



广州联网科技

# D-Asset-B 说明书



## 定位标签特点介绍:

- 普通 1.5V 碱性电池可正常使用 2 个月(实际时间根据电池材质决定)。
- ABS 材料的外壳, 耐摔耐刮, 防水防尘。
- 重量约为 48 克。

## 关键参数说明:

- 二维定位精度: 2D 模式下 $\pm 15\text{CM}$ 。
- 通讯距离: 14 米
- 内置 2 节 7 号电池座 (建议使用南孚 7 号 1.5V 碱性电池) 。
- 标签动态工作的刷新频率范围 (默认 10hz) : 0.1Hz~20Hz。  
标签的静态工作的刷新频率范围 (默认 0.1Hz) : 0.05Hz~20Hz。



## 功能模式使用说明:

- 正常模式:
  - ◆ 电量充足时: 若标签有位置变化, 蓝色 LED 灯闪烁, 直到停止移动。
  - ◆ 电量过低时: 若标签有位置变化, 蓝色 LED 灯和红色 LED 灯都会闪烁, 直到停止移动。
  - ◆ 若 20 秒后标签无位置变化, 蓝色 LED 灯闪烁一次。
- 电量查看模式: 在正常模式下按下配置按键后立刻松开按键。
  - ◆ 电量充足: 蓝色 LED 灯常亮 1 秒。
  - ◆ 电量过低: 蓝色 LED 灯闪烁 1 秒。
- 配置模式:
  - ◆ 进入配置模式: 按下配置按键 (约 5 秒), 直到红色 LED 灯和蓝色 LED 灯同时闪烁后松开按键即可进入配置模式。
  - ◆ 退出配置模式: 再次按下按键后退出配置模式。





## 功能模式与外围器件关系表:

功能模式:\n外围器件:	红色 LED 灯:	蓝色 LED 灯:	配置按键:
正常模式:	电量充足: 红灯不亮。	蓝色 LED 灯闪烁。	不占用配置按键。
	电量过低: 红灯闪烁。		
电量查看模式:	不占用红色 LED 灯。	电池电量充足: 蓝色 LED 灯常亮。	按下配置按键后立刻松开按键。
		电池电量过低: 蓝色 LED 灯闪烁。	
配置模式:	红色 LED 灯常亮。	蓝色 LED 灯常亮。	进入配置模式: 按下配置按键持续 5 秒后, 红色 LED 灯和蓝色 LED 灯同时闪烁, 松开配置按键即可进入配置模式。
			退出配置模式: 再次按下配置按键后松开即可退出配置模式。

# 广州联网科技有限公司

广东省广州市天河区车陂街道大岗北新

建路 2-2 号大胜工业区 2 栋 303 房

020-82000797

[www.gzlwkj.com](http://www.gzlwkj.com)