

# Y5ZONE 無線上網用戶手冊

Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0





Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

### 第一章 初步系統設定

#### 1.1 設定無線網路配接卡

- 步驟 1 - 按"開始" ▶ 開啟"控制台"。

- 步驟 2 - 在控制台視窗雙按 "網路連線"圖示。





Version 1.0

Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

- 步驟 3 - 右按"無線網路連線"選擇"內容"。





Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

**-***步驟 4* - 選擇 "**一般**"

- 步驟 5 - 於"這個連線使用下列項目"欄中,選擇"Internet Protocol (TCP/IP)"

**-***步驟 6* - 按 "**內容**"

上 無線網路連線 內容
一般 進階
連線使用:
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netwo 設定(C)
這個連線使用下列項目(O):
✓ 중 AEGIS Protocol (IEEE 802.1×) ∨3.1.6.0 ✓ 중 WLAN Transport
Internet Protocol (TCP/IP)
安装 (1)…         解除安装 (1)         内容 (2)
描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能 力。
<ul> <li>✓ 連線後,在通知區域內顯示圖示(₩)</li> <li>✓ 在這個連線只有有限連線或沒有連線能力時通知我(M)</li> </ul>



Version 1.0

Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

- ↓步驟 7 Internet Protocol (TCP/IP)內容視窗出現。選擇 "自動取得IP位址" 及 "自動取得DNS伺服器位址"。
- **↓**步驟 8 按"確定"

Internet Protocol (TCP/IP) 內容	? 🛛
一般其他設定	
如果您的網路支援這項功能,您可 則,您必須詢問網路系統管理員正	以取得自動指派的 IP 設定。否 確的 IP 設定。
● 自動取得 IP 位址(0)	
IP 位址(I):	
子網路遮罩(U):	· · ·
預設閘道(D):	
● 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	
── 使用下列的 DNS 伺服器位址 ④	):
慣用 DNS 伺服器(P):	and a second
其他 DNS 伺服器(A):	
	進階(⊻)
	確定 取消

\*請記錄原來的IP地址,子網絡遮罩及DNS伺服器設定來作參考。



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

--*步驟 9*-按"開始"▶ 開啟"控制台"。

►步驟 10 - 雙按 "Intel(R) PROSet"





#### Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

**-***步驟 11* - 選擇 "**新增**"

🗑 Intel	PROSet/	Wireless					
檔案①	工具( <u>T</u> )	設定檔 (P)	説明(H)				
	3	正在搜	尋附近的無	線網路中…			
一設知	E檔 以下指定的	的順序自動潮	國親到無線調	9定檔。			
		设定檔名稱		網路名稱			•
	連線 (11)	新均	e ( <u>A</u> )	● 移除 (M)	内容	<u>۲</u> (۵	
一可月	用網路——						
			網路名稱				
			正在搜索	<b>季附近的無線</b> 線	網路中…		
	設定①		詳細資料()	3)	重新	f整理 (E)	
ļ	閉啓無線(し	<u>N)</u>			說明	]? [ 關盟	9



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

- *步驟 12*- 設定檔名稱為"Y5ZONE"(全大楷)。

**-** 步驟 13 - 設定無線網絡名稱(SSID/ESSID)為"Y5ZONE"(全大楷)。

**-**步驟 14 - 按 "下一步"

建立無線設定檔	
<ul> <li>              設定檔名稱:Y5ZONE</li></ul>	一般設定
	設定檔名稱 (ℙ): Y5ZONE 無線網路名稱 (SSID)(Ψ): Y5ZONE 操作模式: ● 網路 (基礎架構) - 連線到無線網路和/或 internet (Ē)。 ○ 點對點 (Ad-hoc) - 直接連線到其它電腦 (⅊)。
	進階 (A)
説明?	<< 上一步 圆 下一步 (M) >> 確定(O) 取消(C) (取消(C))



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

**⊾**步驟 15 - 於網路驗證選擇"**開啟舊檔**"

⊾步驟 16 - 於資料加密選擇"無"

▶ 步驟 17 - 按 "確定"

建立無線設定檔		
建立無器設定者	▲      保全性設定     忽悠的無線網路選取適當的保全性設定。您的網路管理員可幫助您做這些設定。     網路驗證(点):     開營舊檔       資料加密(D):     無       管相 802.1x(E)     殷證類型(I):     無       医:     登詞型(I):     任       医:     任       管告::這個無線網路沒有保全性。	
說明?	<<上─步 (B) (下─步 (U) >> 確定(O) 取消(C) (取消(C))	3



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

### 1.2 關閉 Proxy伺服器

😼 🐺 1 - 啟動Microsoft Internet Explorer瀏覽器

- 步驟 2 - 選擇 "工具" ▶ "網際網路選項" ▶ "連線" ▶ "區域網路設定"

- 步驟 3 - 刪除"使用Proxy伺服器"的選項

**-** 步驟 4 - 按"確定"

🗉域網路 (LAN) 設定 🛛 🔹 💽 🔀
自動組態 自動設定會取代手動設定。要確保使用手動設定,諸停用自動設 定。
□自動值測設定(A)
□使用自動組態指令碼③
網址(R)
Proxy 伺服器
□ 在您的區域網路使用 Proxy 伺服器 (這些設定將不會套用到撥 ■ 號或 VPN 連線)(X)
網址(E): 連接埠(I): 進階(C)
□近端網址不使用 Proxy(B)
確定 取消



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

1.3 關閉快顯封鎖程式
如正使用視窗XP Service Pack 2 及 快顯封鎖程式,請根據以下步驟進入Y5ZONE登入網頁。
步驟 1 - 選擇 "工具" ▶ "快顯封鎖程式" ▶ "快顯封鎖程式設定值"
步驟 2 - 於有紅圈的欄位選擇輸入 "www.y5zone.net" 然後按 "新增"。
步驟 3 - 於有紅圈的欄位選擇輸入 "hotspot.status" 然後按 "新增"。

▶步驟 4 - 按"關閉"

快顯封鎖程式設定值	
例外 目前已封鎖快顯,您可以將允許快顯的網站新增到 要允許的網站位址(W):	下列 <b>清單。</b> 新增( <u>A</u> )
尤言行的網站(図): *.hotspot.status www.y5zone.net	移除(R) 全部移除(E)
<ul> <li>通知和篩選層級</li> <li>✓ 當快顯被阻擋時播放聲音 (P)</li> <li>✓ 在封鎖了快顯時,顯示資訊列(I)</li> <li>篩選層級(E):</li> <li>中:封鎖大部份的自動快顯</li> <li>快選封鎖程式常見問題集</li> </ul>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

### 第二章 開始使用Y5zone無線上網服務

### 2.1 揀選無線網絡

- →步驟 1 按 "開始" ▶ 開啟 "控制台"。
- --步*驟 2* 在控制台視窗雙按 <sup>"</sup>Intel(R) PROSet<sup>"</sup> 圖示。
- *⊾步驟 3 -* 選擇"**Y5ZONE**".
- 步驟 4 按"連線"
- ▶ 步驟 5 按"關閉"

河 Intel	PROSet/	Wireless			
檔案E	工具( <u>T</u> )	設定檔(P)	説明(H)		
	3	正在搜	尋附近的無	線網路中…	
一設定	檔				
用.	以下指定的	的順序自動連	總到無線設	定檔。	
		設定檔名稱		網路名稱	~
	💾 )	(5ZONE		Y5ZONE	
	連線 (N)	新地	ĝ ( <u>A</u> )	移除( <u>M</u> )	<ul> <li>▲</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>
一可用	網路				
			網路名稱		
			正在搜尋	附近的無線網	路中…
	設定(四	)	詳細資料(E	)	重新整理 ①
[ 開	啓無線(	<u>•</u>			説明?  關閉



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

連線後,請檢視信號接收情況以及確定已揀選Y5zone無線網絡

🛜 Intel PROSet/Wir	eless		
檔案(E) 工具(I) 設	定檔 (P) 説明(H)		
	您已連線到 ¥52	:one -	
	網路名稱:	Y5ZONE	
	速度:	54.0 Mbps	
	訊號品質:	最好	詳細資料(D)
用以下指定的順	序自動連線到無線	設定檔。	
設定	檔名稱	網路名稱	
¥5Z0	NE	Y5ZONE	
連線 (2)	) 新增 (鱼)	1 移除 (M)	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- 可用網路(3)	網路名稱		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	■ 詳細資料	E	▲ 重新整理 (F) 說明? [] 關閉]



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0



- ₅步驟 1 開啟瀏覽器,於網址欄位內輸入任何一個網址,便會自動轉送到Y5ZONE 登入網頁.
- ▲步驟 2-輸入你的登入名字及密碼以連接上網
- **▶**步驟 3 按"Submit"





Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

2.3 檢視登入狀況

-2.3.1 成功登入

登入狀況視窗出現,並顯示現時登入狀況及用量數據。切勿關閉這個視窗。原來 輸入的網頁出現,你可以開始使用Y5zone提供的無線上網服務。

🚰 http://gw.y5zone.net:8080 🔳 🗖 🔀
,,
PLEASE DO NOT CLOSE THIS WINDOW!
Important Logout Procedure: To discontinue this Wi-Fi session, you MUST click the "Logout" box below.
[For Non-Monthly Usage customers, if you do not click the "Logout" box below, the system will continue to charge until the 10- minute system idle timer expires.]
Logout
Login status
Status: Logged in.
Session time: 1
Idle time: 1
Received Packets: 0
Received Octets: 0
Transmitted Packets: 0
Transmitted Octets: 0
🕘 🛛 🔮 Internet



Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

#### -2.3.2 登入失敗

如登入失敗,提示登入失敗的信息將出現於登入欄之下。





Intel Centrino 筆記型電腦用戶 (Using Intel(R) PROSet Configuration)

Version 1.0

### 第三章 終止Y5zone連線

- 步驟 1 - 按登入狀況視窗

**⊾**步驟 2 - 按"Logout"登出

🕘 http://gw.y5zone.net:8080 🔳 🗖 🔀
;,
PLEASE DO NOT
CLOSE THIS WINDOW!
Important Logout Procedure: To discontinue this Wi-Fi session, you MUST click the "Logout" box below.
[For Non-Monthly Usage customers, if you do not click the "Logout" box below, the system will continue to charge until the 10- minute system idle timer expires.]
Logout
Login status
Status: Logged in.
Session time: 1
Idle time: 1
Received Packets: 0
Received Octets: 0
Transmitted Packets: 0
Transmitted Octets: 0
🕘 🛛 🔮 Internet

或

*■步驟1-*於網址欄位內輸入"http://hotspot.status.y5zone.net:8080/session.asp"

*⊾步驟 2* - 按"Logout"登出

