

EA45A220

发电机自动调压板

适用于自激式炭刷式发电机

泛用型 45Amp AVR

特色

- 电压调整率 $< \pm 1\%$
- 50/60Hz 均可适用
- 可选择全波或半波机种^(*)
- 可调整电压、稳定度与磁场限制
- 可增选低频保护与并联功能
- 内建风扇强制散热



EA45A220
www.kutai.com.tw

技术参数

侦测输入	电压 170~265VAC 单相二线	电压建立	在 AVR 输入端子需 5VAC、25Hz 以上
	频率 50/60Hz	电压调整范围	$\pm 10\%$
磁场输出	电压 220VAC 输入时：	低频保护范围	60Hz 系统转折点为 55Hz
	EA45A220H 最大 90VDC ^(*)	(需选配)	50Hz 系统转折点为 45Hz
	EA45A220F 最大 180VDC ^(*)	操作温度	-40~60 °C
	电流 连续 45A，非连续为 10 秒内 60A	尺寸	330.0 (L) x 190.0 (W) x 180.0 (D) mm
	电阻 最小 9Ω	重量	EA45A220H 4.5 kg $\pm 2\%$
电压调整率	$< \pm 1\%$ (引擎转速变动在 4%内)		EA45A220F 5.2 kg $\pm 2\%$

注释:

1. EA45A220H 为半波机种，EA45A220F 为全波机种。若品名末端加上 L，则表含低频保护的机种。



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



电话: +886-7-8121771 传真: +886-7-8121775
总公司: 台湾•高雄市前镇区千富街 201 巷 3 号 (邮编 80664)
详细规格与使用说明请至 <http://www.kutai.com.tw> 下载