



LaCie FireWire 800 ExpressCard 34



两个 FireWire 800 端口
适用于您的笔记本电脑

升级轻松快捷

现在, 使用 LaCie FireWire 800 ExpressCard 34, 您可以较低成本将 Mac 或 PC 笔记本电脑升级到快速的 FireWire 800 连接。该转接卡有两个独立的 9 针 1394b 双语端口, 可以同时连接两个外部 FireWire 800 设备。它属于即插即用型, 并支持热插拔, 可让您快速连接想连接的外围设备 (例如, 硬盘驱动器、CD/DVD 驱动器、扫描仪和打印机等), 并立即使用它们。

连接 FireWire 设备

LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 可向后兼容 FireWire 400 (IEEE 1394a), 因此可以 800Mbps/s 或 400Mbps/s 两种速率运行。此外, 它还支持速率为 200Mbps/s 和 100Mbps/s 的设备。由于此卡基于 Texas Instruments 公司 (德州仪器) 的 IEEE 1394b 芯片组, 因此是一个与 i.LINK 和 OHCI 均兼容的通用 FireWire 解决方案。该转接卡甚至为高耗电设备配备了一个外部的 12VDC 插孔 (12V 电源除外)。

操作简单便于携带

安装极其简单, 无需安装任何驱动程序软件, 对于运行 Windows[®] 2000 Windows XP Windows Vista[®] Mac[®] OS X 10.4.7 或以上版本的计算机, LaCie FireWire 800 PCI Card 无需驱动程序。此卡体积小巧、轻薄、易于携带, 并可在 100 米范围内进行通信。无论您或您的笔记本电脑是在家、在公司还是在路上, 只需插上 ExpressCard 34 或 54 插槽, 就可以方便地建立起新的连接。

多用途

此“一体化”FireWire 主机解决方案完美融合了广泛的兼容性和高速性能。无论您是要将笔记本电脑的数据备份到外部 LaCie 硬盘驱动器、从便携式摄像机捕获视频、还是从相机下载照片, LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 都是实现您所有要求的理想选择。



Æ	Mac	PC	FireWire 800
Æ			
Æ	/		
Æ	Apple MacBook Pro		ExpressCard 34

特点

Æ	800Mbps/s
Æ	
Æ	ExpressCard 34 54
Æ	FireWire 400
Æ	
Æ	
Æ	12VDC

装箱内容

- Æ LaCie FireWire 800 ExpressCard 34
- Æ Utilities CD-ROM, 内含《快速安装指南》、《用户手册》和适用于 Windows 的可选驱动程序

系统要求

- Æ ExpressCard 34 54
- Æ Windows® 2000 Windows XP Windows Vista Æ
- Æ Mac OS X 10.4.7
- Æ Mac G4 Pentium III
(适用于 FireWire 400 的 Mac G3/Pentium II)
- Æ 128MB RAM FireWire 400 64MB RAM



LaCie FireWire 800 ExpressCard 34

商品编号 130787

接口 两个 FireWire 800 端口

最大接口传输速率 最高可达 800Mbps/s

兼容性 ExpressCard 34 和 54 Type II 标准
1-Lane (x1) PCI-Express, 吞吐量最高达 2.5G bits/s
1394 OpenHCI specification v1.2
Provisions of IEEE P1394b Revision 1.33+
执行 IEEE 1394 标准的 FireWire 400TM、i.LINKTM 和 SB1394TM

尺寸 34 x 112 x 21 毫米 / 1.34 x 4.41 x .83 英寸

保修 1 年有限保修

* 此卡与 PCMCIA 和 PC 卡插槽不兼容。

© 2007, LaCie LaCie LaCie
知。www.lacie.com 071212

compatible with
WINDOWS®

compatible with
MAC OS®

FIREWIRE®

