



GJSCR 电力调整器是国晶公司最新开发的一套大电流三相调压器。该产品具有体积小、全铝外型设计。主要适用于控制一般的加热设备。


产品特点:

多个 LED 灯显示，遇到状况马上可以判断故障原因，迅速排除故障，维护简便；
SCR 可控硅反并联移相控制输出，调压精度高、效果好；
输入控制方式灵活，有 4-20mA、0-5VDC 或手动 10K 电位器等多种方式；
整机外壳全铝合金材料设计，外型美观且散热效果好；
适用于电热丝、IR 远红外线、UV 灯管、变压器等负载。


产品性能:

额定电压: 三相 380VAC 单相 220VAC
额定电流: 50A 75A 100A 120A 150A 200A 250A 300A 400A
使用频率: 50HZ/60HZ 自动辨别
输入方式: 4-20mA, DC0-5, DC1-10V, 手动 10K 电位器
使用环境: 温度: 45℃, 湿度: 90%RH 以下
适用负载: 纯阻性电热丝, IR 远红外线, UV 灯管, 变压器
保护功能: 快速熔断器, SCR 超温停止输出
显示功能: LED 面板显示 SCR 工作状态, 及故障原因

移相控制负载输出波形:



外型安装尺寸:



使用注意事项:

负载共线端不可接零线或是接地

(1) GJSCR 电力调整器抗干扰性极佳，而且对电源无污染，更不会造成相互干扰，所以负载共线端不必接零电位来消除干扰；

(2) 负载共线端如接零电位或是有接地现象会造成+、-端子无讯号输入时，电力调整器就有

微量输出 5%~50%不等，而造成无法控制.

规格型号表:

型号	额定电流	负载电压	外型尺寸 长*宽*高（mm）	备注
GJSCR3-50A	50A	380VAC	230*140*155	
GJSCR3-75A	75A	380VAC	230*140*155	
GJSCR3-100A	100A	380VAC	240*125*220	
GJSCR3-120A	120A	380VAC	240*125*220	
GJSCR3-150A	150A	380VAC	290*125*220	
GJSCR3-200A	200A	380VAC	340*125*220	
GJSCR3-300A	300A	380VAC	290*250*220	