

NZ-5B 电动绕线机使用说明书

一、简介：

NZ-5B 电动绕线机具有可逆计数和脚踏三挡调速等特点。适用于变压器及各种线圈的绕制，是手摇绕线机的升级换代新产品。

二、使用方法：

使用前应先检查各接插件是否完好，然后插上电源，打开电源开关，这时数码显示器点亮并显示出断电前残留数。按清零键，使数码显示器全部为零，踩下脚踏板就能工作，到圈数松开脚踏板即停机。按下清零键，计数值即复“零”，再踩下脚踏板即可进入下一轮工作。

三、各主要技术参数：

最大计数值：99999 圈；

计数精度： ± 1 圈；

适用线径：0.03 ~ 0.45 毫米²；

调速范围：600 ~ 2000 转/分；

最大功率：180W；

额定电压：220V \pm 22V；

额定频率：50Hz；

外型尺寸：200 × 330 × 300 毫米³；

四、维修：

1、保修期：本产品出厂 6 个月内，因质量问题引起的故障，本厂负责保修，若属用户使用不当或人为损坏，修理费用由用户承担。

中国 上海绕线机厂 制造