TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

ساعت‌های کرونوگراف کوارتز G.M.T.

راهنمای استفاده



1. عقربه ساعت‌شمار
2. عقربه دقیقه‌شمار
3. عقربه ثانیه‌شمار
4. نمای تاریخ
5. عقربه شمارش ۶۰ ثانیه
6. GMT (منطقه زمانی دوم ـ ۲۴ ساعت)
7. شمارنده ۱۲ ساعت

8 سردسته در ۳ وضعیت

I وضعیت کوک کردن (سردسته پیچ شده* و بیرون کشیده نشده است)
II وضعیت تنظیم تاریخ (سردسته باز شده* و تا نیمه بیرون کشیده شده است)
III وضعیت تنظیم وقت (سردسته باز شده* و کاملاً بیرون کشیده شده است)

مدل‌های دارای سردسته پیچی:
IA وضعیت اولیه (سر دسته پیچ شده و بیرون کشیده نشده است)
IB وضعیت کوک کردن (پیچ سر دسته باز شده ولی بیرون کشیده نشده است)



ساعت‌های کرونوگراف کوارتز G.M.T.

تشکر و قدردانی

تشکر صمیمانه ما را به خاطر انتخاب ساعت کرونوگراف مارک تیسوت®، یکی از پر آوازه‌ترین مارک‌های ساعت سوئیسی بپذیرید. ساعت کرونوگراف شما به دلیل طراحی بسیار دقیق و استفاده از مواد اولیه و اجزاء با کیفیت بسیار بالا، در برابر فشارهای ناشی از ضربه‌های وارده، تغییرات دما، آب و گرد و غبار مقاوم است.

این دفترچه راهنما برای ساعت‌های کرونوگراف کوارتز G.M.T. مارک تیسوت®، با موتور G10 معتبر است. برای تنظیم و استفاده از ساعت کرونوگراف خود، لطفاً به دستورالعمل‌های مدل مربوطه مراجعه نمایید.

ساعت کرونوگراف شما امکان ثبت زمان رویدادهای تا ۱۲ ساعت و نیز عملکردهای زیر را فراهم می‌کند:

– عملکرد استاندارد کرونو START–STOP (شروع ـ توقف)

– عملکرد ADD (افزودن) (زمان‌های افزوده)

– عملکرد SPLIT (میانی) (زمان‌های میانی)

برای اینکه ساعت کرونو شما بتواند سالیان متمادی به‌طور دقیق و کامل کار کند، توصیه می‌کنیم راهنمایی‌های این دفترچه را به دقت دنبال کنید.

تنظیمات

مدل‌های دارای سردسته پیچی

به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، بعضی از مدل‌ها به سردسته پیچی مجهز شده‌اند. برای تنظیم وقت یا تاریخ، ابتدا سر دسته را بپیچانید و شل کنید تا در وضعیت **I**B قرار گیرد، سپس آن را بیرون بکشید و در وضعیت **II** یا **III** قرار دهید.

نکته مهم: بعد از هر بار تنظیم، باید سردسته را مجدداً بپیچانید و در وضعیت اولیه آن سفت کنید تا خاصیت ضد آب بودن ساعت حفظ شود.

تنظیم وقت

ابتدا سردسته را بیرون بکشید تا در وضعیت **III** قرار گیرد، سپس با چرخاندن آن رو به جلو یا عقب، وقت مورد نظر را تنظیم نمایید. عقربه کوچک ثانیه شمار را که بر روی ساعت ۶ قرار گرفته است، می توانید از طریق قرار دادن سردسته در وضعیت **III**، با اعلام رسمی ساعت (از رادیو / تلویزیون / اینترنت) تنظیم نمایید؛ در این حالت عقربه متوقف می‌شود. به محض اینکه همزمانی انجام شد، سردسته را فشار دهید تا در موقعیت **I** قرار گیرد (و در مدل‌های دارای سردسته پیچی آن را بپیچانید و سفت کنید).

کوک کردن

ساعت‌های کوارتز نیازی به کوک کردن ندارند.

تصحیح سریع تاریخ

سردسته را بیرون بکشید و در وضعیت **II** قرار دهید، سپس آن را رو به عقب بچرخانید تا تاریخ صحیح نمایش داده شود.

سرعت سنج (بسته مدل مربوطه)

از سرعت سنج برای اندازه گیری سرعت جسمی که با سرعت ثابت حرکت می کند، استفاده می‌شود. عملکرد اندازه گیری زمان را راه اندازی کنید و پس از طی مسافت ۱ کیلومتر آن را متوقف نمایید. در این حالت عقربه کرونو بر روی یکی از اعداد درجه بندی سرعت قرار می‌گیرد که سرعت را بر حسب کیلومتر در ساعت نشان می‌دهد.



تنظیم اولیه G.M.T

شمارنده ۲۴ ساعت G.M.T. باید به دلخواه شما تنظیم شود، برای این کار، به روش زیر عمل کنید:

- تنظیم عقربه G.M.T.:
  ـ سردسته در وضعیت **III**
  ـ فشار برروی دکمه **A** عقربه را رو به جلو حرکت می‌دهد
  ـ فشار برروی دکمه **B** عقربه را رو به عقب حرکت می‌دهد

یک فشار کوتاه برروی دکمه معادل ۱۰ دقیقه است.
یک فشار طولانی برروی دکمه معادل ۱ ساعت است.



تنظیم اولیه شمارنده‌ها

عقربه‌های شمارنده باید قبل از شروع عمل اندازه‌گیری زمان صفر شوند. در صورت لزوم، به شرح زیر عمل کنید:

- صفر کردن عقربه شمارنده ۶۰ ثانیه:
  ـ سردسته را در وضعیت **II** قرار دهید، دکمه **A** را فشار دهید
- صفر کردن عقربه شمارنده ۱۲ ساعت:
  ـ سر دسته را در وضعیت **II** قرار دهید، دکمه **B** و سپس دکمه **A** را یک بار فشار دهید



شکل ۱

عملکرد کرونو ساده

عملکرد «اندازه‌گیری ساده زمان» به شما امکان می‌دهد رویدادهای زمانی مجزا را اندازه‌گیری کنید.

A START (شروع)

A STOP (توقف)

مشاهده زمان (به شکل ۱ توجه کنید)

- ۳ ساعت
- ۵ دقیقه
- ۵۷ ثانیه

B تنظیم مجدد برروی صفر

توجه: قبل از هر بار اندازه گیری زمان، عقربه‌های کرنو باید در موقعیت اولیه خود قرار داشته باشند. در صورت لزوم، به پاراگراف **تنظیم مجدد شمارنده ها بر روی صفر** مراجعه کنید.

یادآوری: کلیه عملکردهای اندازه‌گیری زمان هنگامی قابل استفاده هستند که سردسته در وضعیت **I** قرار داشته باشد.



شکل ۲

عملکرد ADD (زمان افزوده)

عملکرد ADD امکان اندازه‌گیری رویدادهای متوالی را بدون نیاز به صفر کردن عقربه‌ها در بین دو رویداد، فراهم می‌آورد. هر زمان اندازه‌گیری شده به زمان قبلی اضافه می‌شود (**شکل ۲**).

A START (شروع)

A STOP (توقف) **مشاهده زمان**

A راه‌اندازی مجدد

A STOP (توقف) **مشاهده زمان**

A راه‌اندازی مجدد

A STOP (توقف) **مشاهده زمان**

B تنظیم مجدد شمارنده‌ها برروی صفر



شکل ۳

عملکرد SPLIT-TIME (زمان میانی)

عملکرد SPLIT-TIME (زمان میانی) امکان توقف عقربه‌ها را برای مشاهده یک زمان میانی، بدون اینکه وقفه‌ای در عملکرد اندازه‌گیری زمان ایجاد شود، فراهم می‌کند. هنگام راه اندازی مجدد، عقربه‌ها زمان از سپری شده را «جبران» می‌کنند.

A START (شروع)

B SPLIT 1 (زمان میانی ۱)

مشاهده زمان ۱ (به شکل ۱ توجه کنید)

- ۳ ساعت
- ۵ دقیقه
- ۵۷ ثانیه

B راه اندازی مجدد (جبران کردن)

B SPLIT 2 (زمان میانی ۲)

شاهده زمان ۲ (به شکل ۳ توجه کنید)

- ۴ ساعت
- ۴۵ دقیقه
- ۲۰ ثانیه

B راه اندازی مجدد (جبران کردن)

A STOP (توقف)

مشاهده آخرین زمان (زمان انباشته) (به شکل ۴ توجه کنید)

- ۷ ساعت
- ۵۵ دقیقه
- ۴۵ ثانیه

B تنظیم مجدد شمارنده‌ها برروی صفر



شکل ۴

مشاهده زمان G.M.T

شمارنده .G.M.T شامل یک عقربه ساعت‌شمار است. این عقربه امکان مشاهده یک زمان دوم را برروی ساعت فراهم می‌آورد.

مشاهده زمان: ساعت ۱۵ (**به شکل ۵ توجه کنید**)



شکل ۵

مراقبت و نگهداری

توصیه می‌شود ساعت کرونوگراف خود را (به استثنای بند چرمی) به طور مرتب با استفاده از یک پارچه نرم و آب ولرم و صابون تمیز نمایید. اگر ساعت در معرض آب شور قرار گرفت، آن را با آب تمیز به خوبی شستشو دهید و بگذارید کاملاً خشک شود.

ساعت خود را نزدیک حوزه آهنربایی قوی یا در مکانی که در معرض نور آفتاب، تغییرات شدید دما یا رطوبت است، قرار ندهید.

توصیه می‌شود ساعت خود را هر سه تا چهار سال یکبار برای بررسی و کنترل به مرکز خدمات و نمایندگی مجاز تیسوت® بسپارید. برای برخورداری از بالاترین استاندارد خدمات و اطمینان از اعتبار گارانتی، لطفاً همواره به نمایندگی‌های مجاز تیسوت® مراجعه فرمایید .

ساعت‌های کرونوگراف کوارتز تیسوت® از دقت بی‌نظیر محصولات کوارتز بهره‌مند می‌باشند. منبع انرژی این ساعت‌ها معمولاً برای مصرف متوالی بیش از ۲ سال کافی است. اگر نمی‌خواهید به مدت چند هفته یا چند ماه از ساعت خود استفاده کنید، توصیه می‌شود سردسته را بیرون بکشید و در وضعیت III قرار دهید. این کار ورود انرژی را متوقف می‌کند و در نتیجه عمر باتری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

تعویض باتری

وقتی باتری ساعت خالی شد، باید آن را بدون تأخیر توسط یکی از نمایندگی‌های رسمی تیسوت® تعویض کرد.

نوع باتری: باتری دکمه‌ای از جنس اکسید نقره و روی، 1,55 V، N° 394، SR 936 SW.

جمع‌آوری و اقدامات مربوط به ساعت‌های مچی کوارتزی که به پایان عمر مفید خود رسیده‌اند*

این نماد نشان می‌دهد که محصول را نباید به همراه زباله های خانگی دور انداخت. این محصول باید به یکی از مراکز مجاز جمع آوری بازگردانده شود. با پیروی از این فرآیند، در حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان مشارکت خواهید نمود. بازیافت مواد به حفظ منابع طبیعی کمک می کند.

** معتبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که دارای قوانین مشابه است.*