
FLOWLINE EchoPod 超声波液位传感器 DL14

量程： 1.25m
精度： 3mm
分辨率： 0.5mm
声束宽度： 5cm
死区：5cm
供电电压： 24vdc(环路)
温度补偿： 全量程自动
环绕阻抗： 400ohms@24vdc
信号输出：4～20 mA, 4*SPST继电器
标定： WebCal PC 软件，USB标定
失效诊断： 4 mA,20 mA,21 mA,22mA，或者保持当时数据
过程温度： －20℃ to 60℃
压力： 大气压
防护等级： NEMA 4X (IP65)
外壳材料： PC/ABS FR
探头材料： PVDF
过程连接： 1″NPT(1″G)螺纹
电缆长度： 1.2米
电缆材料： PVC
延时： 可选
类别： 普通
认证： CE





描述

EchoPod 集非接触开关，控制器，变送器三种功能于一身，是一款多功能的传感器，适用于小型储罐，EchoPod 灵活的设计可以应用于综合系统或者替代浮球开关，电导率开关和静压式传感器，也适用于流体控制和化工供料系统的综合应用，对于机器，刹车等设备的小储罐的应用也是很好的选择，PVDF的传感器可以适用于泥浆，腐蚀性介质，广泛应用于各种常压储罐，过程罐，小型罐和小型容器，泵提升站，废水储槽等。

特点

- 集开关，控制器，变送器三种功能于一身
- 可替代浮球开关，电导率开关和静压式液位计
- WebCal--创新的电脑组态软件，可进行快速精确的参数配置
- 一体化传感器，5cm的束宽和死区，特别适用于1.25米以下的小型储罐

订货选型

D L 14 - □ □

安装螺纹(1)
0 NPT (US)
1 G
Fob USB 接口(2)
0 无
1 有

注意事项：

1）一个FOB USB 接口(LI99-1001)可以调试所有EchoPod组态
2）WebCal 可以免费下载

电话：010-84917838 传真：010-84918033 邮编：100107
邮箱：info@conasen.com
地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
©2009 北京康纳森仪表技术有限公司版权所有