Jabra

Talk 35

捷波朗 超凡2



Jabra GN

用户手册

GN 让生活更动听

目录

致谢 2

关于您的 TALK 35 捷波朗超凡2 2

您的耳机具有哪些功能 3

捷波朗语音命令 4

捷波朗语音播报功能 4

如何使用 6

给您的耳机充电 6

开启及关闭您的耳机 7

将耳机与您的手机配对 8

佩戴风格 9

如何实现下列操作 9

指示灯的含义 12

利用 TALK 35 捷波朗超凡2 收听音乐 13

呵护您的耳机 13

致谢

谢谢您购买 Jabra Talk 35 捷波朗超凡2 蓝牙无线技术耳机。我们希望您从中得到享受！本使用手册将让您做好一切准备，为您充分享用您的耳机，启动您的愉快历程。

关于您的 TALK 35 捷波朗超凡2

A 接听/结束按钮

B 开启/关闭按钮

C 发光二极管指示灯


D 充电插座


E 音量上调/音量下调按钮

F 麦克风

G 耳勾

H 耳塞





您的耳机具有哪些功能

您的 Talk 35 捷波朗超凡2 让您能够进行下述所有操作：

- 接听电话
- 结束通话
- 拒绝接听来电*
- 语音拨号*
- 最近号码重拨*
- 呼叫等待*
- 通话暂停*
- 静音设置
- 具备 Multiuse™ 多点连接功能 — 可同时连接到两部蓝牙设备
- 播放音乐*

性能规格

- 通话时间约 6 小时/待机时间约 9 天
- 多种颜色耳机状态和电池指示灯
- 安静模式 — 1 分钟后关闭指示灯
- 尺寸：长 48.3 x 宽 17.9 x 高 23.4 毫米（长 1.9 x 宽 0.7 x 高 0.9 英寸）
- 重量：10 克（0.35 盎司）
- 采用 Noise Blackout™ 技术，带有双麦克风
- 通过数字信号处理（DSP）技术实现的数字音频增强
- 音频发送与接收降噪
- 基于噪音水平的音量控制*
- 音频接收自动音量调节
- 声震保护
- 符合蓝牙 3.0 规范；电话通话时，支持耳机模式和免提模式；播放流媒体时，支持高级音频分配模式（A2DP）
- 增强音频质量的 e-SCO 同步定向连接
- 128 位加密运算
- 最大工作距离达 10 米（约 33 英尺）

* 取决于手机功能

捷波朗语音命令

您能说什么	语音命令的含意
“Answer”	接听来电
”Ignore”	拒绝来电

捷波朗语音播报功能

Talk 35 捷波朗超凡2 加载有语音导航功能，可提示您如何进行设置和日常操作。在下表中，您可以了解到最常用的导航信息。

语音播报功能	
Talk 35 捷波朗超凡2 的导航信息	含义
“电源开启”	Talk 35 开启时提示。
“电源关闭”	Talk 35 关闭时提示。
“通话结束”	结束通话时发出
“欢迎！您已准备好进行配对。请进入手机的蓝牙菜单。 (5 秒钟) 打开或启用蓝牙。 (延时 5 秒钟) 搜索设备并选择您的捷波朗免提设备。选择配对或确定。如果要求输入 PIN 码，请输入 0000 (4 个零)”	Talk 35 捷波朗超凡2 将进入配对模式。 首次打开电源时以及任何时候将 Talk 35 捷波朗超凡2 置于配对模式时自动发出。
“配对失败”	配对失败时发出
“配对已被取消”	取消配对时发出
“已连接”	Talk 35 捷波朗超凡2 连接到手机后发出

“已断开”	已连接的手机/设备关机、超出操作范围或仍在操作范围内时禁用了蓝牙，但扬声器仍处于开机状态时发出。
“未找到设备”	您轻按“接听/结束”按钮获取连接状态，但是蓝牙设备未开启或不在操作范围。
“电池电量低/中等/高”	剩余通话时间超过 2 小时，则提示“电池电量高”。剩余通话时间介于 0.5 至 2 小时，则提示“电池电量中等”。剩余通话时间不足 0.5 小时，则提示“电池电量低”。
“<手机通讯簿中的人名或电话号码> 来电>”	支持来电者 ID (PBAP) 功能的设备收到来电时提示。
“未知来电者”	来电者号码为限制号码。
“正在重拨”	重播最后一个号码。

如何使用

在使用您的耳机之前，请完成下述三步操作：


1. 给您的耳机充电
2. 在您的手机上启动蓝牙功能（请参阅您的手机手册）
3. 将您的耳机配对连接到您的手机上

Talk 35 捷波朗超凡2 易于操作。耳机上的接听/结束按钮根据您按下的时间长短实现不同的功能。

指令	按下时长
轻触	短暂按下
双击轻触	两次重复快速轻触
按下	大约时长：1 秒钟
按下并按住	大约时长：5 秒钟

给您的耳机充电

开始使用之前，请确保您的耳机已完全充电（约需 2 小时）。请通过电源插座使用交流电源充电。当 LED 指示灯发出稳定的 LED 灯光时，表示耳机正在充电。当 LED 指示灯发出稳定的绿灯且进入安静模式时，表示手机已完全充电。



充电量	现象
充电量低于 50%	红色长亮
充电量介于 50% 至 100%	黄色长亮
已完全充电	绿色长亮 60 秒，然后关闭

请注意：如果您的设备长期处于未充电状态，电池的寿命将会显著缩短。因此，我们建议您至少每月给设备充电一次。

开启及关闭您的耳机

- 向前滑动耳机侧面上的开机/关机按钮，开启耳机。耳机开启后，发光二极管将以绿光闪烁一秒钟。
- 向后滑动开机/关机按钮，关闭耳机。



将耳机与您的手机配对

耳机是利用一个称为“配对”的程序连接到手机的。通过执行几个简单的步骤，一部手机就能在几分钟内与一个耳机完成配对。

正如上文“捷波朗语音播报功能”一节中所述，配对程序可在语音提示下完成。

1. 让耳机处于配对模式

- 首次开启 Talk 35 捷波朗超凡2 耳机时，它会自动在配对模式下启动，以便您的电话能够发现它。当耳机处于配对模式时，LED 指示灯会呈蓝色闪烁。

2. 设置您的蓝牙手机，让其“发现”Talk 35 捷波朗超凡2

- 请按照您的手机用法指南进行操作。首先，确保已在您的手机上启动蓝牙功能。然后设置您的手机，以便让其找到耳机。这一操作通常涉及转至您的手机上的“setup（设置）”、“connect（连接）”或“Bluetooth（蓝牙）”菜单，并选择“discover（发现）”或“add（添加）”蓝牙设备选项。*

3. 您的手机将会找到 Talk 35 捷波朗超凡2

- 您的手机将会在“Talk 35 捷波朗超凡2”的名目下找到耳机。那时，您的手机会询问您是否想与之配对。请按手机上的“Yes（是）”或“OK（确认）”按钮接受配对，并利用配对码或 PIN＝0000（4 个零）确认配对。您的手机将在完成配对后确认这一操作。


如果配对失败，请将 Talk 35 捷波朗超凡2 耳机设为手动配对模式。请确保耳机已经开启。按住接听/结束按钮大约 5 秒钟，直到 LED 指示灯呈蓝色闪烁。

* 取决于手机功能

佩戴风格

Talk 35 捷波朗超凡2 随时可用，无论有无耳勾均可佩戴。耳挂可以取下，耳机可以配合耳胶使用。

耳胶可以用于左右耳两种佩戴方式。



耳胶有两种不同样式，可适合任何耳形。

耳塞可轻轻扭转，令您更感舒适贴合。

为获得最佳性能，请将 Talk 35 捷波朗超凡2 和手机放置在身体的同一侧或让二者同处于您的视线范围内。当耳机与手机之间没有任何障碍物时，您通常会获得更好的通话性能。

如何实现下列操作

接听来电

- 轻触您耳机上的接听/结束按钮或说出“Answer” 可接听来电。

结束通话

- 轻触您的耳机上的接听/结束按钮，结束一个正在进行的通话。

拒绝接听来电*

- 在手机响铃时，按下接听/结束按钮或说出“Ignore”，可拒绝接听来电。视乎您的手机设定，给您打电话的人将被转接到您的语音信箱，或者他将听到忙音。

拨打电话

- 当您用您的手机拨打电话时，电话将自动转接到您的耳机上（取决于手机设置）。如果您的手机不具备这一功能，请轻触

* 取决于手机功能

Talk 35 捷波朗超凡2 上的接听/结束按钮，以便让电话转接到耳机上。

启动语音拨号功能*

- 按“接听/结束”按钮。为获得最佳效果，请通过耳机录下语音拨号标签。有关使用此功能的详细信息，请参考您的手机用户手册。

最近号码重拨*

- 在耳机开启但未使用时，双击轻触接听/结束按钮。

调节音质与音量*

- 轻触音量上调或下调按钮，调节音量大小。

静音设置/解除静音设置

- 要设置为静音，请同时按下音量上调与下调按钮。静音模式下来电时，会发出细小的嘟嘟提示声。
- 要解除静音设置，请轻触任一音量按钮。

呼叫等待与通话暂停*

- 这一功能让您在交谈期间暂停通话，接听一个等待接入的电话。
- 按下接听/结束按钮一次，暂停正在进行的通话，转而接听等待中的来电。
- 按下接听/结束按钮，在两个通话之间切换。
- 轻触接听/结束按钮，结束一个正在进行的电话交谈。

电池指示灯

- 轻触其中一个音量按钮，查看电池电量水平。

电池电量 / 剩余通话时间	现象
0 – 0.5 小时	红灯闪烁一下
0.5 – 2 小时	黄灯闪烁一下
2 – 5.5 小时	绿灯闪烁一下

使用 Talk 35 捷波朗超凡2 同时连接两部移动设备

Talk 35 捷波朗超凡2 支持高级多点连接 MultiUse™，可以同时连接两部移动电话（或其他蓝牙设备）。这样，您就可以随意地使用一个耳机来操控两部手机/设备。

两部处于活动模式的手机/设备完成连接后，您将听到语音提示“已连接两部手机”。在这种情况下，最后配对的手机将用于语音拨号。您可以在连接的这两部手机上拨打或接听电话，还可以在两者之间切换。如果正在通话的时候又有来电，您将听到鸣叫提示。随后您可以：

- 保持第一个通话，并按接听/结束按钮接听来电
- 再次按下接听/结束按钮在两个当前通话之间切换
- 轻按一次接听/结束按钮结束第一个通话并接听新来电
- 拒绝来电

  轻按两次耳机上的接听/结束按钮

指示灯的含义

现象	电池电量 / 剩余通话时间
闪烁的蓝灯	来电
每 5 秒闪烁一次蓝灯	处于待机模式并与移动电话相连（持续 30 秒然后关闭）
闪烁的绿灯	处于待机模式 – 未连接（持续 30 秒然后关闭）
闪烁的蓝灯（慢闪）	正在通话
亮起红灯 1 秒	剩余通话时间不足 0.5 小时
亮起黄灯 1 秒	剩余通话时间介于 0.5 至 2 小时之间
亮起绿灯 1 秒	剩余通话时间超过 2 小时
闪烁紫灯	已连接并处于 A2DP 音频流模式（持续 30 秒然后熄灭）
闪烁蓝光	处于配对模式
闪烁紫光	有关特殊配对模式，请参阅“故障排除和常见问题”一章

利用 TALK 35 捷波朗超凡2 收听音乐

Talk 35 捷波朗超凡2 能够通过蓝牙连接，进行流式音乐播放 — 无论音乐来自手机，还是来自支持 A2DP 协议的任何其他蓝牙设备。在您的 Talk 35 捷波朗超凡2 与您的手机或蓝牙音乐播放器完成配对后，请使用您的手机或音乐播放器进行播放、暂停播放、停止播放、快进及快退。当您接听来电时，音乐将会自动暂停播放，您将能够通过耳机接听或拒绝接听来电。一旦通话结束，将会重新开始播放音乐。对于某些手机和音乐播放设备，要再次启动音乐播放，您可能需要按下“play（播放）”按钮。

呵护您的耳机

- 总是在关闭电源并取得安全防护的条件下保存 Talk 35 捷波朗超凡2。
- 避免存放于极端温度环境（高于 45°C/113°F — 包括阳光直射 — 或低于 -10°C/14°F）。因为那样会缩短电池寿命，且可能影响工作性能。高温还可能导致性能下降。
- 不要让 Talk 35 捷波朗超凡2 暴露于雨中或接触其它液体。

© 2018 GN Audio. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Audio. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio is under license.

Made in China
MODEL: OTE7

Declaration of Conformity can be found on www.jabra.com/doc

REV A