1. 首先先啓動藍芽,請在桌面上點選藍芽,選擇藍芽管理員

點選"撥接上網",選擇您的手機,先選擇配對裝置

#### 配對後再選擇"連線"



#### 在"藍芽撥接連線設定" 輸入電話號碼 \*99#

## 按下"進階的",在"撥號選項"裏取消掉"撥號前等待撥號音"(不選取)

然後在"額外的撥號指令"裏輸入 <u>+cgdcont=1,"IP","internet","",0,0</u>

🏄 藍芽管理員 💦 🧞 📢 12:06 🗙	🏄 登入到伺服器 🛛 🥰 📢 12:09	🯄 藍芽管理員 🛛 👯 📢 12:07 ok	🯄 藍芽管理員 💦 👯 12:07 🛛 ok
💈 快速連線 ▾ 偏好的 ▾		藍芽撥接連線設定	藍芽撥接連線設定
撥接上網 按一下裝置,建立連接該裝置的撥接連線。 按一下"重新整理"按鈕,重新搜尋裝置。	撥接上網 按一下裝置,建立連接該裝置的撥接連線。 連線到	連線名稱:  經由 'Pluto' 撥接    電話號碼:	連線名稱: 經由 'Pluto' 撥接 電話號碼: *99#
▶ 00:11:9F ▲ 00:10:60 ② 00:03:C9 配對裝置 刪除 屬性	Pluto      連線 '撥接上網' 服務      「直線 '撥接上網' 服務      Esc ケ カ ヽ 、 坐 ヽ ・ Y 万 马 儿 、 ◆      Tab 友 太 《 山 イ P ー ご 、 ク ! ?      Shift П 3 ラ く 戸 ち × さ え た 。      Ctrl 匚 为 厂 丁 回 ム 山 世 ヌ 乙 ←      注 篇 答 주	取消 道階的	取消 進階的
工具 檢視 說明 💠 🔁	工具 檢視 說明 🗘 🔁	Ċ	ý

### 按下 OK 關閉進階選項

再按一次 OK 完成藍芽撥接連線設定

在登入到伺服器的畫面,不需要輸入使用者名稱/密碼/網域,直接按下"確定"即可

這時候你就會看到網路正在連線中,連線成功後會改變成顯示連線時間,你也可以隨時選擇中斷連線

#### 然後你就已經連結到網際網路 可以使用 MSN 聊天 IE 瀏覽網頁 Outlook 收發信件

🯄 藍芽管理員 🧼 📢 12:08 ok	🦺 藍芽管理員 🥀 📢 12:07 ok	🏄 登入到伺服器 🛛 🥰 📢 12:09	🏄 藍芽管理員 🛛 🔛 🗮 ◀€ 12:10 🗙
連線內容	藍芽撥接連線設定	登入網路	
✔ 如果 120 秒内未能接通,即取消撥	連線名稱: 經由 'Pluto' 撥接	資源:DUN Connection	ま 型で在連線到: DUN Connection
□ 撥號前等候撥號音	電話號碼: *99#	使用者名稱:	氪使用: IVT BT Modem VCOM8:
等候信用卡聲音 0 秒	取消 進階的	密碼:	正在撥號: *99#
額外的撥號指令: 		網域:	
+Lgacont-1, 1P , Internet , ,0,0		🔛 儲存密碼	
		確定取消	
連接埠設定 撥號選項			
۲ ر	Ţ	۲ ر	工具 檢視 說明 💠 👘 🕤 🔶



#### 工具 檢視 說明 💠

#### 2. 斷線後或藍芽裝置關閉後 請依照下面的步驟從新連線

首先先啓動藍芽,請在桌面上點選藍芽,選擇藍芽管理員,進入"我的捷徑"

直接點擊"經由 XXXX 撥接"

在登入到伺服器的畫面,不需要輸入使用者名稱/密碼/網域,直接按下"確定"即可

這時候你就會看到網路正在連線中,連線成功後會改變成顯示連線時間,你也可以隨時選擇中斷連線

然後你就已經連結到網際網路 可以使用 MSN 聊天 IE 瀏覽網頁 Outlook 收發信件

請勿從系統的 "開始>>設定>>連線>>連線>>網際網路設定" 來啓動藍芽GPRS網路連線



🏄 登入到伺服器 🛛 🥰 📢 12:09	🦺 登入到伺服器 🛛 🦂 📢 12:09	💤 藍芽管理員 🛛 🛤 🕂 12:10 🗙	🏄 藍芽管理員 🛛 🗱 📢 12:10 🗙
💈 快速連線 🖌 偏好的 🗸	登入網路		
撥接上網 按一下裝置,建立連接該裝置的撥接連線。	資源:DUN Connection	ま 型 正在連線到: DUN Connection	我 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
連線到	使用者名稱:	氪使用: IVT BT Modem VCOM8:	和 DUN Connection (撥號) 00:00:11
Pluto	密碼:	正在撥號: *99#	2 設定 中斷連線 隱藏 -
(連線 '撥接上網' 服務	網域:		•
9	🔄 儲存密碼		
	確定取消		
Esc ケ 友 マ ト 里 ィー Y 牙 子 ル 、 争 Tabl タ 太 ペ リ チ ロ ー て へ ち ! ?	]		
<u>注英符全</u> ↓↓↑←→			
工具 檢視 説明 💠 🕙 👘 🥆	7	工具 檢視 説明 🔷 👘 🕤 🔶	工具 檢視 説明 💠 👘 🕤 🖕

3. 如果您要修改網路連線設定值

請在藍芽管理員的"我的捷徑",選擇你要修改的連線,顯示其"屬性" 按下"進階...",您就可以修改電話號碼及其它設定,修改完成後請按下 OK 離開

# 請勿修改連線設定在系統的"開始>>設定>>連線>>連線>>網際網路設定"

🏄 藍芽管理員 🛛 🗱 📢 12:11 🗙	🏄 藍芽管理員 💦 🗱 📢 12:11 ok	🯄 藍芽管理員 🛛 🗱 📢 12:11 ok	🯄 藍芽管理員 💦 🗰 🗱 📢 12:11 🛛 ok
😵 我的捷徑 👻 所有捷徑 👻	捷徑屬性	藍芽撥接連線設定	連線內容
我的捷徑	經由 'Pluto' 撥接	電話號碼: *99#	☑ 如果 120 秒內未能接通,即取消撥
12-1121空画小木建立建称动版成建成机 態。	<b>装置名稿:</b> Pluto	取消 進階的	🗌 撥號前等候撥號音
XXX 經由 'Pluto' 撥接 狀態	<b>装置地址:</b> 00:11:9F:7D:1E:B2		等候信用卡聲音 🛛 秒
	<b>服務:</b> Dial-Up Networking		額外的撥號指令:
中斷連線	「預設捷徑		+cgdcont=1,"IP","internet","",0,0
J#91任			
	進階 取消		連接埠設定 撥號選項
工具 檢視 說明 💠 👘 🕤 🔸		Ţ	Ţ