

PURE ENERGY
rechargeable alkaline

RA 鹼充電電池充電器 使用說明書

充電器充電方式

充電器充電方式一般鹼充電電池的充電器均採用定電壓，1.65VDC，並聯充電。

定電壓充電的優點

電池充飽後的電壓與充電電壓相等，也就是充電電流為零，相當於充飽後自動斷電的功能。因此長時間將鹼充電電池置於充電器之內，並不會導致鹼充電電池過充的現象。

並聯充電的優點

可以任意混合充電 Regular、XL、AA與 AAA 不同規格或是新舊電池。流經鹼充電電池的充電電流大小決定在該電池與充電電壓的壓差。所以在充電時，每一顆鹼充電電池的充電電流並不一樣；這相當於單槽獨立充電的功能。

鹼充電電池使用原則

鹼充電電池的使用原則為**常充淺放**。愈是小電流與淺度放電，電池的壽命則愈長，所需要的充電時間也就愈短。鹼充電電池完全無電池記憶效應，**不需要也不建議放電完畢後再充電，建議隨時充電**；這樣不但可以讓電池經常保持在高電位，有利於電器產品在正常電壓下工作，更可以有備無患，隨時有電池可用。

一般建議鹼充的持續放電電流為 0.5A 以下，瞬間放電電流為 1.5A 以下。

**CHARGE
STICK™**

USB 兩槽充電器



充電器規格

輸入電壓：5VDC 500mA

輸出電流：150mA max

輸出電壓：1.7VDC max

鹼充電電池最大充電時間

AA：18 小時

AAA：9 小時

操作說明

綠燈

亮：表示電池充電完畢，可取出使用。或充電器裡面沒有電池。

滅：表示電池正在充電中。

限充 RA 鹼充電電池，對其它種類電池充電將導致電池漏液或爆炸。