

觸摸按鍵



## 功能特色

- 可外接一組 T1/T2 介面副讀卡機。
- 內建一組Relay輸出接點，供電鎖使用。
- 具 1,024 筆合法卡、800 筆讀卡記錄容量。
- 提供主機單機設定功能，或與電腦連線操作。
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
- 採用最新一代的觸摸式按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 具持續開門設定功能，可設定單次的開門時間為 1~9,999 秒。
- 提供 RS-485 連線模式，供電腦連線管理設定 (RS-485 最多可連線 64 台)。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式，開門時間可設定 1~600 秒。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(RAC-820PM)
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，可設定門未關妥偵測時間 1~600 秒及門未關妥時是否警告模式為讀卡機發出嗶嗶聲或警報輸出。
- 具反脅迫之脅迫碼設定功能，遇緊急狀況開門時，可同時輸出警報聯絡中控中心救援。

## 訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主機 x 1</li> <li>■ 安裝固定板 x 1</li> <li>■ 快速安裝手冊 x 1</li> <li>■ 零件包 x 1</li> </ul>
支援軟體:	HAMS-10 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPC-406 通訊傳輸轉換器</li> <li>■ AC-DC 電源變壓器</li> <li>■ PSU-330 不斷電電源供應器</li> <li>■ ACU-30 控制器</li> </ul>

## 規格

處理器	8 Bit
記憶體容量	32K
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點	1 組電鎖輸出, 2 組擴充輸出 (電鎖 / 警報 可由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡 / 讀卡筆數	1,024 (合法卡) / 800 (讀卡記錄)
LED 顯示器	電源 指示燈
LCD 顯示器	無
按鍵	12 Key (0-9, *, #) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID
讀卡機介面 / 讀卡距離	125 KHz (EM 相容) (RAC-820PE)、 13.56 MHz (MIFARE®相容) (RAC-820PM) EM : 8~10 公分 (RAC-820PE) (max.)、 MIFARE® : 3-5 公分 (RAC-820PM) (max.)
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	250mA (max.)
通訊介面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積	140mm(L) x 77mm(W) x 23mm(H)
重量	130g

## 系統架構

