

S7-200/S7-300 PLC 187.5K 通訊速度使用說明

1. MT8100iV2 / MT8070iH2 / MT6070iH2 / MT6100iV2 / MT6050iV2 機型內建支援直接連接 SIEMENS MPI_187.5K 通訊速率速度。
2. EB8000 V3.10 後支援 SIEMENS MPI_187.5K，通訊連線於 S7/300 系列，PLC type 選擇以下選項[SIEMENS S7/300 MPI]；連線於 SIEMENS S7/200 系列，PLC type 選擇[SIEMENS S7/200]，並將通訊速度設定成 187.5K 即可。
3. HMI 一次僅提供連接一台 SIEMENS 187.5K 設備進行通訊功能，但只允許同一時間經由 COM 1 或 COM 3 RS485/2w 做為通訊介面。
4. 不支援使用擴展位址模式，並且不能變更 HMI 站號。(HMI 站號必須固定為 0)

Note: MT6050iV2 只支援COM1 RS485 可連接 MPI187.5K, COM3 RS485 不支援

請參考下圖連線示意圖：

