Samsung SecretZone 快速用户手册



安装软件

将硬盘连接到计算机上

包装中有一根 USB 电缆。电缆的较小端插入到 Samsung 外接硬盘,较大端插入到您的计算机中。这是固定的,所以您只能以一种方式插接硬盘。

图 1 - 将外接硬盘连到计算机上



安装软件

在将 *Samsung 外接硬盘连到计算机上时*,有一个短时暂停。 暂停之后,出现"欢迎"屏幕。

欢迎消息

第一个屏幕是"欢迎屏幕"。要前进到安装屏幕:

1. 点击"安装 Samsung SecretZone"

图 2 - Samsung SecretZone 安装向导欢迎屏幕



供选的第一个选项是语言偏好。

从"选择安装语言"下拉菜单:

2.选择 *"语言偏好"*

从"欢迎"屏幕:

3.点击"下一步>"



图 3-"安装向导"将引导您完成安装过程

进度条指示安装进度和待完成的安装工作。

从"创建管理员帐户"屏幕:

4. 点击"密码"右侧的框, 然后输入密码。

5. 点击右侧的"确认"框,然后再次输入同一个密码。

6. 点击"下一步>"

如果安装成功,则出现最终的"Samsung SecretZone 安装 向导"屏幕。

7.点击"完成"

设置 SecretZone

起步

现在软件已经安装完毕, 启动 SecretZone 软件, 以创建虚拟 驱动器。

从 Windows 桌面:

1. 双击 SAMSUNG SECRETZONE 图标

登录

第一个屏幕是管理员/用户的登录提示。确定选中"管理员"复选框。

- 2. 点击"密码"框
- 3. 输入您的密码
- 4. 点击"确定"

图 4 - 登录屏幕

管理员/用	户登录	×
8	请输入用户ID和密码以执行Samsung SecretZone。	
ID	admin	
密码	****	1
	□ □ 保存ID	
	确定 取消	

Samsung SecretZone 主屏幕

以下屏幕是 Samsung SecretZone 主屏幕。从此屏幕创建所有 变更或者修改。

创建新卷镜像

首先要做的是创建新卷镜像。此"卷镜像"也称为驱动器。 从 Samsung SecretZone 主屏幕:

1. 点击"新建"

图 5-点击"新建"按钮

a starting	00010100						
2件(E) 察看	⑦ 设置(S)	帮助(H)					
の用户容码	Risti	》》 新建 5			水 京石	-	
驱动器	文件	闲置	超时(分钟)	访问类型	大小	已用空间 状态	

此屏幕用于分配卷的尺寸和位置。默认尺寸是 1024 megabyte,但卷的最大尺寸可以是在字母指示符右侧所显示的可用空间的尺寸。在以下屏幕中,字母指示符为 F。

注意:FAT32 文件系统将硬盘上的任何文件的最大 尺寸限制为 4GB。为确保在 FAT32 文件系统下可靠 运行,SECRETZONE 将每个虚拟驱动器的最大尺寸 限制为 2GB。希望使用容量大于 2GB 的虚拟驱动器 的 WINDOWS 个人电脑所有者应在 WINDOWS 操 作系统中将其外接 SAMSUNG 硬盘重新格式化为 NTFS 格式。

如果卷的尺寸正确:

2. 点击"浏览"

图 6 - 创建新卷镜像名称

卷映像	× 1
NZ	设置卷映像的位置和大小。
1e	大小 1024 📦 MB 映像的最小大小为 35 MB。
	◎ ▼ 可用空间为 237271 MB.
	(上一步 (8) 下一步 (2) 入 取消

"文件选择"屏幕用于分配卷名和文件类型。在本手册中,文件类型默认为 MSR 文件。

3. 点击"文件名"框

4. 输入 "Finances"

5. 点击"确定"

图 7 - 卷名和类型

💌 👌 🚍 -	
Failure	
Finances	
MSR 文件(*.msr)	🖌 取消
	Finances MSR 文件(*.msr)

如果卷名和尺寸正确:

6. 点击"下一步>>"

图 8 – 名称和尺寸填写

卷映像		
	 设置卷映像的位置和大小。 Finances.msr 大小 1024 ● MB 映像的最小大小为 35 MB。 G: ♥ 可用空间为 238295 MB。 	浏览
	< 上一步 (8) 下一步 (8) >	取消

为驱动器指定一个盘符

将没有被任何其他驱动器占用的盘符分配给新卷。 虚拟驱动器现在有了卷标名,并且设有"闲置超时"时间。在 "载入"屏幕中:

7. 点击"卷标"框,然后输入名称。

8. 点击"闲置超时",然后选择 0 (零) 文件系统类型是 NTFS,访问类型是读/写模式。

9. 点击"下一步>"

图 9 - 选择文件系统

g <u>*</u>	将卷映像道	▼ E接到虚拟驱动器。
	驱动器	E: 🔽 🗹 自动安装
	文件系统	NTFS
	标签	Finances
	访问类型	读/写
and the second se	闲置超时	0 🛟 (分钟)
	〈上一步 (B) 下一步 (A) > 取消

在"为卷镜像创建账户"屏幕中,为新驱动器创建密码和算法。

10. 点击"密码"框,为新虚拟驱动器输入密码。

- 11. 点击"确认"框,并再次输入密码。
- 12. 点击"算法"框,从下拉列表中选择算法。对于本手册,请选择 AES-128。

13. 点击"下一步>"

创建卷映像帐户		
	设置卷映像 项。	密码以及映像数据的加密选
	密码	****
	确认密码	*xxxxxxxxxx
6	您必需输入 密码应该小	密码。 于等于15个字符。
1.3.3	加密算法	AES-128
	< 上→步 @)下一步(12) > 取消

图 10 - 创建密码和算法

"结果"屏幕提供新虚拟驱动器的摘要。

14. 如果您对显示的信息感到满意,请点击"完成"。

选项1要返回并进行修改,请点击"返回"。

冬	11	-	结果	屏幕提供	:了	一份摘要
---	----	---	----	------	----	------

	23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2	描述
	Tmage	Finances msr
	大小	1024 MB
	虚拟驱动器	E:
Contraction of the second	自动连接	是
6.0	闲置超时	0 分钟
Contraction of the second	文件系统	NTFS
1 3 3	标签	Finances
And and a second se	算法	AES-128

"创建卷镜像"进度条显示任务的完成进度。(1 GB = 1 分钟, 10 GB = 12 分钟)

主屏幕显示新创建的卷,该卷显示了分配给驱动器的盘符。

此时,您可以退出软件,查看新虚拟驱动器在 Windows 资源 管理器中的位置。

图 12 -您在 Windows 中的虚拟驱动器



CLARUS

版权所有 ⓒ 2009, Clarus, Inc. 保留所有权利。

咨询 Clarus, Inc.

主页 <u>http://www.clarussoft.com/</u>