

SmartPRO T9000-PLUS 编程器功能简介

SmartPRO T9000-PLUS 研发、量产两用智能极速通用编程器

▼ 参考照片



▼ 功能特点

- 量产拷贝。硬件系统集成 4 个独立通用编程站点于一体，各站点完全异步操作，就如同 4 台独立的通用编程器。每个站点自动感应芯片即插即写，没有同步等待时间，高速高效。对多数器件而言，不待最后站点芯片插入，第一站点已烧写完毕，因而生产效率甚至可以高于 8 座或 16 座量产编程器。
- 极速编程。采用 IC 厂商认证算法，在高速 CPU+FPGA 的架构下，使编程时间精确到 ns 级，达到速度颠峰。
- 可靠烧录。在原有第七代时序发生电路上进行全面升级，保证老旧芯片的可靠烧录，编程更加稳定。采用独创的管脚保护电路和管脚自动检测技术，并配合电气性能更为优良的时序发生电路、成熟可靠的过流保护电路和可编程的过流阈值控制电路，编程器件最高工作电压可达 9V，保证在更大范围内满足各种高低电压芯片和低品质芯片的编程，在各种环境下有效保护编程器和被烧录芯片。
- 数据安全。采用创新的工程加密技术，用户可将要编程的数据进行加密处理，并将加密后的数据存入 SmartPRO T9000-PLUS 内置电子盘，软硬加密相结合，双重防护，有效防止数据泄密。
- 脱机编程。采用 CF 卡存储编程文件，无需连接电脑，方便携带到各种现场，使用灵活。并内置 32Mb 电子盘，烧录较小容量芯片无需另购 CF 卡。
- 产量控制。用户在进行编程的时候，不但可以看到已被编程芯片的次数显示，还可以在编程工程中预先设置编程芯片的次数。在实际的操作中，当编程次数达到用户预设次数时，此工程将无法继续编程芯片。由此可以达到产量控制的目的。
- 远程产量控制功能(需授权)。可将加密后的程序源文件和芯片烧录数量做成脱机工程，并保留成磁盘文件。程序开发方可以直接将此文件通过 EMAIL 传递给芯片烧录方，达到远程控制芯片烧录数量的目的。
- 采用全新 I/O 口驱动技术，使之信号输出零过冲且边沿速度达 10ns。更快速的 I/O 与电源切换速度，使之支持更多芯片，部分芯片编程速度更快。
- 经过全面 EMI/EMC 测试，I/O 口 ESD 防护性能进一步提升。

- 采用 128×64 图形点阵液晶显示屏，可选中英文界面，显示内容更丰富，编程细节一览无遗。与同类编程器相比，大显示屏可在脱机批量编程时降低操作者双眼疲劳，设计更人性化。
- 采用 USB2.0 (High Speed) 通信,通信带宽高达 480Mbps，解决数据传输瓶颈，领先同行。
- 逻辑测试功能。可测试标准 TTL/CMOS 逻辑电路和用户自定义测试向量的非标准逻辑电路。
- 自动识别 EPROM 型号。融检测功能与编程功能于一体。操作更简单。
- 时序升级。根据客户需求，提供各类新芯片的编程支持。
- 量产模式（Production Mode）下 CPU 监测插座状态，一旦侦测到芯片正确插入即自动启动对器件的操作，免除了一切键盘或鼠标操作。
- 48 脚万能全驱，支持各种通用适配器对不同封装芯片进行编程。256 级程控 IO 电平，支持 1.8V 低压器件。
- 时刻追踪全球各大半导体厂商的最新芯片动向，并获得 PHILIPS、ATMEL、WINBOND 等众多上游半导体厂商的认可及好评。
- 支持各大半导体公司的 ARM 芯片编程，并有完整的编程适配器插座系列产品供客户选配使用，对各种封装的 ARM 芯片编程均能轻松解决。
- PC 端编程软件支持多国语言，任意切换，并配套完整的联机帮助，上手更简单。
- 软件支持 WINDOWS NT/2000/XP/VISTA/WIN7 操作系统（中英文）。推荐客户使用 Windows XP。
- PC 端编程软件增加了更多的软件功能，支持操作一键通，并允许客户自定义操作流程，满足客户不同需要。支持客户对 Flash,MCU,EEPROM 等各种芯片的指定块区间进行编程、擦除等操作。增加各种芯片的配置字提示帮助，让复杂的配置功能一目了然，避免编程设置出错。

▼ 速度表

类型	容量	编程（秒）	校验（秒）	编程+校验（秒）
E28F128J3(Parallel Flash)	128Mb	106.4	9.3	115.7
28F640W30(Parallel Flash)	64Mb	17.5	7	24.5
W25P80(Serial Flash)	8Mb	9	7	16
P89V51RD2(MCU)	64K Bytes	3.5	1	4.5

▼ 规格参数

- 器件支持：EPROM、Paged EPROM、并行和串行 EEPROM、FPGA 配置串行 PROM、FLASH 存储器（NOR 和 NAND）、BROM、NVRAM、SPLD、CPLD、EPLD、Firmware HUB、单片机、MCU、ARM、标准逻辑器件等，器件工作电压 1.8-5V。
- 封装支持：DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP 等
- 联机通讯接口：USB2.0
- 脱机模式存储体：内置 32Mb 电子盘，Compact FLASH 卡
- 选择配置：适配器、CF 卡
- 电气规格：电源输入：AC 100V-240V/47-63Hz，电源输出：24V/2.5A
- 机械规格：主机尺寸：L×W×H:564mmX205mmX50mm

▼ 标准配置

- SmartPRO T9000-PLUS 通用编程器 1 台
- USB 通讯电缆 1 条

- 24V,2.5A 电源适配器 1 只
- 产品光盘 1 张
- 产品保修卡 1 张

▼ 器件更新

- 不定期地增加对新器件的编程支持并在网上更新软件。
- 用户可免费从网上直接下载最新软件

▼ 售后服务

- 自购买之日起，一年内免收维修费，一年后需收取相应的维修费用（根据具体情况）。适配器和插座属于耗材，不予保修。
- 提供电话技术咨询（020-22644371 北京时间：上午 8：30 到下午 5：30，国家规定的节假日除外），以及 E-Mail 技术咨询（support@embedtools.com 24 小时内答复）。

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2010/12/24	创建文档

销售与服务网络（一）

广州周立功单片机发展有限公司

地址：广州市天河区北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4
邮编：510630
电话：(020)38730916 38730917 38730972 38730976 38730977
传真：(020)38730925
网址：www.zlgmcu.com



广州专卖店

地址：广州市天河区新赛格电子城 203-204 室
电话：(020)87578634 87569917
传真：(020)87578842

南京周立功

地址：南京市珠江路 280 号珠江大厦 1501 室
电话：(025) 68123901 68123902
传真：(025) 68123900

北京周立功

地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 1207-1208 室（中发电子市场斜对面）
电话：(010)62536178 62536179 82628073
传真：(010)82614433

重庆周立功

地址：重庆市石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦（赛格电子市场）1611 室
电话：(023)68796438 68796439
传真：(023)68796439

杭州周立功

地址：杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室
电话：(0571)89719480 89719481 89719482
89719483 89719484 89719485
传真：(0571)89719494

成都周立功

地址：成都市一环路南二段 1 号数码科技大厦 403 室
电话：(028)85439836 85437446
传真：(028)85437896

深圳周立功

地址：深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 C 座 4 楼 D 室
电话：(0755)83781788（5 线）
传真：(0755)83793285

武汉周立功

地址：武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室（华中电脑数码市场）
电话：(027)87168497 87168297 87168397
传真：(027)87163755

上海周立功

地址：上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室
电话：(021)53083452 53083453 53083496
传真：(021)53083491

西安办事处

地址：西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室
电话：(029)87881296 83063000 87881295
传真：(029)87880865

销售与服务网络（二）

广州致远电子有限公司

地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区 3 栋 2 楼

邮编：510660

传真：(020)38601859

网址：www.embedtools.com （嵌入式系统事业部）

www.embedcontrol.com （工控网络事业部）

www.ecardsys.com （楼宇自动化事业部）



技术支持：

CAN-bus：

电话：(020)22644381 22644382 22644253

邮箱：can.support@embedcontrol.com

MiniARM：

电话：(020)28872684 28267813

邮箱：miniarm.support@embedtools.com

无线通讯：

电话：(020) 22644386

邮箱：wireless@embedcontrol.com

编程器：

电话：(020)22644371

邮箱：programmer@embedtools.com

ARM 嵌入式系统：

电话：(020) 22644383 22644384

邮箱：NXPARM@zlgmcu.com

销售：

电话：(020)22644249 22644399 22644372 22644261 28872524

28872342 28872349 28872569 28872573 38601786

维修：

电话：(020)22644245

iCAN 及数据采集：

电话：(020)28872344 22644373

邮箱：ican@embedcontrol.com

以太网：

电话：(020)22644380 22644385

邮箱：ethernet.support@embedcontrol.com

串行通讯：

电话：(020)28267800 22644385

邮箱：serial@embedcontrol.com

分析仪器：

电话：(020)22644375 28872624 28872345

邮箱：tools@embedtools.com

楼宇自动化：

电话：(020)22644376 22644389 28267806

邮箱：mjs.support@ecardsys.com

mifare.support@zlgmcu.com