JetFlash Online Recovery 操作手册

硬體需求:

- 1. 支援 USB2.0 port.。
- 2. 連線至網際網路。(此軟體需連線至網路才可使用)

系統需求:

- 1. Windows® 2000 SP4 (必須以管理者權限登入)
- 2. Windows® XP SP2 (必須以管理者權限登入)
- 3. Windows® Vista (必須以管理者權限登入,必須關閉使用者帳戶控制) Windows® Vista使用者請參閱以下步驟關閉使用者帳戶控制 請開啓 控制台 → 用戶帳戶 → 用戶帳戶控制或關閉,請不要勾選 "使用用 戶帳戶控制幫助保護您的電腦"的選項,並請重新開機

操作步驟:

- 1. 請插入創見隨身碟並連線至網路。
- 2. 執行下載OnLineRecovery.exe。



3. 出現訊息提示視窗,選擇"修復並嘗試保留資料",按"開始"。完成後請點選離 開並重新插拔裝置。

JetFlash [®] Online	Recovery
格式化已完加 請點選離開並重新	成. 插拔裝置
€ 修復並清除所有	資料
· 修復並嘗試保留	資料
TS1GJFT:	3
離開	開始

4. 若以上不能解決您的問題,請選擇"修復並清除所有資料"並按"開始"。

JetFlash [®] Online Recovery
磁碟內所有的資料將被刪除. 是否繼續?
● 修復並清除所有資料
○ 修復並嘗試保留資料
離開 開始

5. 隨身碟內所有的資料將被刪除,確認後請按"開始"。

JetFlash [®] Onlin	e Recovery
程式進行中,請	勿點選離開
€ 修復並清除所	有資料
修復並嘗試保	留資料
格式化進行	行中
離開	開始

6. 格式化完成後,請點選離開並且重新插拔裝置。

JetFlash [®] Onlin	e Recovery
格式化已請點選離開並重	,完成. 新插拔裝置
€ 修復並清除所	有資料
● 修復並嘗試保 TS1GJI	留資料 FT3
離開	開始

若格式化失敗,請與創見聯繫。

JetFlash [®] Online Recovery
格式化失敗(0xBE),請送到鄰近的創見門市 或聯繫
創見客服
確定

7. 如執行程式出現"請輸入序號"畫面,請輸入您的創見隨身碟序號,例如: 2364160001。

JetFlash [®] Online	Recovery
請輸入序號(10	碼):
2321650001	
如何檢查序號	2
離開	確定

輸入序號後,軟體介面會顯示您的隨身碟容量和創見型號。點選"確定"後, 將開始格式化您的隨身碟。

JetFlash [®] Online Recovery
磁碟容量:1GB
TS1GJFT3-5W
(確定)

若輸入序號錯誤,則出現"序號資訊錯誤,請重新確認您的序號"之錯誤訊息,請重新確認再次輸入您的序號。(若您連續達3次輸入序號錯誤,請與創見客服部門聯絡)

JetFlash [®] Online Recovery
磁碟容量:1GB
序號資訊錯誤.請重新確認您的序號 <u>如何檢查序號?</u>
確定

8. 當輸入的序號確認無誤後,請參考視窗顯示的資訊,完成修復的動作。