

BL-601PC/ BL-602PC 说明书

说明书

一、简介：

BL-601PC/602PCB 采用 1/4 " SONY Exview HAD CCD 芯片与世界先进的 BELL DSP 数字信号处理技术,高达 23 倍光学变焦镜头,10 倍电子放大功能,可清晰捕获任何光线下的图像。双滤光片切换日夜转换功能,最低照度可达 0.001LUX;360°无限位旋转,垂直方向转动范围 0-90°,内置解码器,强大的记忆功能,可预置 64 个预置点,数据断电记忆,隐私遮蔽和 RS485 远程控制等功能

此系列产品可满足 CCTV 安全领域的多种需求,已广泛应用于平安城市、道路、广场、港口、机场等大范围拍摄的场所。

二、产品特点：

1. 采用 1/4 " SONY EXviewHAD CCD 高灵敏度传感器。
2. 采用世界上最优质的光学变焦镜头,具备强大的电子放大功能。
3. 双滤光片日夜彩色黑白自动转换功能,清晰度达 480TVL,最低照度可达 0.001LUX。
4. 对任何位置都可选多区域遮蔽功能。
5. 强大的旋转功能:360°连续旋转,最快速度达到 300°/s。
6. 多条可编程巡视轨迹,64 个预置点。
7. 每个预置点的驻留时间和调用速度可设定。
8. 摄像机菜单可通过专用键盘更改设置。
9. 可兼容多种通讯协议、自动选择波特率可调。
10. 内置云台、译码器、变焦镜头精密度集成一体化。
11. 四路报警输入,一路报警输出。

三、产品实物图：



四、技术参数：

型号	BL-601PC
电源	AC24V
有效像素	752 (H) X 582 (V)
水平清晰度	480TVL
最低照度	0.5LuxF1.4
扫描方式	Interlace2:1
视频输出	1Vp-p/75 Ω BNC
白平衡	自动控制跟踪白平衡(AUTO)

信噪比	≥ 50Db
电子快门	NTSC:1/60s-1/100,000s;PAL:1/50s-1/100,000s
r 特性	r=0.45
镜头	22 倍光学变焦 f3.9-85.8mm ,(10 倍电子放大)自动聚焦自动光圈
增益控制	自动增益(AUTO)
背光补偿	自动(AUTO)
旋转速度	水平：0° -15° /s 垂直：0° -15° /s
旋转角度	水平：360° 垂直：90°
工作环境	-10 -55 (14° F-131° F)
安装方式	1.双层温控室外壁/吊装 2.单层室内壁/吊装 3.室内嵌入装 4.室内吸顶装

型号	BL-602PC
电源	AC24V
有效像素	752 (H) X 582 (V)
水平清晰度	480TVL
最低照度	Color0.5LuxF1.4,B/W0.01LuxF1.4
扫描方式	Interlace2:1
视频输出	1Vp-p/75Ω BNC
白平衡	自动控制跟踪白平衡(AUTO)
信噪比	≥ 50Db
电子快门	NTSC:1/60s-1/100,000s;PAL:1/50s-1/100,000s
r 特性	r=0.45
镜头	22 倍光学变焦 f3.9-85.8mm ,(10 倍电子放大)自动聚焦自动光圈
增益控制	自动增益(AUTO)
背光补偿	自动(AUTO)
旋转速度	水平：0° -15° /s 垂直：0° -15° /s
旋转角度	水平：360° 垂直：90°
工作环境	-10 -55 (14° F-131° F)
安装方式	1.双层温控室外壁/吊装 2.单层室内壁/吊装 3.室内嵌入装 4.室内吸顶装