



LaCie USB 2.0 PCI Card

DESIGN BY SISMO



使用 4 个 USB 2.0 端口
扩展连接

获得连接

LaCie USB 2.0 PCI Card Design by Sismo 可为计算机添加四个额外的 USB 外部端口。* 专为需要升级 Mac 或 PC 桌面计算机的用户而设，为扩展连接性能提供了一种快速、便捷而经济的方法。其专用的 ESD 保护把手，源于 Sismo 的独家设计。LaCie USB 2.0 PCI Card Design by Sismo 是功能齐全的 USB 2.0 主机，支持高速 (HS)、全速 (FS) 和低速 (LS) 三种操作。此外，它还完全向后兼容 USB 1.1 设备 (以 1.1 的速度)。

易于安装和使用

LaCie USB 2.0 PCI Card 可即插即用，因此只要将其插入，便可立即使用。连接设备之后，计算机便可识别该设备并自动配置所需的软件。Mac OS X 10.4 或更高版本，Windows 2000、Server 2003、XP 或 Vista 都无需驱动程序。一个标准的端口和插头组合，使连接和使用更为简便。

USB 的优点

USB 接口可跨平台使用，这意味着您可以在 Mac 和 Windows 系统上使用 USB 外围设备。目前，许多外围设备都随附 USB，如数码相机、便携式摄像机、CD/DVD 驱动器、外部硬盘、扫描仪等。高速 USB 2.0 可提供目前的外部设备所需的高数据传输速率。由于 USB 设备支持热插拔，因此在添加或移除 USB 设备时不需要关闭或重新启动计算机，使用很方便。

集线器扩展

借助计算机上的 USB 端口，您可以使用集线器连接多个外围设备 - 这种连接方式称为“菊花式连接”。从技术上讲，一条 USB 总线最多可连接 127 个设备。但如果设备数超过两个，您必须使用集线器建立新的连接。集线器直接连至计算机上的 USB 连接器，一般有 4 或 7 个输出连接，每个接口连接一个外围设备。为获得 USB 2.0 的高速传输速率，必须将 USB 2.0 设备直接连接到计算机或集线器上的 USB 2.0 端口。



- 源于 Sismo 的独家设计
- 防静电把手
- 便捷性：支持即插即用与热插拔
- 向后兼容 USB 1.1 设备
- 易于在 PC/Mac 上安装和使用

特点

- 4 个外部 USB 2.0 端口
- 防静电把手
- Windows 和 Mac 无需安装驱动程序
- 接口传输速率最高可达 480 Mbit/s
- 内置硬件总线主引擎
- 支持 3.3V 和 5V
- 兼容 OHCI、EHCI 和 USB Revision 2.0

包装内容

- LaCie USB 2.0 PCI Card
- 《快速安装指南》
- 《用户手册》(CD-ROM 上)

系统要求

- 配置 PCI (兼容 2.3 版) 插槽 (32 位/33MHz) 的 PC 或 Mac
- Windows® 2000、Windows Server 2003、Windows XP、Windows Vista™
- Mac® OS X 10.4 或更高版本
- 最小 128 MB RAM



LaCie USB 2.0 PCI Card Design by Sismo

商品编号	130813
接口	4 个 USB 2.0 端口 (兼容 USB 1.1)
最大接口传输速率	高达 480 Mbit/s
兼容性	开放主机控制器接口 (OHCI)、增强式主机控制器接口 (EHCI)、和 USB Revision 2.0 技术规格
尺寸	134 x 123 x 23 mm / 5.28 x 4.84 x 0.90 in.
重量	56 g / 0.112 lb
保修	1 年有限保修

*此 PCI 卡与 PCI-Express 插槽和笔记本电脑不兼容。

© 2008, LaCie 版权所有。LaCie 徽标是 LaCie 的商标。其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。所提供的规格和外观仅作参考, 如有更改, 恕不另行通知。www.lacie.com 080820

