


BOSCH

博世 科技成就生活之美

CP516W LED 键盘



- ▶ 一键设防报警系统
- ▶ 火警、医疗救护和紧急报警
- ▶ 时尚流行的设计
- ▶ 画面清晰且易于使用
- ▶ 背光按钮便于白天或夜晚执行需要照明的操作

CP516W 是一款 16 防区 LED 键盘，配有保护门，可以与已分区的 Solution 16 控制主机兼容。CP516W 采用人性化设计。它通过数字与文字相结合的方式显示报警系统状态，并且操作起来非常简单。

键盘可以通知某个防区的开启时间，发生报警的时间，以及发生报警的防区。

此外，其标准功能还包括多个单按钮功能，用户只需按住按钮两秒钟即可执行多种系统操作。例如，按住 AWAY 按钮将设防系统，按住 1 按钮可以测试报警器，按住 3 按钮可以测试频闪灯。

系统概览

如果针对火警、紧急报警和医疗救护报警进行了编程，则只需同时按下一列外部按钮即可从任何键盘轻松触发这些报警。

设防方法

- 方法 1：按下 AWAY 按钮后输入用户代码。AWAY 指示灯将会显示。
- 方法 2：按住 AWAY 按钮两秒钟。AWAY 指示灯将会显示。有关键盘操作的详细信息，请参见“安装和配置说明”中列出的 Solution 主机，然后参阅相应主机的操作指南。

要在 AWAY 模式下解除系统设防，请先按下 AWAY 按钮，然后输入用户代码。

安装/配置

兼容性信息

控制主机 Solution 16

安装注意事项

可以使用两到四颗螺丝对 CP516W 进行室内表面安装。

技术规格

外壳设计

尺寸：7.2 x 12.7 x 2.3 厘米
(2.8 英寸 x 5 英寸 x 1 英寸)

环境要求

存储温度：+0°C 至 +50°C (+32°F 至 122°F)

相对湿度：20% 至 90% (无冷凝)

电源要求

工作电压：11 VDC 至 14VDC

电流消耗：50 mA (最大)

射频
防干扰 (RFI)：符合 AS/NZS3548

订购信息

CP516W LED 键盘

可显示 16 个防区，并提供一个保护门。与 Solution 16 报警主机兼容。

CP516W

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by