


快速安装指南

TL-PA201
电力线适配器


7103501119

1 硬件连接




- 物品清单:
- 一台TL-PA201 电力线适配器, 套装产品包含两台适配器
 - 一本快速安装指南
 - 一根以太网线, 套装产品包含两根以太网线
 - 一张光盘
 - 一张保修卡及有毒有害物质声明

2 指示灯说明



指示灯	状态	描述
	常亮	系统运行正常
	不亮	系统没有上电
	慢速闪烁	系统处于省电模式
	快速闪烁	设备正在寻找网络
	常亮	已经和同类设备连接
	不亮	未检测到同类设备或设备处于省电模式
	闪烁	正在和同类设备进行数据传输
	常亮	已经和网络终端设备连接
	不亮	没有和网络终端设备连接
	闪烁	正在和网络终端设备进行数据传输

3 接口与按钮说明



按钮	描述
RJ45端口	1个10/100Mbps端口，用于连接网络设备，端口工作状态请查看 ETH指示灯状态。
Pair 按钮	组建独立网络按钮。2分钟之内，分别按下两台设备的Pair按钮3-8秒，两台设备之间可以建立安全连接，并建立独立网络。

深圳市普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

技术支持热线
400-8863-400

公司网址
www.tp-link.com.cn

常见问题解答

问 电力线适配器传输距离是多大？

答： TL-PA101 传输距离可达 200 米,TL-PA201 传输距离可达 300 米。

问 邻居可以偷接使用我的网络吗？

答： 不可以, 电网入户一般都有电表, 电表对电力线适配器的信号有阻断作用, 如果没有电表, 也可以通过设置网络名称来加密数据防止邻居蹭网。

问 使用电力线适配器在电力线上传输数据，会受到家用电器干扰吗？

答： 家电设备使用对电力线适配器性能基本无影响, 但是插板、充电器可能对电力线适配器使用影响较大, 在使用时, 尽量将电力线适配器设备插在墙插上, 且近距离尽量避免使用充电器、电源适配器等设备。

问 用电力线适配器还需要用传统Modem吗？

答： 需要, 电力线适配器只是在家庭内部构建局域网使用, 如果需要接入互联网还是需要通过小区宽带或传统的 ADSL Modem 等方式。

问 电力线适配器单个可以使用吗？

答： 不可以, 至少需要两个才能使用, 1 个连接 ADSL Modem 或路由器 LAN 口, 1 个连接电脑。如有两台电脑, 则需要 3 个, 三台电脑, 则需要 4 个, 依此类推。

问 家庭空气开关会影响电力线适配器使用吗？

答： TP-LINK 电力线适配器可以跨越大多数空气开关或漏电保护开关。

问 TL-PA101与TL-PA201可以相互通信么？

答： TL-PA101 与 TL-PA201 采用不同的标准协议, 因此是不可以互通的。现市场上 PLC 产品大多依循统一标准协议, 85M 产品可与 85M 产品互通, 200M 产品可与 200M 产品互通。

声明

Copyright © 2010 深圳市普联技术有限公司
版权所有, 保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或译译本书部分或全部内容。
不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK 为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。