

A passion for sound

Edifier漫步者

S2000v

使用说明书
Operating Instructions

在操作之前请仔细阅读

1

开箱

本产品采用优良的包装材料，以保证在运输过程中免受损坏，音箱包装箱内均有使用说明书、保修卡。购买时请按要求填写保修卡，并让本音箱的销售商盖章，妥善保管好保修卡，作为今后保修维护的凭证。

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号不符，请与您的购买商家联系。本产品共有两个包装，请仔细阅读。

物品清单:

● 主箱一只

● 副箱一只

● 长约2.5米主副箱连接线1条

● 说明书及售后服务卡各1份

● 3.5耳机头转双莲花音频线一条

● 线控器一只

● 橡皮脚垫一套

1

开箱

Catalog

1

开箱

2

部件确认

3

后面板说明

4

线控器说明

5

音箱摆放及连接

6

煲箱

7

性能参数

8

疑难问题

1

副箱后视图

2

副箱主视图

3

主箱后视图

4

部件确认

5

线控器使用注意事项:

3

后面板说明

1、低音音量调节旋钮

2、总音量调节旋钮

3、线控器连接接口

4、外置保险管

5、电源开关

6、高音音量调节旋钮

7、线路输入端口

8、散热片

9、电源线

10、副箱输出口

5

电源连接

5

电源连接

用音箱连接线一端连接到主箱接线柱，另一端连接到副箱接线柱。注意主音箱的红色接线柱与副音箱的红色接线柱相连，黑色接线柱与黑色接线柱相连。并谨防两个接线头之间短路。

左右音箱连接

副箱连接请参考连线图线。请注意：连接时避免出现松动、短路等现象出现。此外线质的好坏直接影响声音重放质量，如果本产品附带的音箱线满足不了您的要求，您可考虑另购更高档的专业音箱线。建议使用线材较粗的无氧铜音箱专用，铜线材的纯度越高，导电性能越好，越不易氧化，越容易保证音频电流的无损耗传输。对于更高要求的发烧友，他们可能会选择国际著名品牌的铜质音箱线、镀银线，甚至纯银线、碳纤维线等，声音的表现会更有特色。

上述步骤确认无误后，可进行电源连接。注意：连接电源之前请确认当地电压是否符合产品输入电压（~220V 50Hz），以及电源开关在关闭状态。

7

性能参数

2

部件确认

1、副音箱

2、主音箱

3、高音单元

4、面网

5、低音单元

6、副箱接线柱

7、倒相孔

8、3.5立体声耳机头转双莲花音频连接线

9、音频连接线

10、线控器

11、说明书及保修卡

4

线控器说明

4

线控器说明

S2000v型音箱除了可以用设置在后背板上的音量旋钮来进行调节外，还可使用S2000v专用的线控器来控制电源和主音量大小。

线控器使用注意事项:

1、请不要在带电物体旁放置本线控器，以防触电；

2、旋转旋钮不宜使劲，会损坏线控器；

3、当用线控器调节音量时，请应适当速度旋转音量旋钮；

4、使用时请不要频繁插拔线控器，以免损坏内部控制电路；

5、当用线控器控制音量时，后背板上的主音量旋钮也会同步转动，这属正常现象；

6、当插入线控器时，请不要旋转后背板上的主音量调节旋钮,此时后面板电位器调节无效；

7、本线控器为S2000v型多媒体有源音箱专用线控器，请不要随意用在其他音箱上。

6

煲箱

7

性能参数

功率放大器额定输出功率:

功率放大器短时连续输出功率:

功率放大器总谐波失真:

功率放大器信噪比:

功率放大器频响范围:

输入接口:

线路输入阻抗:

低音单元:

高音单元:

调节方式:

调节项目:

输入电源:

音箱外型尺寸:

重量:

左右声道: RMS 40WX2 (fo=1KHz, THD=10%)

左右声道: RMS 48WX2 (fo=1KHz, THD=10%)

THD+N <0.05%(每通道输出功率20W时)

>= 90dB

20Hz~20KHz

莲花(RCA)线路输入

50K欧姆

5.5英寸CC复合盆(外径148 mm) , 防磁, 阻抗6欧姆

1英寸丝膜球顶高音单元, 防磁, 阻抗6欧姆

旋钮音量调节、线控器控制

总音量、低音提升、高音音调节,STBY

~220V(AC), 50Hz, 120W

176(宽W)×331(高H)×319(最大深度D)mm

约17.2kg

8

疑难问题

只有一个音箱有声

a、首先请检查一下音箱的连线是否接好。将底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音箱音频输入口的莲花插头。

音箱上电时有冲击声

本机具有上电冲击声抑制功能，但上电时系统需要一定的稳定时间，有时还会有一些轻微冲击声，这是正常现象。

音箱关机时的冲击声

本系统有关机静音功能，但如果您在非正常关机即开机状态下直接关电源开关或拔下电源插头等，可能会引起冲击声，这是正常现象。

音箱的防磁问题

S2000v的扬声器单元为防磁设计，由于扬声器低音单元磁体比较大，如与电视机或显示器等距离过近，也可能造成磁场干扰或磁化现象，这时应当增大两者之间的距离（一般应保证有0.5m以上距离，视不同的现象而不同）

7

性能参数

● 使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管好本说明书。

● 请用适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统！

● 使用前请确认市电电压是否与标示电压相符合。

● 低音单元为防磁设计，但因磁钢体积较大，请保证与电视机或监视器适当距离。

● 连接系统前请确认电源处于关闭(OFF)状态。

● 长期不用或外出时请关掉电源，拔掉电源插头。

● 功率放大器应远离热源。

● 若有杂物或液体掉进机壳内时，须立即拔下功率放大器上的电源插头，等专业维修人员检查后方可继续使用。

● 本系统应放置在干燥、通风良好的地方使用。

● 不要把本机器放在书柜或类似的密闭场所使用。

● 不要使用酒精、苯或稀释剂等清洁机器。

● 功率放大器内有电危险，请勿打开，以免触电！

8

疑难问题

中国强制认证标志

指本产品为二类电器

本产品只适用于户内使用

北京爱德发科技有限公司
Beijing Edifier Technology Co., Ltd
北京市海淀区北四环西路68号
http://www.edifier.com

本产品内所有原文，未经授权，严禁在任何方式之全部或部份使用。
本产品为版权产品，不得转卖、翻版。
2010年1月印于中国北京 版本号Ver1.4

注意
由于产品的不断更新发展，我们保留在未有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。

声明
Edifier®、Rambler®、漫步者®、漫步者、Xmas®、爱德发®为爱德发科技有限公司注册商标，该公司保留一切权利，仿冒必究。
其他所涉及的商标均属于其所有者

Notice
To allow for design and specification improvements, the information in this document is subject to change without prior notice.

A passion for sound