

UPS12V3A电源使用说明

UPS12V3A是为配套门禁系列产品而设计的稳压电源，它采用专业的UPS电源管理电路，用户只需外接12V储电池，就可实现不间断供电。

- 带220V/50Hz市电输入端子(AC)，12VDC/3A输出端子(12V)；
- 带电锁触发输入端子(PULSE)及电锁供电输出端子(LOCK)；
- 带储电池外接端子(B+、B-)；
- 专业电源管理电路，掉电电源切换无跳变；
- 每隔10分钟自动检测电池电量，当电量不足(绿灯亮)时启动充电程序，电池充满电后自动断开(绿灯熄)；
- 充电电流按电池电量不同有三种，强电流(大于1A)、中电流(约500ma)、小电流(约100ma)；
- 外壳尺寸：180mm x 72mm x 60mm

UPS12V3A 电源接线示意图

