

派诺特

MINIKIT Slim/Chic

快速入门指南



Parrot

move wireless



www.parrot.com

软件，视频，时事通讯，博客...





*限制性规定: WWW.PARROT.COM
赢得 MP3 格式的音乐文件
以及派诺特的无线产品

派诺特 **MINIKIT Slim/Chic**

www.parrot.com



—给您的手机进行配对



—给派诺特 MINIKIT Slim/Chic 充电



— 安装派诺特 MINIKIT Slim/Chic

派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的简化指南给您讲述了简单地使用本产品的使用说明。有关更多的信息，参考我们的网址 www.parrot.com/www.parrotchina.net。

某些功能的可用性仅取决于您的手机。有关更多的信息，参考我们的网址 www.parrot.com/www.parrotchina.net 中的兼容性章节。



—如果您在驾车时，您的派诺特 MINIKIT Slim/Chic 已力所不及，则应将车子停在一个安全的地方，然后再接听或挂断电话。

—派诺特 MINIKIT Slim/Chic 是一种高科技产品。请小心地操作扬声器。

目录

第一次使用派诺特 MINIKIT Slim/Chic.....	第 07 页
给派诺特 MINIKIT Slim/Chic 充电.....	第 07 页
安装派诺特 MINIKIT Slim/Chic.....	第 07 页
进入派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的菜单.....	第 08 页
通过蓝牙配对和连接手机/PDA.....	第 08 页
使用电话功能.....	第 08 页
使电话簿同步.....	第 08 页
录制语音标签.....	第 09 页
命令.....	第 09 页
接听电话.....	第 09 页
拨打电话.....	第 10 页
通过语音识别拨打电话.....	第 10 页
更新派诺特 MINIKIT Slim/Chic.....	第 11 页

第一次使用派诺特 MINIKIT Slim/Chic

给派诺特 MINIKIT Slim/Chic 充电

- 给派诺特 MINIKIT Slim/Chic 在第一次使用之前必须进行充电。为此，应将充电器插入到车辆的点烟器上或者通过使用 USB/微型 USB 传输线（提供）将派诺特 MINIKIT Slim/Chic 连接到您的计算机上。参考第 4 页的图。
>微型 USB 端口旁边的 LED 指示灯变红表示正在给电池充电。
>一旦电池充满电，该 LED 指示灯会熄灭。
- 当电池电量很低时，派诺特 MINIKIT Slim/Chic 会发出一系列的嘟嘟声。



派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的点烟器充电器只能在汽车中使用。

安装派诺特 MINIKIT Slim/Chic

使用位于派诺特 MINIKIT Slim/Chic 背后的夹子将其固定到您车辆的太阳档上。参考第 5 页的图。您也可以在家里使用您的派诺特 MINIKIT Slim/Chic，只须将其放置在一个稳定的表面上即可。

进入派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的菜单

按下红色的  按钮 2 秒钟可开启派诺特 MINIKIT Slim/Chic。

- 按下滚动键可进入主菜单。
➢ 派诺特 MINIKIT Slim/Chic 显示出当前菜单的名称。
- 通过转动滚动键可以浏览菜单，并且使用绿色按钮或者通过按下该滚动键来确认。
- 要想退出菜单，可按下红色  按钮或者等待几秒钟。

通过蓝牙配对和连接手机/PDA

在使用派诺特 MINIKIT Slim/Chic 与您的手机之前，您首先必须将两个设备配对。配对过程只需要进行一次。

根据您的手机的型号，只要您进入了您的车子，连接将是自动的。

1. 从您的蓝牙手机中，搜寻蓝牙周边设备（有关更多的信息，请参考您手机的用户指南）。
➢ 显示出可用的蓝牙周边设备的清单。
2. 选择“派诺特 MINIKIT Slim/Chic”。

3. 输入“1234”PIN 代码并确认。

➢ 当两台设备配对时，派诺特 MINIKIT Slim/Chic 显示出《配对成功》。



您最多可以配对五台设备。如果您试图配对第六个手机，则该套件显示《记忆已满》。您必须通过同时按住红色和绿色按钮三秒钟来清除记忆。这样做也会清除所有的联络人和相关语音标签。

使用电话功能

在您使用您的派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的电话功能之前，您首先必须将两台设备进行配对和连接。

► 有关更多的信息，参见[通过蓝牙配对和连接手机](#)。

使电话簿同步

使用某些蓝牙手机，电话簿可以在该套件的记忆中自动同步。如果您的手机不支持自动同步，则您也可以使用您手机的对象推送功能通过蓝牙将联络人从手机发送到汽车套件中。为此：

1. 从主菜单中，选择 Phone（手机）➢ Receive contacts（接收联络人）。

> 该套件显示《Wait for contact》（等待联络人）。

2. 有关通过对象推送来发送联络人的更多信息，请参考您手机的用户指南。

录制语音标签

在自动同步或对象推送程序之后，在派诺特 MINIKIT Slim/Chic 中，您所有的联络人都直接提供有一个语音标签。因此，您没有必要在每个联络人上记录您自己的语音标签，以便通过语音识别程序来拨打电话。

然而，如果派诺特 MINIKIT Slim/Chic 并不理解您的联络人中一个人的姓名或者如果语音标签太长，您可以记录一个新的语音标签。为此，应按下滚动键，并选择添加语音标签。

命令

按钮	功能
 绿色	— 回答来电 — 使用语音识别功能 — 长按： 拨打最近拨打过的号码 — 在通话期间短按： 将通话转移到手机上
 红色	— 拒绝来电 — 挂断
	— 调节通讯的音量 — 在通话期间短按： 使用双音多频功能（用于管理交互式声音服务器）

接听电话

来电通过铃声指示。

	如果来电者的电话号码已经记录在连接到派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的手机的电话簿中，则会显示来电者的姓名。
---	--

- 如果您想要回答来电，按下绿色按钮即可。然后按下红色按钮便可结束通话。
- 如果您想要拒绝此来电，可按下红色按钮。

拨打电话

- 如果您想要拨打的联络人在连接到派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的手机的电话簿中：
 1. 按下滚动键以进入到主菜单，并且选择电话簿。
> 您可进入所连接的手机的电话簿中。
 2. 选择一个字母并推动滚动键；
> 一旦选中了联络人：
 - 按下绿色按钮可以拨打此联络人；
 - 使用滚动键可以在同一个联络人的不同电话号码之间进行选择。
- 如果您想要拨打的联络人不在连接到派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的手机的电话簿中，则将您的车子停在一个安全的位置，并使用您的手机来拨打电话。

通过语音识别拨打电话



只有当您的联络人都已经转移到派诺特 MINIKIT Slim/Chic 的电话簿中，此功能才可用。

1. 按下绿色按钮以开始语音识别功能。
> 会发出一声嘟嘟声。
2. 显示出《Call》（拨打）关键词以及您想要拨打的联络人的姓名。
> 如果正确地理解了语音标签，则会自动开始拨打。如果不是这种情况，则该套件会询问确认信息。



您可以使用多种关键词组合来通过语音识别拨打电话。例如：《call 'Paul'》（拨打‘保罗’）或者简称《‘Paul’》（保罗）。您也可以关联您想要拨打的电话号码的类型：《call ‘Paul’ at home》（拨打‘保罗’住宅），《‘Paul’ home》（‘保罗’住宅），等。



3. 通过说《yes》（是）或者《call》（拨打）来确认。
 > 拨打开始。

更新派诺特 MINIKIT Slim/Chic

为了提高您的派诺特 MINIKIT Slim/Chic 与各种手机的兼容性，您可以通过 USB 来更新您设备的软件。

在我们的网址：www.parrot.com/www.parrotchina.net 的支持章节，您将找到详细的程序。

保修

没有法定担保的偏见，派诺特产品从购买之日起对于材料和工艺缺陷保修一年，只要没有对产品做过损伤，并且能够向零售商或者直接向派诺特提供购买凭证（购买日期、销售地点和产品序列号）即可。

保修并不包括：派诺特产品为了兼容目的而使用蓝牙耳机更新软件项目，数据恢复，由于产品的正常使用而产生的外部方面的磨损，由于事故、滥用、误用或非派诺特产品而造成的任何损坏。派诺特不负责在运输和维修期间的数据的存储、丢失或损坏。

如果客户错误地断言产品有任何缺陷，则产品将会返回给发送者，并且检查、处理和运输费用将由他支付。

正确地处理本产品（废弃的电气和电子设备）（适用于欧洲联盟以及使用分类收集系统的其他欧洲国家）。



在产品或其说明书上显示的这个标记，表明该产品在寿命结束时不得与生活垃圾一起处理。为避免未受控制的废物处理对环境或人类健康可能的伤害，请将本产品从其他类型的垃圾中分离出来，并且对它进行可靠的回收利用以提高材料资源可持续的重复利用。

有关为了环境安全回收利用而需要在何处以及如何处理这种产品的详细情况，家庭用户应与购买此产品的零售商或与他们当地的政府机关联系。商业用户应与供应商签约，并且按照购货合同的合同条款来处理垃圾。本产品不得与其他的商业垃圾混合来处理。

修改

本指南中给出的解释和技术要求仅供参考，如有更改，恕不另行通知。这些信息在出版之时被认为是正确的。在编写本指南时，我们已经非常小心了，因为我们的目的就是给您提供准确的信息。然而，派诺特对于由于本指南中的任何错误或遗漏而产生的任何后果，或者由于使用了此处的信息而直接或间接导致的数据的任何损坏或意外丢失不承担任何责任。派诺特有权修正或者改进产品设计或用户指南，而不受任何限制，并且也没有义务通知用户。由于我们持续关注升级和改进我们产品的部分原因，所以您已经购买的产品可能与本指南中所述的型号稍有不同。

如果是这样，在派诺特的网站 www.parrot.com 上可能会有本指南新近版本的电子格式。

FCC 符合声明

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作须服从以下两个条件：

- (1). 本设备不得造成有害干扰，并且
- (2). 本设备必须能承受所接收到的任何干扰，包括可能造成不希望得到的操作的干扰。

注意：如果未经授权而对本设备进行了修改，则由此而产生的任何无线电干扰或电视干扰，制造商将不负责任。这种修改会使得用户操作设备的授权无效。

符合性声明



我们，位于法国巴黎 174 quai de Jemmapes, 75010 的派诺特 S.A. 公司，完全负责地声明我们的产品，即本声明所涉及的派诺特 MINIKIT Slim/Chic 符合适当的标准 EN 300328, EN 301489-17, EN60950, 遵守无线电设备和通讯设备指令（1999/5/EC R&TTE）的规定，其要求包括 EMC 指令 2004/108/EC, 低电压指令 73/23/EEC 以及通过 2006/28/EC 指令修正的汽车指令 72/245/EEC。

标识号码 N. 394 149 496 R.C.S.
巴黎一派诺特 S.A.公司

保护和人员安全

仔细阅读用户指南，并且在设定本装置时遵守所指示的程序。不要拆卸或打开本装置，并且不要触摸电子元件或者传动装置。不要试图拆

卸或修改任何一个扬声器。

不要引入任何金属物体以避免触电、火灾、短路或危险辐射的风险。如果您的装置显示出有错误操作的迹象，请给经认可的派诺特技术支持中心或者经认可的零售商打电话。千万不要将派诺特 MINIKIT Slim/Chic 暴露于雨水或者化学产品之下；不要将其放置在潮湿区域或者容易溅湿水的地方。千万不要将您的设备放置在包含有任何类型液体的容器上，因为液体可能会渗漏到该装置内部。这样便可以减少触电、短路、火灾和受伤的危险。

版权

派诺特 2007 年版权©。保留所有权利。在没有事先得到派诺特同意的情况下，不得以任何形式或任何方法（电子的，机械的，影印，记录或其他方法）对本指南的全部或者甚至是部分进行复制、传输或存储。

许可

蓝牙字标志和徽标归 *Bluetooth* SIG, Inc 所有, 并且派诺特 S.A.公司对这些标志的使用均得到了许可。

NXT 是 New Transducers Limited 的商标。

Bluetooth QDID:

B013654, B013838, B012423

其他商标和商标名均属于其相应的持有人。

热线

我们的热线从星期一至星期五早上 9 时至下午 6 时（GMT+1）之间听凭您使用。

Hot-line@parrot.com

中国: [+86] 755 8203 3307

香港: [+852] 2736 1169

欧洲: [+33] 1 48 03 60 69



Trademark of New Transducers Limited



Parrot

move wireless

Parrot Asia Pacific Ltd.
香港九龙梳士巴利道 3 号星光行 9 楼 916 室
传真 +852 2736 8366 / 电话 +852 2736 1733
www.parrot.com



*限制性规定: WWW.PARROT.COM
赢得 MP3 格式的音乐文件
以及派诺特的无线产品



PI030765AA