



106

1:2 麦克风线路& 分配放大器



克莱默**106**是一款高性能的线路和分配放大器，用于平衡式单声道麦克风。可输入线圈式和电容式麦克风信号，输出两路高电平的线路信号。

FEATURES

Mic 输入选择 - 线圈式或电容式

电源 - 48V DC

信噪比 - 81dB.

电平控制(增益) - 单独 (-14 到+68 dB) 和总的 (+37 到 +68 dB)输出调整.

紧凑型 - 3个机型能并排安装在一个1U的机箱内，使用可选的RK-3T机架适配件

TECHNICAL SPECIFICATIONS

输入: 1路单声道平衡式麦克风 3 针连接头.
输出: 2路单声道平衡式线路输出,3针连接头.
最大输出电 27Vpp (22dBm)
平:
带宽: >40kHz.
信噪比: 81dB.
控制: Mic类型选择按钮, -14dB到+68dB 线路输出 (MASTER trimmer at max.), +37dB到+68dB master (LINE OUT trimmer at max.)
耦合: 输入: AC, 输出: DC
音频总体谐 0.18%
波:
音频二次谐 0.16%
波:
电源: 12V DC, 132mA
尺寸: 12 cm x 7.5 cm x 2.5 cm (4.7" x 2.95" x 0.98", W, D, H)
重量: 约0.3 kg (0.66lbs.)
附件: 电源(12V DC, 500mA), 固定件
可选: RK-3T 19" 机架适配器

