# 手机 OTA(增量包)本地包升级操作指导

### 目录

一 确认手机系统版本3
二 OTA 升级操作手册
(一) OTA 升级(V1.0~V1.5)操作手册4
步骤一 下载 OTA 升级包4
步骤二 OTA 升级(压缩包不需要解压)
步骤二 升级成功后版本确认9
注意事项10
(二) OTA 升级(V0.9.5~V1.0)操作手册11
步骤一 下载 OTA 升级包11
步骤二 OTA 升级(压缩包不需要解压)
步骤二 升级成功后版本确认
注意事项17
(三) OTA 升级(V0.9.3~V0.9.5)操作手册
步骤一 下载 OTA 升级包18
步骤二 OTA 升级(压缩包不需要解压)18
步骤二 升级成功后版本确认
(四) OTA 升级(V0.7.1~V0.9.3)操作手册24
步骤一 下载 OTA 升级包24
步骤二 OTA 升级(压缩包不需要解压)
步骤二 升级成功后版本确认

升级(V0.6.5~V0.7.1)操作手册	(五)
一 下载 OTA 升级包	
二 OTA 升级(压缩包不需要解压)30	
二 升级成功后版本确认	
升级(V0.5.4~V0.6.5)操作手册	(六)
一 下载 OTA 升级包	
二 OTA 升级(压缩包不需要解压)36	
二 升级成功后版本确认41	

#### 一 确认手机系统版本

手机拨号键\*#6776# 下拉至最后查看 OTA Version

1.若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202206292020,表示为最新版本,无需进行升级操作

2.若版本号为 PDEM10 11.D.01 001 202111051824,参考【OTA 升级 (V1.0~V1.5)

操作手册】

3.若版本号为 PDEM10 11.D.01 001 202110161643,参考【OTA 升级 (V0.9.5~V1.0)

操作手册】

4.若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202109150203, 参考【OTA 升级 (V0.9.3~V0.9.5)

操作手册】

5.若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202108022150, 参考【OTA 升级 (V0.7.1~V0.9.3)

操作手册】

6.若版本号为 PDEM10 11.D.01 001 202106121902, 表示需要进行两次升级

首先参考【OTA 升级(V0.6.5~V0.7.1)操作手册】

再参考【OTA 升级(V0.7.1~V0.9.3)操作手册】

7.若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202105101815, 表示需要进行三次升级

首先参考【OTA 升级(V0.5.4~V0.6.5)操作手册】升级手机系统版本到

PDEM10\_11.D.01\_001\_202106121902

其次参考【OTA 升级(V0.6.5~V0.7.1)操作手册】

最后参考【OTA 升级(V0.7.1~V0.9.3)操作手册】

8.若版本号为 PDEM30\_11\_A.01\_001\_202104081724, 表示该版本不支持升级操作 (如要

#### 升级请联系技术人员将手机寄回升级)

Software version
Baseband Version Q_V1_P14,Q_V1_P14
Kernel 4.19.81
Master Date 202108022023
Version OPPO_XR_202108022150
ColorOS Version V6.7
Branch PDEM30
Branch Version V0.5
PCB Number 001906600111032000003762
Build Time 2021/08/02 20:23
OTA Version PDEM10_11.D.01_001_202108022150
Factory Version PDEM30_11_A.01_210802_5e276fde

## 二 OTA 升级操作手册

## (一) OTA 升级 (V1.0~V1.5) 操作手册

### 步骤一 下载 OTA 升级包

1.进入开发者网站 V1.5 版本,找到升级指导书下的 OTA 升级包链接下载



注意: OTA 升级包如上图 (1.0-1.50ota.zip) 仅支持 V1.0 升级到 V1.5 版本

### 步骤二 OTA 升级 (压缩包不需要解压)

1.将 OTA 增量升级包使用 adb push 命令导入到手机根目录或新建一 oplus\_ota\_local 目录

将 OTA 包导入到 oplus\_ota\_local 下:

C:\Users\Administrator>adb push G:\Garbo2.5\release\Release1.5\1.0-1.5.zip /sdcard G:\Garbo2.5\release\Release1.5\1.0-1.5.zip: 1 file pushed. 33.4 MB/s (572188152 bytes in 16.362s)

00

注意:

zip 格式,如下图:

- 1. OTA 升级包不要解压直接将压缩包导入到手机;
- 2. 注意 OTA 包电脑端存放的路径不要有中文,否则容易导致导入的包不完整或出错;

2.OTA 包导入完成后, 进入文件管理器中查看导入包的大小是否与电脑端一致, 格式是否为

← 手机存储 Q : 手机存储 ▶ Download 下载文件 0项 2022年1月1日 HTOS 0项 2022年1月1日 iris 4 项 2022年7月6日 Movies 电影 0项 2022年1月1日 Music 音乐 0项 2022年1月1日 Notifications 0项 2022年1月1日 oplus\_ota\_local 0项 2022年7月6日 oppo\_log 2项 2022年7月6日 ← oplus\_ota\_local Q Pictures 图片 0项 2022年1月1日 手机存储 ▶ oplus\_ota\_local ▶ Podcasts 0项 2022年1月1日 Ringtones 1.0-1.5.zip 0项 2022年1月1日 546 MB 2022年6月30日 1.0-1.5.zip 或

3.手机连接电脑,执行 adb 命令: adb reboot recovery,手机进入 recovery 模式:



4. 选择语言后进入 ColorOS 恢复模式界面,选择安装升级文件:



5. 在安装升级文件界面点击从手机存储安装



6.选择导入的 OTA 包, 弹出确认弹框





7.弹出确认弹框后,点击确定后进入升级过程:



8.升级成功后弹出安装成功的提示弹框,点击重启,手机自动重启:



### 步骤二 升级成功后版本确认

1.重启后,拨号键\*#6776#确认手机系统版本是否升级成功

若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202206292020,则表示系统升级成功

15:24 🗉 🙆 🔤	
Software version	
Baseband Version Q_V1_P14,Q_V1_P14	
Kernel 4.19.81	
Master Date 202206291852	
<b>Version</b> OPPO_XR_202206292020	
ColorOS Version V6.7	
Branch PDEM10	
Branch Version V0.5	
PCB Number 001906509C28031500000803	
Build Time 2022/06/29 18:52	
OTA Version PDEM10_11.D.01_001_202206292020	
Factory Version PDEM10_11_A.01_220629_75e3b9f1	

2.确认 OppoXR 版本是否升级成功

手机-->设置-->应用管理-->应用列表-->OppoXR-->应用信息-->查看版本号

若版本号为:版本 OPPO\_XR\_202206291619,则表示 OppoXR 升级成功



注意:

OTA 升级后若 OppoXR 版本不是 OPPO\_XR\_202206291619,则 OppoXR 升级有问题。

请联系技术人员

#### 注意事项

1.请一定要确认当前版本,否则升级失败,会导致各种异常

2.OTA 升级包不需要解压,直接导入即可

3.升级之前如有卸载 OPPOXR, 请保证先安装 OPPOXR 再升级, 否则升级之后眼镜系统无

法启动

4.系统版本和 SDK 有对应的匹配关系:

<mark>手机 OTA 系</mark>	Sd	Sd	<mark>Sdk0.</mark>	<mark>Sdk0.</mark>	<mark>Sdk0.</mark>	<mark>Sdk0.</mark>	<mark>Sdk0.5</mark>	<mark>Sdk0.</mark>
<mark>统</mark>	<mark>k1.5</mark>	<mark>k1.0</mark>	<mark>9.5</mark>	<mark>9.3</mark>	<mark>7.1</mark>	<mark>6.5</mark>	<mark>.4</mark>	<mark>4.8</mark>
PDEM10_11.D			ᆂᅸ					ᠵᆂᄖᆂ
.01_001_2022	<del>又1</del> 4	<b>X</b> 14	<mark>大1</mark> 4		<mark>کلک</mark>	<b>X1</b> 4	<mark>کلک</mark>	
06291619								
PDEM10_11.D	<del>+</del> +	<del>+</del> _	<del>+</del> _	<del>+</del> _	<del>+</del> _	<del>+</del> _	<del>+</del> _	<mark>天士+</mark> ±
.01_001_2021	<mark>又行</mark>	又 <del>讨</del>	<mark>对于</mark>	<mark>स्र</mark>	又 <del>行</del>	又 <del>行</del>	又 <del>了</del> 了	<mark>个又持</mark>
11032237								
PDEM10_11.D	<del>+</del> +_	<del>+</del>	┿┿╪	<u>+++</u>	<del>+</del>	+++	<del>+</del> _	
.01_001_2021	<mark>又持</mark>	<mark>又持</mark>	<mark>又持</mark>	<mark>又持</mark>	又 <del>万</del>	<mark>又</mark> 持	<mark>又持</mark>	<mark>个又持</mark>
10161643								

PDEM10_11.D	<mark>뉵뉵</mark>	<mark>去井</mark>	<mark>中井</mark>	<mark>辛祥</mark>	<mark>去</mark> 持	支持	<mark>去共</mark>	不支持
.01_001_2021		<mark>文</mark> 过	<mark>大</mark> 对			<del>文</del> 时	<mark>کلک</mark>	
09150203								
PDEM10_11.D	<mark>++</mark> +	<mark>++</mark> +	<mark>++</mark> +	<u>+</u> ++	<mark>++</mark> +	<del>+</del> _	<del>+</del> _	<del>+</del> ++
.01_001_2021	<mark>स्र</mark>	<mark>स्र</mark>	<mark>रान</mark>	<del>对</del> 于	<mark>大大</mark>	<del>对</del> 了	又 <del>了可</del>	<mark>个又持</mark>
08022150								
PDEM10_11.D	<b>++</b> +	<u>+++</u>	<b>++</b> +	<u>+++</u>	<b></b> +_	<del>++_</del>	- <u>+++</u>	<del>7 ± +±</del>
.01_001_2021	又 行	<del>对</del> 于	<mark>रान</mark> ्	<del>对</del> 于	<del>对</del> 于	रा <del>र</del>	又 <del>了可</del>	<mark>行又行</mark>
06121902								
PDEM10_11.D	<mark>++</mark> +	+++	┿┿╪	<u>+++</u>	┿┿┿	+++	<del>+</del> _	
.01_001_2021	<mark>रान्</mark>	<mark>天行</mark>	<mark>对于</mark>	<mark>大村</mark>	<mark>大大</mark>	<del>对</del> 了	又 <del>行</del>	<mark>个又持</mark>
05101815								
PDEM30_11_	<del>7 ± +±</del>	<del>7 ± +±</del>				$\frac{1}{2}$	<del>+</del>	<del>+</del> _
A.01_001_202	个又持	个又持	<mark>小又</mark>	<mark>小又</mark>	<mark>小又</mark>	<mark>小又</mark>	小又持 	<mark>大村</mark>
104081724			+±	+±	+±	+±		
			<mark>1</mark> न	<mark>1</mark> न	<mark>रन</mark>	<mark>לי</mark> נ		

### (二) OTA 升级 (V0.9.5~V1.0) 操作手册

### 步骤一 下载 OTA 升级包

1.进入开发者网站 V1.0 版本,找到升级指导书下的 OTA 升级包链接下载



注意: OTA 升级包如上图 (0.9.5-1.0ota.zip) 仅支持 V0.9.5 升级到 V1.0 版本

### 步骤二 OTA 升级 (压缩包不需要解压)

2.将 OTA 增量升级包使用 adb push 命令导入到手机根目录或新建一 oplus\_ota\_local 目录 将 OTA 包导入到 oplus ota local 下: 注意:

3. OTA 升级包不要解压直接将压缩包导入到手机;

4. 注意 OTA 包电脑端存放的路径不要有中文,否则容易导致导入的包不完整或出错;

3.OTA 包导入完成后, 进入文件管理器中查看导入包的大小是否与电脑端一致, 格式是否为

zip 格式,如下图:

← 手机存储	Q	0			
<b>手机存储 ▶</b> ● 0 顷 2021年1月1日					
<b>Download</b> 下载文件 0 项 2021年1月1日					
HTOS 0项 2021年1月1日					
iris 3项 2021年1月1日					
Movies 电影 0项 2021年1月1日					
Music 音乐 0项 2021年1月1日					
Notifications 0项 2021年1月1日					
<b>oppo_log</b> 1页 2021年1月1日			← oplus_ota_local	Q	0 0
Pictures 图片 0项 2021年1月1日			手机存储		
Podcasts 0页 2021年1月1日			0 95-1 0ota zip		
Ringtones 0项 2021年1月1日		>	ZIP 241 MB 2021年1月1日		
CIP 0.95-1.0ota.zip   241 MB 2021年11月4日		或			

3.手机连接电脑,执行 adb 命令: adb reboot recovery,手机进入 recovery 模式:



4. 选择语言后进入 ColorOS 恢复模式界面,选择安装升级文件:



5. 在安装升级文件界面点击从手机存储安装



6.选择导入的 OTA 包, 弹出确认弹框





7.弹出确认弹框后,点击确定后进入升级过程:



8.升级成功后弹出安装成功的提示弹框,点击重启,手机自动重启:



### 步骤二 升级成功后版本确认

1.重启后,拨号键\*#6776#确认手机系统版本是否升级成功

若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202111051824,则表示系统升级成功

Software version
Baseband Version Q_V1_P14,Q_V1_P14
Kernel 4.19.81
Master Date 202111051657
Version OPP0_XR_202111051824
ColorOS Version V6.7
Branch PDEM10
Branch Version V0.5
PCB Number 001906509C28031500001193
Build Time 2021/11/05 16:57
OTA Version PDEM10_11.D.01_001_202111051824
Factory Version PDEM10 11 A.01 211105 87f75121

2.确认 OppoXR 版本是否升级成功

手机-->设置-->应用管理-->应用列表-->OppoXR-->应用信息-->查看版本号

若版本号为:版本 OPPO\_XR\_202111051426,则表示 OppoXR 升级成功



注意:

OTA 升级后若 OppoXR 版本不是 OPPO\_XR\_202111051426,则 OppoXR 升级有问题。 请联系技术人员

#### 注意事项

1.请一定要确认当前版本,否则升级失败,会导致各种异常

2.OTA 升级包不需要解压,直接导入即可

3.升级之前如有卸载 OPPOXR, 请保证先安装 OPPOXR 再升级, 否则升级之后眼镜系统无

法启动

#### 4.系统版本和 SDK 有对应的匹配关系:

<mark>手机 OTA 系统</mark>	<mark>Sdk</mark>	<mark>Sdk0.9</mark>	<mark>Sdk0.9.</mark>	<mark>Sdk0.</mark>	<mark>Sdk0.6</mark>	<mark>Sdk0.5.</mark>	<mark>Sdk0.4.</mark>
	<mark>1.0</mark>	<mark>.5</mark>	<mark>3</mark>	<mark>7.1</mark>	<mark>.5</mark>	<mark>4</mark>	8
PDEM10_11.D.0	- <u>++</u> +	<del>+</del> _	±±	±+±		±+±	<mark>太井井</mark>
1_001_2021110	<mark>文持</mark>	又 <del>行</del>	<mark>大行</mark>	又 <del>行</del>	<del>又行</del>	<del>对</del> 了	个又持
32237							
PDEM10_11.D.0	<del>+</del> _	<mark>+</mark>	<mark>++</mark> ±	<b>++</b> +	±+±	<mark>++</mark> +	<mark>~++</mark>
1_001_2021101	又持	又 <del>行</del>	<del>对</del> 了	又 <del>行</del>	<del>又行</del>	<del>对</del> 了	个又持
61643							
PDEM10_11.D.0							<mark>~ + +</mark>
1_001_2021091						rt又	

50203							
PDEM10_11.D.0	<mark>+</mark> ++	井井	±+±	<mark>++</mark> +±	±+±	±±	<mark>★±+</mark> ±
1_001_2021080	<mark>行人</mark>		<mark>нух</mark>	<b>Atd</b>		<mark>户[人</mark>	
22150							
PDEM10_11.D.0	+++	<mark>++</mark> +	<del>+</del> _	<b>++</b> ++	<b>++</b> +	<del>+++</del>	<del>++</del>
1_001_2021061	<del>对</del> 了	<mark>尺行</mark>	<del>对</del> 了	<mark>大大</mark>	<del>又行</del>	<del>对</del> 行	个又持
21902							
PDEM10_11.D.0	+++	┿┿	<u>+++</u>	++++	+++	<del>+++</del>	
1_001_2021051	<mark>行人</mark>		<mark>нух</mark>	<b>Atd</b>		<mark>户[人</mark>	
01815							
PDEM30_11_A.0			<del>+</del> ++		<mark>+</mark> ++		<b>++</b> +
1_001_2021040	<mark>小又行</mark>	<mark>イト又持</mark>	个又 <sub>行</sub>	<mark>小又</mark> 持	<mark>行又行</mark>	<mark>小又行</mark>	<mark>大村</mark>
81724							

### (三) OTA 升级 (V0.9.3~V0.9.5) 操作手册

#### 步骤一 下载 OTA 升级包

1.进入开发者网站 V0.9.5 版本,找到升级指导书下的 OTA 升级包链接下载



注意: OTA 升级包如上图 (0.9.3-0.9.5ota.zip) 仅支持 V0.9.3 升级到 V0.9.5 版本

#### 步骤二 OTA 升级 (压缩包不需要解压)

3.将 OTA 增量升级包使用 adb push 命令导入到手机根目录或新建一 oplus\_ota\_local 目录

将 OTA 包导入到 oplus\_ota\_local 下:

D \_\_\_\_\_\_adb push E:\Gabor\0.9.3-0.9.5ota.zip /sdcard/ E:\Gabor\0.9.3-0.9.5ota.zip: 1 file pushed. 34.3 MB/s (236235896 bytes in 6.565s) 注意:

5. OTA 升级包不要解压直接将压缩包导入到手机;

6. 注意 OTA 包电脑端存放的路径不要有中文, 否则容易导致导入的包不完整或出错;

4.OTA 包导入完成后, 进入文件管理器中查看导入包的大小是否与电脑端一致, 格式是否为



3.手机连接电脑,执行 adb 命令: adb reboot recovery,手机进入 recovery 模式:



4. 选择语言后进入 ColorOS 恢复模式界面,选择安装升级文件:



5. 在安装升级文件界面点击从手机存储安装



6.选择导入的 OTA 包, 弹出确认弹框





7.弹出确认弹框后,点击确定后进入升级过程:



8.升级成功后弹出安装成功的提示弹框,点击重启,手机自动重启:



### 步骤二 升级成功后版本确认

1.重启后,拨号键\*#6776#确认手机系统版本是否升级成功

若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202110161643,则表示系统升级成功

15:12 🔳 🖸	⇒ • <b>•</b> +
Software version	
Baseband Version Q_V1_P14,Q_V1_P14	
Kernel 4.19.81	
Master Date 202110161518	
<b>Version</b> OPP0_XR_202110161643	
ColorOS Version V6.7	
Branch PDEM10	
Branch Version V0.5	
PCB Number 001906579B27030800000476	
Build Time 2021/10/16 15:18	
OTA Version PDEM10_11.D.01_001_202110161643	
Factory Version PDEM10_11_A.01_211016_87f75121	

2.确认 OppoXR 版本是否升级成功

手机-->设置-->应用管理-->应用列表-->OppoXR-->应用信息-->查看版本号 若版本号为:版本 OPPO XR\_202110151842,则表示 OppoXR 升级成功



注意:

OTA 升级后若 OppoXR 版本不是 OPPO\_XR\_202110151842,则 OppoXR 升级有问题。

请联系技术人员

### (四) OTA 升级 (V0.7.1~V0.9.3) 操作手册

#### 步骤一 下载 OTA 升级包

1.进入开发者网站 V0.9.3 版本,找到升级指导书下的 OTA 升级包链接下载



注意: OTA 升级包如上图 (0.7.1-0.9.3ota.zip) 仅支持 V0.7.1 升级到 V0.9.3 版本

#### 步骤二 OTA 升级 (压缩包不需要解压)

4.将 OTA 增量升级包使用 adb push 命令导入到手机根目录或新建一 oplus\_ota\_local 目录

将 OTA 包导入到 oplus\_ota\_local 下:

C:\Users\**\_\_\_\_**adb push D:\0.7.1-0.9.3ota.zip /sdcard D:\0.7.1-0.9.3ota.zip: 1 file pushed. 31.4 MB/s (312562466 bytes in 9.481s)

注意:

- 7. OTA 升级包不要解压直接将压缩包导入到手机;
- 8. 注意 OTA 包电脑端存放的路径不要有中文,否则容易导致导入的包不完整或出错;

5.OTA 包导入完成后, 进入文件管理器中查看导入包的大小是否与电脑端一致, 格式是否为 zip 格式, 如下图:

← ╕	机存储	Q	0			
手机存储	▶ 1项 2021年9月16日					
	Documents 文档 1项 2021年9月16日					
	<b>Download</b> 下载文件 0项 2021年1月1日					
	HTOS 0项 2021年9月16日					
	Movies 电影 0项 2021年1月1日					
	Music 音乐 0项 2021年1月1日		>			
	Notifications 0项 2021年1月1日		>	$\leftarrow$ oplus_ota_local	Q	00
	<b>oppo_log</b> 1項 2021年1月1日					
	Pictures 图片 0項 2021年1月1日			手机存储 > opius_ota_local >		
	Podcasts 0项 2021年1月1日		>	0 7 1-0 9 3ota zin		
	Ringtones 0项 2021年1月1日			ZIP 298 MB 2021年9月16日		
ZIP	<b>0.7.1-0.9.3ota.zip</b> 298 MB 2021年9月15日			t.		

3.手机连接电脑,执行 adb 命令: adb reboot recovery, 手机进入 recovery 模式:



4. 选择语言后进入 ColorOS 恢复模式界面,选择安装升级文件:



5. 在安装升级文件界面点击从手机存储安装



6.选择导入的 OTA 包, 弹出确认弹框





7.弹出确认弹框后,点击确定后进入升级过程:



8.升级成功后弹出安装成功的提示弹框,点击重启,手机自动重启:



### 步骤二 升级成功后版本确认

1.重启后,拨号键\*#6776#确认手机系统版本是否升级成功

若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202109150203,则表示系统升级成功

Software version
Baseband Version Q_V1_P14,Q_V1_P14
Kernel 4.19.81
Master Date 202109150054
Version OPPO_XR_202109150203
ColorOS Version V6.7
Branch PDEM10
Branch Version V0.5
PCB Number 001906509C28031500000604
Build Time 2021/09/15 00:54
OTA Version PDEM10_11.D.01_001_202109150203
Factory Version PDEM10_11_A.01_210915_a3921f87

2.确认 OppoXR 版本是否升级成功

手机-->设置-->应用管理-->应用列表-->OppoXR-->应用信息-->查看版本号 若版本号为:版本 OPPO XR 202109141858,则表示 OppoXR 升级成功



注意:

OTA 升级后若 OppoXR 版本不是 OPPO\_XR\_202109141858,则 OppoXR 升级有问题。 请联系技术人员

### (五) OTA 升级 (V0.6.5~V0.7.1) 操作手册

#### 步骤一 下载 OTA 升级包

1.进入开发者网站 V0.7.1 版本,找到升级指导书下的 OTA 升级包链接下载



注意: OTA 升级包如上图 (0.6.5-0.7.1ota.zip) 仅支持 V0.6.5 升级到 V0.7.1 版本

#### 步骤二 OTA 升级 (压缩包不需要解压)

5.将 OTA 增量升级包使用 adb push 命令导入到手机根目录或新建一 oplus\_ota\_local 目录

将 OTA 包导入到 oplus\_ota\_local 下:

注意:

9. OTA 升级包不要解压直接将压缩包导入到手机;

10. 注意 OTA 包电脑端存放的路径不要有中文, 否则容易导致导入的包不完整或出错;

2.OTA 包导入完成后, 进入文件管理器中查看导入包的大小是否与电脑端一致, 格式是否为

zip 格式,如下图:

手机存住	諸 ▶		
-	「項 2021年1月1日		
	Documents 文档 1 项 2021年1月1日		
	<b>Download</b> 下载文件 0 頃 2021年1月1日		
	HTOS 0项 2021年1月1日		
	Movies 电影 0 頃 2021年1月1日		
	Music 音乐 0 项 2021年1月1日		← oplus_ota_local
	Notifications 0 读 2021年1月1日		
	<b>oppo_log</b> 1 项 2021年1月1日		手机存储 ▶ oplus_ota_local ▶
	Pictures 图片 0 项 2021年1月1日		
	Podcasts 0 项 2021年1月1日		0.6.5-0.7.1ota.zip
	Ringtones 0 项 2021年1月1日		322 MB 2021年8月4日
ZIP	0.6.5-0.7.1ota.zip 322 MB 2021年8月4日	或	

3.手机连接电脑,执行 adb 命令: adb reboot recovery,手机进入 recovery 模式:



4. 选择语言后进入 ColorOS 恢复模式界面,选择安装升级文件:



5. 在安装升级文件界面点击从手机存储安装



6.选择导入的 OTA 包, 弹出确认弹框





7.弹出确认弹框后,点击确定后进入升级过程:



8.升级成功后弹出安装成功的提示弹框,点击重启,手机自动重启:



### 步骤二 升级成功后版本确认

1.重启后,拨号键\*#6776#确认手机系统版本是否升级成功

若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202108022150,则表示系统升级成功

Software version
Baseband Version Q_V1_P14,Q_V1_P14
Kernel 4.19.81
Master Date 202108022023
Version OPPO_XR_202108022150
ColorOS Version V6.7
Branch PDEM30
Branch Version V0.5
PCB Number 001906600111032000003762
Build Time 2021/08/02 20:23
OTA Version PDEM10_11.D.01_001_202108022150
<u> </u>
Pactory Version

2.确认 OppoXR 版本是否升级成功

手机-->设置-->应用管理-->应用列表-->OppoXR-->应用信息-->查看版本号 若版本号为:版本 OPPO XR\_202108021519,则表示 OppoXR 升级成功



注意:

OTA 升级后若 OppoXR 版本不是 OPPO\_XR\_202108021519,则 OppoXR 升级有问题。 请请联系技术人员

### (六) OTA 升级 (V0.5.4~V0.6.5) 操作手册

#### 步骤一 下载 OTA 升级包

1.进入开发者网站 V0.6.5 版本,找到升级指导书下的 OTA 升级包链接下载



注意: OTA 升级包如上图 (ota.zip) 仅支持 V0.5.4 升级到 V0.6.5 版本

#### 步骤二 OTA 升级 (压缩包不需要解压)

1.将 OTA 增量升级包使用 adb push 命令导入到手机根目录或新建一 oplus\_ota\_local 目录

将 OTA 包导入到 oplus\_ota\_local 下:

D:\Users\\_\_\_\_\_adb push D:\ota.zip /sdcard/ D:\ota.zip: 1 file pushed. 31.7 MB/s (236146925 bytes in 7.098s)

注意:

11. OTA 升级包不要解压直接将压缩包导入到手机;

12. 注意 OTA 包电脑端存放的路径不要有中文, 否则容易导致导入的包不完整或出错;

2.OTA 包导入完成后, 进入文件管理器中查看导入包的大小是否与电脑端一致, 格式是否为

zip 格式,如下图:

	14:58 🗧 📾	ŝ.				
← ₹	F机存储	Q	0			
手机存住	δ ▶ 4 μ 2021年1月1日					
	<b>DCIM</b> 相册 0项 2021年1月1日		>			
	Download 下载文件 0项 2021年1月1日		>			
	HTOS 0项 2021年1月1日		>			
	<b>Movies</b> 电影 0项 2021年1月1日		>			
	Music 音乐 0项 2021年1月1日		>			
	Notifications 0项 2021年1月1日		>			
	<b>oppo_log</b> 2 项 2021年1月1日		>	ć	0	
	Pictures 图片 0项 2021年1月1日		>	← oplus_ota_local	Q	ŏ
	Podcasts 0 项 2021年1月1日		>	手机存储		
	<b>Ringtones</b> 0 项 2021年1月1日		>	<b>Ota.zip</b> 225 MB 2021年6月17日		
ZIP	<b>ota.zip</b> 225 MB 2021年6月12日		或			

3.手机连接电脑,执行 adb 命令: adb reboot recovery, 手机进入 recovery 模式:



4. 选择语言后进入 ColorOS 恢复模式界面,选择安装升级文件:



5. 在安装升级文件界面点击从手机存储安装



6.选择导入的 OTA 包, 弹出确认弹框





7.弹出确认弹框后,点击确定后进入升级过程:



8.升级成功后弹出安装成功的提示弹框,点击重启,手机自动重启:



### 步骤二 升级成功后版本确认

1.重启后,拨号键\*#6776#确认手机系统版本是否升级成功

若版本号为 PDEM10\_11.D.01\_001\_202106121902,则表示系统升级成功

Software version
Baseband Version Q_V1_P14,Q_V1_P14
Kernel 4.19.81
Master Date 202106121737
Version OPPO_XR_202106121902
ColorOS Version V6.7
Branch PDEM10
Branch Version V0.5
PCB Number 001906509C28031500000538
Build Time 2021/06/12 17:37
OTA Version PDEM10_11.D.01_001_202106121902
Factory Version PDEM10_11_A.01_210612_cb79ae89

2.确认 OppoXR 版本是否升级成功

手机-->设置-->应用管理-->应用列表-->OppoXR-->应用信息-->查看版本号

若版本号为:版本 OPPO\_XR\_20210612,则表示 OppoXR 升级成功

← 应用信息	
OppoXR 频本 OPPO_XR_202	210612
	卸载
存储占用 416 MB	>
流量使用情况	>

注意:

OTA 升级后若 OppoXR 版本不是 OPPO\_XR\_20210612,则 OppoXR 升级有问题。

需要手动卸载 OPPOXR, 手动安装 OppoXRrelease0.65Signed.apk

(联系技术人员获取 OppoXRrelease0.65Signed.apk)

方法 1: adb push OppoXRrelease0.65Signed.apk /sdcard/

手机文件管理下找到 OppoXRrelease0.65Signed.apk,点击安装(无视风险安装)

	<b>OppoXR</b> 来自"文件管理" 版本:0.1.30 大小:201 MB		
	9 发现此应用无桌面图标	2023	
		OppoXR	
	无桌面图标:	来自"文件管理" 版本:0.1.30 大小:201 MB	
	恶意应用为避免发现会故意隐藏桌面图标,请确认安装来源后谨慎安 站		
	4X	自动清除安装包和残留(201 MB)	0
		应用权限	~
r .	-		
允许"文件管理"安装应用吗?			
外部来源安装的应用未经过安全检测,是否允许安 装此来源的应用?允许后安装时会联网检测。			
☑ 开启安全应用推荐			
允许本次安装			
以后都允许	我已知问题严重性。无视风险安装		_
取消	删除安装包并退出安装	安装	

方法 2: 登录 oppo 账号后, adb install OppoXRrelease0.65Signed.apk 直接安装