



scala rider
FREECOM™

4

快速使用手册

预览

LED 指示灯



电话键

喇叭

麦克风

USB 充电口
固件升级口

音量加键

音量减键

对讲键

充电中

开始




开机



关机

1秒




“你好”/“再见”




音量加
单击



音量减
单击



静音 / 解除静音
同时按 1下



cardosystems.com

support@cardosystems.com

USA & Canada: 1-800-488-0363
International: +49 89 450 36819



完整的说明书请访问：
cardosystems.com/product-manuals

配对手机

配对手机通过通道1

- 1 长按电话键 5秒
指示灯: 红灯 & 蓝灯
“手机1配对”
- 2 搜索蓝牙设备
- 3 手机配对成功
指示灯: 紫色灯
“配对成功”


配对手机或GPS通过通道2

- 1 长按电话键 5秒
指示灯: 红灯 & 蓝灯
“手机1配对”
- 2 双击
指示灯: 红灯 & 绿灯
“手机2配对”
- 3 单击
方式 A:
配对 GPS
指示灯: 紫色
“GPS 连接配对成功”
- 3a 单击
方式 B:
配对另外1个手机
指示灯: 紫色
“配对成功”


电话功能



拨打电话




重拨



接听电话




单击




语音呼叫

同时单击



快速拨号 *


三击



拒接




或



结束电话

单击



*设置快速拨号号码:
通过手机APP或Cardo网站

对讲

对讲配对

1 其它Cardo设备 A/B/C 我的 FREECOM 4

2 选择你的伙伴

骑手 A 默认
骑手 B 双击
骑手 C 三击

“对讲配对”

3 配对完成

“配对成功”

启动会话请看第 4 部分

与非Cardo设备对讲配对

3a 按照 1 和 2 步骤 进行操作, 然后短按下

启动Cardo网关

单击

“Cardo网关配对”

3b 非Cardo设备开到配手机状态。

3c

启动会话请看第 4 部分

启动/结束 对讲

4

骑手 A 单击
骑手 B 双击
骑手 C 三击

骑手 A 骑手 B 长按 2 秒 或 大声喊 “Hello”



* 此呼叫将在静音 30 秒后自动结束

在进行3方或4方对讲时, 使用双通道的用户将无法接听电话或GPS的指令。

Cardo 手机APP应用



- 配置简单
- 远程控制操作
- 设置灵活



Cardo 网站

在Cardo网站注册您的产品可以进行:

- 最新的软件更新
- 设备的设定



<http://community.cardosystems.com/signup>

版权声明

这个文档中包含的所有文字、图片、图纸的版权都是归属于Cardo Systems, Inc. 公司, 这些文档并不是公共性质, 任何部分的使用都需要经过Cardo Systems, Inc. 的授权。本公司拥有最终解释权。

音乐

开启 单击
关闭 2 秒

上一曲 双击
下一曲 单击

自动扫描
向前扫描
同时单击
停止扫描 单击

FM 收音机

开启 双击
关闭 2 秒

上一频道 双击
下一频道 单击

自动扫描
向前扫描
同时单击
停止扫描 单击

保存频道 *
20秒内单击

*设定预设频道
通过Cardo应用或网站设置 预设频道

音乐共享

音乐共享: 骑手-乘客 FM 共享: 骑手-骑手

1 播放音乐或FM收音机

2 选择 您的伙伴

骑手 A 默认
骑手 B 双击
骑手 C 三击

3 启动/停止 共享

2 秒

2 秒

- 关闭音乐/FM
- 停止接收音源共享

菜单向导

内置的菜单向导让您很容易的操作FREECOM

同时单击

配对记录复位

复位:

- 手机或GPS配对
- 对讲配对

5 秒