勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw

INFRAREO IC HEATER

小型智能回流焊机

用户使用手册

型号:T962



单温区红外回流焊机

一、概述:

本产品采用微电脑控制,可满足不同的 SMD、BGA 焊接要求,整个焊接过程自动完成,操作简单;采用快速红外线辐射和循环风加热,温度更加准确、均匀。

模糊控温技术和可视化抽屉式工作台,使整个焊接过程在你的监视下自动完成; 能完成单、双面板的焊接; 可焊接最精细表贴元器件。

采用了免维护高可靠性设计,让你用的称心、放心。

二、产品说明:

1、超大容积回焊区:

在效焊接面积达: 180 x 235 mm, 大大增加本机的使用范围, 节省投资。

2、多温度曲线选择:

内存八种温度参数曲线可供选择,并设有手动加热、强制冷却等功能;整个焊接过程自动完成,操 作简单。

3、独特的温升和均温设计:

输出功率达 800W 的快速红外线加热和均温风机配合,使温度更加准确、均匀,可以按你预设的温度曲线自动、准确完成整个生产过程,无须你额外控制。

4、人性化的科技精品:

刚毅的外观,可视化的操作,友好的人机操作界面,完美的温度曲线方案,从始至终体现科技为本,轻巧的体积和重量,让你节约大量金钱;台面式放置模式,可让你拥有更大的空间;简单的操作说明,让你一看就会。

5、完善的功能选择:

回焊、烘干、保温、定型、快速冷却等功能集于一身;可完成 CHIP、SOP、PLCC、QFP、BGA 等所有封装形式的单、双面 PCB 板焊接;可用作产品的胶固化,电路板热老化,PCB 板维修等多种工作。广泛适用于各类企业、公司、院所研发及小批量生产需要。

6、技术参数:

有效焊接面积: 18 x 23.5 cm 产品外型尺寸: 31 x 29 x17 cm 产品包装尺寸: 36 x 23 x36 cm

额定功率: 800W 工艺周期: 1~8 min

电源电压: AC220V/50HZ

产品净重: 6.2Kg 产品毛重: 7.5Kg

三、操作说明:

1、 设备安装调试与操作:

将本机放置在通风的平台上,周围不可能有可燃物品,抽屉向外放置,预留抽屉开合的空间,方便操作; 机体四边要求预留 20mm 的散热空间,保证底部通风流畅;接上电源,开启电源开关,前面板液晶屏初始显示如下图:




按 S 键, 显示主操作界面:

[F1] 自动执行温度曲线 [F2] 执行手动操作 [F3] 选择温度曲线 [F4] EngLish Menu

按 F4 键,切换为英语文件菜单(English Menu)

[F1]Temp.wave AutoExe [F2]Manu Execute [F3]Temp.wave Select [F4]中文菜单

在主界面下,按F3键选取不同的温度曲线:如曲线1



再按 F3 键,显示曲线的关键参数:适宜锡浆的种类,回焊的温度、时间等,如下图




按 F4 键返回上一个页面,按 F1 键自动执行选定的温度曲线,工作结束后,自动停机,蜂鸣器报警。在主面板下,按 F2 键选取手动操作:



按 F1 键, 启动冷却风机, 再按 F1/S 键停止; 按 F键 2, 启动电热, 再按 F2/S 键停止。/。

2、曲线选择:

1)、开机后,按S键选取操作界面,按F4键选取不同的语言类别,按F3键 进入温度选取界面:



2)、根据你的加工要求选取不同的曲线。按 F1/F2 键,向前/向后选取不同的温度曲线,有 8 种不同的温度曲线可供你选择,按 F3 键查看不同的曲线参数,按 F4 键确认曲线,返回主操作界面。

曲线 1, 适用于: 85Sn/15Pb 70Sn/30Pb;

曲线 2, 适用于: 63Sn/37Pb 60Sn/40Pb;


曲线 3, 适用于: Sn/Ag3.5; Sn/Cu.75 Sn/Ag4.0/Cu.5

曲线 4, 适用于: Sn/Ag2. 5/Cu. 8/Sb. 5; Sn/Bi3. 0/Ag3. 0


曲线 5, 适用于: 红胶标准固化温度曲线, Heraeus PD955M

曲线 6, 适用于: PCB 板返修等

曲线 7, 8, 适用于: 用户自设定曲线:



按 S 键进入温度设定界面:




按 F1/F2 键,向前/向后选取不同的时间点,按 F3/F4 键,向上/向下选取不同的温度点,选择多点连成相应的曲线,按 S 键保存:



保存完后,自动返回,如用户满意可以按 F4 键选取;如用户不满意,在按 S 键重复上边的操作即可。

3、操作说明:

1)、轻轻将要加工的物品放入抽屉内的平台上,关上抽屉,按 F1 键开机,自动执行选定的加温曲线;液晶屏上显示当前的执行时间、设定温度、测量温度,并自动记录实际的温度曲线,供用户比较。



- 2)、通过抽屉前观察窗和液晶屏显示的数据、曲线,整个加工过程全在你可视的监控中完成,如果加工曲线达不到你的要求可修改参数。
- 3)、加工曲线是严格按不同的锡浆对回流焊不同的温度要求预设的,你可根据不同的需求预设另外的温度曲线。
- 4)、加工过程中,如须停止,可按 S 键进行强制终止;加工完成后,风机自动对产品进行冷却;你也可强制启动风机进行冷却。
 - 5)、回焊完成后,如果产品存在缺陷的话,可再重自动焊一遍,也可手动启动加热进行回焊。

4、特别提醒:

- 1)、本机为满足无铅双面焊接,设计有独特的风道, 焊接时 PCB 板的上面和下面温度差异较大的,可保证焊上面的元件时,下面的贴片不脱落;为保证小板的焊接要求,建议焊接小板和 BGA 植锡球时,在料抽底部预放一块 10x10cm 的 PCB 板,可以使焊接质量更好。
- 2)、环境温度较低、潮气或湿度太大时,建议焊接前要预热一下机器。操作方法是:选好焊接曲线后,空机自动回焊一次。
- 3)、本机不能焊接反光性太强的金属封装芯片和金属屏蔽罩;不可以焊接承受温度低于 250 度的塑料插件和物品,敬请注意!
- 4)、客户检测机器温度的方法:采用标准温度计,将外置温度探头固定在 10x10cm 的 PCB 板正面,一定要紧密贴在 PCB 板的正上面啊!将固定有测温探头的 PCB 板,放入料抽,推入机器内,这样测试的温度比较符合产品生产实际情况。

5、日常养护:

1)、保持腔内清洁:

我们设有**内腔清洁功能**:用过几次之后,建议你手动开启加热和风机 2-3 分钟,让腔内残存的溶剂、焊料加热挥发掉,保证内腔清洁,和整机性能稳定;每停机前一定要开启风机让整机充分冷却后,再关机,这样可延长使用寿命。

2)、定期清洁抽屉的观察孔玻璃,保持其清洁。

四、注意事项

- 1)、本机电源应可靠接地;长期不用时,应拔掉电源插线。
- 2)、本机不设排烟通道,建议按放在通风的地方,防止锡浆挥发物中毒。
- 3)、本机保温材料已经进行严格防护处理,未做防护不得随意拆机。