

产品说明

HP LaserJet Pro MFP M30系列 激光多功能一体机



价格低廉，几乎可放在任何狭窄的空间内：比同类惠普产品小¹。

功能全，性能高，体积小，价格低。专业的打印、扫描和复印品质。从智能手机轻松进行打印和扫描^{2,3}。



HP LaserJet Pro MFP M30a
激光多功能一体机



HP LaserJet Pro MFP M30w
激光多功能一体机

性能高，体积小，可放在更小空间

- 集多种功能于一体，包括打印、扫描和复印，轻松处理任务。
- 打印速度最高可达20页/分钟⁴。
- 通过HP程序轻松将文件直接扫描到电子邮箱和网络文件夹⁵。
- 轻松将身份证的两面复印到纸张的一面。

无与伦比的品质

- 这款小巧玲珑的激光打印机可始终如一地提供卓越的品质。
- 惠普自动开关机技术有助于节约能源⁶。
- 使用预装的惠普原装硒鼓快速完成打印作业。

使用HP Smart智能应用轻松进行移动打印和扫描²

- 借助HP Smart智能应用，可打印云端文档，使用智能手机进行扫描，轻松监控碳粉量³。
- 使用各种智能手机和平板电脑轻松打印⁷。
- 轻松共享资源 — 使用无线网络进行访问和打印⁸。
- 将智能手机或平板电脑直接连接到打印机，轻松进行打印，而不需要访问网络⁹。

¹ 与世界上大多数同类个人激光打印机(价格低于100美元的黑白激光打印机和价格低于150美元的黑白激光多功能一体机)相比，占地面积更小；基于惠普内部对打印机制造商发布的规格的研究结果(截至2017年10月9日)，以及2017年惠普委托Keypoint Intelligence和买家实验室调查的结果。市场份额以《IDC 2018年第三季度硬件外设跟踪报告》为准。测得的HP LaserJet Pro M17打印机系列占地面积为100.64平方英寸，测得的HP LaserJet Pro MFP M30系列占地面积为148.2平方英寸。详见：keypointintelligence.com/products/samples/new-hp-laserjet-series

² 仅适用于HP LaserJet Pro MFP M30w。

³ 需要下载HP Smart智能应用。受控功能可能会因移动设备操作系统而异。支持的操作系统的完整清单和详细信息请见：support.hp.com/us-en/document/c03561640。有关本地打印要求的详细信息，请参阅hp.com/go/mobileprinting。

⁴ 使用ISO/IEC 24734方法测量；不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。

⁵ 打印机需要连接到互联网。服务可能需要注册。应用程序的可用性依国家、语言和协议而异。详见：hpconnected.com

⁶ 惠普自动开关机技术是否可用取决于打印机和设置，可能需要固件升级。

⁷ 有关本地打印要求的详情请见：hp.com/go/mobileprinting

⁸ 无线功能仅支持2.4GHz和5.0 GHz路由器。详见：hp.com/go/mobileprinting。Wi-Fi是WiFi Alliance®的注册商标。

⁹ 移动设备需要直接连接到支持Wi-Fi Direct®(无线直连)的多功能一体机或打印机的无线网络才能打印。详见：hp.com/go/mobileprinting。Wi-Fi Direct®是Wi-Fi Alliance®的注册商标。

系列产品一览

HP LaserJet Pro MFP M30w激光多功能一体机如图所示

设计优雅美观，外形紧凑

直观的图标式液晶显示屏控制面板

100页出纸槽

预装的惠普原装硒鼓

150页进纸盒
(图示未打开)



平板扫描仪可处理最大21.6x29.7厘米的文件

无线网络(802.11b/g/n)³

无线直连⁴打印⁴

使用HP Smart智能应用轻松进行移动打印和扫描¹

高速USB 2.0端口

系列产品一览



	HP LaserJet Pro MFP M30a激光多功能一体机	HP LaserJet Pro MFP M30w激光多功能一体机
编号	Y5S50A	Y5S54A
功能	打印、复印、扫描	无线、打印、复印和扫描
打印速度(A4) ⁷	高达20页/分钟	高达20页/分钟
连接	USB	USB、无线 ¹⁵
移动打印功能 ²	不适用	HP Smart智能应用 ¹ 、无线直连 ⁴ 、谷歌云打印 TM ⁵ 、Apple AirPrint ⁶ 、Mopria认证
控制面板	LED	图标式液晶显示屏
身份证复印	适用	适用
尺寸(长x宽x高)	360x264x197毫米	360x264x197毫米

¹ HP Smart智能应用仅适用于HP LaserJet Pro MFP M30w。需要下载HP Smart智能应用。受控功能可能会因移动设备操作系统而异。支持的操作系统的完整清单和详细信息请见：support.hp.com/us-en/document/c03561640。有关本地打印要求的详细信息，请参阅hp.com/go/mobileprinting。

² 移动打印仅适用于HP LaserJet Pro MFP M30w。有关本地打印要求的详细信息，请参阅hp.com/go/mobileprinting。

³ 无线功能仅适用于HP LaserJet Pro MFP M30w。无线功能仅支持2.4GHz和5.0 GHz路由器。详见：hp.com/go/mobileprinting。Wi-Fi是WiFi Alliance®的注册商标。

⁴ Wi-Fi Direct®无线直连打印仅适用于HP LaserJet Pro MFP M30w。移动设备需要直接连接到支持Wi-Fi Direct®(无线直连)的多功能一体机或打印机的无线网络才能打印。详见：hp.com/go/mobileprinting。Wi-Fi Direct是Wi-Fi Alliance®的注册商标。

⁵ 谷歌云打印TM仅适用于HP LaserJet Pro MFP M30w。需要注册谷歌云打印TM和谷歌账户。详见：hp.com/go/mobileprinting。

⁶ Apple AirPrint仅适用于HP LaserJet Pro MFP M30w。移动设备必须装有iOS v7.0或更高版本。详见：hp.com/go/mobileprinting。

⁷ 使用ISO/IEC 24734方法测量；不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。详见：hpconnected.com。

惠普服务

停机机会产生严重的后果，所以惠普公司提供超出标准保修范围的支持。我们可以帮助您降低风险，最大限度地延长正常运行时间，使您在服务期限内无后顾之忧，避免意外的维修费用。

可选择：

标准维护(保持高标准的正常运行时间)：

下一工作日更换服务和网络配置服务

基本维护(推荐的最低支持)： 标准更换

服务

标准更换服务： 将故障设备送回惠普，在4-7天内收到更换设备

下一工作日更换服务： 在惠普收到故障设备后的下一个工作日内收到更换设备

安装和网络配置服务： 设备组装、网络配置以及基本的管理员培训

有关惠普金牌服务、惠普合同或惠普文印管理服务的更多信息，请访问 hp.com/go/printservices



主要特性

比惠普同类产品更小，性能高效¹。通过直观的“扫描至”和复印解决方案，快速打印、扫描和复印，轻松处理项目。

价格实惠，性能可靠，品质如一。开箱即用，如期带来专业品质。

保持业务流畅运转。借助HP Smart智能应用，可使用智能手机进行扫描，轻松管理打印机²。

产品

Y5S50A	HP LaserJet Pro MFP M30a激光多功能一体机
Y5S54A	HP LaserJet Pro MFP M30w激光多功能一体机

替换硒鼓³

CF247A	惠普原装47A黑色硒鼓(约1,400页)
--------	----------------------

惠普金牌服务

U6N05E	惠普金牌现场安装启动服务支持
UH771E	惠普金牌1年现场更换服务支持
UH772E	惠普金牌2年现场更换服务支持
UH773E	惠普金牌3年现场更换服务支持

使用惠普金牌服务保护您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。

有关惠普金牌服务的更多细节，请访问hp.com/go/cpc

惠普硒鼓订购服务⁴

拨打惠普订购服务热线⁴订购硒鼓，我们将送货上门。

中国	800 820 0851/400 820 0851
----	---------------------------

解决方案

HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja

惠普通用打印驱动程序: hp.com/go/upd

HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager


要了解更多关于可选的基础设施、管理和工作流程解决方案的信息，请访问: hp.com/go/gsc

¹ 与世界上大多数同类个人激光打印机(价格低于100美元的黑白激光打印机和价格低于150美元的黑白激光多功能一体机)相比，占地面积更小；基于惠普内部对打印机制造商发布的规格的研究结果(截至2017年10月9日)，以及2017年惠普委托Keypoint Intelligence和买家实验室调查的结果。市场份额以《IDC 2018年第3季度硬拷贝外设跟踪报告》为准。测得的HP LaserJet Pro M17系列打印机占地面积为100.64平方英寸。详见: keypointintelligence.com/products/samples/hew-hp-laserjet-series

² 需要下载HP Smart智能应用。受控功能可能会因移动设备操作系统而异。支持的操作系统的完整清单和详细信息请见: support.hp.com/us-en/document/c03561640。有关本地打印要求的详细信息，请参阅hp.com/go/mobileprinting。

³ 声明的印量是按照ISO/IEC 19752方法在报警后继续打印的情况下测得的。实际印量可能因打印内容和其他因素而有明显差异。详见: hp.com/go/learnaboutesupplies

⁴ 仅在部分国家有售。



技术规格表 | HP LaserJet Pro MFP M30系列激光多功能一体机

HP LaserJet Pro MFP M30系列激光多功能一体机

技术规格	HP LaserJet Pro MFP M30a激光多功能一体机(Y5S50A)	HP LaserJet Pro MFP M30w激光多功能一体机(Y5S54A)
用户数	1-3个用户	
功能	打印、复印、扫描	无线、打印、复印和扫描
打印		
技术	激光打印	
速度 ¹	黑白(正常模式, A4): 高达20页/分钟	
首页打印输出时长 ²	黑白(A4, 就绪模式): 仅8.2秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅8.2秒	
分辨率	高达600x600dpi	
语言	PCLmS、URF、PWG	
硒鼓数量	1个黑色	
打印机管理软件	HP Printer Assistant(UDC)、惠普设备工具包、HP Utility(Mac)	
打印机智能软件功能	惠普自动开关机技术	Apple AirPrint™、Mopria认证、惠普自动开关机技术、Wi-Fi Direct无线直连、HP Smart智能应用
扫描		
类型	平板	
技术	接触式图像传感器(CIS)	
分辨率	硬件: 高达600ppi; 光学: 高达600ppi	
建议的月扫描量 ³	250 ~ 2,000页	
最大扫描尺寸	平板: 支持最大216x297毫米	
输入模式	使用HP LaserJet Scan软件或与TWAIN或WIA兼容的软件扫描	
灰度级	256	
文件格式	JPG、RAW(BMP)、PNG、TIFF、PDF	
复印		
速度 ⁴	黑白(正常模式, A4): 高达20份/分钟	
首页复印输出时间 ⁴	黑白(A4): 仅12.3秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅12.5秒	黑白(A4): 仅10.2秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅10.5秒
分辨率	黑白(文本和图形): 600x400dpi	
最大份数	99份 ¹¹	99份
复印缩放比例范围	25% ~ 400% ¹¹	25% ~ 400%
复印设置	复印设置无复印数量; 明暗度; 优化; 纸 ¹¹	复印数量; 明暗度; 优化; 纸
显示屏	LED	图形形式液晶显示屏
打印负荷(每月, A4) ⁵	高达8,000页	
建议的月打印量 ⁶	100 ~ 1,000页	
介质		
标准尺寸	A4、A5、A6、信封(C5、DL)	
推荐的重量	65 ~ 120克/平方米	
类型	普通纸、信封、明信片、标签	
纸张装载	标配进纸盒: 150页进纸盒; 出纸盒(标配)100页出纸槽	
内存	标配/最大: 32MB	
处理器速度	500MHz	
操作系统兼容性 ⁷	Windows® 10、8.1、8、7: 32位或64位、2GB可用硬盘空间、CD-ROM/DVD光驱或网络接口、USB端口、Internet Explorer。Apple®OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB硬盘空间、网络接口(必备)、USB端口。Linux(详见: developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)	
最低系统要求	PC: Windows® 10、8.1、8、7: 32位或64位、2GB可用硬盘空间、CD-ROM/DVD光驱或网络接口、USB端口、Internet Explorer。 Mac: Apple®OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB硬盘空间、网络接口(必备)、USB端口	
连接		
连接(标配)	高速USB 2.0端口	高速USB 2.0端口; 内置Wifi 802.11b/g/n
无线功能	无	有
移动打印功能 ⁸	无	Apple AirPrint™、谷歌云打印2.0、Mopria认证、无线直连、HP Smart智能应用
支持的网络协议	无	TCP/IP: IPv4、IPv6、IP直连模式、LPD、SLP、Bonjour、WS-Discovery、BOOTP/DHCP/AutoIP、SNMP v 1/2/3、HTTP/HTTPS
尺寸(长x宽x高)	360x264x197毫米	
重量	5.4千克	
环境		
工作环境	工作湿度范围: 10% ~ 80%相对湿度; 推荐的工作湿度范围: 30 ~ 70%相对湿度; 工作温度范围: 15 ~ 32.5° C; 推荐的工作温度范围: 17.5 ~ 25° C; 非工作温度范围: 10% ~ 90%相对湿度; 储存湿度范围: -20 ~ 60° C	
噪声	声能排放: 6.5B(A); 声能排放(复印): 6.7B(A); 声能排放(就绪): 2.6B(A); 旁观者位置声压排放(复印): 47dB(A); 旁观者位置声压排放(打印): 52dB(A); 旁观者位置声压排放(就绪): 16dB(A)	
电源规格	电源要求: 220V-240V额定值, +/-10%(最小198V, 最大264V); 50-60Hz额定值, +/-3Hz(最小47Hz, 最大63Hz); 功耗: 365瓦(打印), 2.9瓦(就绪), 0.6瓦(睡眠), 0.1瓦(自动关机/手动开机), 0.1瓦(手动关机), 0.6瓦(自动关机/USB唤醒); 典型用电量: 108A: 0.456千瓦时/周; ES: 0.417千瓦时/周; 节能特性: 惠普自动开/关机技术; 蓝天使(睡眠模式): 0.46瓦(M26a); 1.0瓦(M26w)	
附带的软件	Windows操作系统: 惠普软件安装程序、惠普软件卸载程序(不包括Win8+); HP PCLmS打印机驱动程序、HP Device Experience (DXP)、HP Web Services Assist (HP Connected)、设备安装及软件、在线用户手册、HP Printer Assistant、惠普扫描驱动、惠普扫描应用、HP Product Improvement Study。Mac操作系统: 欢迎屏幕(将用户引导到HP.com或操作系统应用商店, 下载激光打印机软件)	
质保	1年有限保修	
包装箱内物品 ⁹	HP LaserJet Pro M30a激光打印机、预装惠普原装黑色启动硒鼓(约1400页)、入门指南、安装海报、保修指南、电源线、USB数据线	HP LaserJet Pro M30w激光打印机、预装惠普原装黑色启动硒鼓(约1400页)、入门指南、安装海报、保修指南、电源线、USB数据线
安全和法规	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013、IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014(1类激光产品/LED产品)、IEC 62479:2010/EN 62479:2010、IEC 62471:2006/EN62471:2008、GB4943-2011	
电磁辐射标准	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012	

¹ 使用ISO/IEC 24734方法测量; 不包括第一组测试文件。详见: hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。

² 使用ISO/IEC 17629方法测得。详见: hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。

³ 为确保最佳的设备性能, 惠普建议: 根据扩展保修期间耗材更换的时间间隔和设备使用寿命等因素, 将每月的输出页数控制在规定的范围内。

⁴ 首页复印输出速度和复印速度使用ISO/IEC 29183方法测得, 不包括第一组测试文件。详见: hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。

⁵ 打印负荷是指每月的最大成像输出数量。此数值有助于将产品与其他惠普激光打印机或惠普彩色激光打印机进行性能比较, 以根据个人或群体需求选择适当的打印机和多功能一体机。

⁶ 为确保最佳的设备性能, 惠普建议: 根据扩展保修期间耗材更换的时间间隔和设备使用寿命等因素, 将每月的打印页数控制在规定的范围内。

⁷ 不支持Windows® XP(64位)和Windows Vista® (64位)。并不是所有“兼容的操作系统”都支持附带的软件: 完整解决方案软件仅适用于Windows 7和更新版本; Windows Server 2008 R2 64位、2012 64位、2012 R2 64位、2016 64位仅有打印驱动程序。用于平板电脑的Windows RT操作系统(32和64位)使用RT操作系统内置的精简版惠普打印机驱动程序; Linux系统使用操作系统内置HPLIP软件。

⁸ Apple AirPrint移动设备必须使用AirPrint®。无线功能仅支持2.4GHz路由器。详见: hp.com/go/mobileprinting。谷歌云打印™ 2.0 — 需要注册谷歌云打印™和谷歌账户。无线功能仅支持2.4GHz路由器。详见: hp.com/go/mobileprinting。

⁹ 惠普原装黑色启动硒鼓(约500页)。实际印量可能因打印内容和其他因素而有明显差异。详见: hp.com/go/learnaboutsupplies

¹⁰ 使用BA典型用电量方法测得, 以下情况可能例外: 睡眠延迟设置短于1分钟, Wi-Fi禁用。

¹¹ M30a复印份数、缩放、设置需通过HP程序实现。

详见: hp.com

©惠普研发有限合伙公司2018年版权所有, 保留所有权利。除非版权法允许, 否则未经书面许可, 严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准, 购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改, 恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对, 力求准确, 如有疏漏敬请谅解, 恕惠普公司不承担任何相关责任。



P/N: 3001-1800137CHP-1 2019年2月中国印刷

