SF2 SF3 指纹门禁一体机

用户管理 APP 说明

1、本 APP 的 获取请联系供应商或销售代表。APP 为本公司指纹门禁一体机专用 APP , 只适用于本公司设备。

2、APP 安装,打开 APP 安装包,下一步、下一步。。。。。直至完成即可,安装简便。

3、手机与设备连接示意图:

连接成功后,手机会弹出连接申请,点确认连接,同事设备绿灯一直闪烁。

3、APP 操作步骤

注意:操作过程中确保数据线连接可靠,并取得设备管理员密码。

上 新指纹门禁控制软件	◆数管理	
	✦->执行成功(0) ✦->:	
🔮 😑 设备已连接	议 设备型号	TF1
	议 设备版本	Ver1.0.0.1
	⑧指纹容量	1000
り 指纹 作片	会 卡容量	2000
	②开门时间	2
	② 报警时间	1
	议 设备ID	0
	● 韦根卡号	26
		一键读取
1、APP 内有 5 大功能模 块 , 分别是设备信息、指纹 用户读取、卡片用户读取、 用户管理、软件说明。	2、设备信息 接 , 进入本 取 , 可以获	見:点击已连 页 , 再点一键读 得设备参数。



卡片管	理			
◇>请验证设备密码 ◇>:	<u>ц</u>			
0001		删除	修改	
0002		删除	修改	
0003 🖤		删除	修改	
0004 🖤		删除	修改	
20005		删除	修改	
			DONE	
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		
*	0	;	#	
نې (پ		保存一	⊧片	

5、进入卡用户获取页 , 点 击读取卡片 , 输入设备管理 员密码确定 , 再点一次读取 指纹 , 即可读取所有卡片用 户。



6、用户读取成功后,选取 要保存的单个用户或选择全 部用户,然后点保存,将用 户保存到 APP。 删除,删除是删除设备上的 用户,删除后无法恢复。

▶ 人员管理		
 ✦>更新完成 ✦>:更新用户数据:14 		
0001 F:NULL V:a****RX4QzG	删除	下载
0002 F:NULL V:K****pr5ozY	删除	下载
0003 F:NULL V:L****pv5ozK	删除	下载
0004 F:NULL V:K****hr5gTe	删除	下载
0005 F:NULL V:6****xv5gzO	删除	下载
0006 F:NULL V:a****Rv5wzG	删除	下载
0007 F:NULL V:q****RZ5QTW	删除	下载
0008 F:NULL V:6****hv5oza	删除	下载
0009 F:NULL V:6****Rv5wzW	删除	下载
C:0007164138 P:1****2	删除	下载
C:0006786122 P:1****7	删除	下载
◆ 下传数据 清空设备		

▶ 人员管理		
✦>更新完成 ✦>:更新用户数据:14		
CO001 F:NULL V:a****RX4QzG	删除	下载
✓0002 F:NULL V:K****pr5ozY	删除	下载
✓0003 F:NULL V:L****pv5ozK	删除	下载
✓0004	删除	下载
✓0005 F:NULL V:6****xv5gz0	删除	下载
CO006 F:NULL V:a****Rv5wzG	删除	下载
CO007 F:NULL V:q****RZ5QTW	删除	下载
0008 F:NULL V:6****hv5oza	删除	下载
©0009 F:NULL V:6****Rv5wzW	删除	下载
✓1001 ^{C:0007164138} P:1****2	删除	下载
C:0006786122 P:1****7	删除	下载
下传数据	清空认	设备

7、在进行用户拷贝前,请 连接到新的设备。 进入用户页,页面显示当前 保存在 APP 的所有用户。 下载用户前可清空新连接的 设备里的所有用户,如需删 除新设备里的单个用户请返 回用户获取页删除。

8、选择需要下载的多个用 户或全部用户,点击下载数 据,弹出设备管理员密码验 证窗,通过后再点一次下载 数按扭,APP开始下载用户 到设备,直至下载完成,操 作结束。