

ICT-6D

桌上型數位 IC 測試器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



最快速最簡易操作的桌上型數位 IC 測試器

產品簡介

ICT-6D 主要在於協助使用者來判斷數位 IC 元件良劣，提供自動搜尋測試功能，只需簡單的一個放置 IC 動作，即可連續測試不同編號的 IC 元件。此外，測試速度快速，平均僅花費 0.6 秒的測試時間，為業界最快速的數位 IC 測試器。

產品特色

- 桌上型設計，結構緊密，操作簡單。
- 16 字 8x5 點陣 LCD 顯示，背光設計，光線不良的環境也可以操作自如。
- 開機自我偵測，確保測試工作的品質和穩定性。
- 28 Pin 測試座，可測試總數超過 1800 個編號的元件。
- 測試速度快，平均單顆測試時間只需 0.6 秒。
- 支援低電壓工作 IC 的測試，IC 電壓準位 2.5V / 3.0V / 3.3V / 5V，包含以下族系：
 - 54/74 xxxx TTL 系列、40/45/14xxx CMOS 系列、20xx/28xx Driver IC、其他功能相容的數位 IC
- AUTO 功能支援自動搜尋測試功能，使用者只需要將 IC 放入 Socket，不需任何按鍵動作，就可以連續測試不同編號的 IC。
- LOOP 功能：持續測試相同編號的 IC，並檢驗 IC 品質和穩定性。
- 以不同的聲響表示測試的結果。

產品規格

- 按鍵/開關：
 - 6 個功能鍵：(TYPE), BUZZER, LOOP, AUTO, GO, <- , Voltage
 - 10 個數字鍵：0 ~ 9
- 顯示器：16 字 LCD 顯示
- 使用電源：AC 110V ~ AC 220V
- 電源頻率：50/60 Hz
- 測試電壓：2.5V / 3.0V / 3.3V / 5.0V DC
- 警示器：依測試結果，產生不同聲音警示
- 尺寸：33.5cm x 30cm x 10.5cm
- 重量：1.25Kg
- 操作濕度：90% (non-condensing)
- 操作溫度：+10°C ~ +40°C

標準配備

- 主機 x 1
- 使用手冊 x 1
- 電源線 x 1

選購配備

- SOP, SSOP, TSSOP 轉接座

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)