

hohem

浩 瀚 卓 越

RS01


伸缩三脚架遥控套组

用户手册 V1.0

扫描二维码
获取更多产品操作教程



了解RS01遥控器



① 遥控器电源开关

拨动至ON：开启

拨动至OFF：关闭

遥控器配对：

确认遥控器和稳定器开启后，七按稳定器功能键，稳定器蓝牙灯将黄绿灯交替闪烁

配对过程中：

- a. 30秒内无遥控器配对，将取消配对；
- b. 单击功能键，取消配对；
- c. 双击功能键，清除已配对的遥控器，并取消配对（且已配对的遥控器将不可用，需重新配对）

② 快门键

（确保手机APP与稳定器蓝牙连接成功）

单按：拍照/录像

双按：切换拍照/录像模式

三按：切换前/后置镜头

（仅支持 Hohem Pro APP）

③ 功能键

单按：切换手机横屏/竖屏

双按：稳定器回到初始位置

三按：盗梦空间（自动旋转）

④ 模式切换键

单按：航向&俯仰跟随模式

双按：航向跟随模式

三按：三轴全锁定模式

四按：POV全跟随模式

长按：切换图像缩放模式或稳定器俯仰控制模式
(图像缩放模式仅支持 Hohem Pro APP)

⑤ 方向键：上/下/左/右

稳定器方向控制下：(遥控器指示灯亮绿灯)

上/下：控制俯仰角度

左/右：控制航向角度

图像缩放控制下：(遥控器指示灯亮蓝灯)

上/下：控制手机图像放大/缩小 (仅支持 Hohem Pro APP)

⑥ 指示灯




按键操作时，将亮绿或蓝色，如未亮灯，表示遥控器未开启或无电量



绿灯：控制稳定器功能 蓝灯：控制手机相机拍摄

了解RS01延长杆

如何安装稳定器

手持模式





桌面模式

产品基本性能指标

产品名称：伸缩三脚架遥控套组

产品型号：RS01

遥控器重量：10.5g

遥控器传输距离（直线无干扰）：10米

延长杆重量：127.5g

延长杆收缩后尺寸：187.5*39.5*30mm

延长杆伸长长度：300mm

电池说明：遥控器内置纽扣电池，电池低电或电量耗尽时操作按键功能，指示灯将不亮灯，请打开遥控器后盖更换电池