



DC146

享受 Hi-Fi 音質的 iPod 音樂

播放 iPod 並為其充電

透過 DC146 體驗音質非凡卓越的 iPod 音樂。只需要連接 iPod 即可隨心所欲地享受曼妙音樂。DC146 亦內置 20 個預設電臺，提供快速準確的調諧。

享受多個訊源的音樂

- 播放 iPod 並為其充電
- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW

豐富你的音樂體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 3W RMS 總輸出功率

簡單易用

- 鬧鐘及睡眠時間掣
- 備有 20 個預設數碼電台，使用額外方便
- 一個遙控器便可以控制系統和 iPod

PHILIPS
sense and simplicity

規格

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：可編排 20 首曲目，重複 / 單一 / 全部 / 節目，快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋，重複播放，隨機播放
- 載入器類型：機頂
- 機座播放模式：為 iPod 充電，快進及反帶，下一及上一曲目，播放及暫停

音效

- 輸出功率：3W RMS
- 音量控制：音量控制增加 / 減少
- 音效增強：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲

喇叭

- 主喇叭：3 吋低音喇叭

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲，MW
- 自動數碼調諧：是
- 記憶選台：20

連接

- 耳筒：3.5 mm
- 其他連接：FM 固定式天線，AM 天線
- 音訊連接：3.5 mm 輸入端子

便利

- 鬧鐘：定時睡眠功能，收音機鬧鐘，CD 鬧鐘
- 時鐘：在主螢幕上
- 顯示類型：LCD
- 背景燈？色：藍色
- 背光時間：是

配件

- 附配件：FM/MW 天線，遙控器，用戶手冊，全球保用證，快速安裝指南
- 遙控器：24 鍵遙控器
- 機座：適用於 GoGear 及 iPod 的擴充機座與轉接器
- 用戶手冊：英文

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：148 x 233 x 216 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：134 x 230 x 152 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：370 x 270 x 326 mm
- 重量 (含包裝)：5.2 kg

兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod mini, iPod nano, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod

產品特點

播放 iPod 並為其充電

一邊為 iPod 充電一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將 iPod 直接連接至 Docking 娛樂系統，然後以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心 iPod 電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod 上儲存的音樂。將 iPod 連接至 Docking 娛樂系統之後，將自動為 iPod 充電。

動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。



出版日期 2011-07-21

版本：3.0.5

12 NC: 8670 000 37139
EAN: 87 12581 39585 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com