



BOSCH

博世 科技成就生活之美

DS7445V2 系列 LED 键盘



- ▶ 可调节音量
- ▶ 易于访问的说明标签
- ▶ 允许编程的紧急按键

DS7445V2 是一款四线式发光二极管 (LED) 键盘，能够与 DS7060、DS7080iP-32、DS7200 系列和 DS7400Xi 系列控制主机配合工作。

DS7445V2 具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。不同型号的控制主机使用不同数量的 LED 指示灯。

基本功能

可调节音量

可在键盘上调节非报警音量。

易于访问的说明标签

基本用户说明由拉出式幻灯片提供，在安装时可以选择从左侧或右侧拉出。

允许编程的紧急按键

键盘最底行的三个未标记按键经编程后可以作为火警按键、特殊紧急情况按键和应急按键。键盘随附了粘性标签。

证书与认可

CE，符合 EN50131 1 级

地区	认证
欧洲	CE
比利时	INCERT

安装/配置

兼容性信息

控制主机 **DS7445V2 键盘上的操作 LED 指示灯数量**

DS7080iP-32 和 DS7400Xi 系列控制主机 8

制主机

DS7060 控制主机 6

DS7220V2 和 DS7240V2 系列控制主机 16

制主机

布线和安装注意事项

键盘数量	电线类型	键盘与控制主机的距离
最多两个	非屏蔽，四芯，0.8 毫米 (#22 AWG)	最长 305 米 (1000 英尺)
最多三个	非屏蔽，四芯，1.2 毫米 (#18 AWG)	最长 305 米 (1000 英尺)

键盘和控制主机之间的电线长度不能超过 305 米 (1000 英尺)。勿将键盘安装在室外。

技术规格

环境要求

相对湿度：+32°C (+90°F) 时 5% 至 93%，无冷凝

操作温度：0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F)

电源要求

电流消耗：95 mA 空闲；200 mA 最大 (扬声器音量
和背景灯开启)

工作电压：12 VDC

产品特性

尺寸：12 x 21 x 2 厘米
(4.6 x 8.2 x 0.8 英寸)

重量：439 克 (15.5 盎司)

订购信息

DS7445V2-SPA LED 键盘

DS7445V2-SPA

适合在西班牙使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-SWE LED 键盘

DS7445V2-SWE

适合在瑞典使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

订购信息

DS7445V2-EXP LED 键盘

DS7445V2-EXP

用于出口。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-BEL LED 键盘

DS7445V2-BEL

适合在比利时使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-FRA LED 键盘

DS7445V2-FRA

适合在法国使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-DE LED 键盘

DS7445V2-DE

适合在德国使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-IT LED 键盘

DS7445V2-IT

适合在意大利使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-NL LED 键盘

DS7445V2-NL

适合在荷兰使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-NOR LED 键盘

DS7445V2-NOR

适合在挪威使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-RU LED 键盘

DS7445V2-RU

适合在俄罗斯使用。具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by