


压力调节阀 → 电气比例阀

E/P压力调节阀, 系列 ED07

► Qn= 1300 l/min ► 电子连接: 通过信号接口 ► 信号连接: 输入和输出, 多芯插头, M12, 5-针


流量曲线



E/P压力调节阀, 系列 ED07

► Qn= 1300 l/min ► 电子连接: 通过信号接口 ► 信号连接: 输入和输出, 多芯插头, M12, 5-针

规格



- 1) 进气压力
- 2) 工作压力
- 3) 排气
- 4) 密封垫圈
- 5) 附件不属于供货范围

00124914

粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
气动产品-目录，在线PDF，制定于 2012-01-12，© Bosch Rexroth AG，保留更改权利


压力调节阀 → 电气比例阀

E/P压力调节阀, 系列 ED07

► Qn= 1300 l/min ► 电子连接: 通过信号接口 ► 信号连接: 输入和输出, 多芯插头, M12, 5-针


安装位置

$$\beta = \pm 0 \dots 90^\circ$$



00131781

功能图



00125477

a) 设定值输入端

b) 实际值输出端

E/P电气比例阀根据模拟量设定值调整工作压力。

1) 进气压力



2) 工作压力

3) 排气

压力调节阀 → 电气比例阀

E/P压力调节阀, 系列 ED07► $Q_n = 1300 \text{ l/min}$ ► 电子连接: 通过信号接口 ► 信号连接: 输入和输出, 多芯插头, M12, 5-针

带实际输出值的电流控制特性和引脚分配



00125473

- 1) 供电电压
- 2) 实际值(Pin 4) 和设定值(Pin 2) 设到 0 V .
电流控制 (负荷 100 Ω). 实际值输出端(下游设备最大阻抗 < 300 Ω).
- 3) 供电电压必须用外部的 M 2,5 A 保险装置保障.
为达到 EMC 要求, 插头需使用屏蔽电缆连接。