

IBM Infoprint 1412 型印表機



特色

- **高達每分鐘27頁¹的列印速度**
- **超低的購買價格與擁有成本**
- **提供專業的 2400 dpi 影像列印品質**
- **容易設定及保養**

佔地空間小且購買成本低的 IBM Infoprint 1412 印表機提供了個人、小型企業及小型工作群組所需的功能特性。有了每分鐘高達 27 頁的列印速度(ppm)¹、32 MB 記憶體、8 秒¹的首頁輸出時間及 200 MHz 處理器，Infoprint 1412 印表機就能幫助您跟上 e-business 的腳步。

容易使用

易於更換的設計，碳粉匣和感光鼓是 Infoprint 1412 印表機唯一需補充更換的耗材。然而由於有 IBM 的節省碳粉的選項(long lasting supplies option)，讓您可以使用很長的期間而不用擔心更換耗材的問題。標準的及選購的送紙匣可以很容易的移除或安裝，讓您的紙張替換十分方便，標準送紙匣的 250 張紙的大容量讓您不需時時補充紙張就能大量列印。最後，Infoprint 1412 印表機出貨時會隨附有安裝手冊以便幫助您的安裝。綜合以上各項因素，使得 Infoprint 1412 印表機不但容易安裝、也易於使用以及保養。

關於進一步的資訊

欲知 IBM Infoprint 1412 印表機的詳細資料，請連絡您當地的 IBM 列印系統銷售代表、造訪我們的網站

www.ibm.com/products/tw

IBM Infoprint 1412 印表機規格一覽表		關於詳細的規格，請造訪： http://www-901.ibm.com/printers/tw
最大速度 ¹ (高達)	列印：每分鐘 27 頁(ppm)	首頁輸出：最快 8 秒
技術/處理器	單色雷射/200 MHz	
每月最大列印量 ²	15,000 頁	
列印解析度	300 dpi、600 dpi、1200 dpi、2400 影像品質	
型號	— 基本型(Infoprint 1412)	— 網路型(Infoprint 1412N)
記憶體(標準/最大)	32/160 MB (基本型)	32/160 MB (網路型)
紙張處理		
標準輸入容量	主要進紙匣：可達 250 張	輔助紙匣：1 張
選購輸入容量	選購進紙匣：550 頁	
標準輸出容量	主要輸出：可達 150 張	第二輸出：1 張，紙張直線輸出路徑
標準資料流	PostScript Level 3 emulation、PCL 6 emulation、PPDS	
應用程式方案	Optra Forms	
印表機附件(標準)	USB 埠、雙向平行埠(基本型)；Ethernet、雙向平行及 USB (網路型)	
外接式選購配件	Token-Ring、Ethernet、Wireless Ethernet (802.11b)	
列印材質	大小：Letter、legal、A4、A5、JIS B5、executive、folio、statement、universal 及下列信封：7 ^{3/4} 、9、10、DL、C5 及 B5 類型：普通紙、銅版紙、信封、卡紙、標籤及投影片 重量：普通紙：16 磅到 43 磅(60 到 163 g/m ²) 卡片紙：高達 90 lb. index	
網路環境	Microsoft® Windows® XP、2003、2000、Me、98、95、NT® 4.0；UNIX、Linux、Mac OS 及 Novell	
外型尺寸(W x D x H)	15.6" x 13.9" x 9.8" 重量：22 磅	
環境特性	— 52 dBA (列印時) — 30 dBA (待機時)	
碳粉列印量 ³	隨機安裝的碳粉匣：2,500 張(網路型)、1,500(基本型)；碳粉匣(標準/高容量)：2,500/6,000	
感光鼓耐用次數	列印 30,000 次	
省錢特性	10 個列印濃度設定等級，可節省高達 50%的碳粉；IBM 碳粉匣回收計劃	
保固	一年到府維修。關於進一步的資訊，請造訪： www.ibm.com/tw	

¹ 實際的速度可能因文件的複雜度、系統組態、軟體應用程式、驅動程式及列印狀態而有所不同。

² IBM 不建議每個月均達到此最大列印量。

³ 假設每頁的碳粉涵蓋率為 5%。碳粉列印量的資訊提供您作為規劃的參考，並非保證其基本使用壽命；實際的列印量可能有所不同。

以下是 IBM 股份有限公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標：e-business 標誌、IBM 及 Infoprint。

Microsoft、Windows 及 NT 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

其他公司、產品和服務名稱可能是其代表公司的商標或服務標誌。

IBM 的硬體產品係由新的零件，或新舊零件所製。無論如何，均適用我們的保固條款。

IBM 可能不會在所有 IBM 營運國家提供本文所提及之產品或服務。

關於歐元的進一步資訊，請造訪 IBM 歐盟網站，網址是 ibm.com/euro。

歡迎造訪 IBM 列印系統網站，網址是 ibm.com/printers

IBM 在網際網路上的首頁位址為 www.ibm.com



台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路 7 號 3 樓
IBM 聯合服務中心：0800-016-888
24 小時硬體維修專線：0800-055-055

© 版權所有 IBM Corporation 2004

於台灣列印
2004 年 6 月
版權所有

ENERGY STAR 是美國註冊商標。ENERGY STAR Emblem 並不代表 EPA 對任何產品或服務的背書。



G563-0864-00