

BCM

AA电池充电器



- 适合AA电池
- 平缓恒流充电, 有效延长蓄电池寿命
- 多余能量充电, 显著提高系统效率
- 可同时对4节AA充电
- 红色LED显示“电源开”和“电源关”
- 标准DIN导轨安装

伏科BCM是一款创新的AA镍氢、镍镉电池充电器。专为光伏系统设计, 可以和任何12 V电池结合使用。

BCM充电电流微小恒定, 充电电压智能控制, 能有效防止过充, 显著延长蓄电池寿命。

BCM具有限压和限流功能, 充电过程平缓, 电池可以长时间在BCM中充电而不会损坏。

BCM可同时对4节AA充电电池充电。每节电池单独控制, 因此可以同时充电不同类型不同容量的电池。

BCM的创新型在于引入了多余电量管理功能。启用多余电量管理功能后, 只有那些不能被主电池利用的能量才会用来为AA电池充电。从而有效地提高了整个光伏系统的能量利用效率。

型号	BCM
额定输入电压	12 V
输入电压范围	10.5 – 15 V
额定输出电压	4 x 1.5 V
最大充电电流(@1.35 V)	< 60 mA
500 mAh 电池充满用时	约 14 h
1,000 mAh 电池充满用时	约 28 h
1,500 mAh 电池充满用时	约 42 h
2,500 mAh 电池充满用时	约 70 h
电池大小	AA/5号
电池类型	NiMeH/NiCd
电池容量	500 – 2,500 mAh
尺寸 (W x H x D)	80 x 100 x 32 mm
重量	180 g
环境温度范围	-40 至 +50 °C

Datasheet_BCM_1/1_c_2010-04-01_如有更改, 恕不另行通知