

BlazeVideo HDTV Player v3. 5

用户手册

目 录

I . 概述	2
1.1 产品介绍	2
1.2 主要功能	2
1.3 系统需求	3
Ⅱ. 外观与菜单	4
Ⅲ. 操作指南	5
3.1 扫描频道	5
3.2 实时观看数字电视	7
3.3 收看图文电视 (Teletext)	7
3.4 收听数字FM广播	7
3.5 时光平移(TimeShift)	7
3.6 节目指南	8
3.7 实时录制电视节目	9
3.8 创建计划任务	9
3.9 定时录制电视节目	10
3.10 提醒观看	10
3.11 多频道预览	10
3.12 喜好频道管理	10
3.13 捕获图像	11
IV. 设置	12
4.1 DTV设置	12
4.2 录制设置	13
V. 技术支持	13
5.1 故障处理	13
5.2. 联系支持	14



I. 概述

1.1 产品介绍

BlazeVideo HDTV Player 是一款功能强大、简单易用的高清数字电视播放软件。你可以在电脑上实时观看、暂停、录制、回放高清晰数字电视(HDTV)、图文广播(Teletext)和数字 FM 广播节目。它不仅兼容模拟电视(PAL, NTSC, SECAM)和数字电视(DVB-T, DVB-S, ATSC)标准,而且支持目前市场上流行的 BDA 界面电视卡。

BlazeVideo HDTV Player 同时还是你的多媒体影音中心,你可以播放 DVD、VCD、CD 以及众多的互联网流行的媒体文件,并可以实现播放图片和 DV、录制 DVD 视频/音频、屏幕截取、书签管理、桌面播放等多种扩展功能。

1.2 主要功能

- 兼容度广,支持模拟电视(PAL, NTSC, SECAM)和数字电视(DMB-TH, DVB-T, DVB-S, ATSC)标准
- 实时收看、录制、暂停、回放模拟和数字电视,图文电视和 FM 调频
- 丰富多彩的电子节目指南(EPG),提供详细的节目预告和频道信息
- 时光平移(TimeShift)功能可以让您暂停实时播放的节目而不丢失任何精彩的一分一秒
- 智能搜索功能可以快速查找喜欢的电视节目
- 实时录制喜欢的 HDTV 节目,边看边录
- 定时录像采集功能,令你能够轻松保存喜爱的电视节目
- 定时提醒观看 HDTV 节目
- 自动&手动扫描所有频道
- 支持多语言、多声道
- 捕获喜爱的视频画面,保存为精美图片
- 喜好频道管理
- 多频道预览,快速切换到喜欢的电视节目
- 支持播放 DVD、VCD、MPEG 和 MP3 等流行的媒体文件
- 录制 DVD 电影为 MPEG2 视频或 MP3 音频文件
- DVD 书签预览功能,快速定位想要观看的标题/章节
- 智能拉伸功能(使您在使用宽屏笔记本电脑时更能享受高清晰画质)

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948 传真: +86-755-26503188 网址: www.blazevideo.com.cn



- 将所有的照片编辑成幻灯片的形式播放,并配上喜欢的音乐
- 笔记本电源管理,可节省30%电能,从而延长30%的播放时间
- 休眠唤醒, 定时执行计划任务

1.3 系统需求

	基本
CPU	Intel Celeron 600MHz 或以上
内存	128MB RAM 或以上
操作系统	Windows 98 SE/ME/ 2000/ XP / Vista
显卡	24 位分辨率, 8MB 显存或以上,支持 DirectX 视频演播技术的显示卡
声卡	PCI 声卡,主板内置的音频装置,USB 音频装置等 Windows 兼容声卡和立体声扬声器
设备	所有 DVD 光驱; 如需收看 HDTV 节目,需正确安装 HDTV 接收设备及其驱动
硬盘	至少 512 MB 临时空间实现时光平移; 足够空间储存录制的 HDTV 节目和 DVD
DirectX	DirectX 9.0 或以上

电话: +86-755-26509948

传真: +86-755-26503188

地址:深圳市南山区科技园深南花园裙楼 A 座 202 室

邮编: 518057



II. 外观与菜单





按钮	名称	描述
EPG	EPG	打开 HDTV EPG 窗口
•	播放	播放 HDTV 或媒体文件
0	时光平移/暂停	启动时光平移(收看 HDTV 时)或 暂停播放
•	停止	停止播放
	录制	录制 HDTV 或 DVD

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948 传真: +86-755-26503188

地址:深圳市南山区科技园深南花园裙楼 A 座 202 室 邮编: 518057



CH-	上一个	跳至上一频道或上一章节
*	浏览	浏览频道
CH+	下一个	跳至下一频道或下一章节
	打开	选择播放来源
	字幕	选择字幕
•	音频	选择音频
O	捕获图像	捕获当前图像为.bmp 图片
49 ************************************	音量控制	拖动滑杆调节音量
GR	静音	关闭/打开声音
DTV	媒体类型	显示当前播放媒体类型
	播放状态	显示当前播放状态
	信号质量	显示 HDTV 信号质量
T.a.	信号强度	显示 HDTV 信号强度
8H - 88B	频道/章节	显示当前 HDTV 频道/章节
89:89:88	时间	显示当前 HDTV/DVD 时间
44	快退	每次按压以 1X, 2X, 4X, 8X, 16X 切换快退
	滑杆	拖动滑杆至新位置播放
₩	快进	每次按压以 1X, 2X, 4X, 8X, 16X 切换快进
	打开浮动控制面板	打开浮动控制面板
	打开高级面板	隐藏/显示高级面板

III. 操作指南

BlazeVideo HDTV Player 非常容易使用,以下我们仅介绍 HDTV 操作部分,关于 DVD 和其它媒体文件的播放,请参阅 软件自带的帮助文档。

3.1 扫描频道

3.1.1 自动扫描频道

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948

传真: +86-755-26503188 地址:深圳市南山区科技园深南花园裙楼 A 座 202 室 邮编: 518057



如果你的电脑安装或连接有 HDTV 设备,而且已经正确安装了该设备的驱动程序,启动软件后,会弹出扫描频道对话框,点击"是",即开始频道扫描设置,如下图:



高级设置: 勾选"高级扫描"并点击"高级设置"弹出"高级设置"对话框,在此你可设置高级扫描参数。



3.1.2 手动扫描频道

- 在数字电视高级面板点击
- 在 EPG_频道窗口点击
- 在"选项"->"DTV"里点击"DTV来源"下方的"扫描"按钮

停止扫描:

扫描过程中点击"停止"即可停止扫描。(建议至少完成一次扫描过程)

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948

传真: +86-755-26503188

地址:深圳市南山区科技园深南花园裙楼 A 座 202 室 邮编: 518057



3.2 实时观看数字电视

选择频道: 在 EPG_频道窗口双击某个选中频道或在主面板点击 ██ 打开频道列表来选择频道

切换频道: 点击 🕮 或 向上、向下切换频道

浏览频道: 点击 打开频道列表,可显示所有频道

返回上一频道: 点击 恢复播放之前观看的频道

选择字幕: 点击 选择字幕

选择音频: 点击 选择音频

3.3 收看图文电视 (Teletext)

注意: 只有数字电视服务提供商提供此业务,才可收看图文电视

显示 Teletext:

• 点击 在弹出菜单中选择 "Teletext"

• 点击 在弹出菜单中选择"显示 Teletext"

转到: 转到指定 Teletext 页面,或点击 【 □ 向上、向下切换页面

锁定: 在其它操作过程中始终播放当前 Teletext 节目

透明: 在当前视频窗口以透明模式显示 Teletext

3.4 收听数字 FM 广播

在 EPG_频道窗口,标有 Radio 信息或刷新缩略图后标记为 的节目即为数字 FM 广播节目。 双击某个 FM 频道,将以可视化音频效果直接播放该频道广播节目。

3.5 时光平移(TimeShift)

TimeShift 指的是你可以暂停观看实时播放的节目,享受一杯清凉的饮料休息一下或起身应答门铃,当你回来后可以继续 从暂停处观看而不错过任何精彩节目。

网址: www.blazevideo.com.cn

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948 传真: +86-755-26503188



• 点击 暂停观看,屏幕锁定在当前画面,但程序会自动录制实时播放的节目

• 再次点击 或点击 继续从暂停位置观看录制的节目

• 点击 两次,停止播放录制的节目,恢复当前实时播放



注意: 录制节目持续时长取决于你所设定的TimeShift缓冲空间,可在选项->DTV里设置。

3.6 节目指南

在 "EPG_指南"面板里, 点击某个节目可获取此节目的详细预告信息,包括:节目名称、开始时间、结束时间以及节目描述。

网址: www.blazevideo.com.cn



智能搜索: 输入节目开始时间或节目名称,可快速搜索并显示相关节目信息。

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948 传真: +86-755-26503188



点击
可清除搜索结果,恢复显示所有节目预告信息。

3.7 实时录制电视节目

你可以边看边录电视节目。点击 即开始录制你正在观看的节目为 MPEG2 视频文件,并弹出"录制"浮动面板,在此面板你可以停止录制、播放或删除录制文件。

3.8 创建计划任务

- 在 "EPG_计划任务" 窗口,点击 可创建新的计划任务。
- 在 "EPG_频道"窗口,选择带有节目预告信息的节目并点击 加入计划任务
- 在 "EPG 指南"窗口,在选中节目上点击右键并选择"添加到计划任务"
- 在 "EPG 收藏"窗口,选择带有节目预告信息的节目并点击 加入计划任务

任选上述一种方式可创建计划任务并弹出如下窗口,在此你可以设定任务名称、任务类型、任务开始和持续时间。



电脑休眠唤醒,自动执行计划任务:

你可以节省电源,在休眠状态自动唤醒电脑并执行计划任务,操作如下:

- 1. 设定计划任务;
- 2. 使机器处于休眠状态:

注意: 你必须在"电源选项"里选择"启用休眠"才可以使机器进入休眠状态。

3. 你的电脑将在设定时间自动唤醒执行计划任务。

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948

传真: +86-755-26503188

地址:深圳市南山区科技园深南花园裙楼 A 座 202 室

邮编: 518057



3.9 定时录制电视节目

按 3.8 所述创建计划任务时,将任务类型设定为"录制文件",并设定好任务开始时间,到任务开始时间时,即使你不在电脑前甚至你的电脑处于休眠状态,都可以自动录制事先设定的电视节目。

3.10 提醒观看

你可以设置计划任务到时提醒观看电视节目,从而不会错过你想看的精彩节目。 仅需在创建计划任务时选择任务类型为提醒观看,其它操作和创建定时录制任务相同。

3.11 多频道预览

- 扫描频道时预览: 在扫描频道时勾选"预览扫描到的频道",每个扫描到的频道就会依次在视频窗口显示。
- **在EPG窗口多频道预览**: 在"EPG_频道"窗口点击 刷新完成后,所有当前节目将以缩略图显示。双击某个频道,可以直接播放此频道节目。



3.12 喜好频道管理

• 添加至收藏夹: 在"EPG_频道"窗口,选择一个频道点击 或右键选择"添加至收藏夹"

网址: www.blazevideo.com.cn

• 观看喜好频道: 双击某个喜好频道可直接观看该频道节目

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948 传真: +86-755-26503188



• 收藏夹管理: 在 "EPG_收藏"窗口, 你可以自由创建、移动、重命名、删除收藏夹



3.13 捕获图像

点击 5 捕获当前播放的视频为.bmp 图片,捕获图片可直接在"捕获"浮动窗口中预览,默认以 1、2、3 顺序保存在"我的文档\图片收藏"。在此浮动窗口,你可以自由捕获、预览、删除、拷贝或保存图片。

电话: +86-755-26509948

传真: +86-755-26503188

地址:深圳市南山区科技园深南花园裙楼 A 座 202 室

邮编: 518057





IV. 设置

在视频窗口点击右键选择"选项"打开"选项"窗口进行高级设置,以下我们仅介绍"DTV"和"录制"选项的设置,其它设置请参考软件自带的帮助文件。

4.1 DTV 设置



• 设备:如果你的电脑安装有HDTV设备,将会看到该设备名称

• 扫描: 点击开始频道扫描

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948

传真: +86-755-26503188

地址:深圳市南山区科技园深南花园裙楼 A 座 202 室

邮编: 518057



- 时光平移:
 - o 缓冲文件: 缓冲文件所在路径,请选择有足够空间的路径
 - o **缓冲大小**:保存时光平移暂停节目的硬盘空间,空间越大,保存暂停节目时间更长

注意: 更改缓冲文件和缓冲大小后,请重新启动程序以使更改生效。

- **EPG历史保留天数:** 设置保存EGP历史的天数,最多可保存 7 天
- 清除历史: 删除历史EPG信息
- **滚动浏览频道:**点击**22**后以滚动方式浏览频道

4.2 录制设置



录制类型:

- MPEG2: 录制电视节目或 DVD 电影为 MPEG2 视频文件
- MP3: 录制 DVD 为 MP3 声音文件

保存录制文件到: 指定录制文件的保存路径 **定位文件夹**: 快速打开录制文件所在文件夹

V. 技术支持

5.1 故障处理

怎样清除所有已经保存的频道信息:

深圳市烈火数码科技有限公司 BlazeVideo, Inc.

电话: +86-755-26509948 传真: +86-755-26503188

地址:深圳市南山区科技园深南花园裙楼 A 座 202 室 邮编: 518057



• 关闭程序然后在程序目录下找到 DVB_T.gsl 文件,删除之后就会清除所有的频道信息和 Favorite 信息,启动程序 之后会提醒重新搜台

搜不到频道:

- a. 扩大搜索范围
- b. 调整频率偏差
- c. 改变高级扫描参数

播放不出来:

首先要确定这个频道上存在数据流,可在播放状态下看主面板上的时钟有无走动,如果没有走动就说明当前频道没有播放,可能需要重新搜台

不能录制某些频道:

• 不能录制音频为 AC-3 编码的频道

5.2. 联系支持

如遇到技术问题,请提供下列详细信息并发邮件给我们,我们会尽快为你解决问题:

- 购买产品订单号
- BlazeVideo HDTV Player 版本号
- 操作系统信息
- 硬件配置信息(声卡、显卡、图像捕捉卡)及其规格
- 错误信息
- 发生问题的时间以及发生过程的描述

Email: <u>support@blazevideo.com</u>
网址: http://www.blazevideo.com.cn

电话: +86-755-26509948 传真: +86-755-26503188 网址: www.blazevideo.com.cn